

**Baseus Encok A05
Bluetooth моно-
гарнитурасы**

Пайдалану бойынша нұсқаулық

Мазмұны

Құрылғы мақсаты	3
Сақтық шаралары.....	3
Құрылғы схемасы	3
Моногарнитураның жарық индикаторы	4
Пайдалану ережелері және шарттары	4
Сәйкестендіру режимі.....	4
Жиі қойылатын сұрақтар	5
Техникалық сипаттамалары	6
Жинақталым	7
Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату қағидалары мен шарттары.....	7
Қосымша ақпарат.....	8


Құрылғы мақсаты

Бұл құрылғы музыканы, сөйлеуді немесе басқа дыбыстық сигналдарды жеке тыңдауға арналған.

Сақтық шаралары

- Қысқа тұйықталуды болдырмас үшін құрылғыны сұға және басқа сұйықтықтарға салмаңыз.
- Құрылғыны тікелей күн сәулесіне немесе жоғары температураға ұшыратпаңыз.
- Платаға зақым келтірмеу үшін құрылғыны төмен температураға ұшыратпаңыз.
- Құрылғы сертифицирталған маманға қызмет көрсетуге арналған.
- Құрылғыны механикалық зақымдамаңыз.
- Құрылғыны тазарту үшін химиялық жуғыш заттар мен абразивтерді пайдаланбаңыз.
- Денеге зақым келтірмеу үшін бетті өткір заттармен тырнап алмаңыз.

Құрылғы схемасы



1. Жарық индикаторы.
2. Көп функциялы батырма.
3. Микрофон.
4. Зарядтау терминалдары.
5. Зарядтауға арналған USB қосқышы.

Моногарнитураның жарық индикаторы

Жарық индикаторы	Моногарнитураның статусы
Индикаторда қызыл жанып тұр	Моногарнитура зарядталуда
Индикатор 1 минут ішінде ақ түспен жанып, сөнеді	Моногарнитура толық зарядталған
Индикатор жиі ақ түспен жыпылықтайды	Құрылғымен сәйкестендіру
Индикатор әр 5 секунд сайын қызыл болып жыпылықтайды	Зарядтың төмен деңгейі
Индикатор ақ және қызыл болып жыпылықтайды, содан кейін индикатор 1 секунд ішінде қызыл болып жанады	Зауыттық параметрлерге қалпына келтіру жүріп жатыр

Пайдалану ережелері және шарттары

- Құрылғыны қосу үшін көп функциялы түймені 3 секунд басып тұрыңыз немесе құрылғыны зарядтау қорабына салыңыз және істі USB портына қосыңыз. Қосылғаннан кейін құлаққап автоматты түрде жұптау режиміне енеді немесе бұрын жұпталған телефонға қайта қосылады.
- Құрылғыны өшіру үшін көп функциялы батырманы 3 секунд басып тұрыңыз.
- Мүзыканы ойнатуды кідірту/жалғастыру немесе қоңырауды қабылдау/аяқтау үшін көп функциялы батырманы 1 рет басыңыз. Кіріс қоңырауды қабылдау үшін моногарнитураны зарядтау корпусынан шығаруға немесе қоңырауды аяқтау үшін моногарнитураны зарядтау корпусына қайта қоюға болады.
- Қоңыраулар журналынан соңғы нөмірді теру үшін көп функциялы батырманы 2 рет басыңыз.
- Дауыстық көмекшіні қосу үшін кіріс қоңырауды қабылдамау үшін көп функциялы батырманы 2 секунд басып тұрыңыз.
- Зауыттық параметрлерді қалпына келтіру үшін көп функциялы батырманы 10 секунд басып тұрыңыз.

Сәйкестендіру режимі

1. Моногарнитураның телефонмен алғашқы жұптасуында екі құрылғы да бір-бірінен 1 метрден алыс болмауы керек.
2. Моногарнитураны қосыңыз.

3. Телефондағы Bluetooth функциясын қосыңыз, құрылғылар тізімінен «Baseus Encok A05» іздеңіз, қосылу үшін оны басыңыз.
4. Сәтті жұптасқан кезде жарық индикаторы сөнеді. Егер жұптау қате болса, жоғарыдағы нұсқауларды тағы бір рет орындаңыз.
5. Егер сіз бір құрылғыға қосылғаннан кейін моногарнитураны жаңа құрылғыға қосқыңыз келсе, жұптау режиміне қайта кіруіңіз керек. Мұны істеу үшін алдымен зауыттық параметрлерге қалпына келтіріңіз, содан кейін 2-3 тармақтарын орындаңыз.

ЕСКЕРТПЕЛЕР:

- Телефоныңыз жұптау үшін құпия сөзді, әдепкі құпия сөзді «0000» енгізуді талап етуі мүмкін.
- Егер моногарнитура бұрын жұпталған телефонға қайта қосылмаса, көп функциялы батырманы 10 секунд басып тұрыңыз, содан кейін моногарнитураны зарядтау қорабына салыңыз. Құрылғыны зарядтау корпусынан қайта шығарып, құрылғыны қосу үшін көп функциялы батырманы 3 секунд басып тұрыңыз. Жарық шамы ақ жыпылықтай бастағаннан кейін телефонға қосылыңыз. Қайта қосылу кезінде телефонда Bluetooth жұмыс істейтініне көз жеткізіңіз, қосылғаннан кейін моногарнитура телефонға автоматты түрде қайта қосылады.
- Құрылғы электромагниттік кедергі аймағында қолданылған кезде дыбыс сөніп, моногарнитура телефоннан ажыратылуы мүмкін.

Жиі қойылатын сұрақтар

Неліктен моногарнитура қосылмайды?

- Жаңа моногарнитураның жеткіліксіз заряд деңгейі. Алғашқы қолданар алдында моногарнитураны зарядтаңыз.

Дыбыс жоқ

- Моногарнитураның телефонға қосылғанына көз жеткізіңіз.
- Телефондағы немесе моногарнитурадағы дыбыс деңгейін арттырыңыз.

Моногарнитураны іздеу мүмкін емес / қосылу тұрақсыз / моногарнитура ойнату кезінде мобильді құрылғыдан ажыратылады / ойнату үзіледі

- Моногарнитураны пайдалану кезінде мобильді құрылғы мен моногарнитураның арасындағы қашықтық 10 метрден аспайтындығына және олардың арасында, мысалы, қабырғаларда ешқандай кедергілер жоқ екеніне көз жеткізіңіз.

- Моногарнитураның зарядталғанына көз жеткізіп, оны мобильді құрылғыға қайта қосыңыз.
- Егер жоғарыда көрсетілген әрекеттер көмектеспесе, мобильді құрылғыдағы Bluetooth функциясын өшіріп, қайта қоспас бұрын моногарнитураны қалпына келтіріңіз.
- Моногарнитураны пайдалану кезінде құлаққаптардың өшуіне немесе өшуіне әкелуі мүмкін күшті электромагниттік сәулеленуі бар жерлерден аулақ болыңыз.

Кіріс қоңырауды телефон экраны арқылы саусақпен қабылдаған кезде дыбыс моногарнитурадан емес, телефон динамигінен шығуы мүмкін?

Әр түрлі телефон модельдері әртүрлі технологияларды қолданатындықтан, кейбір жағдайларда кіріс қоңырауды телефон экранында саусақпен қабылдау кезінде дыбыс телефон динамигіне берілуі мүмкін. Қоңырау кезінде дыбыс моногарнитурға берілуі үшін моногарнитурдағы көп функциялы түймені басу арқылы қоңырауларды қабылдау қажет.

Техникалық сипаттамалары

- Атауы: Baseus Encok A05 Bluetooth моногарнитурасы.
- Үлгісі: Baseus Encok A05.
- Сауда белгісі: Baseus.
- Материалы: АБС-пластика.
- Bluetooth нұсқасы: 5.0.
- Әрекет радиусы: 10 м.
- Ойнату режиміндегі жұмыс уақыты: 6 сағ (70 % дыбыс деңгейінде).
- Аккумулятор сыйымдылығы: 40 мА·сағ, 3,7 В.
- Номиналды кіріс кернеуі және моногарнитура ток: 5 В, 40 мА.
- Номиналды ток тұтыну моногарнитурасы: 10 мА.
- Зарядтау уақыты: 1,5 сағ.
- Ойнатылатын жиіліктер: 20 Гц – 20 кГц.
- Зарядтауға арналған қосқыш: USB Type-C.
- Сәйкестендіру: сымсыз қосылған құрылғылар.
- Сымсыз байланыс стандарты: IEEE 802.15.1.
- Жиілік диапазоны: 2400-2483,5 МГц.
- Таратқыштың қуаты: 3 дБм.

Жинақталым

- Құрылғы.
- Зарядтау кейсі.
- USB Type-C адаптері.
- Құлақ бекіткіші.
- Құлаққап – 2 дана.
- Пайдалану жөніндегі нұсқаулық.
- Кепілдік талоны.

Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату қағидалары мен шарттары

- Құрылғы ешқандай орнатуды немесе тұрақты бекітуді қажет етпейді.
- Құрылғыны сақтау дайындаушы мен тұтынушының жылытылатын үй-жайларындағы қаптамада ауа температурасы 5°C-тан 40°C-қа дейін және ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 80% - дан аспайтын кезде жүргізілуі тиіс. Үй-жайларда коррозия тудыратын агрессивті қоспалар (қышқыл бұлары, сілтілер) болмауы тиіс.
- Құрылғыны тасымалдау құрғақ ортада жүзеге асырылуы керек.
- Құрылғы мұқият өңдеуді қажет етеді, оны шаң, кір, соққы, ылғал, от және т. б. әсерінен қорғаңыз.
- Құрылғыны өткізу жергілікті заңнамаға сәйкес жүргізілуі тиіс.
- Құрылғының қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, ол федералды немесе жергілікті заңнамаға сәйкес қайта өңдеу және қайта өңдеу үшін электрлік және электронды жабдықты тиісті қабылдау пунктіне қайта өңдеуге жіберіледі. Осы өнімді дұрыс кәдеге жаратуды қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды үнемдеуге және қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтірмеуге көмектесесіз. Бұл өнімді қабылдау және жою пункттері туралы қосымша ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қалдықтарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.
- Құрылғының ақаулығы анықталған жағдайда дереу уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз немесе құрылғыны жойыңыз.

Қосымша ақпарат

Өндіруші: Шэньян Акустикс (Гуандун) Ко., ЛТД.

№ 5 Миньсин көш., Чжунчжань Ист, Шилун, Дунгуан қаласы, Гуандун пров., Қытай.

Қытайда жасалған.

Импортер / юр. лицо, принимающее претензии в Казахстане:

ТОО «ДНС КАЗАХСТАН», г. Нұр-Сұлтан, р-н Сарыарқа, пр-т Сарыарқа, зд. 12, Қазақстан.

Импорттаушы / Қазақстанда шағымдар қабылдайтын заңды тұлға:

«DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Нұр-Сұлтан қаласы, Сарыарқа ауданы, Даңғылы Сарыарқа, ғимарат 12, Қазақстан.

Тауар Еуразиялық экономикалық одақтың «Электртехника және радиоэлектроника бұйымдарында қауіпті заттарды қолдануды шектеу туралы» ЕАЭО ТР 037/2016 техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді.

Құрылғының сыртқы түрі және оның сипаттамалары алдын ала ескертусіз өзгерістерге ұшырауы мүмкін.

Құрылғының конфигурациясы алдын ала ескертусіз өзгеруі мүмкін.

Кепілдік мерзімі: 12 ай.

Пайдалану мерзімі: 12 ай.

Шығарылған күні қаптамада көрсетілген.



Кепілдік талоны

Құрметті сатып алушы, Baseus өнімдерін пайдаланғаны үшін көп рахмет. Осы кепілдік талонын мұқият толтырыңыз және оны тиісті түрде сақтаңыз. Біздің компания өнімді сатудан кейінгі қызмет көрсету ережелерін түсіндіру құқығын өзіне қалдырады.

Кепілдік қызмет көрсету саясаты

- Тауарды ақаусыз қайтару немесе ауыстыру үшін пошта шығындарын сатып алушы төлеуі керек, ал қайта жеткізу үшін пошта шығындарын сатушы жабуы керек. Тиісті тауарлық чектер мен тегін үлгілер, егер бар болса, тауармен бірге қайтарылуы керек.
- Егер сіз өнімді жергілікті дүкеннен сатып алсаңыз, жергілікті сатылымнан кейінгі қызмет көрсету орталығында/уәкілетті қызмет көрсету орталығында сатып алған күннен бастап 15 күн ішінде біздің компания ұсынатын ауыстыру қызметін пайдалана аласыз.
- Біздің компания сіз сатып алған өнімді сынақтан өткізіп, растағаннан кейін сіз төмендегі шарттарға сәйкес кепілдік қызметін пайдалана аласыз:

Құрылғы түрі	Кепілдік кезеңі	Кепілдік қызмет мерзімі
Bluetooth құрылғылары және аудио құрылғылар	12 ай	Тегін сервистік қызмет көрсету
Портативті батареялар мен зарядтағыштар	12 ай	Тегін сервистік қызмет көрсету
Кәбілдер және автомобиль кронштейндер	3 ай	Тегін сервистік қызмет көрсету
ЕСКЕРТПЕ: кепілдік тауардың жиынтықтылығына кіретін керек-жарақтарға қолданылмайды		

Өндіруші келесі жағдайларда кепілдік міндеттемелерін көтермейді:

1. Рұқсатсыз жөндеу, дұрыс емес немесе ұқыпсыз пайдалану, механикалық зақым, затбелгінің модификациясы/зақымдануы немесе дұрыс таңбаланбау, тежеусіз күш әсерінен туындаған бұйым ақаулары.
2. Түпнұсқа жапсырманы өнімнің сериялық нөмірімен өзгерту, ауыстыру немесе бұзу және басқа да ұқсас құбылыстар.
3. Құрылғыны сәйкестендіру (сериялық нөмірі) жоқ немесе сәйкес келмейді.
4. Кепілдік мерзімі аяқталды.
5. Дұрыс пайдаланбау салдарынан өнімнің сыртқы түріне зақым келтіру.
6. Осы құрылғымен жанасып жұмыс істейтін басқа жабдыққа келтірілген залал үшін.
7. Дұрыс сақталмауы, мысалы, қалыпты емес ылғалдылыққа немесе температураға ұзақ уақыт әсер етуден туындаған функционалды зақым.
8. Пайдалану жөніндегі нұсқаулықтардың сақталмауынан, дұрыс пайдаланбаудан, санкцияланбаған түрлендіруден, форс-мажорлық мән-жайлардан туындаған зақымданулар.

Кепілдік талоны			
Сатушы туралы ақпарат			
Сатып алушы туралы ақпарат			
Аты-жөні		Байланыс телефоны	
Пошталық мекенжайы		Электрондық пошта	
Кепілдік детальдары		Кепілдік мерзімі	

Мекенжай бойынша қызмет көрсету орталықтарының өзекті тізімі:
<https://www.dns-shop.ru/service-center/>

