

Thermaltake

TheTower900

Коллаборация в области
дизайна Thermaltake
и Watermod Франция
Thermaltake және Watermod
Франция дизайн
саласындағы коллаборация
и Watermod Франция

Руководство пользователя
Пайдаланушы нұсқаулығы

СОДЕРЖАНИЕ МАЗМҰНЫ

Глава 1. Знакомство с изделием	
1.0 Технические характеристики	03
1.1 Аксессуары	04
1.2 Предупреждение и уведомление	05
Глава 2. Руководство по установке	
2.0 Разборка деталей	05
2.1 Установка блока питания (БП)	06
2.2 Установка материнской платы	06
2.3 Установка 5,25-дюймового устройства	06
2.4 Установка 2,5-дюймового жесткого диска	07
2.5 Установка карты PCI	08
2.6 Установка системы воздушного охлаждения	08
2.7 Установка системы жидкостного охлаждения	08
2.8 Установка насоса	08
Глава 3. Руководство по установке направляющих	
3.0 Присоединение индикатора корпуса	08
3.1 Подключение по USB 3.0	08
3.2 Подключение аудиоразъема	08
1 тарау. Бұйыммен танысу	
1.0 Техникалық сипаттамалары	03
1.1 Аксессуар	04
1.2 Ескертулер	05
2 тарау. Орнату бойынша нұсқаулық	
2.0 Бөлшектерді бөлшектеу	05
2.1 Қуат блогын (ҚБ) орнату	06
2.2 Аналық тақшаны орнату	06
2.3 5,25 дюймдік құрылғыны орнату	06
2.4 2,5 дюймдік қатты дискіні орнату	07
2.5 PCI картасын орнату	08
2.6 Ауаны салқындату жүйесін орнату	08
2.7 Сұйық салқындату жүйесін орнату	08
3 тарау. Бағыттағыштарды орнату бойынша нұсқаулық	
	08

3.0 Корпус индикаторын қосу

08

3.1 USB 3.0 қосу

08

3.2 Аудиоағытпаны қосу

Технические характеристики

Техникалық сипаттамалары

Тип корпуса	Super Tower
Размеры (В * Ш * Г)	752 x 423 x 483 мм (29,6 x 16,7 x 19 дюймов)
Система охлаждения	Верх (выпуск): 140 x 140 x 25 мм Турбовентилятор x 1 (1000 об / мин, 16 дБА)
Отсеки для дисков - Доступные - Скрытые	2 x 5,25 дюйма 6 x 3,5 дюйма или 2,5 дюйма (с отсеком для жесткого диска) 2 x 2,5 дюйма (с кронштейном для жесткого диска)
Гнезда (расширительные разъемы)	8
Материнская плата	6,7 дюйма x 6,7 дюйма (Mini ITX), 9,6 дюйма x 9,6 дюйма (Micro ATX) 12 дюймов x 9,6 дюйма (ATX), 12 дюймов x 13 дюймов (E-ATX)
Панель ввода/вывода	2 порта USB 3.0 4 штуки, 1 разъем HD Audio
БП	Стандартный блок питания PS2 (опционально)
Крепление вентилятора	Левая сторона: 4 x 120 мм, 4 x 140 мм Правая сторона: 4 x 120 мм, 4 x 140 мм Верхняя часть 2 x 120 мм, 2 x 140 мм Задняя часть 2 x 120 мм, 2 x 140 мм Отсек для жесткого диска 1 x 120 мм, 1 x 140 мм
Опора радиатора	Левая/Правая сторона: 1 x 480 мм, 1 x 560 мм
Защита	Ограничение высоты системы охлаждения ЦП: 260 мм Ограничение длины VGA: 400 мм Ограничение длины БП: 220 мм

Корпус типі	Super Tower
Өлшемдері (Б * Е * Т)	752 x 423 x 483 мм (29,6 x 16,7 x 19 дюйм)
Салқындату жүйесі	Үсті (шығару): 140 x 140 x 25 мм Турбожелдеткіш x 1 (1000 айн / мин, 16 дБА)
Дискжетекке арналған бөлік - Қолжетімді - Жасырын	2 x 5,25 дюйм 6 x 3,5 дюйм немесе 2,5 дюйм (қатты диск бөлімі бар) 2 x 2,5 дюйм (қатты диск кронштейнімен)
Ұялар (кеңейту ағытпалары)	8
Аналық тақшалар	6,7 дюйм x 6,7 дюйм (Mini ITX), 9,6 дюйм x 9,6 дюйм (Micro ATX) 12 дюйм x 9,6 дюйм (ATX), 12 дюйм x 13 дюйм (E-ATX)

Кіріс/шығыс панелі	2 USB 3.0 порты 4 дана, 1 HD аудиоағытпасы
ҚБ	PS2 стандартты қуат блогы (опционалдық)
Желдеткішті бекіту	Сол жақ: 4 x 120 мм, 4 x 140 мм Оң жақ: 4 x 120 мм, 4 x 140 мм Үстінгі бөлігі 2 x 120 мм, 2 x 140 мм Артқы бөлігі 2 x 120 мм, 2 x 140 мм Қатты дискіге арналған бөлік 1 x 120 мм, 1 x 140 мм
Радиатор тірегі	Сол/Оң жағы: 1 x 480 мм, 1 x 560 мм
Қорғаныс	ҚБ салқындату жүйесінің биіктігін шектеу: 260 мм VGA ұзындығын шектеу: 400 мм ҚБ ұзындығын шектеу: 220 мм

Аксессуар

Аксессуары

Наименование деталей	Кол-во	Используется для
Винт № 6-32 x 6,5 мм	4	питания материнской платы
Опора № 6-32 x 6 мм	4	3,5-дюймовый жесткий диск
Опора № 6-32 x 6 мм	24	МБ, оптический диск, 2,5-дюймовый жесткий диск
Винт М3 x 5 мм	26	твердотельный накопитель
Винт М3 x 5 мм	24	2,5-дюймовый жесткий диск
Гайковерт	1	МВ Опора
Гаечный ключ М5	1	Опора М5
Опора № М5 x 14 мм	12	Акрил
Винт Ø5 x 12 мм	8	Корпусный вентилятор
Подставка № 6-32 x 29 мм	4	(задний) Вентилятор
Кабельные стяжки	10	Указания по прокладке кабелей
Зуммер	1	Резервная сигнализация
Пружина	2	материнской платы
Кабель USB 2.0 (AF-AM) 1,0 м	2	Мышь&Клавиатура

Бөлшектердің атауы	Саны	Аналық тақшаны
Бұранда № 6-32 x 6,5 мм	4	қуаттандыру үшін қолданылады
Тіреу № 6-32 x 6 мм	4	3,5 дюймдік қатты диск

Тіреу№6-32 x 6 мм	24	МБ, оптикалық диск, 2,5 доймдік қатты диск
Бұранда М3 x 5 мм	26	қатты денелі жинақтаушы 2,5 доймдік қатты диск
Бұранда М3 x 5 мм	24	қатты денелі жинақтаушы
Сомынбұрағыш	1	МВ тірек
Сомындық кілт М5	1	тірек М5
Тіреу№ М5 x 14 мм	12	Акрил тірегі
Бұранда Ø5 x 12 мм	8	Корпус желдеткіші
Тұғыр№6-32 x 29 мм	4	(артқы) Желдеткіш
Кабельдік байланыстар	10	бойынша нұсқаулар
Зуммер	1	Аналық тақшаның
Серіппе	2	резервтік дабылы
USB 2.0 А-В (АВ-АМ) кабелі, 1,0 м	2	Тінтуір&Пернетақта

Предупреждения Ескертулер

Внимание!

Ограничение по высоте охладителя ЦП Убедитесь, что высота охладителя ЦП (центрального процессора) НЕ превышает 260 мм (10,2 дюйма)

Назар аударыңыз!

ЦП салқындатқыштың биіктігі бойынша шектеу ЦП (орталық процессор) салқындатқышының биіктігі 260 мм (10,2 дюйм) аспайтынына көз жеткізіңіз.

Ограничение по длине видеокарты VGA (плата расширения) VGA бейнекартасының ұзындығы бойынша шектеу (кеңейту тақшасы)

Убедитесь, что длина видеокарты VGA (плата расширения) НЕ превышает 400 мм (15,7 дюйма).

VGA бейнекартасының ұзындығы (кеңейту тақшасы) 400 мм (15,7 дюйм) аспайтынына көз жеткізіңіз.

Разборка деталей Бөлшектерді бөлшектеу

Установка блока питания (БП) Қуат блогын (ҚБ) орнату

Русский/

Установите блок питания в надлежащее место и закрепите его винтами.

Қазақша /

Қуат блогын тиісті жерге орнатыңыз және оны бұрандалармен бекітіңіз.

Установка материнской платы Аналық тақшаны орнату

Русский /

Установите материнскую плату в надлежащее место и закрепите ее винтами

Қазақша /

Аналық тақшаны тиісті жерге орнатыңыз және оны бұрандалармен бекітіңіз.

Установка 5,25-дюймового устройства 5,25 дюймдік құрылғыны орнату

Установка 3,5-дюймового и 2,5-дюймового 3,5 дюймдік және 2,5 дюймдік қатты

3,5-дюймовый жесткий диск

Для жесткого диска 3,5 дюйма

Закрепите 3,5-дюймовый жесткий диск с обеих сторон лотка для жесткого диска с помощью фиксаторов.

3,5 дюймдік қатты диск

Қатты дискіге арналған 3,5 дюйм

3,5 дюймдік қатты дискіні қатты диск науасының екі жағына қысқыштардың көмегімен бекітіңіз.

2,5-дюймовый жесткий диск/твердотельный накопитель SSD

Для 2,5-дюймового жесткого диска

Закрепите 2,5-дюймовый жесткий диск снизу винтами.

2,5 дюймдік қатты диск/SSD қаттыденелі жинақтаушы

2,5 дюймдік қатты дискі үшін

2,5 дюймдік қатты дискіні төменнен бұрандалармен бекітіңіз.

Правая сторона

Оң жағы

Левая сторона:

Сол жақ:

Установка PCI-карты

PCI картасын орнату

Русский /

Вставьте PCI-карту в слот PCI и закрепите ее винтом

Қазақша /

PCI картасын PCI слотына салыңыз және оны бұрандамен бекітіңіз

Установка насоса Сорғыны орнату

Установка вводов и выводов Енгізу мен шығаруды орнату

Подключение USB 3.0 USB 3.0 қосу

Русский

Указания по прокладке кабелей
подключение индикаторов корпуса / В передней части корпуса расположены индикаторы и провода выключателя. Перед подсоединением этих проводов к монтажной колодке панели на материнской плате изучите руководство пользователя производителя материнской платы.

Подключение USB 3.0/

1L Убедитесь, что материнская плата поддерживает подключение по стандарту USB 3.0.

2L Подсоедините кабель USB 3.0 к свободному порту USB 3.0 компьютера.

Подключение аудиоразъема / См. следующую иллюстрацию аудиоразъема и руководство пользователя материнской платы. Выберите материнскую плату, в которой используется кодек AC'97 или HD Audio (Azalia) (убедитесь, что звуковая плата поддерживает кодек AC'97 или HD Audio (Azalia)). В противном случае можно повредить устройства.

Қазақша

Кабельдерді төсеу бойынша нұсқаулар

Корпус индикаторларын қосу / Корпустың алдыңғы жағында индикаторлар мен ажыратқыш сымдар орналасқан. Бұл сымдарды аналық тақшадағы панельдің бекіту панеліне қоспас бұрын, аналық тақшаның өндірушісінің пайдаланушы нұсқаулығын оқып шығыңыз.

USB 3.0 қосу/


1. АНАЛЫҚ ТАҚШАНЫҢ USB 3.0 СТАНДАРТЫ БОЙЫНША ҚОСЫЛУДЫ ҚОЛДАЙТЫНЫНА КӨЗ ЖЕТКІЗІҢІЗ.

2. USB 3.0 кабелін компьютердің бос USB 3.0 портына қосыңыз.

Аудиоағытпаны қосу / Аудиоағытпаның келесі суретін және аналық тақшаның пайдаланушы нұсқаулығын қараңыз.

AC'97 немесе HD Audio (Azalia) кодекін қолданатын аналық тақшаны таңдаңыз (дыбыстық тақшаның

AC'97 немесе HD Audio (Azalia) қолдайтынына көз жеткізіңіз). Әйтпесе, құрылғыны зақымдауы мүмкін.



USB 3.0 Connection

L-OUT		SENSE2
SENSE		KEY
R-OUT		SENSE1
MIC-POWER		PRESENSE
MIC-IN		GND

AUDIO AZALIA Function

L-OUT		L-RET
SENSE		KEY
R-OUT		R-RET
MIC-POWER		
MIC-IN		GND

AUDIO AC'97 Function

Присоединяйтесь к сообществу Tt и получайте преимущества

Уважаемый клиент,

Спасибо, что выбрали Thermaltake.

Мы ценим ваши мысли и мнения в качестве нового пользователя, и ваши отзывы имеют для нас большое значение. Мы в Thermaltake хотели бы использовать эту возможность, чтобы пригласить вас присоединиться к форумам нашего сообщества. Зарегистрируйтесь сегодня, чтобы начать пользоваться всеми преимуществами нашего сообщества.

Преимущества членства:

- Быстрая и оперативная поддержка пользователей
- Получайте помощь и консультации относительно новых идей сборки
- Будьте в курсе выпуска новой продукции
- Делитесь своими мыслями и идеями сборки с сообществом
- Участвуйте в ежемесячных конкурсах и розыгрышах

Tt қауымдастығына қосылыңыз және артықшылықтарға ие болыңыз

Құрметті клиент,

Thermaltake таңдағаныңызға рахмет.

Біз сіздің ойларыңыз бен пікірлеріңізді жаңа пайдаланушы ретінде бағалаймыз және сіздің пікірлеріңіз біз үшін үлкен мәнге ие. Біз Thermaltake-те сізді біздің қауымдастық форумдарына қосылуға шақыру үшін осы мүмкіндікті пайдаланғымыз келеді. Біздің қоғамдастықтың барлық артықшылықтарын пайдалана бастау үшін бүгін тіркеліңіз.

Мүшеліктің артықшылықтары:

- Пайдаланушыларды жылдам және жедел қолдау
- Жаңа құрастыру идеялары туралы көмек пен кеңес алыңыз
- Жаңа өнім шығарудан хабардар болыңыз
- Өз ойларыңыз бен құрастыру идеяларыңызды қауымдастықпен бөлісіңіз
- Ай сайынғы конкурстар мен ұтыс ойындарына қатысыңыз

Дополнительная информация

Изготовитель: Тэрмалтэйк Тэкнолоджи Ко., Лтд

Сев. шоссе Юйнин, промзона Юйнин, Хэнли, г. Дунгуань, пров. Гуандун, Китай.

Сделано в Китае.

Импортер в России: ООО «Атлас»,

690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.

У компании Thermaltake есть несколько линеек блоков питания. За дополнительной информацией обратитесь на наш официальный сайт или страничку в Facebook.

Официальный сайт: <http://www.thermaltake.com/>

Facebook: <https://www.facebook.com/ThermaltakeInc>

Facebook Тайвань: <https://www.facebook.com/ThermaltakeTW>

Қосымша ақпарат

Өндіруші: Тэрмалтэйк Тэкнолоджи Ко., Лтд.

Юйнин солтүстік тас жолы, Юйнин өнеркәсіптік аймағы, Хэнли, Дунгуань к.,

Гуандун пров., Қытай.

Қытайда жасалған.

Импортер / юр.лицо, принимающее претензии в Казахстане:

ТОО «ДНС КАЗАХСТАН», г. Нур-Султан, р-н Сарыарқа, пр-т Са-рыарқа, зд. 12, Казахстан.

Импорттаушы / Қазақстанда шағымдар қабылдайтын заңды тұлға:

«DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Нұр-Сұлтан қаласы, Сарыарқа ауданы, Даңғылы Сарыарқа, ғимарат 12, Қазақстан.

Thermaltake компаниясының қуат көзі блоктарының бірнеше бағыты бар. Қосымша ақпарат алу үшін біздің ресми сайтқа немесе Facebook парақшасына хабарласыңыз.

Ресми сайт: <http://www.thermaltake.com/>

Facebook: <https://www.facebook.com/ThermaltakeInc>

Facebook Тайвань: <https://www.facebook.com/ThermaltakeTW>

