

Пистолет kleевой Navigator

NTE-Pk01-30W-7, NTE-Pk01-40W-7, NTE-Pk02-60W-11

Внимание! Прочтите данный паспорт перед эксплуатацией инструмента и сохраняйте его для дальнейшего использования. Обратите внимание на предупреждающие надписи. Это увеличит срок службы инструмента, защитит его от поломок, а также защитит Вас от травм при работе.

НАЗНАЧЕНИЕ

Пистолеты kleевые NTE-Pk01-30W-7, NTE-Pk01-40W-7, NTE-Pk02-60W-11 предназначены для склеивания различных видов поверхностей при помощи разогретого клея.

KZ НТЕ-Рк01-30W-7, НТЕ-Рк01-40W-7, НТЕ-Рк02-60W-11 жәлім пистолеттері қыздырылған жөлімнің көмегімен беттердің әр түрін желімдеуге арналған.

UA Пістолети клейові НТЕ-Рк01-30W-7, НТЕ-Рк01-40W-7, НТЕ-Рк02-60W-11 призначенні для склеювання різних видів поверхонь за допомогою розігрітого клею.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Код продукта | NTE-Pk01-30W-7 | NTE-Pk01-40W-7 | NTE-Pk02-60W-11 |
|---------------------------|----------------|----------------|-----------------|
| Номинальное напряжение, В | 230 | 230 | 230 |
| Номинальная мощность, Вт | 30 | 40 | 60 |
| Частота, Гц | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Рабочая температура, °C | 180–190 | 190–200 | 200–210 |
| Время разогрева, минут | 3–5 | 3–5 | 4–6 |
| Диаметр стержня, мм | 7 | 7 | 11 |

Внимание!

- Склейываемые поверхности должны быть чистыми. Если место склейки покрыто жиром, ржавчиной или другими загрязнениями, то прочность склеивания ухудшится.
- Если склеиваемые поверхности холодные, прогрейте их с помощью термофена или в помещении при комнатной температуре. Это увеличит прочность соединения.
- При повторном использовании kleевого пистолета после длительного перерыва (более 5 минут), выход клея может быть затруднен. Медленно нажимайте на курок, чтобы выдавать клей.
- Избегайте контакта с разогретым kleем. При попадании клея на участки кожи, промойте водой и обратитесь к врачу.

Внимание! Не обрабатывайте материалы, содержащие асбест.

ПОРЯДОК РАБОТЫ

- Проверьте соответствие сети напряжению, указанному на kleевом пистолете.
- Установите kleевой пистолет на подставке на горизонтальной ровной поверхности.
- Выберите подходящие kleевые стержни, соответствующие рабочей температуре и диаметру kleевого пистолета.
- Вставьте kleевой стержень в отверстие пистолета таким образом, чтобы он дошел до наконечника.
- Включите прибор в сеть.
- Включите kleевой пистолет нажатием кнопки «Вкл/выкл» и разогрейте в течение указанного времени. Свечение светодиода означает, что пистолет включен.
- Нажмите на курок и выдавите разогретый клей. Наносить клей рекомендуется полосками или частыми точками. Количество выходящего клея регулируется силой нажатия на курок пистолета.
- Соедините склеиваемые поверхности.
- После окончания работ выключите шнур питания из розетки за штекер.
- Дайте остыть kleевому пистолету.

ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

При работе с kleевым пистолетом следуйте всем правилам и указаниям по безопасности:

- Используйте прибор только по его прямому назначению.
- Проводите осмотр прибора, шнура питания, вилки и розетки перед каждым использованием.

- В случае обнаружения некорректной работы инструмента, а также в случае обнаружения неисправностей, прекратите его использование.
- Ремонт и обслуживание клеевого пистолета должны производиться квалифицированным персоналом.
- Работы по ремонту и чистке клеевого пистолета производите строго в отключенном от сети состоянии.
- Не оставляйте клеевой пистолет включенным после завершения работ.
- Не оставляйте клеевой пистолет включенным в сеть без присмотра.
- Работайте в хорошо проветриваемом помещении.
- Не дотрагивайтесь до нагревательных элементов клеевого пистолета во избежание ожогов.
- Храните в недоступном для детей месте.

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ, ХРАНЕНИЯ И УТИЛИЗАЦИИ

Транспортирование клеевых пистолетов допускается любым видом крытого транспорта, обеспечивающим предохранение упакованных клеевых пистолетов от механических повреждений, загрязнений и влаги. Во время транспортирования и погрузочно-разгрузочных работ упаковка с изделием не должна подвергаться ударам и воздействию атмосферных осадков.

Хранение клеевых пистолетов осуществляется в упаковке изготовителя в помещениях с естественной вентиляцией, при температуре окружающего воздуха от 0 до +45 °C и относительной влажности не более 80 %. Хранение клеевых пистолетов осуществляется в отключенном от сети состоянии, в недоступном для детей месте. Хранение, обслуживание и ремонт следует осуществлять в специально отведенном для этого месте.

Пистолеты клеевые не подлежат утилизации в качестве бытовых отходов. Для утилизации передать в специализированное предприятие для переработки вторичного сырья в соответствии с законодательством РФ.

СЕРТИФИКАЦИЯ

Товар сертифицирован согласно действующим Техническим Регламентам Таможенного Союза.

Информация о сертификации нанесена на индивидуальной упаковке.



ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

ООО «БТЛ» гарантирует соответствие изделий требованиям нормативной документации, при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации: 24 месяца.

Срок службы: 60 месяцев.

Дата производства нанесена на изделии в формате ММ/ГГГГ,
где ММ – обозначает месяц изготовления, ГГГГ – год.

Гарантия не распространяется

- На механические повреждения: трещины, сколы; повреждения, вызванные воздействием агрессивных сред и высоких температур, попаданием внутрь клеевого пистолета влаги; а также повреждения, наступившие вследствие неправильного хранения.
- На кабель.
- На клеевые пистолеты со следами ремонта в течение гарантийного срока лицами или организациями, не имеющими юридических полномочий производить ремонт.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗГОТОВИТЕЛЕ

Сделано в Китае.

Изготовитель: «XIAMEN XTOOL INDUSTRIAL CO., LTD.», 3rd Floor, Building 1, № 289 Shambian Road, Haicang District, Xiamen, Fujian Province, China. »КСИАМЕН ИКСТУЛ ИНДАСТРИАЛ КО., ЛТД.», 3 Флор, Билдинг 1, №289 Шанбиян Роуд, Хаикан Дистрикт, Ксиамен, Фуджинан Провинс, Китай.

Уполномоченная организация/импортер: ООО «БТЛ», Россия, 125445, г. Москва, ул. Смольная, д. 24А, этаж 10, часть пом. №3.

| Код продукта | Дата продажи | Подпись продавца | Штамп и печать магазина* | Подпись покупателя |
|--------------|--------------|------------------|--------------------------|--------------------|
| | | | | |

*Необходимо заполнить при покупке, либо предоставить кассовый чек.