

**Пайдалану бойынша нұсқаулық  
Сымсыз тінтуір LAMZU Atlantis V2 PRO**

## **Құрылғы мақсаты**

Тінтуір — курсорды басқаруға және компьютерге әртүрлі командалар беруге арналған құрылғы.

## **Сақтық шаралары**

- Құрылғыға ешқандай өзгерістер енгізбеңіз.
- Қысқа тұйықталуды болдырмау үшін құрылғының кез келген сұйықтықпен жанасуына жол бермеңіз және оның жанына сұйықтықтары бар ашық контейнерлерді қоймаңыз.
- Құрылғыны электромагниттік сәулеленуге ұшыратпаңыз.
- Құрылғы коммерциялық мақсатта пайдалануға арналмаған.
- Бұл құрылғы балалардың немесе физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеттері шектеулі адамдардың қауіпсіздігіне жауапты біреудің қадағалауынсыз пайдалануына арналмаған. Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат бермеңіз.

## **Заряд деңгейінің көрсеткіш мәндері**

- Көгілдір жануда: батарея толығымен зарядталған.
- Күлгін жыпылықтау: зарядталуда.
- Қызыл жыпылықтау: батарея заряды аз (< 20%).

## Техникалық сипаттамалары

- Үлгісі: Atlantis V2 PRO Nordic.
- Сауда белгісі: LAMZU.
- Микроконтроллер: Nordic 52840.
- Сенсор: Pixart 3395.
- Сенсор рұқсаты: 26000 DPI.
- Қосылым түрі: сымсыз.
- Сымсыз стандарт: IEEE 802.15.4.
- Жиілік диапазоны: 2402–2480 МГц.
- Таратқыш қуаты: 0 дБм.
- Дауыс беру жиілігі: 125–1000 Гц (сайлау жылдамдығын бөлек арттыру үшін адаптерді сатып алу арқылы 4000 Гц дейін арттыруға болады).
- Максималды жеделдету: 50 g.
- Кодер: TTC.
- Тінтуірдің сол/оң түймесі: Huano 80 миллион басу.
- Түймелердің саны: 6.
- Өлшемі: 123 × 66 × 38 мм.
- Құрылғының салмағы: 55 г.
- Қуат параметрлері: 3,7 В = 3,1 мА.
- Аккумулятор түрі мен сыйымдылығы: литий-ион (300 мА·сағ).

## Жинақталым

- Құрылғы.
- Сымсыз қабылдағыш (ресивер).
- Тефлон аяқтарының жиынтығы.
- USB Type-C кәбілі.
- Қосымша құжаттама.

# Пайдалану ережелері мен шарттары

## Тінтуірді қосу

1. Жинақпен бірге келетін USB тінтуірінің сигнал қабылдағышын алыңыз.
2. Ресиверді компьютердегі USB портына қосыңыз.
3. Тінтуірдің астыңғы жағындағы қосқышты тиісті орынға жылжыту арқылы қосыңыз.
4. Компьютерде жабдық қосу шебері аяқталғанша күтіңіз.
5. Тінтуір пайдалануға дайын.

## 4K ресивер қосылымдары (бөлек сатылады)

4K ресиверін (сауалдау жылдамдығын күшейтуге арналған адаптер) бөлек сатып алған болсаңыз, төмендегі қосылым нұсқауларын пайдаланыңыз.

1. Ресми бағдарламалық құралды мына жерден жүктеп алыңыз: [lamzu.com/pages/download-4k](http://lamzu.com/pages/download-4k).
2. Жүктеп алынған бағдарламалық құралды орауыштан шығарып, оны орнатыңыз.
3. Адаптерді компьютерге қосыңыз, тінтуірді қосыңыз және орнатылған қолданбаны іске қосыңыз.
4. Бос орын түймесін бір рет басыңыз, экранда жұптастырудың басталғанын көрсететін хабарландыру пайда болады. Жұптастыру режимін бастау үшін бос орын пернесін қайта басыңыз.
5. Сары жарық диоды жанғанша тінтуірдің сол, оң және ортаңғы түймелерін басып тұрыңыз.
6. Тінтуірді адаптердің жанына қойыңыз. Экранда құрылғыларды сәтті жұптау туралы хабарландыру (Pair Success) пайда болғаннан кейін құрылғыңыз пайдалануға дайын.

## **Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары**

- Құрылғы қандай да болмасын монтаждауды немесе бекітуді талап етпейді.
- Құрылғыны қаптамада, өндірушінің және тұтынушының жылытылатын үй-жайларында ауаның 5 және 40 °С аралығындағы температурада және ауаның 80%-дан аспайтын салыстырмалы ылғалдылығында сақтау керек. Үй-жайда жемірілуді тудыратын жегі қоспалар (қышқылдардың, сілтілердің булары) болмауы тиіс.
- Құрылғының тасымалдануы құрғақ ортада жүзеге асырылуы тиіс.
- Құрылғы ұқыпты өңдеуді талап етеді, оны шаң, кір, соққы, ылғал, от және т.б. әсерінен қорғаңыз.
- Құрылғыны сату жергілікті заңнамасына сәйкес жүргізілуі керек.
- Бұйымның қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, ол федералды немесе жергілікті заңнамаға сәйкес қайта өңдеу және қайта өңдеу үшін электрлік және электронды жабдықты тиісті қабылдау бекетіне қайта өңдеуге жіберіледі. Осы бұйымды дұрыс жоюды қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды үнемдеуге және қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтірмеуге көмектесесіз. Бұл бұйымды қабылдау және жою бекеттері туралы қосымша ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қалдықтарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.
- Құрылғының ақаулығы анықталған жағдайда, тез арада авторландырылған сервистік орталыққа хабарласу немесе құрылғыны кәдеге жарату керек.

## Кепілдік міндеттемелер

Өндіруші кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істеуіне, сондай-ақ материалдар мен жинақтарда ақаулардың болмауына кепілдік береді. Кепілдік мерзімі бұйымды сатып алған сәттен бастап есептеледі және тек жаңа өнімдерге қолданылады. Кепілдік қызмет көрсету пайдаланушының басшылығына сәйкес бұйымды пайдалану шартымен кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кінәсіз істен шыққан элементтерді тегін жөндеу немесе ауыстыруды қамтиды. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті сервис орталықтарының аумағында жүргізіледі.

Сервистік орталықтардың өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша:  
<https://www.dns-shop.kz/service-center/>

## Қосымша ақпарат

**Өндіруші:** ШЭНЬЧЖЭНЬ ЮАНЬИЧАН ТЭКНОЛОДЖИ КО., ЛТД.

В ғимараты, №60, Чжуан Вилэджд тас жолы, Синьэр өнеркәсіптік паркі,  
Синьцяо көш., Баоань ауданы, Шэньчжэнь қ., Гуандун пров., Қытай.  
Қытайда жасалған.

**Импортер / юр. лицо, принимающее претензии в Республике Казахстан:**  
ТОО «ДНС КАЗАХСТАН», г. Астана, р-н Сарыарка, пр-т Сарыарқа, зд. 12,  
Республика Казахстан.

**Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын  
заңды тұлға:** «DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Астана қ-ы,  
Сарыарқа ауданы, Сарыарқа д-лы, 12 ғ-т, Қазақстан Республикасы.

**Адрес электронной почты / электронды пошта мекен-жайы:**  
info@dns-shop.kz

Тауар КО ТР (ЕАЭО) талаптарына сәйкес келеді.

Өнімнің сапасын жақсарту үшін ерекшеліктер, өнім туралы ақпарат, оның  
жинақталымы және функционалы пайдаланушыға алдын ала ескертусіз  
өзгертілуі мүмкін.

Кепілдік және пайдалану мерзімі қаптамада көрсетілген.

Өндірілген күні сериялық нөмірдің алғашқы төрт санында шифрланған.  
сандар, мұндағы алғашқы екі сан жылды, ал одан кейінгі екеуі өндіріл-  
ген айды көрсетеді.



