

aceline

Пайдалану бойынша нұсқаулық

Портативті аккумулятор
AMS1020Q1

Құрметті сатып алушы!

Өнімдерімізді таңдағаныңыз үшін алғыс айтамыз.

Біз Сізге сапаға, функционалдылыққа және дизайнға қойылатын жоғары талаптарға сәйкес әзірленген және жасалған бұйымдар мен құрылғыларды ұсынуға қуаныштымыз. Пайдалануды бастамас бұрын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз, онда сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпарат, сондай-ақ өнімді дұрыс пайдалану және оған күтім жасау бойынша ұсыныстар бар. Осы нұсқаулықтың сақталуына қамқорлық жасаңыз және оны бұйымды одан әрі пайдалану кезінде анықтамалық материал ретінде пайдаланыңыз.

Құрылғы мақсаты

Портативті аккумулятор мобильді құрылғыларды қуаттауға, соның ішінде электр розеткасына қолжетімділік болмаған кезде де қолдануға арналған.

Сақтық шаралары


- Құрылғыны бірінші рет қолданар алдында толық қуаттаңыз. Толық қуаттанғаннан кейін оны әрқашан желіден ажыратыңыз.
- Тек үйлесімді желілік адаптерді және ПА қуаттау кабелін пайдаланыңыз, себебі дұрыс таңдалмаған желілік адаптерді, кабельді немесе қуаттау саптамаларын пайдалану оны, сондай-ақ оған қосылған мобильді құрылғыларды зақымдауы мүмкін.
- Құрылғыны әрқашан жақсы желдетілетін бөлмелерде қуаттаңыз. Оны жоғары немесе төмен температурада сақтамаңыз.
- Құрылғыны суға батырмаңыз және су көздеріне жақын жерде пайдаланбаңыз.

- Құрылғыны құлаудан, соққыдан, сілкінуден қорғаңыз. Дөрекі пайдалану ішкі контактілер мен тақшаларды зақымдауы мүмкін.
- Құрылғыны құрғақ, жақсы желдетілетін жерде сақтаңыз.
- Құрылғы балалар мен физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеттері шектеулі адамдардың қауіпсіздігіне жауапты басқа адамдар бақылау жүргізетін жағдайларды қоспағанда, оларды пайдалануға арналмаған.
- Құрылғы мен кабельді отқа, сондай-ақ басқа да қатты жылу көздеріне ұшыратпаңыз.
- Құрылғымен білікті емес манипуляциялар (модификация, жөндеу және т.б.) құрылғыға және сіздің денсаулығыңызға зиян келтіруі мүмкін.
- Жергілікті заңдарды сақтаңыз және құрылғыны тыйым салынған жерлерде пайдаланбаңыз (мысалы, ұшақтың ұшуы мен қонуы кезінде, медициналық жабдықтардың жанында және т.б., өйткені бұл кедергі келтіруі мүмкін).
- Құлағаннан кейін, сондай-ақ көрінетін зақымданулар болған кезде құрылғыны пайдаланбаңыз. Қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Құрылғыны дұрыс пайдаланбау кіріктірілген аккумулятордың бұзылуына және Сізді тегін кепілдікті қызмет көрсету құқығынан айыруға әкеп соғуы мүмкін.
- Құрылғыны бірінші рет пайдаланғаннан кейін немесе ұзақ уақыт бойы пайдаланбасаңыз, оны толық қуаттаңыз. Құрылғының толық өнімділігіне зарядтау мен разрядтаудың 2-3 толық циклінен кейін ғана қол жеткізіледі.
- Құрылғы коммерциялық мақсатта пайдалануға арналмаған.

Аккумулятор батареясымен жұмыс істеу бойынша ұсыныстар (Li-pol/Li-ion)

- Тек түпнұсқа зарядтау құрылғысын пайдаланыңыз.
- Температуралық режимді сақтаңыз.
- Батареялар зарядталған күйде, ауаның қалыпты ылғалдылығы кезінде 0 °C-тан +25 °C-қа дейінгі температурада сақталуы тиіс. Батареялар қоршаған ортаның өте жоғары (35 °C жоғары) және өте төмен (-10 °C төмен) температураларында ұзақ пайдалануды нашар көтереді. Батареяны тікелей күн сәулесінің астында қалдыруға болмайды.
- Зақымдану іздері бар батареяларды бөлшектемеңіз, өртемеңіз, пайдаланбаңыз.

Құрылғы схемасы



1. Сымсыз магниттік зарядтау.
2. Заряд индикаторлары.
3. USB Type-C қосқышы.
4. Қуат батырмасы.

Техникалық сипаттамалары

- Үлгісі: AMS1020Q1.
- Сауда белгісі: Aceline.
- Максималды қуаты: 20 Вт.
- Аккумулятор:
 - Түрі: Li-pol.
 - Сыйымдылығы: 10000 мА·сағ.
 - Кернеу: 3,85 В.
- Зарядтау уақыты: 1 сағ.
- Қосқыштар: USB Type-C.
 - Кіріс: 5 В = 3 А, 9 В = 2 А, 12 В = 1,5 А, 18 Вт.
 - Шығыс: 5 В = 3 А, 9 В = 2,22 А, 12 В = 1,67 А, 20 Вт.
- Максималды шығыс кернеуі: 12 В.
- Максималды шығыс тогы: 1,67 А.
- Зарядтау протоколдары: QC 3.0 5 В / 9 В / 12 В, QC 3.6 12 В, AFC, FCP, SCP, SFCP, PD 3.0 20 Вт, PPS, QC 4+, DCP SAM 2 А, Apple 2,4 А.
- Меншікті сыйымдылық: 38,5 Вт·сағ.
- Magsafe сымсыз зарядтау: 9 В = 1,66 А, 15 Вт.
- Корпус материалы: металл, пластик.
- Қолдану саласы: тұрмыстық.

Жинақталым

- Құрылғы.
- USB Type-C кәбілі.
- Пайдалану бойынша нұсқаулық.

Пайдалану нұсқаулығы

Индикаторлар

Индикаторлар портативті аккумулятордың қанша қуат қалғанын көрсетеді:


Индикатор	Аккумулятор заряды
○○○○	0%
●○○○	1–25%
●●○○	25–50%
●●●○	50–75%
●●●●	75–100%

○ — индикатор жанбай тұр.


● — индикатор жанып тұр.

Аккумуляторды зарядтау

USB кабель коннекторын тиісті ПА портына салыңыз, содан кейін USB кабель коннекторын желілік адаптерге қосыңыз.



Мобильді құрылғыларды портативті аккумулятормен қуаттау Кәбіл арқылы




Кабельдің USB-коннекторын тиісті ПА портына салыңыз, ал кабельдің екінші ұшын мобильді құрылғы портына қосыңыз.

Сымсыз магнитті қуаттау

Ескертулер

- Мобильді құрылғыңыздың сымсыз қуаттауды қолдайтынына көз жеткізіңіз.
- Мобильді құрылғының қуаттау кезіндегі орны оның жылдамдығына тікелей әсер етеді. Құрылғы ПА орталығынан неғұрлым алыс болса, соғұрлым баяу зарядталады.
- Жоғары температура қуаттау жылдамдығын баяулатады. Мобильді құрылғыны 25 °C-тан төмен температурада қуаттаңыз



Зарядталатын мобильді құрылғыны магнитті ПА зарядтағышқа орналастырыңыз. Зарядтау автоматты түрде басталады. Құрылғы толық зарядталғаннан кейін оны қуаттан ажыратыңыз.

Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары

- Құрылғы қандай да бір монтажды немесе тұрақты бекітуді қажет етпейді.
- Құрылғыны сақтау дайындаушы мен тұтынушының жылытылатын үй-жайларында қаптамада, ауа температурасы 5 °C-тан 40 °C-қа дейін және ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 80%-дан аспайтын жағдайда жүргізілуі тиіс. Бөлмелерде коррозия туғызатын агрессивті қоспалар (қышқыл булары, сілтілер) болмауы тиіс.
- Құрылғыны тасымалдау құрғақ ортада жүзеге асырылуы тиіс.
- Құрылғыны ұқыпты пайдалануды талап етеді, оны шаңнан, кірден, соққыдан, ылғалдан, оттан және т.б. қорғау қажет.
- Құрылғыны өткізу жергілікті заңнамаға сәйкес жүргізілуі тиіс.
- Бұйымның қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны кәдімгі тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына ол федералдық немесе жергілікті заңнамаға сәйкес қайта өңдеу және кәдеге жарату үшін тиісті электр және электрондық жабдықтарды қабылдау пунктіне кәдеге жаратуға тапсырылуға тиіс. Осы өнімді дұрыс кәдеге жаратуды қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды сақтауға көмектесесіз және қоршаған орта мен адамдардың денсаулығына тиюі мүмкін зиянның алдын аласыз.
- Осы өнімді қабылдау және кәдеге жарату пункттері туралы толығырақ ақпаратты жергілікті муниципалдық органдардан немесе тұрмыстық қоқыс шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.

- Құрылғының ақауы анықталған жағдайда дереу уәкілетті сервистік орталыққа хабарласу немесе құрылғыны кәдеге жарату қажет.

Қосымша ақпарат

Изготовитель: Дунгуань Сионель Электроник Тэкнолоджи Ко., Лтд.

2, 3, 4, 7 және 8-қабаттар, №53, Сыма Юаньхэ көшесі, Чанпин, Дунгуань қ., Гуандун провинциясы, Қытай.

Қытайда жасалған.

Manufacturer: Dongguan Xionel Electronic Technology Co., Ltd. 2F, 3F, 4F, 7F, 8F, No.53, Sima Yuanhe Street, Changping Town, Dongguan City, Guangdong Province, P.R.China.

Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар

қабылдайтын заңды тұлға: «DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС,

Астана қ., Сарыарқа ауданы, Сарыарқа даңғ., 12 ғим., Қазақстан Республикасы.

Электрондық пошта мекен-жайы: info@dns-shop.kz

Тауар КО ТР (ЕАЭО) талаптарына сәйкес келеді.

Өнім сапасын жақсарту үшін сипаттамалар, өнім туралы ақпарат және оның сыртқы түрі пайдаланушыға алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін.



Өндіріс күні пайдаланушы нұсқаулығының орыс тіліндегі нұсқасында көрсетілген. V.1

Кепілдік талон

SN/IMEI: _____

Кепілдікке қойылған күні: _____

Өндіруші бүкіл кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істейтініне, сондай-ақ материалдар мен құрастырымда ақаулар болмайтынына кепілдік береді. Кепілдік мерзімі бұйым сатып алынған сәттен бастап есептеледі және жаңа өнімдерге ғана қолданылады. Кепілдікті қызмет көрсету бұйым пайдаланушы нұсқаулығына сәйкес пайдаланылған жағдайда, кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кінәсіз істен шыққан элементтерді тегін жөндеуді немесе ауыстыруды қамтиды. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті сервис орталықтарының аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 12 ай.

Пайдалану мерзімі: 12 ай.

Сервистік орталықтардың өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша: <https://www.dns-shop.kz/service-center/>

Жазбалар үшін

[illegible]

aceline