Foydalanish bo‘yicha qo‘llanma

Monitor

ARDOR GAMING Portal AF24H1

Mundarija

Qurilmaning vazifasi. 3
Ehtiyot choralari. 3
Yig‘ish va joylashtirish. 4
Monitorni qismlarga ajratish. 5
Monitorni joylashtirish. 5
Monitorni ulash. 6
Qurilma sxemasi. 7
Boshqaruv paneli. 8
Xizmat ko‘rsatish va parvarish. 9
Ehtimoliy muammolar va ularning yechimi. 10
Texnik xususiyatlar. 10
To‘plam tarkibi. 11
O‘rnatish, saqlash, tashish (transportirovka), sotish va utilizatsiya qilish qoidalari va shartlari. 12
Qo‘shimcha ma’lumot. 13
Kafolat taloni. 14

Monitor

Ardor gaming portal 23,8”

Foydalanish bo‘yicha qo‘llanma

Hurmatli xaridor!

Ishonchingiz uchun rahmat!

Jamoamiz kompyuter o‘yinlariga bo‘lgan ishtiyoqingizni to‘liq baham ko‘radi, aynan shuning uchun geymerlar uchun aksessuarlarimiz bilan o‘yin tajribangiz unutilmas bo‘lishi uchun bor kuchimizni sarflaymiz. Yangi g‘alabalar va eng yorqin taassurotlar tilaymiz!

Qurilmaning vazifasi

Monitor shaxsiy kompyuterdan olingan ma’lumotlarni vizuallashtirish uchun mo‘ljallangan.

Ehtiyot choralari


- Faqat mos turdagi rozetkalardan foydalaning. Monitorni ulashdan oldin elektr tarmog‘i kuchlanishi monitorning quvvat parametrlariga mos kelishiga ishonch hosil qiling.
- Qurilmani faqat tekis va barqaror yuzaga joylashtiring.
- Monitordan magnit maydon hosil qiluvchi qurilmalar (masalan, elektr motorlar, televizorlar va boshq.) yaqinida foydalanishdan saqlaning.
- Videokabel va quvvat shnuri ustiga og‘ir narsalar qo‘ymang, kabellarni ularga tegib ketishi mumkin bo‘lgan joylardan o‘tkazmang.
- Quvvat shnuri va qurilma kabellarini salbiy jismoniy ta’sirlardan (qisilish, kesilish, buralish va h.k.) asrang.
- Quvvat shnuri va qurilma kabellariga ho‘l qo‘llar bilan tegmang.
- Monitorni o‘rnatish joyi uning ekranida aks va yaltirashlar paydo bo‘lmaydigan tarzda tanlanishi kerak.
- Qurilmani mustaqil ravishda qismlarga ajratishga urinmang. Har qanday xizmat ko‘rsatish faqat vakolatli servis markazining malakali xodimlari tomonidan amalga oshirilishi kerak.
- Qurilmaning ventilyatsiya teshiklari to‘silib qolishidan, shuningdek, qurilma korpusiga begona narsalar tushishidan asrang.
- Qurilma buzilmasligi uchun uni namlik, chang va ekstremal haroratlar ta’siriga duchor qilmang.
- Tozalashdan yoki uzoq vaqt foydalanmaslikdan oldin qurilmani har doim quvvat manbaidan uzing.
- Ekranni tozalash uchun faqat quruq yumshoq matodan foydalaning. Suyuqliklar yoki kimyoviy moddalardan foydalanmang.

- Ushbu qurilmani yiqilgandan keyin, shuningdek quvvat shnuri yoki qurilmaning o‘zida ko‘rinadigan shikastlanishlar bo‘lsa, ishlatmang. Vakolatli servis markaziga murojaat qiling.
- Qurilma ishida nosozliklar aniqlansa, undan foydalanishni darhol to‘xtating va vakolatli servis markaziga murojaat qiling.

Yig‘ish va joylashtirish


Monitor tagligini yig‘ish va o‘rnatish

- Taglikni ustunning pastki qismiga kiriting. Vint bilan mahkamlang.
- Monitorni qadoqdan chiqaring va tekis, yumshoq va barqaror yuzaga ekranini pastga qaratib qo‘ying. Qadoqlash materialidan foydalanish mumkin.
- Ustunni monitorning orqa panelidagi maxsus teshikka ulang. Ustun mahkam qotirilganiga ishonch hosil qiling.
- Yig‘ish yakunlandi.



Monitorni qismlarga ajratish


- Monitorni tekis, yumshoq va barqaror yuzaga ekrani pastga qaratib qo‘ying.
- Qotirgichni suring, ustunni rasmda ko‘rsatilganidek, strelka yo‘nalishi bo‘yicha monitorning orqa panelidan ajrating.
- Taglik vintini burab chiqaring va taglikni yeching.




Monitorni joylashtirish

Monitorni yomon shamollatiladigan joylarga joylashtirmang. Havoning xavfsiz aylanishini ta’minlang (quyidagi rasmda ko‘rsatilganidek).

> ⚠ **DIQQAT!**
> Rasmlar faqat tanishish maqsadida berilgan va haqiqiy qurilmadan biroz farq qilishi mumkin.






Monitorni ulash


- Ikkala qurilma (monitor va ShK) tarmoqdan uzilganligiga ishonch hosil qiling.
- HDMI/DP kabelini monitorning tegishli portiga, uning ikkinchi uchini esa kompyuter videokartasidagi portga ulang.
- Monitorni yerga ulangan tarmoqqa ulash uchun quvvat kabelining elektr vilkasini rozetkaga, ikkinchi uchini esa monitorning tegishli portiga (DC) ulang.
- «Ekran ajrata olish qobiliyati» yorlig‘ida (Windows OT uchun) ajrata olish qobiliyati va yangilash chastotasini o‘rnating. Tavsiya etilgan ajrata olish qobiliyati: 1920 × 1080.

Qurilma sxemasi



1. Ekran
2. Ishlash indikatori:
   - Oq rangda yonadi — qurilma quvvat manbaiga ulangan
   - To‘q sariq rangda miltillaydi — qurilma energiya tejash rejimida
3. Kronshteyn
4. Joystik / boshqaruv tugmasi
5. Portlar (orqadan ko‘rinishi):
   - Quvvat shnuri uchun port
   - HDMI1 porti
   - HDMI2 porti
   - DP porti
   - Quloqchinlar porti
6. Kensington qulfi
7. Monitor tagligi

Boshqaruv paneli



Joystik yuqoriga

- Monitorni o‘chirish.
- Ekran menyusi rejimida: menyu bo‘yicha yuqoriga o‘tish.

Joystik pastga

- Tasvirni sozlash menyusini chaqirish.
- Ekran menyusi rejimida: menyu bo‘yicha pastga o‘tish.

Joystik chapga

- Bekor qilish.
- Ekran menyusi rejimida: oldingi darajadagi menyuga o‘tish.

Joystik o‘ngga

- Signal manbaini tanlash.
- Ekran menyusi rejimida: oldingi darajadagi menyuga o‘tish.

Markaziy tugma

- Qisqa bosish — monitorni yoqish / ekran menyusini chaqirish.
- Ekran menyusi rejimida — kiritish/OK.
- Uzoq bosish (3 soniya) — monitorni o‘chirish.

> ⚠ **DIQQAT!**
>
> Agar kompyuter videosignallari ekranning chastota diapazonidan oshib ketsa, displeyni himoya qilish uchun sinxronlash signallari avtomatik ravishda o‘chiriladi. Displey normal ishlashi uchun kompyuter videosignalining chiqish chastotasini ruxsat etilgan diapazon doirasida sozlang.

Xizmat ko‘rsatish va parvarish

- Qurilmani to‘g‘ridan-to‘g‘ri quyosh nurlari tushishidan saqlang.
- Monitorni yaxshi shamollatiladigan xonalarda o‘rnating.
- Monitorning yuqori qismiga og‘ir narsalarni qo‘ymang.
- Monitorni quruq va changsiz joyda o‘rnating.
- Qurilmani magnit maydoni manbalari (audiotizimlar, televizorlar va boshq.) yaqinida o‘rnatmang.

> ⚠ **DIQQAT!**
>
> - Begona tovushlar yoki hidlar paydo bo‘lganda monitorni zudlik bilan tarmoqdan uzing va vakolatli servis markaziga murojaat qiling.
> - Monitorning qopqog‘ini yoki orqa panelini olmang. Bu elektr toki urishiga yoki yong‘inga olib kelishi mumkin. Ichidagi qismlarga foydalanuvchi tomonidan xizmat ko‘rsatilmaydi. Xizmat ko‘rsatish faqat vakolatli servis markazining malakali texnik xodimlari tomonidan amalga oshirilishi kerak.

Ehtimoliy muammolar va ularning yechimi

Monitor yoqilmaydi, quvvat beril-maydi	Tarmoqqa to‘g‘ri ulanganligini tekshiring Quvvat kabeli zich ulanganiga ishonch hosil qiling
	Quvvat shnuri shikastlanmaganligini tekshiring Zarurat bo‘lsa, quvvat kabelini almashtiring
Quvvat berilmoqda, lekin tasvir yo‘q	Tegishli kabellar zich ulanganiga ishonch hosil qiling
	Videokarta zich ulanganini tekshiring
	Monitor portlari va kabel konnektorlari shikastlan-maganiga ishonch hosil qiling
	Yorqinlik va kontrastlikni sozlang
Ranglarning buzilishi, oq-qora tasvir	Monitor porti va video kabel konnektori shikastlan-maganiga ishonch hosil qiling Zarur bo‘lsa, kabelni almashtiring
	Videokarta ona plata portiga zich o‘rnashganiga ishonch hosil qiling
	Yorqinlik va kontrastlikni sozlang

Texnik xususiyatlar

- Model: AF24H1
- Savdo markasi: ARDOR GAMING
- Ekran diagonali: 23,8”
- Yorqinlik: 350 kd/m2
- Ranglarning maksimal soni: 16,7 mln
- Matritsa turi: IPS
- Matritsaning orqa yoritgichi turi: ELED
- Tomonlar nisbati: 16:9
- Yoritgich: RGB
- Kontrastlik: 1000:1
- Piksel qadami: 0,2745 (G) × 0,2745 (V)
- Maksimal ajrata olish qobiliyati: 1920 × 1080
- Maksimal ajrata olish qobiliyatidagi chastota: 180 Gts
- Portlar: AUDIO OUT; HDMI 2.0 × 2; DisplayPort 1.4
- Pikselning javob berish vaqti (MPRT): 1 ms

- Ko‘rish burchagi: gorizontal — 178°, vertikal — 178°
- Kutish rejimida iste’mol qilinadigan quvvat: 0,5 Vt
- Ish rejimida iste’mol qilinadigan quvvat: 36 Vt
- O‘rnatilgan dinamik: bor
- Dinamik quvvati: 2 × 2 Vt
- Quvvat shnurini mahkamlash turi: X
- Elektr toki urishidan himoya sinfi (adapter): II
- Elektr toki urishidan himoya sinfi (qurilma): III
- Chang va namlikdan himoya darajasi: IP20
- Netto og‘irligi: 4,15 kg
- O‘lchamlari (E × Ch × B): 539,9 × 272,2 × 497 mm

Quvvat adapteri parametrlari

- Kirish: 100–240 V ~ 50–60 Gts, 1,5 A
- Chiqish: 12 V ⎓ 3 A

To‘plam tarkibi

- Monitor
- Taglik
- Otvyortka
- Yig‘ish vintlari
- HDMI kabeli
- DP kabeli
- Quvvat adapteri
- Ekranni tozalash salfetkasi
- Foydalanish bo‘yicha qo‘llanma

O‘rnatish, saqlash, tashish (transportirovka), sotish va utilizatsiya qilish qoidalari va shartlari

- Qurilmani montaj qilish qoidalari va shartlari ushbu foydalanish bo‘yicha qo‘llanmaning «Yig‘ish va joylashtirish» bo‘limida tavsiflangan.
- Qurilma ishlab chiqaruvchida va iste’molchida qadoqda, isitiladigan xonalarda, havo harorati 5 °C dan 40 °C gacha va havoning nisbiy namligi 80% dan oshmagan sharoitda saqlanishi kerak. Xonalarda korroziyaga olib keladigan agressiv aralashmalar (kislota va ishqor bug‘lari) bo‘lmasligi kerak.
- Qurilmani tashish quruq muhitda amalga oshirilishi kerak.
- Qurilma ehtiyotkorlik bilan muomala qilishni talab qiladi, uni chang, iflosliklar, zarbalar, namlik, olov va h.k. ta’siridan asrang.
- Qurilmani realizatsiya qilish mahalliy qonunchilikka muvofiq amalga oshirilishi kerak.
- Mahsulotning xizmat muddati tugaganidan so‘ng uni oddiy maishiy chiqindilar bilan birga tashlab yuborish mumkin emas. Buning o‘rniga u amaldagi qonunchilikka muvofiq keyinchalik qayta ishlash va utilizatsiya qilish uchun elektr va elektron uskunalarni qabul qilish bo‘yicha tegishli punktga topshirilishi lozim. Ushbu mahsulotning to‘g‘ri utilizatsiya qilinishini ta’minlab, Siz tabiiy resurslarni tejashga yordam berasiz va noto‘g‘ri muomala qilingan taqdirda atrof-muhit va odamlar salomatligiga yetishi mumkin bo‘lgan zararning oldini olasiz. Ushbu mahsulotni qabul qilish va utilizatsiya qilish punktlari haqida batafsil ma’lumotni mahalliy munitsipal organlardan yoki maishiy chiqindilarni olib ketish korxonasidan olish mumkin.
- Qurilmada nosozlik aniqlanganda darhol vakolatli servis markaziga murojaat qilish yoki qurilmani utilizatsiya qilish kerak.

Qo‘shimcha ma’lumot

Manufacturer: HONG KONG OVERVIEW INDUSTRY CO., LIMITED. ROOM 20 UNIT B3, 07/FL TUEN MUN INDUSTRIAL CENTRE, NO. 2 SAN PING CIRCUIT, TUEN MUN, HONG KONG.

Ishlab chiqaruvchi: XONG KONG OUVEVYU INDASTRI KO., LIMITED. 20-xona, B3 blok, Thyunmun sanoat markazi, 07-qavat, San Pin trassasi, №2, Thyunmun, Gonkong.

Xitoyda ishlab chiqarilgan.

O‘zbekistonda importyor: XK MChJ «DNS GLOBAL» (STIR 312372987), Toshkent sh., Mirobod tumani, Said Baraka ko‘chasi, 34a. Sayt: dns-shop.uz

Mahsulot O‘zbekiston Respublikasi qonunchiligi talablariga javob beradi.

Sifatni yaxshilash maqsadida mahsulotning tashqi ko‘rinishi va xususiyatlari oldindan xabar qilinmasdan o‘zgartirilishi mumkin.

Qurilmaning haqiqiy interfeysi ushbu qo‘llanmada keltirilganidan farq qilishi mumkin.

Mahsulot ishlab chiqarilgan (oo.yyyy): _____ v.5

KO‘PROQ BILIB OLING:
ARDOR-GAMING.COM
VK.COM/ARDOR_GAMING

Kafolat taloni

Model: ARDOR GAMING Portal AF24H1

SN/IMEI: Kafolat berilgan sana: _____

Ishlab chiqaruvchi kafolat muddati davomida qurilmaning uzluksiz ishlashini, shuningdek materiallar va yig‘ishda nuqsonlar yo‘qligini kafolatlaydi. Kafolat muddati mahsulot sotib olingan paytdan boshlab hisoblanadi va faqat yangi mahsulotlarga taalluqlidir. Kafolatli xizmat ko‘rsatishga, mahsulotdan foydalanuvchi qo‘llanmasiga muvofiq foydalanilgan taqdirda, kafolat muddati davomida iste’molchining aybisiz ishdan chiqqan elementlarni bepul ta’mirlash yoki almashtirish kiradi. Elementlarni ta’mirlash yoki almashtirish vakolatli servis markazlari hududida amalga oshiriladi.

Kafolat muddati: 36 oy. Xizmat muddati: 48 oy.

Kafolat majburiyatlari va bepul servis xizmati, agar ularni almashtirish mahsulotni qismlarga ajratish bilan bog‘liq bo‘lmasa, tovarning to‘plam tarkibiga kiruvchi quyida sanab o‘tilgan aksessuarlarga tatbiq etilmaydi: Servis markazlari ro‘yxati — dns-shop.uz internet-do‘konining «Servis markazi» bo‘limida (dns-shop.uz/uz/service-center/). Shuningdek, mahsulot sotib olingan do‘konga murojaat qilishingiz mumkin.

- MBP (Masofadan boshqarish pulti) uchun elektr ta’minoti elementlari (batareyalar).
- Ulash kabellari, antennalar va ular uchun adapterlar, quloqchinlar, mikrofonlar, «HANDS-FREE» qurilmalari; turli xil axborot tashuvchilar, to‘plamda yetkazib beriladigan dasturiy ta’minot (DT) va drayverlar (mahsulotning qattiq magnit diskli jamlagichiga oldindan o‘rnatilgan DT ham shular jumlasiga kiradi, lekin u bilan cheklanmaydi), tashqi kiritish-chiqarish qurilmalari va manipulyatorlar.
- G‘iloflar, sumkalar, tasmalar, olib yurish uchun bog‘ichlar, montaj moslamalari, asboblar, mahsulotga ilova qilingan hujjatlar.
- Sarflanadigan materiallar va tabiiy eskirishga uchraydigan detallar.

Ishlab chiqaruvchi quyidagi hollarda kafolat majburiyatlarini zimmasiga olmaydi:

- Kafolat muddati tugagan.
- Agar shaxsiy (maishiy, oilaviy) ehtiyojlar uchun mo‘ljallangan mahsulotdan tadbirkorlik faoliyatini amalga oshirish uchun, shuningdek, uning bevosita vazifasiga mos kelmaydigan boshqa maqsadlarda foydalanilgan bo‘lsa.
- Ishlab chiqaruvchi mahsulotdan foydalanishda foydalanuvchi qo‘llanmasi talablari buzilishi, mahsulotni o‘rnatish va unga xizmat ko‘rsatish bo‘yicha tavsiyalarga, ulash qoidalariga (nomuvofiq tarmoq kuchlanishining mahsulotning o‘ziga ham, unga ulangan mahsulotlarga ham ta’siri natijasida yuzaga kelgan qisqa tutashuvlar ham shunga kiradi), mahsulotni

saqlash va tashish qoidalariga rioya qilinmasligi oqibatida mahsulot egasi va/yoki uchinchi shaxslar ko‘rishi mumkin bo‘lgan moddiy, ma’naviy va boshqa zarar uchun javobgar emas.

- Mahsulotdan foydalanish jarayonida olingan barcha mexanik shikastlanish holatlari: o‘yilishlar, yoriqlar, deformatsiyalar, zarba izlari, botiqlar, ezilishlar va boshqalar.
- Uchinchi shaxslar tomonidan o‘zgartirish kiritilganligi, bunday ishlarni bajarish vakolatiga ega bo‘lmagan shaxslar tomonidan ruxsatsiz ta’mirlanganligi izlari mavjud. Agar nuqson mahsulot konstruksiyasi yoki sxemasining o‘zgartirilishi, Ishlab chiqaruvchi tomonidan nazarda tutilmagan tashqi qurilmalarning ulanishi, O‘zbekiston Respublikasi qonunchiligiga muvofiq muvofiqlik sertifikatiga ega bo‘lmagan qurilmadan foydalanish natijasida yuzaga kelgan bo‘lsa.
- Agar mahsulot nuqsoni yengib bo‘lmaydigan kuch (tabiiy ofatlar, yong‘inlar, toshqinlar, zilzilalar, maishiy omillar va Ishlab chiqaruvchiga bog‘liq bo‘lmagan boshqa vaziyatlar) ta’sirida yoki Ishlab chiqaruvchi oldindan ko‘ra olmagan uchinchi shaxslarning harakatlari natijasida yuzaga kelgan bo‘lsa.
- Nuqson mahsulot ichiga begona buyumlar, yot jismlar, moddalar, suyuqliklar, hasharotlar yoki hayvonlar tushishi, agressiv muhitlar, yuqori namlik, yuqori haroratlar ta’siri natijasida yuzaga kelgan bo‘lib, ular mahsulotning to‘liq yoki qisman ishdan chiqishiga olib kelgan.
- Mahsulot identifikatsiyasi (seriya raqami) mavjud emas yoki mos kelmaydi. Agar shikastlanishlar (kamchiliklar) zararli dasturiy ta’minot ta’siri; parollarni (kodlarni) o‘rnatish, almashtirish yoki o‘chirish natijasida yuzaga kelgan bo‘lsa va bu dasturiy ta’minot yetkazib beruvchisi tomonidan ushbu xizmat ko‘rsatilmagani sababli ularni asliga qaytarish/tiklash imkoniyatisiz mahsulotning dasturiy resurslariga kirish imkoni yo‘qolishiga olib kelgan bo‘lsa.
- Agar ishdagi nuqsonlar ta’minot, kabel, telekommunikatsiya tarmoqlarining, radiosignal quvvatining standartlar yoki texnik reglamentlarga mos kelmasligi, shu jumladan relyef xususiyatlari va boshqa shunga o‘xshash tashqi omillar tufayli, mahsulotdan tarmoq qamrovi hududi chegarasida yoki undan tashqarida foydalanish natijasida yuzaga kelgan bo‘lsa.
- Agar shikastlanishlar nostandart (original bo‘lmagan) va/yoki sifatsiz (shikastlangan) sarf materiallari, aksessuarlar, ehtiyot qismlar, quvvat elementlari, turli xil axborot tashuvchilar (shu jumladan CD, DVD disklar, xotira kartalari, SIM-kartalar, kartrijlar) ishlatilishi natijasida yuzaga kelgan bo‘lsa.
- Agar kamchiliklar mos kelmaydigan kontentni (ohanglar, grafika, video va boshqa fayllar, Java ilovalari va shunga o‘xshash dasturlar) olish, o‘rnatish va undan foydalanish natijasida yuzaga kelgan bo‘lsa.
- Ushbu mahsulot bilan birgalikda ishlaydigan boshqa uskunaga yetkazilgan zararga.



dns-shop.uz