

EDGE

Air Ultra

WIRELESS GAMING MOUSE



Сымсыз тінтуір ARDOR GAMING Edge Air Ultra

Пайдалану бойынша нұсқаулық

Сеніміңіз үшін рахмет!

Біздің команда сіздің компьютерлік ойындарға деген құштарлығыңызбен ортақтасады, сондықтан біз сіздің ойын тәжірибеңізді геймерлерге арналған керек-жарақтараңызбен ұмытылмас ету үшін бар күшімізді саламыз.

Жаңа жеңістер мен жарқын әсерлер тілейміз!

Сымсыз тінтуір — меңзерді басқаруға және компьютерге әртүрлі пәрмендерді беруге арналған құрылғы.

Сақтық шаралары

- Құрылғының құрылымына ешқандай өзгеріс енгізбеңіз.
- Қысқа тұйықталуды болдырмау үшін құрылғының кез-келген сұйықтықпен жанасуына жол бермеңіз, оның жанына сұйықтық салынған ашық ыдыстарды қоймаңыз.
- Құрылғыны электромагниттік сәулеленуге ұшыратпаңыз.
- Құрылғы коммерциялық мақсатта пайдалануға арналмаған.
- Құрылғы балалар мен физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеті шектеулі адамдар үшін, олардың қауіпсіздігіне жауапты басқа адамдар бақылайтын жағдайларды қоспағанда, пайдалануға арналмаған. Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат бермеңіз.

Техникалық сипаттамалары

- Үлгісі: ARDW-EGA3370-WT
- Сауда белгісі: ARDOR GAMING
- Оптикалық жарықдиодты сенсор: PAW3370
- Батарея: 580 мА·сағ
- Батареяның қызмет ету мерзімі: шамамен 2,5 сағ
- Батареядан жұмыс уақыты: 60 сағатқа дейін (500 Гц жұмыс істегенде және артқы жарықсыз)
- DPI режимдері: 400 – 800 – 1600 – 2400 – 3200 – 6400 DPI (макс. 19 000 DPI)
- Жеделдету: 50 G
- Макс. бақылау жылдамдығы: 400 IPS
- Дауыс беру жиілігі: 125 – 250 – 500 – 1000 Гц
- Ажыратып-қосқыштар: Huano blue shell, 20 миллион басуға дейін
- Артқы жарық: RGB
- Сымсыз байланыс стандарты: IEEE 802.15.4
- Жиілік диапазоны: 2405–2475 МГц
- Таратқыштың қуаты: 0 дБм
- Өндіріс материалы: пластик
- Түре-С кәбілі: икемді паракорд, 1,8 м (жиынтықта)
- Тінтуірдің өлшемі: 122 × 66 × 42 мм
- Салмағы: 75 г

Тінтуірді қосу

1. Жинақта берілген тінтуірдің USB сигнал қабылдағышын алыңыз.
2. Қабылдағышты компьютердің USB портына қосыңыз.
3. Тінтуірді төменгі жағындағы қосқышты тиісті күйге ауыстыру арқылы қосыңыз.
4. Компьютерде жабдықты орнату шебері операциясының аяқталуын күтіңіз.
5. Тінтуір пайдалануға дайын.

Қуатты қосу

1. «ON» позициясы: тінтуір қосулы, артқы жарық өшірулі.
2. «OFF» позициясы: тінтуір өшірулі.
3. «RGB LED» позициясы: тінтуір мен артқы жарық қосулы.
4. «ON» позициясынан «RGB LED» позициясына ауысқан кезде артқы жарықты дұрыс қосу үшін «OFF» позициясында кем дегенде бір секундқа тоқтау керек.

Сымды және сымсыз режимдер

1. Сымды және сымсыз режимдер автоматты түрде іске қосылады. Сымсыз сигнал қабылдағышын компьютерге қосқан кезде сымсыз режим іске қосылады. Тінтуірді компьютерге кәбіл арқылы қосқан кезде сымды режим іске қосылады.
2. Егер тінтуір сымсыз режимде болған кезде оны компьютерге кәбіл арқылы қоссаңыз, ол автоматты түрде сымды режимге өтеді.

DPI орнату және индикация

1. DPI деңгейлері: 400 – 800 – 1600 – 2400 – 3200 – 6400. 19 000 DPI бергішінің максималды ажыратымдылығын БЖ-да баптау арқылы қол жеткізуге болады.
2. DPI деңгейін дәйекті өзгерту үшін тінтуірдің жоғарғы жағындағы «DPI» батырмасын басыңыз.
3. Тінтуір деңгелегінің артқы жарығының түсі ағымдағы DPI деңгейін көрсетеді:
 - 400 DPI: қызыл түс
 - 800 DPI (әдепкі): көк түс
 - 1600 DPI: жасыл түс
 - 2400 DPI: сары түс
 - 3200 DPI: көгілдір түс
 - 6400 DPI: күлгін түс

Ескертпелер

- DPI-ді БЖ (бағдарламалық жасақтаманың) көмегімен де реттеуге болады, DPI максималды деңгейі — 19000.
- Артқы жарықты БЖ-ның көмегімен реттеуге немесе өшіруге болады. БЖ-ны <https://www.dns-shop.kz/> сайттан өнім карточкасында жүктей аласыз.

Дауыс беру жиілігі

125 – 250 – 500 – 1000 Гц, БЖ-ның көмегімен баптауға болады. Әдепкі мәні — 1000 Гц.

Зарядтау

1. Тінтуірдің батареясы таусылғанда (заряды 3,5 В-тан аз), тінтуір дөңгелегінің артқы жарығы қызыл түспен жыпылықтай бастайды. Зарядтау үшін тінтуірді желіге қосыңыз.
2. Тінтуірді зарядтау кезінде дөңгелектің артқы жарығы сары болып жыпылықтайды, ал зарядтау аяқталғаннан кейін ол жасыл болып жанады және зарядтау автоматты түрде тоқтайды.
3. Осыдан кейін тінтуір дөңгелегінің артқы жарығы қайтадан ағымдағы DPI деңгейін көрсетеді.

Артқы жарықты орнату

1. Артқы жарықтың әдепкі әсері – «Ағын». Тінтуірді жылжитқанда, қуат үнемдеу үшін артқы жарық өшеді.
2. Артқы жарықтың әсерін БЖ-ның көмегімен реттеуге болады (4 әсер және 16,8 миллион түс).

Назар аударыңыз!

Тінтуір сымды режимде болған кезде артқы жарығын қосу үшін алдымен көбілді ажыратып, тінтуірді сымсыз режимге қою керек, содан кейін артқы жарығын қосып, көбілді қайта қосу керек.

Алынбалы панельдер

1. Тінтуірдің батырмалары мен үстіңгі тақтасы алынбалы құрылымына ие, бұл тінтуірдің сыртқы түрін өзгертуге мүмкіндік береді, сонымен қатар құрылғыны тазалауды жеңілдетеді.
2. Тінтуір корпусының ішіндегі қуат ұясы алынбалы құрылымына ие.
3. Бұған арналмаған бөлшектерді бөлшектемеңіз: бұл құрылғының бұзылуына және/немесе істен шығуына әкелуі мүмкін.

Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары

- Құрылғы ешқандай орнатуды немесе тұрақты бекітуді қажет етпейді.
- Құрылғыны сақтау дайындаушы мен тұтынушының жылытылатын үй-жайларында ауа температурасы 5 °C-тан 40 °C-қа дейін және ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 80%-дан аспайтын орауышта жүргізілуі тиіс. Үй-жайларда жемірілуді тудыратын жегі қоспалар (қышқылдар, сілтілер буы) болмауы тиіс.
- Құрылғыны тасымалдау құрғақ ортада жүзеге асырылуы керек.
- Құрылғы мұқият өңдеуді қажет етеді, оны шаң, кір, соққы, ылғал, от және т. б. әсерінен қорғайды.
- Құрылғыны өткізу жергілікті заңнамаға сәйкес жүргізілуі тиіс.
- Егер құрылғының ақаулығы анықталса, дереу уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз немесе құрылғыны тастаңыз.
- Өнімнің қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, ол федералды немесе жергілікті заңдарға сәйкес кейіннен қайта өңдеу және жою үшін электр және электронды жабдықтарды тиісті қабылдау пунктіне кәдеге жаратуға тапсырылады. Осы өнімді дұрыс кәдеге жаратуды қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды үнемдеуге көмектесіңіз және дұрыс емделмеген жағдайда қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтірмеуге көмектесіңіз. Бұл өнімді қабылдау және кәдеге жарату орындары туралы толығырақ ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қоқыстарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.

Кепілдік туралы ақпарат

Өндіруші бүкіл кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істейтініне, сондай-ақ материалдар мен құрастырымда ақаулар болмайтынына кепілдік береді. Кепілдік мерзімі бұйым сатып алынған сәттен бастап есептеледі және жаңа өнімдерге ғана қолданылады. Кепілдікті қызмет көрсету бұйым пайдаланушы нұсқаулығына сәйкес пайдаланылған жағдайда, кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кінәсіз істен шыққан элементтерді тегін жөндеуді немесе ауыстыруды қамтиды. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті сервис орталықтарының аумағында жүргізіледі.

Сервистік орталықтардың өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша: www.dns-shop.kz/service-center

Кепілдік мерзімі: 18 ай.

Пайдалану мерзімі: 24 ай.

Қосымша ақпарат

Өндіруші: Шэньчжэнь Синьчуньци Тэкнолоджи Ко., Лтд.

501, Байличунь ғим., Синьтан тас жолы 28, Синьтянь Комьюнити, Фуюн к-сі, Баоань ауданы, Шэньчжэнь қ., Қытай.

Қытайда жасалған.

Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды тұлға: «DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Астана қ-ы, Сарыарқа ауданы, Сарыарқа д-лы, 12 ғ-т, Қазақстан Республикасы.

Электронды пошта мекен-жайы: info@dns-shop.kz

Тауар КО ТР (ЕАЭО) талаптарына сәйкес келеді.

Өнім сапасын жақсарту үшін сипаттамалар, өнім туралы ақпарат және оның сыртқы түрі пайдаланушыға алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін.





www.ardor-gaming.com