



GUARDIAN

WIRELESS MECHANICAL KEYBOARD

Сымсыз пернетақта ARDOR GAMING Guardian

Пайдалану бойынша нұсқаулық

Құрметті сатып алушы!

Сеніміңіз үшін рахмет!

Біздің команда сіздің компьютерлік ойындарға деген құштарлығыңызбен ортақтасады, сондықтан біз сіздің ойын тәжірибеңізді геймерлерге арналған керек-жарақтараңызбен ұмытылмас ету үшін бар күшімізді саламыз. Жаңа жеңістер мен жарқын әсерлер тілейміз!

Пернетақта — мәтінді теруге және компьютерге пәрмендер беруге арналған енгізу құрылғысы.

Техникалық сипаттамалары

- Үлгі: AG-ZD-Gu97GY-HS-G-Sub-BL
- Сауда белгісі: ARDOR GAMING
- Пернетақта түрі: механикалық
- Пернелердің жалпы саны: 97
- Қосқыштар: Gateron Yellow Pro
- Ресурс: 60 миллионға дейін басу
- Anti-ghosting технологиясы
- БЖ көмегімен толық баптау мүмкіндігі бар RGB жарықтандыру
- Перне материалы: XDA PBT
- Пернетақта материалы: ABS-пластик
- Батарея сыйымдылығы: 5000 мА·ч
- Жұмыс қуаты: 5 В = 350 мА
- USB-кәбілі: 1,8 м, торланған
- Үйлесімділік: Windows, Linux
- Пернетақта өлшемдері: 387 × 136 × 41 мм
- Салмағы: 983 г

Жинақталым

- Пернетақта
- USB ресивер
- Кейкап пен свитчтерге арналған екіжақты пуллер
- Пайдалану бойынша нұсқаулық
- 8 қосымша свитчтер
- USB кәбіл

Қысқартылған перне атауларының түсіндірмесі

- | | |
|----------------------|-----------------------|
| • DEL: Delete | • INS: Insert |
| • PD: Page Down | • PRTSC: Print Screen |
| • SCRLK: Scroll Lock | • PU: Page Up |
| • HM: Home | |

Сымсыз таратқыштардың сипаттамалары

2.4G сымсыз режимі

Сымсыз таратқыш стандарты	IEEE 802.15.4
Жұмыс жиілігінің ауқымы	2402–2480 МГц
Таратқыштың қуаты	0 дБм

Bluetooth сымсыз режимі

Сымсыз таратқыш стандарты	IEEE 802.15.1
Жұмыс жиілігінің ауқымы	2402–2480 МГц
Таратқыштың қуаты	0 дБм

Сақтық шаралары

- Құрылғы құрылымына ешқандай өзгеріс жасамаңыз.
- Қысқа тұйықталуды болдырмау үшін құрылғының кез-келген сұйықтықпен жанасуына жол бермеңіз, оның жанына сұйықтық салынған ашық ыдыстарды қоймаңыз.
- Құрылғыны электромагниттік сәулеленуге ұшыратпаңыз.
- Құрылғы саудалық мақсатта пайдалануға арналмаған.
- Құрылғы балалар мен білекті, сезімді немесе ақыл-ой қабілеті шектеулі адамдар үшін, олардың қауіпсіздігіне жауапты басқа адамдар бақылайтын жағдайларды қоспағанда, пайдалануға арналмаған. Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат бермеңіз.

Пернелер тіркесімдері

FN + F1	Ойнатқыш	FN + PU	HOME
FN + F2	Дыбыс деңгейін төмендету	FN + PD	END
FN + F3	Дыбыс деңгейін үлкейту	FN + `~	Өзгерілетін артқы жарық
FN + F4	Дыбысты өшіру	FN + ↑	Артқы жарық жарықтығын арттыру
FN + F5	Артқы жарықты қосу/өшіру	FN + ↓	Артқы жарық жарықтығын азайту
FN + F6	Артқы жарық түсін өзгерту	FN + ←	Артқы жарық жылдамдығын азайту
FN + F7	Артқы жарық режимдерін өзгерту	FN + →	Артқы жарық жылдамдығын арттыру
FN + F8	Артқы жарық бағытын өзгерту	FN + ESC	Пернетақтаның барлық баптауларын зауыттық қалпына келтіру үшін 3 секунд басып, ұстап тұрыңыз
FN + F9	SCRLK (Scroll Lock)		
FN + ✓	Windows пернесін құлыптау		
FN + F12	Пернетақтаны құлыптау		
FN + DEL	PRTSC (Print Screen)		
FN + INS	PAUSE		

Өзгерілетін артқы жарықты баптау

1. Өзгерілетін артқы жарықты баптау режиміне кіру үшін FN+`Ё~ пернелер тіркесімін басыңыз. WASD пернелері мен көрсеткі пернелерінің артқы жарығы жанады.
2. FN+`Ё~ пернелер тіркесімін тағы бір рет басыңыз, NUM және CAPS жарық индикаторлары жыпылықтайды.
3. Қажетті артқы жарық түсін таңдау үшін қажетті пернелерді басыңыз.
4. Өзгерілетін режимін сақтау үшін FN+`Ё~ пернелер тіркесімін басыңыз.

Сымды және сымсыз режимдерде пернетақтаны қосу

Сымды режим

1. Қосқышты пернетақтаның сол жағынан бейтарап күйге ауыстырыңыз.
2. Құрылғыны кәбіл арқылы компьютердің USB-портына қосыңыз.
3. Компьютерде жабдықты орнату шебері операциясының аяқталуын күтіңіз.
4. Құрылғы пайдалануға дайын.

Bluetooth режимі

ARDOR GAMING Guardian пернетақтасы қосылған үш құрылғы арасында жылдам ауысу режимін қолдайды.

Құрылғыдағы Bluetooth-ды қосыңыз және қосқышты пернетақтаның сол жағынан төменгі күйге (BT) жылжытыңыз:

- Бір уақытта FN + 1 басыңыз — 1 Bluetooth профилін пайдалану.
- Бір уақытта FN + 2 басыңыз — 2 Bluetooth профилін пайдалану.
- Бір уақытта FN + 3 басыңыз — 3 Bluetooth профилін пайдалану.

2.4G режимі

1. Пернетақтамен бірге жеткізілген 2.4G ресиверді компьютердің USB-портына қосыңыз және қосқышты пернетақтаның сол жағынан жоғары күйге қойыңыз.
2. Компьютерде жабдықты орнату шебері операциясының аяқталуын күтіңіз. Сәтті қосылған кезде 2.4G жарық индикаторы жанады.
3. Құрылғы пайдалануға дайын.

Ескерту: Пернетақтаның жеке баптауларын БЖ (бағдарламалық жасақтама) көмегімен реттеуге болады. БЖ-ні сіз өнім бетінде <https://www.dns-shop.kz/> сайтынан жүктей аласыз.

Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары

- Құрылғы ешқандай орнатуды немесе тұрақты бекітуді қажет етпейді.
- Құрылғыны қаптамада, өндірушінің және тұтынушының жылытылатын үй-жайларында ауаның 5 және 40 °C аралығындағы температурада және ауаның 80%-дан аспайтын салыстырмалы ылғалдылығында сақтау керек. Үй-жайда жемірілуді тудыратын жегі қоспалар (қышқылдардың, сілтілердің булары) болмауы тиіс.
- Құрылғының тасымалдануы құрғақ ортада жүзеге асырылуы тиіс.
- Құрылғы ұқыпты өңдеуді талап етеді, оны шаң, кір, соққы, ылғал, от және т.б. әсерінен қорғаңыз.
- Құрылғыны сату жергілікті заңнамасына сәйкес жүргізілуі керек.
- Бұйымның қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, ол федералды немесе жергілікті заңнамаға сәйкес қайта өңдеу және қайта өңдеу үшін электрлік және электронды жабдықты тиісті қабылдау бекетіне қайта өңдеуге жіберіледі.
- Егер құрылғының ақаулығы анықталса, дереу уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз немесе құрылғыны кәдеге жаратыңыз.

Кепілдік міндеттемелері

Өндіруші бүкіл кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істеуіне, сондай-ақ материалдар мен жинақтарда ақаулардың болмауына кепілдік береді. Кепілдік кезеңі бұйымды сатып алған сәттен басталады және тек қана жаңа өнімдерге қолданылады. Кепілдік қызмет көрсетуге пайдаланушы нұсқаулығына сәйкес бұйымды пайдалану шартымен кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кесірінен істен шықпаған элементтерді тегін жөндеу немесе ауыстыру кіреді. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті қызмет көрсету орталықтарының аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 24 ай.

Пайдалану мерзімі: 36 ай.

Қызмет көрсету орталықтарының өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша: www.dns-shop.kz/service-center

Қосымша ақпарат

Өндіруші: ШЭНЬЧЖЭНЬ ЮАНЬИЧАН ТЭКНОЛОДЖИ КО., ЛТД.

В ғим., №60, Чжуан Вилэдж тас жолы, Синьэр өнеркәсіптік паркі, Синьцяо к-сі, Баоань ауданы, Шэньчжэнь қ-сы, Гуандун пров., Қытай.

Қытайда жасалған.

Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды тұлға: «DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Астана қ-ы, Сарыарқа ауданы, Сарыарқа д-лы, 12 ғ-т, Қазақстан Республикасы.

Электронды пошта мекен-жайы: info@dns-shop.kz

Тауар КО ТР (ЕАЭО) талаптарына сәйкес келеді.

Өнімнің сапасын жақсарту мақсатында сипаттамалар, өнім туралы ақпарат және оның сыртқы түрі пайдаланушыға алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін.



Өндіріс күні пайдаланушы нұсқаулығының орыс тіліндегі нұсқасында көрсетілген. V.2

