

IMPACT PRO

WIRELESS GAMING MOUSE



Сымсыз тінтуір ARDOR GAMING Impact PRO

Пайдалану бойынша нұсқаулық

Құрметті сатып алушы!

Сеніміңіз үшін рахмет!

Біздің команда сіздің компьютерлік ойындарға деген құштарлығыңызбен ортақтасады, сондықтан біз сіздің ойын тәжірибеңізді геймерлерге арналған керек-жарақтараңызбен ұмытылмас ету үшін бар күшімізді саламыз. Жаңа жеңістер мен жарқын әсерлер тілейміз!

Құрылғы мақсаты

Сымсыз тінтуір — меңзерді басқаруға және компьютерге әртүрлі пәрмендерді беруге арналған құрылғы.





Сақтық шаралары

- Құрылғының құрылымына ешқандай өзгеріс енгізбеңіз.
- Қысқа тұйықталуды болдырмау үшін құрылғының кез-келген сұйықтықпен жанасуына жол бермеңіз, оның жанына сұйықтық салынған ашық ыдыстарды қоймаңыз.
- Құрылғыны электромагниттік сәулеленуге ұшыратпаңыз.
- Құрылғы коммерциялық мақсатта пайдалануға арналмаған.
- Құрылғы балалар мен физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеті шектеулі адамдар үшін, олардың қауіпсіздігіне жауапты басқа адамдар бақылайтын жағдайларды қоспағанда, пайдалануға арналмаған. Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат бермеңіз.

Техникалық сипаттамалары

- Үлгісі: ARDW-IMT3395-BK
- Сауда белгісі: ARDOR GAMING
- Тінтуір түрі: сымсыз/сымды
- Оптикалық жарықдиодты сенсор: PixArt PAW3395
- DPI режимдері: 400 / 800 / 1600 / 3200 / 6400 DPI (макс. 26000 DPI)
- Макс. бақылау жылдамдығы: 650 IPS
- Жеделдету: 50 G
- Энкодер: F-Switch
- Батарея: Li-ion 250 мА·сағ
- Батареяның қызмет ету мерзімі: 1,5 сағатқа дейін
- Батареядан жұмыс уақыты: 70 сағатқа дейін (125 Гц жұмыс кезінде); 30 сағатқа дейін (1000 Гц жұмыс кезінде)
- Дауыс беру жиілігі: 125 / 250 / 500 / 1000 Гц
- Ажыратқыштар: HUANO 80 M
- Байланыс түрі: Type-C, 2.4 G радиоарнасы
- Кәбіл: паракорд, Type-C, 1,8 м
- Сымсыз байланыс стандарты: IEEE 802.15.4
- Жиілік диапазоны: 2402–2480 МГц
- Таратқыштың қуаты: 0 дБм
- Өндіріс материалы: пластик
- Үйлесімділік: Windows
- Тінтуірдің өлшемі: 120 × 63,5 × 37 мм
- Салмағы: 52 ± 1 г

Құрылғы схемасы



1. Тінтуірдің сол жақ батырмасы
2. Тінтуірдің ортаңғы батырмасы
3. Тінтуірдің оң жақ батырмасы
4. «Алға» батырмасы
5. «Артқа» батырмасы

6. Жарық индикаторы
7. USB Type-C қосқышы
8. Қуат ажыратып-қосқышы
9. DPI батырмасы

Жинақталым

- Құрылғы
- Ресивер
- Туре-С зарядтау кәбілі
- Тефлон аяқтарының 2 жиынтығы
- Грипстер
- Пайдалану бойынша нұсқаулық

Тінтуірді қосу

2.4G қосылымы

1. Қаптамада берілген ресиверді орамнан алыңыз.
2. Қабылдағышты компьютердің USB портына қосыңыз.
3. Тінтуірді төменгі жағындағы қосқышты тиісті күйге ауыстыру арқылы қосыңыз.
4. Компьютерде жабдықты орнату шебері операциясының аяқталуын күтіңіз.
5. Құрылғы пайдалануға дайын.

Назар аударыңыз!

Егер тінтуір 2.4G қосылымы арқылы қосылмаса, ресивердің компьютердің USB портына қосылғанын және тінтуірдің қосқышы «ON» күйіне орнатылғанын тексеріңіз. Егер тексерілгеннен кейін тінтуір әлі қосылмаса, құрылғылардың қосылу мәзірін ашып, жұптастыруды таңдап, тінтуірдің сол, ортаңғы және оң жақ батырмаларын бір уақытта 3 секунд басып тұрыңыз. Тінтуірдің сол жағындағы шам сары түспен жыпылықтай бастайды, тінтуір сымсыз желіге қосылады. Егер тінтуір әлі қосылмаса, уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

Сымды режим

- Кәбілдің бір ұшын тінтуірдің тиісті ұясына, ал екіншісін компьютердің USB портына қосыңыз.
- Егер тінтуір сымсыз режимде компьютерге кәбіл арқылы қосылса, ол автоматты түрде сымды режимге өтеді.

Бағдарламалық жасақтама

1. Бұл құрылғыда тінтуір баптауларын жекелендіруге мүмкіндік беретін БЖ бар.
2. БЖ-ны <https://www.dns-shop.kz/> сайттан өнім бетінде жүктей аласыз.
3. БЖ-ны жүктеуді бастамас бұрын, оны қажетті тауар картасынан жүктеп алғаныңызға көз жеткізіңіз (ол үшін қорапта, пайдалану бойынша нұсқаулықта және тінтуірдің артында көрсетілген үлгінің сандық-әріптік атауын енгізіңіз).
4. БЖ-ның көмегімен пернелерді макростар арқылы қажетті пәрмендерге қайта тағайындауға, сондай-ақ әдепкі пернелер мәндерін өзгертуге болады.

Ескерту: егер БЖ тінтуірді көре алмаса: жұмыс үстелінде басқа БЖ ашық екенін тексеріңіз, барлық үшінші тарап бағдарламаларын жабыңыз. Егер компьютерге бірнеше тінтуір қосылған болса, алдымен басқа тінтуірді ажыратыңыз.

Егер ашық үшінші тарап бағдарламалары болмаса және тінтуір жалғыз қосылған болса БЖ-ны жоюға тырысыңыз, антивирустық қорғанысты уақытша өшіріңіз, сипатталған нұсқауларға сәйкес қайтадан жүктеп алыңыз, тінтуірдің БЖ-ға қосылуын тексеріңіз. Егер жоғарыда сипатталған шешімдер көмектеспесе, қолдау қызметіне хабарлаңыз.

DPI орнату және индикация

1. DPI режимдері: 400 / 800 / 1600 / 3200 / 6400.
2. DPI режимін дәйекті өзгерту үшін тінтуірдің төменгі жағындағы «DPI» батырмасын басыңыз.
3. Тінтуір сол жағындағы индикатордың түсі ағымдағы DPI режимін көрсетеді:
 - 400 DPI: қызыл түс;
 - 800 DPI: көк түс;
 - 1600 DPI: жасыл түс;
 - 3200 DPI: ақ түс;
 - 6400 DPI: сары түс.

Ескерту:

DPI-ді БЖ (бағдарламалық жасақтаманың) көмегімен де реттеуге болады, қол жетімді максималды DPI мәні — 26000.

Дауыс беру жиілігі

125–250–500–1000 Гц БЖ-ның көмегімен реттеуге болады. Әдепкі мәні — 1000 Гц.

Зарядтау

- Тінтуірдің батареясы таусылғанда (заряд 20%-дан аз), тінтуірдің сол жағындағы шам қызыл түспен жыпылықтай бастайды. Зарядтау үшін тінтуірді желіге қосыңыз.
- Зарядтау кезінде тінтуірдің сол жағындағы шам сары түспен жыпылықтайды. Зарядтау аяқталғаннан кейін индикатор жасыл болып жанады.

Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары

- Құрылғы ешқандай орнатуды немесе тұрақты бекітуді қажет етпейді.
- Құрылғыны сақтау дайындаушы мен тұтынушының жылытылатын үй-жайларында ауа температурасы 5 °С-тан 40 °С-қа дейін және ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 80%-дан аспайтын орауышта жүргізілуі тиіс. Үй-жайларда жемірілуді тудыратын жегі қоспалар (қышқылдар, сілтілер буы) болмауы тиіс.
- Құрылғыны тасымалдау құрғақ ортада жүзеге асырылуы керек.
- Құрылғы мұқият өңдеуді қажет етеді, оны шаң, кір, соққы, ылғал, от және т. б. әсерінен қорғайды.
- Құрылғыны өткізу жергілікті заңнамаға сәйкес жүргізілуі тиіс.
- Өнімнің қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, ол федералды немесе жергілікті заңдарға сәйкес кейіннен қайта өңдеу және жою үшін электр және электронды жабдықтарды тиісті қабылдау пунктіне кәдеге жаратуға тапсырылады. Осы өнімді дұрыс кәдеге жаратуды қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды үнемдеуге көмектесесіз және дұрыс емделмеген жағдайда қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтірмеуге көмектесесіз. Бұл өнімді қабылдау және кәдеге жарату орындары туралы толығырақ ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қоқыстарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.
- Егер құрылғының ақаулығы анықталса, дереу уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз немесе құрылғыны тастаңыз.

Қосымша ақпарат

Өндіруші: ШЭНЬЧЖЭНЬ ЮАНЬИЧАН ТЭКНОЛОДЖИ КО., ЛТД.

В ғим., №60, Чжуан Вилэдж тас жолы, Синьэр өндірістік паркі, Синьцяо көш., Баоань ауданы, Шэньчжэнь қ., Гуандун пров., Қытай.

Қытайда жасалған.

Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды тұлға: «DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Астана қ-ы, Сарыарқа ауданы, Сарыарқа д-лы, 12 ғ-т, Қазақстан Республикасы.

Электронды пошта мекен-жайы: info@dns-shop.kz

Кепілдік туралы ақпарат

Өндіруші бүкіл кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істейтініне, сондай-ақ материалдар мен құрастырымда ақаулар болмайтынына кепілдік береді. Кепілдік мерзімі бұйым сатып алынған сәттен бастап есептеледі және жаңа өнімдерге ғана қолданылады. Кепілдікті қызмет көрсету бұйым пайдаланушы нұсқаулығына сәйкес пайдаланылған жағдайда, кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кінәсіз істен шыққан элементтерді тегін жөндеуді немесе ауыстыруды қамтиды. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті сервис орталықтарының аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 18 ай.

Пайдалану мерзімі: 24 ай.

Сервистік орталықтардың өзекті тізімі: <https://www.dns-shop.kz/service-center/>

Өнім сапасын жақсарту үшін сипаттамалар, өнім туралы ақпарат және оның сыртқы түрі пайдаланушыға алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін.

Тауар КО ТР (ЕАЭО) талаптарына сәйкес келеді.



Өндіріс күні пайдаланушы нұсқаулығының орыс тіліндегі нұсқасында көрсетілген. V.2



КӨБІРЕК БІЛІҢІЗ:
ARDOR-GAMING.COM
VK.COM/ARDOR_GAMING

