

Пайдаланушы нұсқаулығы

Corsair қуат беру блогы

Құрылғының қолданылуы

Жүйелік блоктың қуат блогы ДК барлық компоненттерін желілік кернеуді түрлендіру жолымен электр энергиясымен қоректендіруге арналған. Қуат беру блогының тұрақтылығын және жоғары өнімділігін қамтамасыз ету үшін, қателерге жол бермеу, сондай-ақ өнімнің қызмет ету мерзімін ұзарту үшін келесі нұсқаулықтарды орындаңыз.

Техникалық сипаттамалары

Үлгісі	Өндіруші коды	Маркетингтік атауы	Қуаты	Кірме ток	Кепілдік мерзімі (ай)	Жел-деткіш мөлшері	АТХ12 нұсқасы	Серти-фикат	Жұмыс темпера-турасы	Істен шығуға дейінгі орташа жұмыс істеу уақыты	Кіріс кернеуі																						
RPS0109	CP-9020187-EU	RM750x	750 Вт	10A-5A	120	135 мм	v2.4	80 PLUS Gold	0-50 °C	100,000	100-240 В (AC)																						
RPS0110	CP-9020188-EU	RM850x	850 Вт	12A-6A			v2.52																										
RPS0118	CP-9020194-EU	RM650	650 Вт	10A-5A																													
RPS0119	CP-9020195-EU	RM750	750 Вт																														
RPS0120	CP-9020196-EU	RM850	850 Вт																														
RPS0121	CP-9020197-EU	RM550x	550 Вт	10A-5A	120	135 мм	v2.4																										
RPS0122	CP-9020198-EU	RM650x	650 Вт																														
RPS0123	CP-9020199-EU	RM750x	750 Вт																														
RPS0124	CP-9020200-EU	RM850x	850 Вт																														
RPS0125	CP-9020201-EU	RM1000x	1000 Вт	12A-6A		140 мм																											
RPS0118	CP-9020233-EU	RM650	650 Вт	10A-5A																													
RPS0119	CP-9020234-EU	RM750	750 Вт																														
RPS0120	CP-9020235-EU	RM850	850 Вт	12A-6A		135 мм																											
RPS0119	CP-9020231-EU	RM750	750 Вт	10–5 A	72																												
RPS0120	CP-9020232-EU	RM850	850 Вт	10–5 A																													
RPS0107	CP-9020177-EU	RM550x	550 Вт	10A-5A																													
RPS0108	CP-9020178-EU	RM650x	650 Вт																														
RPS0109	CP-9020179-EU	RM750x	750 Вт																														
RPS0110	CP-9020180-EU	RM850x	850 Вт	12A-6A	120 мм																												
RPS0018	CP-9020094-EU	RM1000x	1000 Вт	13A-6A																													
RPS0140	CP-9020228-EU	TX550M	550 Вт	8A-4A	140 мм																												
RPS0141	CP-9020229-EU	TX650M	650 Вт	10A-5A																													
RPS0142	CP-9020230-EU	TX750M	750 Вт																														
RPS0067	CP-9020130-EU	TX850M	850 Вт	12A-6A	92 мм																												
RPS0070	CP-9020131-EU	TX750M	750 Вт	10A-5A																													
RPS0069	CP-9020132-EU	TX650M	650 Вт																														
RPS0068	CP-9020133-EU	TX550M	550 Вт																														
RPS0025	CP-9020104-EU	SF450	450 Вт						0-40 °C																								

Үлгісі	Өндіруші коды	Маркетингтік атауы	Қуаты	Кірме ток	Кепілдік мерзімі (ай)	Жел-деткіш мөлшері	АТХ12 нұсқасы	Серти-фикат	Жұмыс темпера-турасы	Істен шығуға дей-інгі орташа жұмыс істеу уақыты	Кіріс кернеуі						
RPS0026	CP-9020105-EU	SF600	600 Вт	10A-5A	72	92 мм	v2.4	80 PLUS Gold	0-40 °C	100,000	100-240 В (AC)						
RPS0111	CP-9020181-EU	SF450 Platinum	450 Вт					80 PLUS Platinum	0-50 °C								
RPS0112	CP-9020182-EU	SF600 Platinum	600 Вт														
RPS0115	CP-9020186-EU	SF750 Platinum	750 Вт														
75-002019	CP-9020061-EU	CX750M	750 Вт	12A-6A	36	135 мм	80 PLUS Bronze	0-40 °C									
RPS0027	CP-9020101-EU	CX450M	450 Вт	10A-5A	60	120 мм											
RPS0028	CP-9020102-EU	CX550M	550 Вт														
RPS0029	CP-9020103-EU	CX650M	650 Вт														
RPS0136	CP-9020219-EU	CX450M	450 Вт														
RPS0137	CP-9020220-EU	CX550M	550 Вт														
RPS0138	CP-9020221-EU	CX650M	650 Вт														
RPS0139	CP-9020222-EU	CX750M	750 Вт														
RPS0133	CP-9020216-EU	CX550F Black	550 Вт														
RPS0133	CP-9020225-EU	CX550F White															
RPS0134	CP-9020217-EU	CX650F Black	650 Вт											v2.31			
RPS0134	CP-9020226-EU	CX650F White	650 Вт									v2.4					
RPS0134	CP-9020226-EU	CX650F White	650 Вт									v2.31					
RPS0135	CP-9020218-EU	CX750F Black	750 Вт									v2.4					
RPS0135	CP-9020227-EU	CX750F White	750 Вт							v2.31							
RPS0074	CP-9020137-EU	HX750	750 Вт	12A-6A	120	135 мм	v2.4	80 PLUS Platinum	0-50 °C								
RPS0075	CP-9020138-EU	HX850	850 Вт														
RPS0076	CP-9020139-EU	HX1000	1000 Вт							13A-6A							
RPS0077	CP-9020140-EU	HX1200	1200 Вт							15A-7.5A							
RPS0036	CP-9020087-EU	AX1600i	1600 Вт	15A-9A		140 мм		80 PLUS Titanium									
RPS0126	CP-9020209-EU	CV450	450 Вт	10A-5A	36	120 мм	v2.31	80 PLUS Bronze	0-30 °C								
RPS0127	CP-9020210-EU	CV550	550 Вт														
RPS0128	CP-9020236-EU	CV650	650 Вт														
RPS0146	CP-9020237-EU	CV750	750 Вт														

Жиынтықталымы

- Қуат блогы.
- Айнымалы тоқ қуаттау кабелі.
- Тұрақты токтың модульді кабельдерінің жиынтығы.
- Пайдаланушы нұсқаулығы.

Орнату

А әрекет. Қолданыстағы қуат блогын алу.

Жаңа жүйені құру кезінде Б әрекетіне өтіңіз.

1. Айнымалы ток сымын қабырға розеткасынан немесе ИБП-дан және қолданыстағы қуат блогынан ажыратыңыз.
2. Барлық қуат кабельдерін бейнетөлемнен, аналық тақшадан және барлық басқа шет-кері құрылғылардан ажыратыңыз.
3. Корпус нұсқаулығындағы нұсқауларды орындаңыз және қолданыстағы қуат блогын алыңыз.
4. Б әрекетіне өтіңіз.

Б әрекет. Қуат блогын орнату.

1. Айнымалы тоқтың қуат кабелі қуат блогына жалғанғанбағанына көз жеткізіңіз.
2. Корпусқа арналған нұсқаулықтағы нұсқауларды орындаңыз және жеткізілетін жинақталған бұрандалардың көмегімен қуат блогын орнатыңыз.
3. 24 түйіспелі кабельді (АТХ) аналық тақшаға жалғаңыз. +12 В (EPS12V) 8 түйіспелі кабельді аналық тақшаға жалғаңыз.
 - Егер аналық тақша +12 В 8 түйіспелі ұямен жабдықталса, 8 түйіспелі кабельді тікелей аналық тақшаға жалғаңыз.
 - Аналық тақша 4 түйіспелі ұямен жабдықталса, 4 түйіспелі кабельді 8 түйіспелі кабельден ажыратып, содан соң осы 4 түйіспелі кабельді тікелей аналық тақшаға жалғаңыз.
 - Кейбір аналық тақшалар үшін 8 + 4 түйіспе кабельдерінің тіркесімі қажет болады. EPS12V кабельдерінің қажетті санын пайдаланыңыз; оларды PCIe кабельдерімен шатастырмаңыз.
4. Шеткері құрылғылар кабельдерін, PCI-Express кабельдерін және SATA кабельдерін жалғаңыз.
 - SATA кабельдерін қатты денелі жинақтауыштың немесе SATA қатты дискісінің қуат беру ұяларына жалғаңыз.
 - Қажет болса, PCI-Express тиісті кабельдерін PCI-Express бейнекартасындағы қуат беру ағытпасына қосыңыз.
 - Шеткері құрылғылардың кабельдерін 4 түйіспелі ағытпаны қажет ететін кез келген шеткері құрылғыларға жалғаңыз.
 - Барлық кабельдердің мықтап жалғанғанына көз жеткізіңіз. Құрамдастарды келешекте қосу үшін барлық пайдаланылмаған модульдік кабельдерді сақтап қойыңыз.
5. Айнымалы ток бауымын қуат блогына жалғаңыз және қосқышты қосу қалпына ауыстыру арқылы жалғаңыз («I» белгісімен белгіленген).

Монтаждау, сақтау, тасу (тасымалдау), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары

- Құрылғыны монтаждау (орнату) тәсілі пайдаланушы нұсқаулығында сипатталған.
- Құрылғыны сақтау ауа температурасы 5 °C-тан 40 °C-қа дейінгі аралықта және ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 80%-дан аспайтын жағдайда өндірушінің және тұтынушының жылытылатын үй-жайларында орындалуы тиіс. Үй-жайларда тоттануды тудыратын агрессивті қоспалар (қышқылдардың, сілтілердің бұлары) болмауы тиіс.
- Құрылғыны тасымалдау құрғақ ортада жүзеге асырылуы тиіс.
- Құрылғыны өткізу жергілікті заңнамаға сәйкес жүргізілуі тиіс.
- Аспаптың ақаулығы анықталған кезде дереу авторластырылған сервис орталығына хабарласу немесе аспапты кәдеге жарату керек.
- Бұйымның қызмет мерзімі аяқталғаннан кейін оны кәдімгі тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына ол мемлекеттік заңнамаға сәйкес кейінірек қайта өңдеу және кәдеге жарату үшін электр және электрондық жабдықты қабылдайтын тиісті орынға кәдеге жаратуға тапсыруға жатады. Осы өнімнің дұрыс кәдеге жаратылуын қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды сақтап қалуға көмектесесіз және тиісінше қарамаған жағдайда орын алуы мүмкін қоршаған орта және адамдардың денсаулығы үшін залалдың алдын аласыз. Осы өнімді қабылдау және кәдеге жарату орындары туралы толығырақ ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қоқысты шығару жөніндегі кәсіпорыннан алуға болады.
- Құрылғы ұқыпты ұстауды талап етеді, оны шаңның, ластың, соққылардың, ылғалдың, оттың және т. б. ықпал етуінен сақтаңыз.

Қосымша ақпарат

Өндіруші: Корсэйр Мэморн Инк.

47100, Бейсайд Паркуэй, Фримонт, Калифорния, Америка Құрама Штаттары.

Жасаушы кәсіпорын: Чэннел Вэлл Тэкнолоджи (Гуанчжоу) Ко., Лтд.

Жоғары технологиялар шығыс өнеркәсіптік базасы, Цзэнцзян көш., Цзэнчэн, Гуанчжоу қ., Гуандун пров., Қытай.

Қытайда жасалған.

Дайындаушы уәкілеттік берген тұлға: ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ» ЖШҚ.

108801, Ресей, Мәскеу қаласы, Сосенское мекені, Коммунарка кенті, Потаповская Роцца көсі, 4 үй, 3 корпус, 18 үй-жай.

Импорттер / юр.лицо, принимающее претензии в Казахстане:

ТОО «ДНС КАЗАХСТАН», г. Нұр-Сұлтан, р-н Сарыарқа, пр-т Сарыарқа, зд. 12, Казахстан.

Импорттаушы / Қазақстанда шағымдар қабылдайтын заңды тұлға:

«DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Нұр-Сұлтан қаласы, Сарыарқа ауданы, Даңғылы Сарыарқа, ғимарат 12, Қазақстан.

Тауар Кеден одағының техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді:

- КО ТР 020/2011 «Техникалық құралдардың электр магниттік үйлесімділігі»;
- КО ТР 004/2011 «Төмен вольтты жабдықтың қауіпсіздігі туралы».

Тауар Еуразиялық экономикалық одақтың ЕАЭО ТР 037/2016 «Электр техникасы және радиоэлектроника бұйымдарында қауіпті заттарды қолдануды шектеу туралы» техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді.

