

Пайдалану бойынша нұсқаулық

Ақылды шам
SB-1, SB-2, SB-3, SB-4

FinePower

Құрметті сатып алушы!

Өнімдерімізді таңдағаныңыз үшін алғыс айтамыз.

Біз Сізге сапаға, функционалдылыққа және дизайнға қойылатын жоғары талаптарға сәйкес әзірленген және жасалған бұйымдар мен құрылғыларды ұсынуға қуаныштымыз. Пайдалануды бастамас бұрын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз, онда сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпарат, сондай-ақ өнімді дұрыс пайдалану және оған күтім жасау бойынша ұсыныстар берілген. Осы нұсқаулықтың сақталуына қамқорлық жасаңыз және оны бұйымды одан әрі пайдалану кезінде анықтамалық материал ретінде пайдаланыңыз.

Құрылғы мақсаты

Ақылды шам бөлмедегі жарықты қашықтан басқаруға арналған.

Сақтық шаралары


- Құрылғы балалар мен физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеттері шектеулі адамдардың қауіпсіздігіне жауапты басқа адамдар бақылайтын жағдайларды қоспағанда, оларды пайдалануға арналмаған. Балалардың құрылғымен ойнауына жол бермеңіз.
- Құрылғы коммерциялық мақсатта пайдалануға арналмаған.

Жинақталым

- Ақылды шам.
- Пайдалану бойынша нұсқаулық.

Құрылғы схемасы

1. Шашыратқы.
2. Радиатор.
3. Түпше.



Техникалық сипаттамалар

Үлгі	SB-1	SB-2	SB-3	SB-4
Сауда белгісі	FinePower			
Қуат параметрлері	185–265 В ~ 50 Гц.			
Қуаты	6 Вт	9 Вт	5 Вт	6 Вт
Түпше	E27		E14	E27
Жарқырау түсі	RGB			WW-CW
Wi-Fi радиожилік сипаттамалары	• Байланыс стандарты: IEEE 802.11. • Жиілік диапазоны: 2412–2472 МГц. • Таратқыш қуаты: < 16 дБм.			
Bluetooth радиожилік сипаттамалары	• Байланыс стандарты: IEEE 802.15.1. • Жиілік диапазоны: 2402–2480 МГц. • Таратқыш қуаты: 6–20 дБм.			
Эл. тоғынан зақымданудан қорғау класы	II			
Ылғалдан қорғау дәрежесі	IP20			
Қолданылу аясы	Тұрмыстық			

Пайдалану нұсқаулығы

Қолданба

1. Қолданбаны жүктеп алып, орнатыңыз: QR-кодты сканерлеңіз немесе «HOUSELIFE» қосымшалар дүкенін іздеңіз.



2. Мобильді телефон нөмірі мен верификация коды немесе әлеуметтік желілердің біріндегі аккаунтыңыз арқылы тіркеліңіз немесе қосымшаға кіріңіз.

Құрылғы қосу

1. Шамды түпшеге орнатыңыз.
2. Оны қалпына келтіру үшін шамы тез жыпылықтай бастағанша 10 секундтан аспайтын аралықпен қосып-өшіріп тұрыңыз.
3. Қолданбада «Үй» бөлімінің жоғарғы оң жақ бұрышында «+» батырмасын басып, қолданбаға қосылғыңыз келетін шамды таңдаңыз.

Ескертулер

1. Алғашқы қосылу процесі бірнеше минутқа созылуы мүмкін. Бірінші қосылу Wi-Fi немесе Bluetooth арқылы жүзеге асырылады.
2. Қосылғаннан кейін, қандай Wi-Fi-ға қосылғаныңызға қарамастан, кез келген уақытта және кез келген жерде, сондай-ақ ұялы интернет арқылы шамды бақылай аласыз.

Режимдер

Қолданбадағы «Құрылғылар» бөліміне өтіп, ақылды шамды таңдаңыз.

- **Жарық:** ақ жарықтың жарықтығы мен түс температурасын реттеңіз.
- **Түс:** Түсті жарықтың түсін, жарықтығын және қарқындылығын реттеңіз.
- **Сценарийлер:** Кейіннен бір рет басу арқылы реттеу үшін шам режимдерін өз талғамыңызға қарай баптаңыз және сақтаңыз.
- **Музыка:** шам режим қосылған құрылғының микрофонын пайдалана отырып, музыка ырғағымен жанады.

Создание группы

Егер сізде екі немесе одан да көп ақылды шам болса, қолданбаның жоғарғы оң жақ бұрышындағы 3 нүктені басып, топ құрыңыз. Осылайша сіз түстерді, жарықтықты, режимдерді және т.б. ауыстыруды синхрондауға болады.

Ескерту: топта тек бір үлгідегі шамдарды басқаруға болады.

Профиль

- Құрылғыны бөлісуге болатын пайдаланушылар саны шектелмеген. Пайдаланушы қосымшада тіркелуі тиіс.
- Басқа адамдар құрылғылар мен олардың баптауларын көре алады, бірақ құрылғы топтарын көре алмайды.
- Шамды өшіріп, қайта қосқаннан кейін, шамды басқару үшін бірінші қосылу кезінде қолданылған Wi-Fi-ға қосылу керек.
- Шамдарды бір-біріне тым жақын орналастырмаңыз, себебі бұл сигналдың бұзылуына әкелуі мүмкін.

Үйді басқару

Үйді басқаруды бөлісу үшін:

1. Төменгі оң жақ бұрыштағы «Профиль» басыңыз.
2. «Үйді басқаруды» басыңыз.
3. «Менің үйім» батырмасын басып, үйдің атауын енгізіңіз, бөлмелер санын таңдаңыз немесе өз бөлмелеріңізді құрыңыз, орналасқан жерін белгілеп, «Сақтау» батырмасын басыңыз.
4. Өзіңіз жасаған үйдің атын басыңыз.
5. «Үй мүшелері» бөлімінде «Мүшелерді қосу» түймесін басып, өзіңізге ыңғайлы тәсілді таңдаңыз.
6. Қатысушыны қосқаннан кейін оған рөл мен құқық беріңіз.

Үйді басқаруға қосылу үшін:

1. Үй иесінен Нұсқаулық пен кілт жазылған хабарлама аласыз
2. «Houself» қосымшасын жүктеп алып, «Үй» - «Үйді басқару» - «Үйге қосылу» бөлімдеріне кіріп, алынған кілтті енгізіңіз.
3. Сіз енді үйдің мүшесісіз.

Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары

- Құрылғы қандай да бір монтажды немесе тұрақты бекітуді қажет етпейді.
- Құрылғыны сақтау дайындаушы мен тұтынушының жылытылатын үй-жайларында ауа температурасы 5 °C-тан 40 °C-қа дейін және ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 80%-дан аспайтын қаптамада жүргізілуі тиіс. Бөлмелерде коррозия тудыратын агрессивті қоспалар (қышқыл бұлары, сілтілер) болмауы тиіс.
- Құрылғыны тасымалдау құрғақ ортада жүзеге асырылуы тиіс.
- Құрылғыны ұқыпты пайдалануды талап етеді, оны шаңнан, кірден, соққыдан, ылғалдан, оттан және т.б. қорғау керек.
- Құрылғыны өткізу жергілікті заңнамаға сәйкес жүргізілуі тиіс.
- Құрылғының ақауы анықталған жағдайда дереу уәкілетті сервистік орталыққа хабарласу немесе құрылғыны кәдеге жарату қажет.
- Бұйымның қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны кәдімгі тұрмыстық қорыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына ол федералдық немесе жергілікті заңнамаға сәйкес кейіннен қайта өңдеу және кәдеге жарату үшін электр және электрондық жабдықтарды қабылдаудың тиісті пунктіне кәдеге

жаратуға тапсырылуға тиіс. Осы өнімді дұрыс кәдеге жаратуды қамтамасыз ете отырып, Сіз табиғи ресурстарды сақтауға және қоршаған орта мен адамдардың денсаулығына тиюі мүмкін зиянның алдын алуға көмектесесіз. Осы өнімді қабылдау және кәдеге жарату пункттері туралы толығырақ ақпаратты жергілікті муниципалдық органдардан немесе тұрмыстық қоқыс шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.

Қосымша ақпарат

Өндіруші: Нинбо Юйсин Лайтин Ко., Лтд.

Мингуан тасжолы, №1199, Цзяншань, Иньжоу ауданы, Нинбо қ., Чжэцзян провинциясы, Қытай.

Manufacturer: Ningbo Yusing Lighting Co., Ltd.

No.1199, Mingguang Road, Jiangshan Town, Yinzhou District, Ningbo City, Zhejiang Province, The People's Republic of China.

Сделано в Китае.

Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды

тұлға: «DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС,

Астана қ., Сарыарқа ауданы, Сарыарқа даңғ., 12 ғим., Қазақстан Республикасы.

Электрондық пошта мекен-жайы: info@dns-shop.kz

Тауар КО ТР (ЕАЭО) талаптарына сәйкес келеді.

Өнім сапасын жақсарту үшін сипаттамалар, өнім туралы ақпарат және оның сыртқы түрі пайдаланушыға алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін.



Кепілдік талон

SN/IMEI: _____

Кепілдікке қойылған күні: _____

Өндіруші бүкіл кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істейтініне, сондай-ақ материалдар мен құрастырымда ақаулар болмайтынына кепілдік береді. Кепілдік мерзімі бұйым сатып алынған сәттен бастап есептеледі және жаңа өнімдерге ғана қолданылады. Кепілдікті қызмет көрсету бұйым пайдаланушы нұсқаулығына сәйкес пайдаланылған жағдайда, кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кінәсіз істен шыққан элементтерді тегін жөндеуді немесе ауыстыруды қамтиды. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті сервис орталықтарының аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 12 ай.

Пайдалану мерзімі: 36 ай.

Сервистік орталықтардың өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша: <https://www.dns-shop.kz/service-center/>

FinePower