

1. Ümumi müddəalar

İlk istifadədən əvvəl bu təlimatı diqqətlə oxuyun. Bu məhsullar HDD/SSD üçün aksesuarlardır: 2.5 düymlük disk üçün xarici boks (USB ilə qoşulan) və noutbukun optik intiqam (привод) yuvasına disk quraşdırmaq üçün adapterlər (salazka/caddy, 9.5 mm və 12.7 mm). İstifadədən əvvəl diskin (SATA/mSATA) və qalınlığının aksesuara uyğun olduğunu yoxlayın.

2. Təhlükəsizlik qaydaları

Quraşdırma və elektrik təhlükəsizliyi

- Diski daxili yuvaya quraşdırarkən kompüteri/noutbuku söndürün və qida kabelini ayırın (xarici boks yalnız söndürülmüş disk yerləşdirdikdən sonra qoşun).
- Statik elektrikin disk zədələnməməsi üçün iş başlamazdan əvvəl torpaqlanmış metal səthə toxunun (mümkünsə antistatik bilərzik).
- Diski və adapteri yalnız kənarlarından tutun; SATA/mSATA kontaktlarına və lehimli komponentlərə toxunmayın.
- SATA konnektorunu düzgün istiqamətdə, zorla deyil, ehmalca taxın; disk komplektdəki vintlərlə möhkəm bərkidin.
- Korpusu, kabeli və ya konnektoru zədəli aksesuarla istifadə etməyin.

İstismar zamanı

- Məlumat oxunması/yazılması zamanı disk və ya kabeli ayırmayın; xarici boks «təhlükəsiz çıxarma» funksiyası ilə ayırın.
- HDD disklərini işləmə zamanı zərbədən, düşmədən və titrəyişdən qoruyun (SSD daha davamlıdır).
- Aksesuarı havalandırılan yerdə istifadə edin; üstünü örtməyin və həddən artıq istidən qoruyun.
- Vacib məlumatların ehtiyat nüsxəsini (backup) saxlayın.

3. Saxlanma qaydaları

- Aksesuarları və diskləri quru, sərin, tozsuz yerdə, mümkünsə antistatik qablaşdırmada saxlayın.
- Kontaktları və komponentləri əzilmədən, statik elektrikdən qoruyun.
- Kiçik hissələri (vintlər) ayrıca saxlayın; uşaqların əli çatmayan yerdə qoyun.
- HDD-ləri güclü maqnit sahələrindən qoruyun.

4. İstifadə təlimatı (quraşdırma)

1. Xarici boks: boksunu açın, 2.5 düymlük disk SATA konnektoruna oturdun, vintlərlə bərkidin, qapağı bağlayın və USB kabeli ilə kompüterə qoşun.
2. Salazka (caddy): noutbuku söndürüb qida kabelini ayırın, optik intiqamı çıxarın, disk caddy-yə oturdub bərkidin (cihazınıza uyğun 9.5 mm və ya 12.7 mm qalınlığı seçin).
3. Caddy-ni optik intiqam yuvasına yerləşdirib bərkidin və optik intiqamın ön panelini (varsa) caddy-yə keçirin.
4. Kompüteri yandırın və diskin BIOS/UEFI və əməliyyat sistemində tanındığını yoxlayın.
5. Yeni disk əməliyyat sistemində inisializasiya edib formatlayın.

Qeyd: Bəzi modellərdə yüksək sürət üçün UASP dəstəyi olan port/kabel tələb olunur; mSATA və 2.5" SATA diskləri quraşdırmayın — adapterin dəstəyini yoxlayın.

5. Qulluq və yoxlama

- Təmizləmədən əvvəl xarici boksu təhlükəsiz ayırın; daxili adapterlərdə kompüteri söndürün.
- Korpusu yumşaq, az nəm parça ilə silin; suya batırmayın.
- Konnektorları və kontaktları tozdan təmiz saxlayın (sıxılmış hava ilə).
- Diskin sağlamlığını (S.M.A.R.T.) mütəmadi yoxlayın və vacib məlumatları ehtiyat nüsxələyin.

6. Mümkün nasazlıqlar

Əlamət	Mümkün səbəb	Görüləcək tədbirlər
Disk tanınmır	SATA və ya USB konnektor tam oturmayıb / kabel zədəlidir	Diski konnektora axıracan oturdun, kabeli və portu yoxlayın
Xarici boks görünür və ya yavaş işləyir	USB portu/versiyası uyğun deyil / kabel keyfiyyətsizdir	Uyğun USB portuna (məsələn, USB 3.x) birbaşa qoşun, orijinal kabel istifadə edin
Disk salazkaya (caddy) oturmur	Qalınlıq uyğun deyil (9.5 / 12.7 mm) / SATA düzlənməyib	Cihazınıza uyğun qalınlıqda caddy seçin, SATA konnektorunu düz oturdun
Köçürmə zamanı əlaqə kəsilir	Birləşmə boşdur / qida çatmır	Konnektoru kip taxın, qidalı USB portu istifadə edin
Disk qızır	Havalandırma yoxdur / uzun yük	Boxsu havalandırılan yerə qoyun, uzun fasiləsiz yüklə fasilə verin

Problem davam edərsə, diskini və adapteri başqa portda/cihazda yoxlayın və ya satıcı/servisə müraciət edin. Statik zədə əlamətləri olan komponenti istifadə etməyin.

7. İstismar şəraiti

- İş və saxlanma üçün quru, tozsuz yer; temperatur təxminən +5 °C ... +40 °C.
- Nisbi rütubət: kondensatsız.
- Qidalanma: xarici boks USB vasitəsilə; daxili adapterlər kompüterin SATA xətti ilə.

Uyğunluq və göstəricilər (dəstəklənən disk forma faktorları və interfeys — 2.5" SATA/mSATA, qalınlıq 9.5/12.7 mm, USB versiyası, korpus materialı və s.) konkret məhsulun qablaşdırılmasında göstərilir. İstehsalçı əvvəlcədən xəbərdarlıq etmədən konstruksiyada və komplektdə dəyişiklik etmək hüququnu özündə saxlayır.