

1. Ümumi müddəalar

İlk istifadədən əvvəl bu təlimatı diqqətlə oxuyun. Məhsul fasiləsiz qidalanma mənbəyi (İBP) üçün ehtiyat/əvəzedici batareyadır (adətən möhürlü qurğuşun-turşulu batareya — VRLA/AGM). Yalnız İBP-nizin modelinə uyğun batareya növündən istifadə edin. Batareyanı dəyişdirməyi mütəxəssisə həvalə etmək tövsiyə olunur.

2. Təhlükəsizlik qaydaları

Elektrik və kimyəvi təhlükəsizlik

- Batareyanı dəyişdirməzdən əvvəl İBP-ni söndürüb şəbəkədən ayırın; batareya çıxışlarında yenə də gərginlik ola bilər — daxili kontaktlara ehtiyatsız toxunmayın.
- Batareyanı qısa qapamayın (hər iki kontaktı metal əşya ilə birləşdirməyin) — bu, qığılıcı, yanq və yanğın təhlükəsi yaradır.
- Batareyanı açmayın, deşməyin və ya odda yandırmayın — daxilində kimyəvi maddə (qurğuşun-turşulu elektrolit) var, bu, dəri və gözlər üçün təhlükəlidir.
- Batareyanı yalnız yaxşı havalandırılan yerdə dəyişdirin; qığılıcı yarada biləcək əşyalardan (siqaret, açıq alov) uzaq olun.
- Köhnə batareyanı adi məişət tullantısı ilə deyil, müvafiq təkrar emal/qəbul məntəqəsinə verin.

İstismar zamanı

- Batareyanı yüksək temperatura və birbaşa günəş şüalarına məruz qoymayın — bu, ömrünü qısaldır və şişməyə səbəb ola bilər.
- Batareya şişmə, sızma və ya qeyri-adi qoxu əlaməti göstərsə, dərhal istifadəni dayandırın.
- Yalnız İBP istehsalçısının tövsiyə etdiyi tutum və gərginlikdə batareya istifadə edin.

3. Saxlanma qaydaları

- Ehtiyat batareyanı quru, sərin yerdə saxlayın; uzun saxlamada mütəmadi (istehsalçının göstərdiyi tezlikdə) qismən şarj edin ki, dərin boşalma baş verməsin.
- Batareyanı istilik mənbələrindən uzaq saxlayın.
- Uşaqların əli çatmayan yerdə saxlayın.

4. İstifadə təlimatı (dəyişdirmə)

1. İBP-ni söndürün və qida kabelini şəbəkədən ayırın.
2. İBP-nin batareya bölməsini açın (istehsalçı təlimatına uyğun).
3. Köhnə batareyanın kabellərini polyarlığı (+/–) qeyd edərək ayırın.
4. Yeni batareyanı yerinə qoyub kabelləri düzgün polyarlıqla qoşun.
5. Batareya bölməsini bağlayıb İBP-ni şəbəkəyə qoşun və yeni batareyanı tam şarj edin (adətən bir neçə saat).

Qeyd: Yeni batareyanın tam tutumu bir neçə dolğu-boşaltma dövründən sonra sabitləşə bilər.

5. Qulluq və yoxlama

- Batareya kontaktlarını mütəmadi yoxlayıb oksidləşməni təmizləyin (İBP söndürülmüş halda).

- İBP-nin özünü test funksiyasından istifadə edərək batareyanın vəziyyətini mütəmadi yoxlayın.
- Batareyanı suya batırmayın və maye ilə təmizləməyin.

6. Mümkün nasazlıqlar

Əlamət	Mümkün səbəb	Görüləcək tədbirlər
ИБП batareyanı tanımır	Batareya kabeli boş qoşulub / polyarlıq (+/-) səhvdir	Kabeli yenidən qoşun, polyarlığı yoxlayın
Batareya iş müddəti qısadır	Batareya köhnəlib / tam şarj olunmayıb	Batareyanı tam şarj edin; köhnəlibsə dəyişdirin
Batareya şişib	Aşırı istilik / resurs bitib / zədə	Dərhal istifadəni dayandırın, ehtiyatla utilizasiya edin
ИБП daim «batareya nasazdır» signalı verir	Batareya kontaktları oksidləşib / batareya ölüb	Kontaktları təmizləyin, batareyanı dəyişdirin
Yeni batareya taxıldıqdan sonra iş müddəti dəyişmir	ИБП kalibrasiyaya ehtiyac duyur	İBP-ni tam dolduraq-boşaldaraq kalibrlə edin (istehsalçı göstərişinə uyğun)

Problem davam edərsə, avtorizə olunmuş servis mərkəzinə müraciət edin. Şişmiş və ya sızan batareyanı dərhal utilizasiya edin, istifadəni davam etdirməyin.

7. İstismar şəraiti

- İş və saxlanma üçün quru, yaxşı havalandırılan otaq; temperatur təxminən +5 °C ... +25 °C (optimal ömür üçün).
- Nisbi rütubət: kondensatsız.
- Qidalanma: İBP-nin daxili şarj dövrünü vasitəsilə.

Texniki göstəricilər (tutum (Ah), gərginlik (V), batareya tipi — VRLA/AGM, ölçülər və s.) konkret məhsulun qablaşdırmasında göstərilir. İstehsalçı əvvəlcədən xəbərdarlıq etmədən konstruksiyada dəyişiklik etmək hüququnu özündə saxlayır.