20230802　K86三模说明书
85*120mm

85mm

120mm

ATTACK SHARK

K86

RGB TRIPLE MODE MECHANICAL KEYBOARD

OPERATING INSTRUCTION

English ····· 01~06
Deutsch ····· 07~12
Italiano ····· 13~18
Français ····· 19~24
Español ····· 25~30
日本語 ····· 31~36
中文 ····· 37~42

English

Thank you very much for purchasing our ATTACK SHARK product, and hope it can bring you a new operation and feeling. At the same time, we look forward to getting your valuable suggestions on our products, and we will continue to provide you with better products and services.

Quick Start Guide:

1 Three-stage switch: Bluetooth/ Wired/ 2.4G　2 Type-c interface

3 Caps/ WIN lock/ battery/ light　4 2.4G receiver storage place



2.4G Receiver

TYPE-C Charging Cable

Compatible System:

It can run on computer Windows, MACOS and mobile phone system or computer with Bluetooth version.

Sleep:


In the wireless mode, release the button for 3 minutes to enter the standby mode, the backlight of the keyboard is off, and it lights up when you press any key; when the key is pressed to wake up the keyboard, the key value must trigger the function.

In wired mode, the keyboard does not sleep. Stand by for 30 minutes to enter sleep; First keystroke invalidates and wakes up the keyboard, The second key value is valid.

Battery Indicator:

In wireless mode, when the battery voltage is lower than 3.3V, the low voltage indicator light flashes (in low voltage state, the red light flashes slowly to remind, until the battery is out, the keyboard stops working.
In the charging state, the red light is always on, In the full state, the red light is off , When plugged in for corded charging, normal use can be resumed.

2.4G Receiver Connection:




2.4G mode: Insert the dedicated receiver that has been paired with the code, turn the three-segment switch to the far left, short press FN+4 to turn on the 2.4G mode, and the keyboard can be used normally. (Long press FN+4 for 2.4G code pairing, the indicator light flashes quickly, exit the code pairing after successful pairing, the mode light stays on for 2 seconds, after 30 seconds when the paired device cannot be found, the exit code pairing mode light turns off, and the keyboard enters sleep mode.)

Bluetooth connection:




Bluetooth mode: turn the three-segment switch to the far right.
There are three Bluetooth channels:
Short press **FN+1: Bluetooth 1　FN+2: Bluetooth 2　FN+3: Bluetooth 3.**
Turn on the device that needs to be paired for Bluetooth pairing, and the keyboard can be used normally after pairing is successful. When multiple Bluetooth devices are connected at the same time, short press the corresponding Bluetooth button to switch the Bluetooth device to use, (Long press the corresponding Bluetooth key for Bluetooth pairing, the red/blue/yellow indicator light flashes quickly, and the indicator light stays on for 2S after connecting. If the device is not connected, the indicator light turns off and the keyboard enters sleep.)

Wired connection:



Wired mode: first insert the cable into the TYPE-C interface, and then connect the other end to the computer, turn the three-position switch to the middle, and the keyboard can be used normally.

Multimedia and function keys (automatically identify the operating system)




Tip: Press the key combination Fn+BackSpace, the backlight is off, and the number keys 1 to 0 are on to display the percentage of power, for example: 1 is on, indicating 10% power, 1 and 2 are on, indicating 20% power, and so on, (Below 30% red, below 50% yellow, above 50% green).

On-Screen Instructions

1. Turn on the computer to display LOGO, and then jump to the main screen
2. The content displayed on the main screen: date, time, power, system, connection mode, lock WIN, uppercase and lowercase, etc.
3. Menu interface: The left and right knobs are the functions of turning up and down the menu, and pressing the button down confirms the entry or selection.
4. GIF image: 1 GIF image by default. (This part can be replaced by driver customization GIF)


Tip: FN+knob, switch screen operation and volume control.

Lighting Operation Instructions



Hot Swappable Operation Steps:

Hot swap: can replace different switch, customize your favorite tactile and auditory feedback, the 3/5pin switch seat is compatible with most mechanical switch.



① Pull out the keycap with a key puller　② The switch puller pulls out the switch

③ Proofreading pins and holes　④ Press the switch vertically

Packing list:

K86 keyboard x1　TYPE-C charging cable x1　2.4G receiver x1
DIY tool x1　Manual x1

Deutsch

Vielen Dank für den Kauf unseres ATTACK SHARK Produkts und hoffe, dass es Ihnen eine neue Bedienung und ein neues Gefühl vermitteln kann. Gleichzeitig freuen wir uns über Ihre wertvollen Anregungen zu unseren Produkten und werden Ihnen weiterhin bessere Produkte und Dienstleistungen anbieten.

Schnellstartanleitung:

1 Dreistufiger Schalter: Bluetooth/ kabelgebunden/ 2.4G　2 Typ-C-Schnittstelle

3 Feststelltasten/ WIN-Sperre/ Batterie/ Kontrollleuchte　4 2.4G-Empfänger-Speicherplatz



2.4G-Empfänger

TYP-C-Ladekabel

Kompatibles System:

Es kann auf Computern mit Windows, MACOS und Mobiltelefonen oder Computern mit Bluetooth-Version ausgeführt werden.

Schlafen:

Lassen Sie im kabellosen Modus die Taste 3 Minuten lang los, um in den Standby-Modus zu wechseln. Die Hintergrundbeleuchtung der Tastatur ist ausgeschaltet und leuchtet auf, wenn Sie eine beliebige Taste drücken. Wenn die Taste gedrückt wird, um die Tastatur aufzuwecken, muss der Tastenwert die Funktion auslösen.

Im kabelgebundenen Modus schaltet die Tastatur nicht in den Ruhezustand. Stehen Sie 30 Minuten lang bereit, um einzuschlafen; Der erste Tastendruck macht die Tastatur ungültig und aktiviert sie; Der zweite Schlüsselwert ist gültig.

Batterieanzeige:

Wenn im kabellosen Modus die Batteriespannung unter 3,3 V liegt, blinkt die Anzeigeleuchte für niedrige Spannung (im Niederspannungszustand blinkt das rote Licht langsam, um daran zu erinnern, dass die Tastatur nicht mehr funktioniert, bis die Batterie leer ist).

Im Ladezustand leuchtet das rote Licht immer. Im Vollzustand ist das rote Licht aus, Wenn das Gerät zum kabelgebundenen Laden angeschlossen ist, kann die normale Nutzung wieder aufgenommen werden.

2.4G-Empfängerverbindung:




2.4G-Modus: Setzen Sie den dedizierten Empfänger ein, der mit dem Code gekoppelt wurde, drehen Sie den Drei-Segment-Schalter ganz nach links, drücken Sie kurz FN+4, um den 2,4G-Modus einzuschalten, und die Tastatur kann normal verwendet werden. (Drücken Sie lange FN+4 für die 2.4-G-Code-Kopplung, die Kontrollleuchte blinkt schnell, beenden Sie die Code-Kopplung nach erfolgreicher Kopplung, die Modusleuchte bleibt 2 Sekunden lang an, nach 30 Sekunden, wenn das gekoppelte Gerät nicht gefunden werden kann, wird die Code-Kopplung beendet (Modus-LED erlischt und die Tastatur wechselt in den Schlafmodus.)

Bluetooth-Verbindung:




Bluetooth-Modus: Drei-Segment-Schalter ganz nach rechts drehen,
Es gibt drei Bluetooth-Kanäle:
Drücken Sie kurz **FN+1: Bluetooth 1　FN+2: Bluetooth 2　FN+3: Bluetooth 3.**
Schalten Sie das Gerät ein, das für die Bluetooth-Kopplung gekoppelt werden muss, und die Tastatur kann nach erfolgreicher Kopplung normal verwendet werden. Wenn mehrere Bluetooth-Geräte gleichzeitig verbunden sind, drücken Sie kurz die entsprechende Bluetooth-Taste, um das zu verwendende Bluetooth-Gerät umzuschalten, (Drücken Sie lange auf die entsprechende Bluetooth-Taste für die Bluetooth-Kopplung, Die rote/ blaue/ gelbe Anzeigeleuchte blinkt schnell und die Anzeigeleuchte bleibt nach der Verbindung 2 Sekunden lang eingeschaltet. Wenn das Gerät nicht verbunden ist, erlischt die Anzeigeleuchte und die Tastatur wechselt in den Ruhezustand .)

Kabelverbindung:



Kabelgebundener Modus: Stecken Sie zuerst das Kabel in die TYPE-C-Schnittstelle und verbinden Sie dann das andere Ende mit dem Computer. Drehen Sie den Dreipositionsschalter in die Mitte, und die Tastatur kann normal verwendet werden.

Multimedia- und Funktionstasten (identifizieren das Betriebssystem automatisch)




Tipp: Drücken Sie die Tastenkombination Fn+BackSpace, die Hintergrundbeleuchtung ist ausgeschaltet und die Zifferntasten 1 bis 0 sind eingeschaltet, um den Prozentsatz der Leistung anzuzeigen, zum Beispiel: 1 ist eingeschaltet und zeigt 10 % Leistung an, 1 und 2 sind eingeschaltet und zeigen an 20 % Leistung, usw, (Unter 30 % Rot, unter 50 % Gelb, über 50 % Grün),

Anweisungen auf dem Bildschirm

1. Schalten Sie den Computer ein, um das Logo anzuzeigen, und wechseln Sie dann zum Hauptbildschirm
2. Der auf dem Hauptbildschirm angezeigte Inhalt: Datum, Uhrzeit, Stromversorgung, System, Verbindungsmodus, WIN-Sperre, Groß- und Kleinschreibung usw.
3. Menüoberfläche: Der linke und der rechte Knopf dienen zum Auf- und Abwärtsdrehen des Menüs, und durch Drücken der Taste nach unten wird die Eingabe oder Auswahl bestätigt.
4. GIF-Bild: Standardmäßig 1 GIF-Bild, (Dieser Teil kann durch ein Treiberanpassungs-GIF ersetzt werden.)


Tipp: FN+Knopf, Bildschirmbedienung und Lautstärkeregelung umschalten.

Bedienungsanleitung für die Beleuchtung




Hot-Swap-Betriebsschritte:

Hot Swap; kann verschiedene Schalter ersetzen, Ihr bevorzugtes taktiles und akustisches Feedback anpassen, der 3/5-polige Schaltersitz ist mit den meisten mechanischen Schaltern kompatibel.



① Ziehen Sie die Tastenkappe mit einem Schlüsselabzieher heraus　② Der Schalterabzieher zieht den Schalter heraus



③ Stifte und Löcher korrigieren　④ Drücken Sie den Schalter senkrecht

Packing list:

K86-astatur x1　TYPE-C-Ladekabel x1　2.4G-Empfänger x1
DIY-Werkzeug x1　Handbuch x1

Italiano

Grazie mille per aver acquistato il nostro prodotto ATTACK SHARK e spero che possa portarti una nuova operazione e sensazione. Allo stesso tempo, non vediamo l'ora di ricevere i tuoi preziosi suggerimenti sui nostri prodotti e continueremo a fornirti prodotti e servizi migliori.

Guida Rapida:

1 Interruttore a tre stadi: Bluetooth/ cablato/ 2,4G　2 Interfaccia di tipo c

3 Caps/ WIN lock/ batteria/ indicatore luminoso　4 Luogo di archiviazione del ricevitore 2,4G



Ricevitore 2.4G

Cavo di ricarica TIPO C

Sistema Compatibile:

Può essere eseguito su computer Windows, MACOS e sistema di telefonia mobile o computer con versione Bluetooth.

Dormi:


In modalità wireless, rilasciare il pulsante per 3 minuti per entrare in modalità standby, la retroilluminazione della tastiera è spenta e si accende quando si preme un tasto qualsiasi; quando il tasto viene premuto per riattivare la tastiera, il valore del tasto deve attivare la funzione,

In modalità cablata, la tastiera non dorme. Attendere 30 minuti per entrare nel sonno; La prima battuta invalida e riattiva la tastiera. Il secondo valore chiave è valido.

Indicatore della batteria:

In modalità wireless, quando la tensione della batteria è inferiore a 3.3V, l'indicatore luminoso di bassa tensione lampeggia (in stato di bassa tensione, la luce rossa lampeggia lentamente per ricordare, fino a quando la batteria non è scarica, la tastiera smette di funzionare.
Nello stato di carica, la luce rossa è sempre accesa. Nello stato completo, la luce rossa è spenta. Quando è collegato per la ricarica con cavo, è possibile riprendere il normale utilizzo.

Connessione ricevitore 2.4G:



Modalità 2,4G: inserisci il ricevitore dedicato che è stato associato al codice, ruota l'interruttore a tre segmenti all'estrema sinistra, premi brevemente FN + 4 per attivare la modalità 2,4G e la tastiera può essere utilizzata normalmente. (Premere a lungo FN + 4 per l'associazione del codice 2,4G, l'indicatore luminoso lampeggia rapidamente, uscire dall'associazione del codice dopo l'associazione riuscita, la spia della modalità rimane accesa per 2 secondi, dopo 30 secondi quando non è possibile trovare il dispositivo associato, l'associazione del codice di uscita la spia della modalità si spegne e la tastiera entra in modalità sospensione,)

Connessione bluetooth:




Modalità Bluetooth: ruota l'interruttore a tre segmenti all'estrema destra.
Ci sono tre canali Bluetooth:
Premere brevemente **FN+1: Bluetooth 1　FN+2:Bluetooth 2　FN+3: Bluetooth 3.**
Accendi il dispositivo che deve essere accoppiato per l'accoppiamento Bluetooth e la tastiera può essere utilizzata normalmente dopo che l'accoppiamento è andato a buon fine. Quando più dispositivi Bluetooth sono collegati contemporaneamente, premere brevemente il pulsante Bluetooth corrispondente per cambiare il dispositivo Bluetooth da utilizzare, (Premere a lungo il tasto Bluetooth corrispondente per l'accoppiamento Bluetooth, l'indicatore luminoso rossi blu giallo lampeggia rapidamente e l'indicatore luminoso rimane acceso per 2 secondi dopo la connessione. Se il dispositivo non è connesso, l'indicatore luminoso si spegne e la tastiera entra in modalità di sospensione .)

Connessione cablata:



Modalità cablata: inserire prima il cavo nell'interfaccia TYPE-C, quindi collegare l'altra estremità al computer, ruotare l'interruttore a tre posizioni al centro e la tastiera può essere utilizzata normalmente.

Multimedia e tasti funzione (identificano automaticamente il sistema operativo)




Suggerimento: Premere la combinazione di tasti Fn+BackSpace, la retroilluminazione è spenta e i tasti numerici da 1 a 0 sono accesi per visualizzare la percentuale di alimentazione, ad esempio: 1 è attivo, indicando il 10% di alimentazione, 1 e 2 sono accesi, indicando 20% di potenza, e così via, (Sotto il 30% rosso, sotto il 50% giallo, sopra il 50% verde).

Istruzioni sullo schermo

1. Accendere il computer per visualizzare LOGO, quindi passare alla schermata principale
2. Il contenuto visualizzato nella schermata principale: data, ora, alimentazione, sistema, modalità di connessione, blocco WIN, lettere maiuscole e minuscole, ecc.
3. Interfaccia del menu: le manopole sinistra e destra servono per alzare e abbassare il menu e premendo il pulsante giù si conferma l'immissione o la selezione.
4. Immagine GIF: 1 immagine GIF per impostazione predefinita. (Questa parte può essere sostituita dalla GIF di personalizzazione del driver)


Suggerimento: FN+manopola, cambio funzionamento dello schermo e controllo del volume.

Istruzioni per l'uso dell'illuminazione



Passaggi operativi sostituibili a caldo:

Sostituzione a caldo; può sostituire diversi interruttori, personalizzare il tuo feedback tattile e uditivo preferito, il sedile dell'interruttore a 3/5 pin è compatibile con la maggior parte degli interruttori meccanici.



① Estrarre il copritastiera con un estrattore per chiavi　② L'estrattore dell'interruttore estrae l'interruttore



③ Permi e fori per la correzione di bozze　④ Premere l'interruttore verticalmente

Lista imballaggio:

Tastiera K86 x1　Cavo di ricarica TIPO-C x1　Ricevitore 2.4G x1
Strumento fai da te x1　Manuale x1t


Français

Merci beaucoup d'avoir acheté notre produit ATTACK SHARK, et j'espère qu'il pourra vous apporter une nouvelle opération et une nouvelle sensation. En même temps, nous sommes impatients de recevoir vos précieuses suggestions sur nos produits, et nous continuerons à vous fournir de meilleurs produits et services.

Guide de démarrage rapide:

1 Commutateur à trois étages Bluetooth/ filaire/ 2.4G　2 Interface de type c

3 Caps/ WIN lock/ batterie/ témoin lumineux　4 Lieu de stockage du récepteur 2.4G



Récepteur 2.4G

Câble de charge TYPE-C

Système Compatible:

Il peut fonctionner sur un ordinateur Windows, MACOS et un système de téléphonie mobile ou un ordinateur avec la version Bluetooth.

Dormir:

En mode sans fil, relâchez le bouton pendant 3 minutes pour passer en mode veille, le rétroéclairage du clavier est éteint et il s'allume lorsque vous appuyez sur n'importe quelle touche ; lorsque la touche est enfoncée pour réveiller le clavier, la valeur de la touche doit déclencher la fonction.


En mode filaire, le clavier ne dort pas, Attendez 30 minutes pour entrer en sommeil; La première frappe invalide et réveille le clavier. La deuxième valeur de clé est valide.

Indicateur de batterie:

En mode sans fil, lorsque la tension de la batterie est inférieure à 3,3 V, le voyant de basse tension clignote (en état de basse tension, le voyant rouge clignote lentement pour rappeler, jusqu'à ce que la batterie soit épuisée, le clavier cesse de fonctionner.

En état de charge, le voyant rouge est toujours allumé, Dans l'état complet, le voyant rouge est éteint, Lorsqu'il est branché pour une charge filaire, l'utilisation normale peut être reprise.

Connexion du récepteur 2.4G




Mode 2,4G: insérez le récepteur dédié qui a été couplé avec le code, tournez le commutateur à trois segments vers l'extrême gauche, appuyez brièvement sur FN+4 pour activer le mode 2.4G, et le clavier peut être utilisé normalement. (Appuyez longuement sur FN + 4 pour l'appairage du code 2,4G, le voyant clignote rapidement, quittez l'appairage du code après un appairage réussi, le voyant de mode reste allumé pendant 2 secondes, après 30 secondes lorsque l'appareil appairé est introuvable, l'appairage du code de sortie le voyant de mode s'éteint et le clavier passe en mode veille.)

Connexion Bluetooth




Mode Bluetooth: tournez le commutateur à trois segments vers l'extrême droite.
Il existe trois canaux Bluetooth:
Appuyez brièvement sur **FN+1: Bluetooth 1　FN+2: Bluetooth 2　FN+3: Bluetooth 3.**
Allumez l'appareil qui doit être couplé pour le couplage Bluetooth, et le clavier peut être utilisé normalement une fois le couplage réussi. Lorsque plusieurs appareils Bluetooth sont connectés en même temps, appuyez brièvement sur le bouton Bluetooth correspondant pour changer l'appareil Bluetooth à utiliser, (Appuyez longuement sur la touche Bluetooth correspondante pour l'appairage Bluetooth, le voyant rougei bleui jaune clignote rapidement et le voyant reste allumé pendant 2S après la connexion. Si l'appareil n'est pas connecté, le voyant s'éteint et le clavier entre en veille .)

Connexion filaire:



Mode filaire: insérez d'abord le câble dans l'interface TYPE-C, puis connectez l'autre extrémité à l'ordinateur, tournez le commutateur à trois positions vers le milieu et le clavier peut être utilisé normalement.

Touches multimédia et de fonction (identifient automatiquement le système d'exploitation)




Astuce: appuyez sur la combinaison de touches Fn+BackSpace, le rétroéclairage est éteint et les touches numériques 1 à 0 sont allumées pour afficher le pourcentage de puissance, par exemple: 1 est allumé, indiquant 10% de puissance, 1 et 2 sont allumés, indiquant 20% de puissance, et ainsi de suite, (Moins de 30% de rouge, moins de 50% de jaune, plus de 50% de vert).

Instructions à l'écran

1. Allumez l'ordinateur pour afficher LOGO, puis passez à l'écran principal
2. Le contenu affiché sur l'écran principal : date, heure, alimentation, système, mode de connexion, verrouillage WIN, majuscules et minuscules, etc.
3. Interface du menu : les boutons gauche et droit sont les fonctions de rotation vers le haut et vers le bas du menu, et appuyer sur le bouton vers le bas confirme l'entrée ou la sélection.
4. Image GIF: 1 image GIF par défaut. (Cette partie peut être remplacée par le GIF de personnalisation du pilote)


Astuce : FN+bouton, fonctionnement de l'écran de commutation et contrôle du volume.

Instructions d'utilisation de l'éclairage



Étapes de fonctionnement remplaçables à chaud

Échange à chaud ; peut remplacer différents interrupteurs, personnaliser votre retour tactile et auditif préféré, le siège de l'interrupteur 3/5 broches est compatible avec la plupart des interrupteurs mécaniques.



① Retirez le keycap avec un extracteur de clé　② L'extracteur de commutateur retire le commutateur



③ Relecture des broches et des trous　④ Appuyez verticalement sur l'interrupteur

Liste de colisage:

Clavier K86 x1　Câble de charge TYPE-C x1　Récepteur 2.4G x1
Outil de bricolage x1　Manuel x1

Español

Muchas gracias por comprar nuestro producto ATTACK SHARK y esperamos que pueda brindarle una nueva operación y sensación. Al mismo tiempo, esperamos recibir sus valiosas sugerencias sobre nuestros productos y continuaremos brindándole mejores productos y servicios.

Guía de inicio rápido:

1 Interruptor de tres etapas Bluetooth/ con cable/ 2.4G　2 Interfaz tipo c

3 Tapas/ bloqueo WIN/ batería/ luz indicadora　4 Lugar de almacenamiento del receptor 2.4G



Receptor 2.4G

Cable de carga TIPO-C

Sistema Compatible:

Puede ejecutarse en una computadora con Windows, MACOS y un sistema de teléfono móvil o una computadora con versión Bluetooth.

Dormir:

En el modo inalámbrico, suelte el botón durante 3 minutos para ingresar al modo de espera, la luz de fondo del teclado está apagada y se enciende cuando presiona cualquier tecla; cuando se presiona la tecla para activar el teclado, el valor de la tecla debe activar la función,

En modo cableado, el teclado no duerme. Espere 30 minutos para entrar en el modo de sueño; La primera pulsación de tecla invalida y activa el teclado. El segundo valor clave es válido.

Indicador de batería:

En modo inalámbrico, cuando el voltaje de la batería es inferior a 3,3 V, la luz indicadora de bajo voltaje parpadea (en estado de bajo voltaje, la luz roja parpadea lentamente para recordar, hasta que se agote la batería, el teclado deja de funcionar,

En el estado de carga, la luz roja siempre está encendida. En estado completo, la luz roja está apagada. Cuando se enchufa para cargar con cable, se puede reanudar el uso normal.

Conexión del receptor 2.4G



Modo 2.4G: inserte el receptor dedicado que se ha emparejado con el código, gire el interruptor de tres segmentos hacia la izquierda, presione brevemente FN + 4 para encender el modo 2.4G y el teclado se puede usar normalmente, (Mantenga presionado FN + 4 para el emparejamiento de código 2.4G, la luz indicadora parpadea rápidamente, salga del emparejamiento de código después de un emparejamiento exitoso, la luz de modo permanece encendida durante 2 segundos, después de 30 segundos cuando no se puede encontrar el dispositivo emparejado, el emparejamiento de código de salida la luz de modo se apaga y el teclado entra en modo de suspensión),

Conexión bluetooth




Modo Bluetooth: gire el interruptor de tres segmentos hacia la derecha.
Hay tres canales Bluetooth:
Pulsación corta **FN+1: Bluetooth 1　FN+2: Bluetooth 2　FN+3: Bluetooth 3.**
Encienda el dispositivo que necesita emparejarse para el emparejamiento de Bluetooth, y el teclado se puede usar normalmente después de que el emparejamiento sea exitoso. Cuando varios dispositivos Bluetooth están conectados al mismo tiempo, presione brevemente el botón Bluetooth correspondiente para cambiar el dispositivo Bluetooth a usar, (Mantenga presionada la tecla Bluetooth correspondiente para el emparejamiento de Bluetooth, la luz indicadora roja, azul y amarilla parpadea rápidamente y la luz indicadora permanece encendida durante 2S después de la conexión. Si el dispositivo no está conectado, la luz indicadora se apaga y el teclado entra en reposo .)

Conexión por cable:



Modo con cable: primero inserte el cable en la interfaz TYPE-C y luego conecte el otro extremo a la computadora, gire el interruptor de tres posiciones al medio y el teclado se puede usar normalmente.

Teclas multimedia y de función (identifican automáticamente el sistema operativo)



Consejo: Presione la combinación de teclas Fn+BackSpace, la luz de fondo está apagada y las teclas numéricas del 1 al 0 están encendidas para mostrar el porcentaje de energía, por ejemplo: 1 está encendido, lo que indica un 10 % de energía, 1 y 2 están encendidos, lo que indica 20% de potencia, etcétera, (Por debajo del 30 % rojo, por debajo del 50 % amarillo, por encima del 50 % verde),.

Instrucciones en pantalla

1. Encienda la computadora para mostrar LOGO, y luego salte a la pantalla principal
2. El contenido que se muestra