Қысқаша нұсқаулық мына үлгілерді қамтиды: RBSXTR&R11e-LTE6 (SXT LTE6 kit), RBSXTR&R11e-LTE-US (SXT LTE kit), RBSXTR&R11e-LTE (SXT LTE kit), RBSXTR&R11e-4G (SXT 4G kit).
Бұл сымсыз желі құрылғысы. Сіз өнімнің үлгі атауын кейс жапсырмасынан таба аласыз (ID).

Пайдаланушының толық нұсқаулығымен танысу үшін пайдаланушы нұсқаулығының https://mt.lv/um-ru. парақшасына кіріңіз. Немесе QR кодын ұялы телефонның көмегімен сканерлеңіз.

Техникалық сипаттамалары, кітапшалар және өнімдер туралы қосымша ақпарат https://mikrotik.com/products

Қосымша ақпараты бар сіздің тіліңізде бағдарламалық жасақтаманы орнату бойынша нұсқаулықты https://mt.lv/help-ru мекенжайы бойынша табуға болады

Егер сізге теңшеу бойынша көмек қажет болса, кеңесшіге хабарласыңыз https://mikrotik.com/consultants

Бұл құрылғы 24 В тұрақты ток кірісін, PoE-ге қосылған 1.2 А қуат бейімдегішін қабылдайды, ол осы құрылғының түпнұсқалық қаптамасына кіреді. PoE инжекторын және басқа қуат көзін пайдалану кезінде ауқым 12-57 В (тұрақты ток) құрайды.

Алғашқы қадамдар:

- Ethernet портының есігін ашыңыз;
- SIM-картаны чиппен жоғары қарай слотқа салыңыз;
- Құрылғыны Ethernet кабелінің көмегімен data + power ағытпасына кіретін PoE инжекторына қосыңыз;
- PoE инжекторы деректерінің соңын компьютерге қосыңыз;
- Қуат бейімдегішін PoE инжекторына қосыңыз;
- Веб-браузеріңізде https://192.168.88.1 ашыңыз
- Пайдаланушы аты: *admin*, құпиясөз жоқ.
- Құрылғыны соңғы нұсқаға жаңарту үшін жаңартулардың болуын тексеру опциясын пайдаланыңыз. Сізде қол жетімді деректері бар белсенді SIM картасы болуы керек;
- Құрылғы қайта жүктеледі;
- Қайта қосылыңыз және *QuickSet* мәзірінде елдің реттеу теңшеулерін қолдану үшін өз еліңізді орнатыңыз;
- Құрылғыңызды қорғаңыз және сенімді құпиясөзді орнатыңыз;

Қауіпсіздік техникасы туралы ақпарат:

- Кез келген MikroTik жабдығымен жұмыс жасамас бұрын, электр тізбегіне қатысты қауіптермен танысып, жазатайым оқиғалардың алдын алудың стандартты әдістерімен танысыңыз. Орнатушы желілік құрылымдармен, терминдермен және ұғымдармен таныс болуы керек.
- Тек өндіруші мақұлдаған және осы өнімнің түпнұсқалық қаптамасынан табуға болатын қуат блогы мен аксессуарларды пайдаланыңыз.
- Бұл жабдықты осы орнату нұсқауларына сәйкес оқытылған және білікті персонал орнатуы керек. Орнатушы жабдықты орнату жергілікті және ұлттық электротехникалық нормалар мен ережелерге сәйкес келуі үшін жауапкершілік жүктейді. Құрылғыны бөлшектеуге, жөндеуге немесе түрлендіруге тырыспаңыз.
- Бұл өнім бағанға ашық ауада орнатуға арналған. Орнатуды бастамас бұрын орнату нұсқаулығын мұқият оқып шығыңыз. Аппараттық жасақтаманы және конфигурацияны пайдалану ережелерін сақтамау немесе дұрыс рәсімдерді орындамау адамдар үшін қауіпті жағдайға және жүйенің бұзылуына әкелуі мүмкін.
- Біз құрылғыны дұрыс пайдаланбау нәтижесінде жазатайым оқиғалар немесе зақымданулар болмайтынына кепілдік бере алмаймыз. Осы өнімді сақтықпен қолданыңыз және өз қорқынышыңызбен және тәуекеліңізбен әрекет етіңіз!

4810052

- Бұл А класының өнімі. Үйде бұл өнім радиокедергілер тудыруы мүмкін, бұл жағдайда пайдаланушыға тиісті шаралар қабылдау қажет болуы мүмкін.
- Құрылғы істен шыққан жағдайда оны қуаттан ажыратыңыз. Мұны істеудің ең жылдам әдісі - қуат бейімдегішін электр розеткасынан ажырату.

Радиожиілікті сәулелену әсері Бұл MikroTik құрылғысы сіздің денеңізден, кәсіби қолданушыдан немесе көпшіліктен 120 сантиметр қашықтықта орнатылуы және жұмыс істеуі керек.

Өндіруші: Mikrotikls SIA, Бривибас гатве 214i Рига, Латвия, LV1039.

Құрылғының дайындалған күні туралы ақпарат сериялық нөмірдің соңында оның жапсырмасында бөлшек арқылы көрсетіледі. Бірінші сан жыл нөмірін білдіреді (жылдың соңғы саны), келесі екеуі апта нөмірін білдіреді.

Қоршаған ортаның ластануын болдырмау үшін құрылғыны тұрмыстық қалдықтардан бөліп алып, оны қауіпсіз тәсілмен, мысалы, арнайы бөлінген орындарда кәдеге жарату қажет. Жабдықты сіздің аймағыңыздағы арнайы кәдеге жарату орындарына дұрыс тасымалдау рәсімдерімен танысыңыз.

Дайындаушы: SIA Mikrotikls, Aizkraukles iela 23, Riga, LV-1006, Латвия, support@mikrotik.com. Қытайда, Латвияда немесе Литвада жасалған

Ресей Федерациясына MikroTik өнімдерін импорттаушылар туралы ақпарат: https://mikrotik.com/buy/europe/russia

Еуразиялық Кеден одағына жеткізілетін MikroTik өнімі тиісті талаптарға сәйкес бағаланады және ЕАО белгісімен таңбаланады