Серия PRO MAX

OLED МОНИТОР

PRO MAX 341QPXW14G (модель: 3PFB)

Экранное меню

Содержание

Экранное меню 3
Джойстик навигации 3
«Горячая» клавиша 3
Настройка экранного меню 4
Навигатор ИИ 5
Функция 7
Режим 11
Источник сигнала 14
PIP/PBP 15
MSI OLED Care 16
Общие 18

Журнал изменений

V1.0, 08/2026

Экранное меню

В данном разделе описываются настройки, доступные в экранном меню монитора.

Важно

Любая информация может быть изменена без предварительного уведомления.

Джойстик навигации

Джойстик навигации – это удобное средство навигации по экранному меню монитора.



Вверх/ Вниз/ Влево/ Вправо:

- Выбор пунктов меню
- Изменение значения выбранного параметра
- Вход / Выход из пунктов меню

Нажатие (OK):

- Открытие экранного меню
- Вход в подменю
- Подтверждение выбранного пункта меню или параметра

«Горячая» клавиша

- Двигая джойстик навигации «вверх», «вниз», «влево» или «вправо» при неактивном экранном меню можно войти в меню предустановленных функций.
- Пользователи могут настроить функцию «горячих» клавиш для входа в другой пункт меню.

Настройка экранного меню



Важно

- *Включение режима «SDR» повлияет на доступность следующей функции:*

Функция	Состояние
» DisplayHDR	Параметр не может быть изменен

- *Включение режима «HDR» повлияет на доступность следующих функций:*

Функция	Состояние
» AI Vision » Фильтр синего света » PIP, PBP » AI Light Sensor » Яркость AI » Адаптивное затемнение » Гамма	Параметр не может быть изменен
» Dual Gamut View » Коррекция цветовосприятия	Откл. (Параметр не может быть изменен)
» PQ-D65 (True Black) » PQ-D65 (Пик. ярк.) » PQ P3-DCI » PQ BT.2100 » HLG P3-D65 » HLG P3-DCI » HLG BT.2100	Параметры «Контрастность», «Цветовая температура», «Оттенок», «Насыщенность» и «Цвет по шести осям» не может быть изменен

Навигатор ИИ

<table>
<tr><th>Функция</th><th colspan="3">Доступные параметры</th><th>Описание</th></tr>
<tr><td rowspan="6">AI Vision</td><td colspan="3">Откл.</td><td rowspan="6">• Функция «AI Vision» улучшает качество изображения, увеличивая его контрастность и яркость фона.</td></tr>
<tr><td colspan="3">Уровень 1</td></tr>
<tr><td colspan="3">Уровень 2</td></tr>
<tr><td colspan="3">Уровень 3</td></tr>
<tr><td colspan="3">Уровень 4</td></tr>
<tr><td colspan="3">Уровень 5</td></tr>
<tr><td rowspan="12">AI Care Sensor</td><td colspan="3">Откл.</td><td rowspan="2">• Данная функция включает алгоритмы обнаружения человека на основе искусственного интеллекта.</td></tr>
<tr><td colspan="3">Вкл.</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Активный режим</td><td colspan="2">Системный режим</td><td rowspan="2">• При выборе значения «Системный режим» функции WoA, LoL и «Адаптивное затемнение» управляются через операционную систему Microsoft Windows®.
• В режиме мониторинга функции WoA, LoL и «Адаптивное затемнение» управляются через экранное меню монитора.</td></tr>
<tr><td colspan="2">Режим мониторинга</td></tr>
<tr><td rowspan="3">WoA</td><td colspan="2">Откл.</td><td rowspan="2">• Функция WoA (Пробуждение при приближении) недоступна, если для параметра «Активный Режим» установлено значение «Системный режим».
• При включении функции WoA монитор автоматически включает экран, когда пользователь находится рядом.</td></tr>
<tr><td colspan="2">Вкл.</td></tr>
<tr><td>Настройка таймера</td><td>0-30</td><td>• Пользователи могут установить таймер на 0-30 секунд.
• Установка значения 0 активирует таймер немедленно.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">LoL</td><td colspan="2">Откл.</td><td rowspan="2">• Параметр LoL (Блокировка при выходе) будет недоступен, если для параметра «Активный Режим» установлено значение «Системный Режим».
• При включении функции LoL монитор автоматически блокируется при отсутствии пользователя.</td></tr>
<tr><td colspan="2">Вкл.</td></tr>
<tr><td>Настройка таймера</td><td>10-120</td><td>• Пользователи могут установить таймер на 10-120 секунд.</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Адаптивное затемнение</td><td colspan="2">Откл.</td><td rowspan="2">• Параметр «Адаптивное затемнение» будет недоступен, если для параметра «Активный Режим» установлено значение «Системный Режим».
• При включении этой функции , монитор автоматически затемняет экран, когда пользователь отворачивается от экрана.
• Включение этой функции повлияет на доступность следующей функции:
<table><tr><th>Функция</th><th>Состояние</th></tr><tr><td>» Яркость AI</td><td>Отключена</td></tr></table></td></tr>
<tr><td colspan="2">Вкл.</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Функция</th><th colspan="2">Доступные параметры</th><th>Описание</th></tr>
<tr><td rowspan="3">Яркость AI</td><td colspan="2">Откл.</td><td rowspan="3">• Эта функция определяет окружающее освещение и автоматически выбирает оптимальные настройки яркости монитора с помощью встроенного датчика освещенности и алгоритма искусственного интеллекта (AI).
• Режим «Настройка» позволяет регулировать кривую автояркости.
• Включение параметра «Яркость AI» повлияет на доступность следующих функций:<table><tr><th>Функция</th><th>Состояние</th></tr><tr><td>» Адаптивное затемнение</td><td>Отключена</td></tr><tr><td>» Яркость</td><td>Параметр не может быть изменен</td></tr></table></td></tr>
<tr><td colspan="2">Авто</td></tr>
<tr><td>Настройка</td><td>0-100</td></tr>
<tr><td rowspan="2">AI Light Sensor</td><td colspan="2">Откл.</td><td rowspan="2">• Эта функция определяет цветовую температуру окружающей среды и автоматически выбирает оптимальные настройки световых эффектов с помощью встроенного датчика RGB Sensor и алгоритма AI.
• Включение «AI Light Sensor» повлияет на доступность следующих функций:<table><tr><th>Функция</th><th>Состояние</th></tr><tr><td>» Контрастность
» Цветовая температура
» Фильтр синего света
» sRGB, Adobe RGB, Режим Display P3</td><td>Параметр не может быть изменен</td></tr></table></td></tr>
<tr><td colspan="2">Вкл.</td></tr>
</table>

Функция

<table>
<tr><th>Функция</th><th colspan="2">Доступные параметры</th><th>Описание</th></tr>
<tr><td rowspan="15">KVM</td><td rowspan="5">Type B</td><td>HDMI™ 1</td><td rowspan="15">• Функция KVM позволяет управлять несколькими устройствами, такими как игровой ПК, ноутбук или консоль, с помощью одной клавиатуры и мыши, подключенных к USB-портам монитора.
• Одновременно может быть активен только один канал управления USB — выберите Type-B, Type-C 1 или Type-C 2.</td></tr>
<tr><td>HDMI™ 2</td></tr>
<tr><td>DP</td></tr>
<tr><td>Type C 1</td></tr>
<tr><td>Type C 2</td></tr>
<tr><td rowspan="5">Type C 1</td><td>HDMI™ 1</td></tr>
<tr><td>HDMI™ 2</td></tr>
<tr><td>DP</td></tr>
<tr><td>Type C 1</td></tr>
<tr><td>Type C 2</td></tr>
<tr><td rowspan="5">Type C 2</td><td>HDMI™ 1</td></tr>
<tr><td>HDMI™ 2</td></tr>
<tr><td>DP</td></tr>
<tr><td>Type C 1</td></tr>
<tr><td>Type C 2</td></tr>
<tr><td rowspan="2">SLMB</td><td colspan="2">Откл.</td><td rowspan="2">• Включение режима «SLMB» повлияет на доступность следующей функции:<table><tr><th>Функция</th><th>Состояние</th></tr><tr><td>» Adaptive-Sync</td><td>Отключена</td></tr></table></td></tr>
<tr><td colspan="2">Вкл.</td></tr>
<tr><td rowspan="4">OLED Anti-Flicker PRO</td><td colspan="2">Откл.</td><td rowspan="4">• Функция «OLED Anti-Flicker PRO» стабилизирует частоту обновления экрана в определенном диапазоне, чтобы уменьшить мерцание экрана и обеспечить более плавное изображение.
• Эта функция будет недоступна при отключенной функции «Adaptive-Sync».</td></tr>
<tr><td colspan="2">Уровень 1</td></tr>
<tr><td colspan="2">Уровень 2</td></tr>
<tr><td colspan="2">Уровень 3</td></tr>
<tr><td rowspan="5">DisplayHDR</td><td colspan="2">True Black 500</td><td rowspan="5">• Функция DisplayHDR оптимизирует яркость и контрастность для улучшения качества изображения.
• DisplayHDR недоступен при обнаружении сигнала SDR.</td></tr>
<tr><td colspan="2">До 1300 нит</td></tr>
<tr><td colspan="2">Усилитель EOTF</td></tr>
<tr><td colspan="2">Настройка (True Black 500)</td></tr>
<tr><td colspan="2">Настройка (До 1300 нит)</td></tr>
</table>

Функция	Доступные параметры		Описание
MSI Widget	Фиксация изображения на экране	Откл.	• При включении этой функции на экране фиксируется текущее изображение, при выключении возобновляется отображение сигнала с источника.
		Вкл.	
	Таймер Pomodoros	Откл.	• Функция «Таймер Pomodoros» помогает управлять периодами концентрации и отдыха, чередуя время работы и перерывов. • Для его отключения нажмите и удерживайте центральную кнопку джойстика навигации примерно 3 секунды.
		Вкл.	
		Время работы (мин) 25 - 40	
		Время перерыва (мин) 5 - 15	
	Детский режим	Откл.	• Детский режим помогает контролировать время использования экрана детьми, чередуя время обучения и время развлечений. • Для его отключения нажмите и удерживайте центральную кнопку джойстика навигации примерно 3 секунды.
		Вкл.	
		Время обучения (мин) 45 - 60	
		Время развлечений (мин) 20 - 30	
	Информация о защите панели	Откл.	• Информация о защите панели появляется после перехода монитора в режим энергосбережения и завершения процесса защиты панели. • При повторном обнаружении входного сигнала монитор возвращается к отображению изображения с источника.
		Вкл.	
	Обнаружение отсутствия пользователя	Откл.	• При включении этой функции на экране появляется уведомление об уходе пользователя. • При повторном обнаружении входного сигнала монитор возвращается к отображению изображения с источника. • Эта функция доступна с настройкой «AI Care Sensor – LoL».
		Вкл.	
	Демо-режим	Откл.	• Когда «Демо-режим» включен, монитор отображает ключевые характеристики продукта для демонстрации. • Для его отключения нажмите и удерживайте центральную кнопку джойстика навигации примерно 3 секунды.
		Вкл.	

<table>
<tr><th>Функция</th><th colspan="2">Доступные параметры</th><th>Описание</th></tr>
<tr><td rowspan="4">Направляющие композиции</td><td colspan="2">Стандартные направляющие</td><td rowspan="4">• Направляющие композиции отображают на экране сетки и наложения, помогая пользователю улучшить общую композицию изображения.
• Включение «Composition Guides» повлияет на доступность следующих функций:<table><tr><th>Функция</th><th>Состояние</th></tr><tr><td>» Таймер
» Частота обновления
» Информ. на экране</td><td>Откл.
(Параметр не может быть изменен)</td></tr></table></td></tr>
<tr><td colspan="2">Золотое сечение</td></tr>
<tr><td colspan="2">Сетки для фотографии</td></tr>
<tr><td colspan="2">Сетки для верстки</td></tr>
<tr><td rowspan="15">Dual Gamut View</td><td colspan="2">Откл.</td><td rowspan="15">• Функция «Dual Gamut View» позволяет пользователям быстро оценить цветопередачу, отображая два режима цветовой гаммы рядом на экране.
• Функция «Gamut Swap» доступна для выбора, только когда для «Текущий» и «Эталонный» выбраны разные режимы.
• Включение «Dual Gamut View» повлияет на доступность следующей функции:<table><tr><th>Функция</th><th>Состояние</th></tr><tr><td>» AI Vision</td><td>Откл.
(Параметр не может быть изменен)</td></tr></table></td></tr>
<tr><td colspan="2">Вкл.</td></tr>
<tr><td rowspan="6">Слева (Текущий)</td><td>sRGB</td></tr>
<tr><td>Adobe RGB</td></tr>
<tr><td>Display P3</td></tr>
<tr><td>DCI-P3 (Кино)</td></tr>
<tr><td>BT.709</td></tr>
<tr><td>BT.2020</td></tr>
<tr><td rowspan="6">Справа (Эталонный)</td><td>sRGB</td></tr>
<tr><td>Adobe RGB</td></tr>
<tr><td>Display P3</td></tr>
<tr><td>DCI-P3 (Кино)</td></tr>
<tr><td>BT.709</td></tr>
<tr><td>BT.2020</td></tr>
<tr><td colspan="2">Gamut Swap</td></tr>
<tr><td rowspan="4">Коррекция цветовосприятия</td><td colspan="2">Откл.</td><td rowspan="4">• «Коррекция цветовосприятия» использует настраиваемые красный, зеленый и синий фильтры, чтобы помочь пользователям с нарушением цветовосприятия лучше различать отображаемый на экране контент.
• Включение «Коррекция цветовосприятия» повлияет на доступность следующих функций:<table><tr><th>Функция</th><th>Состояние</th></tr><tr><td>» Оттенок
» Насыщенность</td><td>Параметр не может быть изменен</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>Протанопия</td><td>0-100</td></tr>
<tr><td>Дейтеранопия</td><td>0-100</td></tr>
<tr><td>Тританопия</td><td>0-100</td></tr>
<tr><td rowspan="2">HDMI™ 2,1</td><td colspan="2">PC</td><td rowspan="2">• Режим «Console» обеспечивает расширенную совместимость с большим количеством консольных устройств.</td></tr>
<tr><td colspan="2">Console</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Функция</th><th colspan="2">Доступные параметры</th><th>Описание</th></tr>
<tr><td rowspan="2">DSC</td><td colspan="2">Откл.</td><td rowspan="2">• Пользователи могут включать/отключать поддержку DSC (Display Stream Compression).
• Дополнительную информацию о поддержке DSC можно найти в разделе «Поддерживаемые режимы изображения», где приведены таблицы режимов при вкл./откл. DSC.
• Включение режима «DSC» повлияет на доступность следующей функции:<table><tr><th>Функция</th><th>Состояние</th></tr><tr><td>» PIP, PBP</td><td>Параметр не может быть изменен</td></tr></table></td></tr>
<tr><td colspan="2">Вкл.</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Adaptive-Sync</td><td colspan="2">Откл.</td><td rowspan="2">• Функция «Adaptive-Sync» предотвращает появление эффекта разрыва изображения на экране.
• Включение «Adaptive-Sync» повлияет на доступность следующих функций:<table><tr><th>Функция</th><th>Состояние</th></tr><tr><td>» SLMB
» PIP, PBP</td><td>Отключена</td></tr><tr><td>» Размер экрана 1:1</td><td>Авто</td></tr></table></td></tr>
<tr><td colspan="2">Вкл.</td></tr>
<tr><td rowspan="10">Таймер</td><td colspan="2">Откл.</td><td rowspan="10">• После установки времени, нажмите кнопку «OK», чтобы включить таймер.
• Пользователям необходимо вручную восстанавливать заданные настройки таймера после потери питания и последующего переподключения к электрической сети.</td></tr>
<tr><td colspan="2">Вкл.</td></tr>
<tr><td rowspan="4">Настройка времени</td><td>15:00</td></tr>
<tr><td>30:00</td></tr>
<tr><td>45:00</td></tr>
<tr><td>60:00</td></tr>
<tr><td rowspan="5">Положение</td><td>Слева сверху</td></tr>
<tr><td>Справа сверху</td></tr>
<tr><td>Слева снизу</td></tr>
<tr><td>Справа снизу</td></tr>
<tr><td>Настройка</td></tr>
<tr><td rowspan="8">Частота обновления</td><td colspan="2">Откл.</td><td rowspan="8">• Положение сообщения настраивается в экранном меню. Нажмите кнопку «OK», чтобы подтвердить и применить положение информационного сообщения о частоте обновления.
• Данный монитор работает с предварительно установленной частотой обновления экрана, заданной операционной системой.</td></tr>
<tr><td colspan="2">Вкл.</td></tr>
<tr><td rowspan="5">Положение</td><td>Слева сверху</td></tr>
<tr><td>Справа сверху</td></tr>
<tr><td>Слева снизу</td></tr>
<tr><td>Справа снизу</td></tr>
<tr><td>Настройка</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Функция</th><th>Доступные параметры</th><th>Описание</th></tr>
<tr><td rowspan="5">Размер экрана</td><td>Авто</td><td rowspan="5">• Пользователи могут регулировать «Размер экрана» в любом режиме, при любом разрешении и частоте обновления экрана.
• Включение «Размер экрана 1:1» повлияет на доступность следующей функции:<table><tr><th>Функция</th><th>Состояние</th></tr><tr><td>» Dual Gamut View</td><td>Откл.
(Параметр не может быть изменен)</td></tr></table>
Важно
Если выбран параметр «Размер экрана 1:1», изображение будет отображаться в его исходном разрешении. Этот параметр будет недоступен, если используется нативное разрешение монитора.</td></tr>
<tr><td>4:3 (Принудительно)</td></tr>
<tr><td>16:9 (Принудительно)</td></tr>
<tr><td>21:9 (Принудительно)</td></tr>
<tr><td>1:1 (по пикселям)</td></tr>
</table>

Режим

Режим SDR	Режим HDR
» Эко	» PQ-D65 (Пользователь 1)
» Нативное	» PQ-D65 (Пользователь 2)
» sRGB	» PQ-D65 (True Black)
» Adobe RGB	» PQ-D65 (Пик. ярк.)
» Display P3	» PQ P3-DCI
» DCI-P3 (Кино)	» PQ BT.2100
» BT.709	» HLG P3-D65
» BT.2020	» HLG P3-DCI
» DICOM	» HLG BT.2100
» Черно-белый	

- Используйте кнопку «вверх» или «вниз» для выбора и предварительного просмотра.
- Нажмите кнопку «OK», чтобы применить выбранный режим.
- По умолчанию режим «Эко» соответствует требованиям стандарта TUV Rheinland «Low Blue Light».
- Включение режима «Черно-белый» повлияет на доступность следующих функций:

Функция	Состояние
» Насыщенность » Цвет по шести осям	Параметр не может быть изменен

- Включение sRGB, Adobe RGB, Display P3, DIC-P3 (Кино) и BT.709 повлияет на доступность следующих функций:

Функция	Состояние
» AI Light Sensor » Яркость AI » Коррекция цветовосприятия	Откл. (Параметр не может быть изменен)
» Яркость SDR	Равномерная (Параметр не может быть изменен)
» Насыщенность » Цвет по шести осям » Цветовая температура Настройка » Фильтр синего света	Параметр не может быть изменен

- Включение BT.2020 повлияет на доступность следующих функций:

Функция	Состояние
» AI Light Sensor » Яркость AI » Коррекция цветовосприятия	Откл. (Параметр не может быть изменен)
» Яркость SDR	Равномерная (Параметр не может быть изменен)
» Насыщенность » Цвет по шести осям » Фильтр синего света	Параметр не может быть изменен

- Включение режима «DICOM» повлияет на доступность следующих функций:

Функция	Состояние
» AI Light Sensor » Яркость AI	Откл. (Параметр не может быть изменен)
» Яркость SDR	Равномерная (Параметр не может быть изменен)
» Насыщенность » Цвет по шести осям » Цветовая температура » Фильтр синего света	Параметр не может быть изменен

- Включение «Коррекция цветовосприятия» повлияет на доступность следующих функций:

Функция	Состояние
» Оттенок » Насыщенность	Параметр не может быть изменен

Функция	Доступные параметры		Описание
Яркость	0-100		• Настройте яркость в соответствии с окружающим освещением.
Яркость SDR (Режим SDR)	Dynamic		• Пользователи могут изменить кривую яркости для контента со стандартным динамическим диапазоном (SDR). • Dynamic: Яркость изображения изменяется в зависимости от среднего уровня яркости кадра (APL). • Uniform: Яркость изображения остается постоянной независимо от APL.
	Uniform		
Равномерность подсветки (Режим SDR)	Уровень 1		• Это равномерность яркости от центра к углам экрана.
	Уровень 2		
	Уровень 3		
	Уровень 4		
	Уровень 5		
	Уровень 6		
Контрастность	0-100		• Настройте контрастность, чтобы снизить нагрузку на глаза.
Резкость	0-5		• Резкость улучшает четкость и детали изображения.
M-Color (Режим SDR)	Откл.		• M-Color обеспечивает стабильную и точную цветопередачу при переключении пользователя между дисплеем MacBook и внешним монитором.
	Вкл.		
Улучшение изображения	Откл.		• Функция «Улучшение изображения» изменяет качество границ изображения, повышая их резкость.
	Уровень 1		
	Уровень 2		
	Уровень 3		
	Уровень 4		
	Уровень 5		
Цветовая температура	5000K		• Эта функция регулирует общий цветовой тон изображения. • Пользователи могут точно настроить цветовую температуру в режиме «Настройка» для точной калибровки цветов.
	6300K		
	6500K		
	7000K		
	7500K		
	9300K		
	10000K		
	Настройка	R (0-100)	
		G (0-100)	
		B (0-100)	
Фильтр синего света	Откл.		• Функция «Фильтр синего света» защищает глаза от синего света. Если функция «Фильтр синего света» включена, она регулирует цветовую температуру экрана, добавляя желтый свет. • В мониторе доступна функция «Фильтр синего света», которая уменьшает излучаемый синий свет без изменения настроек экранного меню.
	Вкл.		

Функция	Доступные параметры	Описание
Оттенок	0-100	• Пользователи могут настроить базовые цвета изображения, не изменяя яркость и насыщенность.
Насыщенность	0-100	• Пользователи могут точно настроить значения параметров для регулировки насыщенности изображения.
Цвет по шести осям	R (0-100)	• Эта функция позволяет отдельно регулировать интенсивность и насыщенность шести основных и дополнительных цветов.
	G (0-100)	
	B (0-100)	
	C (0-100)	
	M (0-100)	
	Y (0-100)	
Гамма	Нативное	• Эта функция регулирует яркость средних тонов, не затрагивая тени и блики. • Более высокое значение гаммы затемняет средние тона, а более низкое — осветляет их.
	1.8	
	2.0	
	2.2	
	2.4	
	2.6	
	sRGB (Режим SDR)	
	BT.1886 (Режим SDR)	

Источник сигнала

Функция	Доступные параметры	Описание
HDMI™ 1		• Пользователи могут выбрать предпочтительный источник сигнала.
HDMI™ 2		
DP		
Type C 1		
Type C 2		
Зар.уст.PD Type C	Откл.	• Поддержка зарядки портативных устройств через разъем USB Type-C.
	Вкл.	
Автопоиск	Откл.	• Используйте джойстик навигации для выбора источника сигнала в следующих случаях: • Для параметра «Автопоиск» установлено значение «Откл.» и монитор находится в режиме энергосбережения; • На экране монитора отображается окно «Нет сигнала».
	Вкл.	

PIP/PBP

<table>
<tr><th>Функция</th><th colspan="2">Доступные параметры</th><th>Описание</th></tr>
<tr><td rowspan="15">PIP</td><td colspan="2">Откл.</td><td rowspan="15">• В режиме PIP (Picture in Picture) на экран выводится изображение с нескольких источников видеосигнала одновременно. Главное изображение выводится на полный экран, а одно или несколько дополнительных – в отдельных окошках.
• В режиме PBP (Picture by Picture) два изображения с двух источников видеосигнала выводятся бок о бок.
• Функция «Переключение дисплея» позволяет пользователям переключаться между первичным и вторичным источниками сигнала.
• Если имеется только один входной сигнал, «Переключение дисплея» и «Переключение звука» будут недоступны.
• Включение PIP, PBP повлияет на доступность следующих функций:
<table><tr><th>Функция</th><th>Состояние</th></tr><tr><td>» Adaptive-Sync</td><td>Отключена</td></tr><tr><td>» HDMI™ CEC
» Dual Gamut View
» Схема PBP - Настройка: AI Vision</td><td>Откл. (Параметр не может быть изменен)</td></tr><tr><td>» DSC
» DisplayHDR</td><td>Параметр не может быть изменен</td></tr><tr><td>» PIP: Размер экрана 1:1
» PBP: Размер экрана</td><td>Авто (Параметр не может быть изменен)</td></tr></table></td></tr>
<tr><td colspan="2">Вкл.</td></tr>
<tr><td rowspan="5">Дополнительный вход</td><td>HDMI™ 1</td></tr>
<tr><td>HDMI™ 2</td></tr>
<tr><td>DP</td></tr>
<tr><td>Type C 1</td></tr>
<tr><td>Type C 2</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Размер окна</td><td>Небольшой</td></tr>
<tr><td>Средний</td></tr>
<tr><td>Большой</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Соотношение сторон</td><td>Авто</td></tr>
<tr><td>На весь экран</td></tr>
<tr><td rowspan="5">Положение</td><td>Слева сверху</td></tr>
<tr><td>Справа сверху</td></tr>
<tr><td>Слева снизу</td></tr>
<tr><td>Справа снизу</td></tr>
<tr><td>Настройка</td></tr>
<tr><td colspan="2">Переключение дисплея</td></tr>
<tr><td colspan="2">Переключение звука</td></tr>
<tr><td rowspan="12">PBP</td><td colspan="2">Откл.</td></tr>
<tr><td colspan="2">Вкл.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Схема PBP</td><td>1:1</td></tr>
<tr><td>3:1</td></tr>
<tr><td>Настройка</td></tr>
<tr><td rowspan="5">Дополнительный вход</td><td>HDMI™ 1</td></tr>
<tr><td>HDMI™ 2</td></tr>
<tr><td>DP</td></tr>
<tr><td>Type C 1</td></tr>
<tr><td>Type C 2</td></tr>
<tr><td colspan="2">Переключение дисплея</td></tr>
<tr><td colspan="2">Переключение звука</td></tr>
</table>

MSI OLED Care

Функция	Доступные параметры		Описание
Сдвиг пикселей	Медленный		• Перемещает пиксели экрана через равные промежутки времени, чтобы предотвратить выгорание экрана или появление остаточного изображения.
	Обычный		
	Быстрый		
Защита панели			• Для поддержания качества изображения на высоком уровне функция защиты панели автоматически активируется после использования монитора более 4 часов. • Выполнение этой защитной функции занимает несколько минут. • Индикатор питания будет мигать оранжевым до завершения. • В процессе выполнения не отключайте шнур питания от монитора. • В процессе выполнения нажмите на кнопку питания повторно, чтобы отменить эту функцию.
Защит. уведомл.	Авто		• При выборе значения «Авто» уведомление появится, если суммарное время использования монитора превысит 4 часа. • При выборе значения «Более 24 час.» уведомление появится, если суммарное время использования монитора превысит 24 часов. • Если выполнение функции «Защита панели» прервано, уведомление появится снова при следующем включении монитора.
	Более 24 час.		

Опр. стат. экр.	Откл.		• При включении функции «Опр. стат. экр.»:
			  • При обнаружении статичного изображения в течение длительного времени монитор снижает яркость для предотвращения выгорания экрана.
			  • При обнаружении движущихся объектов монитор восстанавливает предыдущую настройку яркости.

	Вкл.		
	Начало через	50 сек.	• Определяет, как долго статичное изображение остается на экране.
		100 сек.	
	Требуемое время	120 сек.	• Определяет время уменьшения яркости после обнаружения статичного изображения в течение 50/100 секунд. • Уровень уменьшения зависит от настройки параметра «Уменьш. уровня».
		240 сек.	
	Уменьш. уровня	1-7	• Пользователи могут выбрать уровень уменьшения яркости. • Эффект уменьшения яркости зависит от настроек «Яркость» или «DisplayHDR».

Функция	Доступные параметры		Описание
Опр. титров	Откл.		• Эта функция помогает предотвратить появление остаточного изображения. Когда эта функция включена, яркость логотипов и титров будет уменьшена при их обнаружении.
	Вкл.		
	Уменьш. уровня	1-4	• Пользователи могут выбрать уровень уменьшения яркости. • Эффект уменьшения яркости зависит от настроек «Яркость» или «DisplayHDR».
Опр. иконок	Откл.		• Эта функция помогает предотвратить появление остаточного изображения. Когда эта функция включена, яркость иконок будет уменьшена при их обнаружении.
	Вкл.		
	Уменьш. уровня	1-3	• Пользователи могут выбрать уровень уменьшения яркости. • Эффект уменьшения яркости зависит от настроек «Яркость» или «DisplayHDR».
Опр. пан. задач	Откл.		• Эта функция помогает предотвратить появление остаточного изображения. Когда эта функция включена, яркость панели задач будет уменьшена при ее обнаружении.
	Вкл.		
	Уменьш. уровня	1-4	• Пользователи могут выбрать уровень уменьшения яркости. • Эффект уменьшения яркости зависит от настроек «Яркость» или «DisplayHDR».
Опр. границ	Откл.		• Эта функция помогает предотвратить появление остаточного изображения. Если эта функция включена, то при обнаружении разграничительных областей, таких как горизонтальные и вертикальные полосы и линии, их яркость будет уменьшена.
	Вкл.		
	Уменьш. уровня	1-4	• Пользователи могут выбрать уровень уменьшения яркости. • Эффект уменьшения яркости зависит от настроек «Яркость» или «DisplayHDR».
Обнаружение вертикального разделения экрана	Откл.		• Эта функция помогает предотвратить появление остаточного изображения. При включении данной функции яркость экрана автоматически снижается вдоль вертикальных границ во время многозадачности или игры в режиме разделенного экрана.
	Вкл.		
	Уменьш. уровня	1-4	• Пользователи могут выбрать уровень уменьшения яркости. • Эффект уменьшения яркости зависит от настроек «Яркость» или «DisplayHDR».

Функция	Доступные параметры		Описание
Auto DIM Control	Откл.		• Эта функция помогает предотвратить появление остаточного изображения, постепенно уменьшая яркость экрана. Если данная функция включена, яркость всего экрана автоматически снижается при обнаружении статичного изображения.
	Вкл.		
	Скорость срабатывания	Медленный	• Скорость срабатывания определяет, как быстро функция «Auto DIM Control» обнаруживает статическое изображение.
		Быстрый	
	Снижение скорости	Медленный	• Пользователи могут установить скорость уменьшения яркости.
		Быстрый	
	Уменьш. уровня	1-6	• Пользователи могут выбрать уровень уменьшения яркости. • Эффект уменьшения яркости зависит от настроек «Яркость» или «DisplayHDR».
Свед. об OLED пан.			• Отображает информацию о состоянии «MSI OLED Care».

Общие

Функция	Доступные параметры		Описание
Язык	繁體中文		• Пользователям необходимо нажать кнопку «OK» для сохранения выбора. • Выбранный язык сохраняется при сбросе настроек монитора до заводских значений по умолчанию.
	English		
	Français		
	Deutsch		
	Italiano		
	Español		
	한국어		
	日本語		
	Русский		
	Português		
	简体中文		
	Bahasa Indonesia		
	Türkçe		
	(Другие языки будут доступны в будущем)		
Индикатор питания	Откл.		• Пользователи могут включать/отключать индикатор питания. • Во время выполнения функции «Защита панели» индикатор питания мигает оранжевым цветом до завершения процесса.
	Вкл.		
Аудио	Громкость	0-100	• Пользователи могут регулировать «Громкость» в любом режиме.
	Отключение звука		

Функция	Доступные параметры		Описание
Экранное меню	Положение экранного меню	Калибровка	• Настройка расположение экранного меню на экране.
		Сброс положения	
	Прозрачность экранного меню	0~5	• Пользователи могут регулировать этот параметр в любом режиме.
	Таймер меню	5~30	• Пользователи могут изменять параметр «Таймер меню» в любом режиме.
Сверхнизкое энергопотребление	Откл.		• Данная функция снижает потребляемую мощность, делая работу устройства более энергоэффективной.
	Вкл.		

HDMI™ CEC	Откл.		• HDMI™ CEC (Consumer Electronics Control) поддерживает Sony PlayStation®, Nintendo® Switch ™, консоли Xbox Series X|S и другие аудиовизуальные устройства, поддерживающие CEC.
			• При включении функции HDMI™ CEC:
			  • Монитор автоматически включится при включении устройства с поддержкой HDMI™ CEC.
			  • При выключении монитора устройство с поддержкой CEC переходит в режим энергосбережения.
			  • Когда Sony PlayStation®, Nintendo® Switch™ или консоли Xbox Series X|S подключены, для параметра «Режим» будет автоматически установлены режимы по умолчанию, которые можно изменить позже.

	Вкл.		
Кнопка навигации	Вверх Вниз Влево Вправо	Откл.	• Все элементы кнопок навигации можно настраивать в экранном меню.
		Яркость	
		Режим	
		Источник сигнала	
		AI Care Sensor	
		AI Vision	
		Таймер	
		Частота обновления	
		PIP/PBP	
		Громкость	
		Информ. на экране	
		MSI Widget	
Информ. на экране	Откл.		• Информация о состоянии монитора отображается в правой части экрана.
	Вкл.		

Функция	Доступные параметры	Описание
Служебная информация	Версия прошивки	• Отображает служебную информацию о продукте, такую как версия прошивки и серийный номер.
	Серийный номер	
Сбросить все	Да	• Пользователи могут выполнить сброс и восстановить заводские настройки экранного меню в любом режиме.
	Нет	