

**ZIS COMPANY**

® Защита Информационных Систем

Pilot* sG/sG-MAX желілік сүзгісі*Бұйымның паспорты****БҰЙЫМНЫҢ МАҚСАТЫ**

Pilot sG/sG-MAX – есептеу, аудио-бейне және басқа электронды жабдықтың қуат тізбектерін импульстік асқын кернеулерден қорғауға арналған импульсті кедергілерді шектеуші бар (бұдан әрі – желілік сүзгі немесе бұйым) ұзартқыш.

Бұйымды іске қосу және қолдану алдында бұйымның паспортымен міндетті түрде танысу қажет.

ЖИЫНТЫҚТЫЛЫҒЫ

Бұйым	1 дана
Бұйымның паспорты	1 дана
Қаптама	1 дана
Кепілдік талоны	1 дана

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР

Номиналды кернеу, В	220/230
Жұмыс жиілігі, Гц	50/60
Номиналды толық қуаты/ток күші, кВт/А	3,3/15 (sG-MAX); 2,2/10 (sG)
Шектеуішке төзімді шекті импульстік ток, А	10000
Максималдық тарау энергиясы, Дж	150
Жылулық қорғаныш / қызу кезінде ажырату	Термосақтандырғыш
Шамадан тыс жүктемеден қорғау	Термалды сөндіргіш
Қысқа тұйықталудан қорғау	Балқымалы сақтандырғыш
Корпустың габариттік өлшемдері, мм	235x55x46
Сым ұзындығы, м (рұқсат етілген ауытқу $\pm 3\%$)	1,8; 3; 5; 7; 10



4782207

ҚАУІПСІЗДІК ТАЛАПТАРЫ

Электр тогының соғуы мен өрт қаупін болдырмау үшін Өндірушінің пайдалану және қауіпсіздік талаптары жөніндегі ұсынымдарын қатаң орындаңыз.

- Бұйымды тек бұйымның паспортына сәйкес пайдалану керек;
- Бұйымды ашуға, бөлшектеуге және схемаға өзгертулер енгізуге тыйым салынады;
- Бұйым корпусына ылғалдың енуіне жол бермеңіз және бұйымға ацетон, бензин және басқа да химиялық белсенді заттардың жанасуын болдырмаңыз;
- Бұйым жұмыс істеген кезде желілік сым ағытылған болуы керек;
- Корпусы немесе желілік сымның оқшаулағышы көрнекі зақымдалған болса бұйымды пайдалануға тыйым салынады;
- Бұйымға қуаты бұйымның паспортында көрсетілген номиналды жиынтық қуаттан асатын, сондай-ақ 220 В, 50 Гц электр желісіне қосуға арналмаған, стандартты емес (қолдан жасалған) электр құрылғылары мен электр жабдықтарын қосуға тыйым салынады;
- Бұйымды орауға және жабуға тыйым салынады;
- Бұйымды өндіруші зауыттың нұсқауларына сәйкес тәулік бойы жұмыс істей алатын және (немесе) жұмыс істеуі тиіс электр құрылғыларымен пайдаланудан басқа, бұйымды электр желісіне қосылған күйде қараусыз қалдыруға тыйым салынады.
- Бұйымды қол жетпейтін жерде пайдаланбаңыз.
- Түтін, күйік иісі пайда болса немесе бұйым орналасқан бөлмеде температура көтерілсе, бұйымды дереу өшіріңіз.
- Бұйым балалардың қолына тимеуі керек.
- Қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін бұйым пайдалануға жатпайды.

ҚОЛДАНУ, САҚТАУ ЖӘНЕ КӘДЕГЕ ЖАРАТУ ТАЛАПТАРЫ



Бұйымда ылғалдан қорғау мүмкіндігі жоқ (IP20) және құрғақ жайлар ішінде пайдалануға арналған. Бұйымды жуынатын бөлмелерде және далада пайдалануға жол берілмейді.



Бұйым +10 °C – 45 °C градус қоршаған орта температурасында және ылғалдылығы 85 % көрсеткіште қолдануға жарамды



Бұйымды 0 °C – +45 °C градус қоршаған орта температурасында және ылғалдылығы 85 % көрсеткіште сақтау ұсынылады.



Бұйымда қолданылған материалдарда арнайы кәдеге жарату талаптары жоқ. Бұйымның қызмет ету мерзімі – 5 жыл.

ҚҰРЫЛҒЫ

Желілік сүзгі пластикалық корпусқа орналасқан электр кернеуінен қорғаушы электронды блоктан, жерге тұйықтау контактісі бар әмбебап розеткалардан тұрады. Корпустың үстіңгі панелінде қосұлы күйін көрсететін жарық индикаторлары бар қуат қосқышы орналасқан. Асқын кернеуден бұйымды қорғау үшін желілік ажыратқышқа біріктірілген автоматты термиялық биметалды сақтандырғыш (термалды сөндіргіш) пайдаланылады.

ЖҰМЫСҚА ДАЙЫНДЫҚ

Бұйымды іске қосу үшін қажет:

- желілік сүзгіні 220В желіге қосыңыз, егер бұйым арқылы жалғанатын құрылғылар электр қауіпсіздігінің шарттарына сәйкес жерге тұйықталуды қажет етсе, онда желілік сүзгіні жерге тұйықталатын контактілері бар электр розеткасына қосу керек;
- құрылғыларды бұйымның розеткаларына қосыңыз, ток қуаты 3,3 кВА (sG-MAX), 2,2 кВА (sG) аспауы керек;
- қуатты ажыратқышты <RESET> күйіне орнату. Бұл жағдайда қосқыш пернесінің жарығы қосылуы керек. Өшіру кері ретпен орындалады. Термо сөндіргіш іске қосылған кезде желілік сүзгіні өшіру қажет. Содан кейін ажыратылу себебін анықтап, оны жойып, өшіру түймесін <RESET> күйіне орнату керек.

КЕПІЛДІК МІНДЕТТЕМЕЛЕР

Өткізілген күннен бастап 5 жыл ішінде Өндіруші кепілдік талоны болған кезде және кепілдік шарттарын сақтаған кезде істен шыққан бұйымның ақаулығын жояды. Өндіруші бұйымға оның сипаттамаларына нұқсан келтірмейтін өзгерістер енгізу құқығын өзіне қалдырады.

Өндіруші: «Защита информационных систем» (ЗИС) жауапкершілігі шектеулі қоғамы 115487, РФ, Мәскеу қ., Академик Миллионщиков көшесі, 17-үй, 1-ғим., тел. (495) 984-21-01 (көп арналы).

Өндірілген мекенжайы: 142717, РФ, Мәскеу обл., Ленин ауданы, Ленин атын. совхоз кенті, Шығыс өнеркәсіптік аймағы, 3-меншік, 6-ғим., <http://www.zis.ru>

Кәсіпорынның сапа жүйесі ISO 9001 бойынша сертификатталған
Бұйым Ресейде жасалған

ҚОЛДАНУ БОЙЫНША ҰСЫНЫМДАР

1. Бір желілік сүзгі екіншісінің розетка шығысына қосылған кезде, желілік сүзгіні тізбектік қосылмағаны жөн.
2. Желілік сүзгіні ұтымды пайдалану үшін оған қуатты қыздыру аспаптарын қоспаған жөн.
3. Желілік сүзгіге синусоидалы емес кернеу көздерін, мысалы, үздіксіз қуат көздерін қоспағаныңыз жөн.

СЕРТИФИКАТТАУ ЖӘНЕ НОРМАТИВТІК СӘЙКЕСТІК ҚҰЖАТТАМАСЫ ТУРАЛЫ АҚПАРАТТАР

Бұйым сертификатталған және қауіпсіздік талаптарына сәйкес келеді.
Сәйкестік сертификаты № TC RU C-RU.AB24.B.05526, жарамдылық мерзімі:
20.03.2017 – 28.03.2022.

Сертификаттау органы: «СТАНДАРТ-ТЕСТ» бұйымды сертификаттау» ЖШҚ.

Бұйым нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес келеді:

КО ТР 004/2011; КО ТР 020/2011; ТШ 27.33-026-20753440-2017

Электр тогының соғуынан қорғаныс класы – II.

Бұйым Ресейде жасалған

