

## SSD 2.5" SATA-3 Q100

### Пайдалану бойынша нұсқаулық

#### Сақтық шаралары

- Орнатылғанға дейін SSD жинақтағышын антистатикалық қорапта сақтаңыз.
- Статикалық электр энергиясының әсерін азайту үшін, SSD жинақтағышымен қандай да бір әрекеттерді жасамас бұрын металл бетін түртіңіз.
- Өнімді ашпаңыз немесе оған ешқандай өзгертулер енгізбеңіз, әйтпесе бұл кепілдіктің күшін жоюы мүмкін.
- Дискіні тікелей күн сәулесінен, ылғалдан және төтенше температурадан қорғаңыз.

#### Орнату

##### Назар аударыңыз!

- SATA III SATA II жүйесімен үйлесімді. Дегенмен, SATA III құрылғысын SATA II қосқышына қосу өнімділіктің төмендеуіне әкеледі.
- Егер SSD жинақтағышы негізгі жүктеу дискісі болса, ОЖ орнату бойынша қосымша нұсқауларды жүйенің пайдаланушы нұсқаулығынан қараңыз. Егер SSD жинақтағышы бағыныңқы диск ретінде пайдаланылса, оны қолданар алдында пішімдеу керек.

##### Ноутбукке орнату

1. Жүйені токтан ажыратыңыз, барлық қуат кәбілдерін ажыратыңыз және аккумуляторды шығарыңыз.
2. Алынбалы қатты диск қақпағын тауып, бұрандаларды алып тастаңыз және қақпақты алыңыз.
3. Ағымдағы дискіні қатты диск ұясынан ажыратыңыз және шығарыңыз (мәліметтер алу үшін ноутбуктің нұсқаулығын қараңыз).
4. Қатты дискіден барлық бекіткіштер мен қосқыштарды алып тастап, оны SSD-ге орнатыңыз (қажет болса).

**Ескерту:** егер HDD-де меншікті қосқыштар және/немесе бекіткіштер болса, оларды абайлап алып, SSD-ге қосыңыз. Бұл элементтердің қолжетімділігі жүйеден жүйеге қарай өзгереді.

5. SSD жинақтағышын диск ұясына салыңыз, SSD дискісін SATA қосқыштарымен мұқият туралаңыз.
6. SSD жинақтағышын ұяға бекітіңіз. Алынбалы қақпақты орнына салып, батареяны қайта салыңыз.

7. Орнату сәтті болғанын тексеру үшін жүйені қосыңыз. Егер бұл жүктеу дискісі болса, BIOS жүйесінде операциялық жүйені орнату ұсынылады. Егер ол қосалқы диск болса, төмендегі пішімдеу нұсқауларын орындаңыз.

### **Жұмыс үстелін орнату**

1. Жүйені токтан ажыратыңыз, барлық қуат кабельдерін ажыратыңыз және батареяны шығарыңыз.
2. Сыртқы корпус панелін алыңыз (мәліметтер алу үшін жүйе нұсқаулығын қараңыз).
3. Жүйеңіз 2,5" диск ұясын(ларын) пайдаланса, сізге 3,5" диск ұясы жақшалары қажет болмайды. Жүйеде 2,5" диск ұясы(лары) болмаса, SSD жинақтағышын 2,5–3,5" адаптер бекіткішіне орнату қажет болады.
4. SSD жинақтағышын бар ұяға орнатыңыз.
5. SATA деректер кәбілінің және қуат кабелінің бір ұшын аналық платадағы SATA қосқыштарына, ал қалған ұштарын SSD жинақтағышына жалғаңыз.
6. Шасси тақтасын қайта орнатыңыз және қуат кабелін компьютерге қайта қосыңыз.
7. Орнату сәтті болғанын тексеру үшін жүйені қосыңыз.

## **Windows жүйесінде SSD пішімдеу**

### **Windows 8 үшін:**

- Windows + X пернелер тіркесімін басыңыз.
- «Дискіні басқару» тармағын таңдаңыз.

### **Windows 7 және одан бұрынғы нұсқасы үшін:**

- «Бастау» мәзірін ашыңыз, «Менің компьютерім» түймесін тінтуірдің оң жақ түймешігімен басып, «Басқару» тармағын таңдаңыз. Компьютерді басқару терезесі ашылады.
  - Сол жақ мәзірде («Сақтау құрылғылары астында») «Дискіні басқару» тармағын таңдаңыз.

**Ескерту:** егер дискіні баптандыруды сұрайтын қалқымалы терезе пайда болса, «ОК» түймесін басыңыз.

- Жаңа дискіні тінтуірдің оң жақ түймешігімен нұқыңыз, содан кейін Қарапайым көлемді жасау пәрменін таңдап, экрандағы нұсқауларды орындаңыз.

**Ескерту:** қарапайым дыбыс деңгейінің әдепкі параметрлерін өзгертудің қажеті жоқ.

- «Аяқтау» түймесін басыңыз.
- SSD пішімделген және орнатуға дайын.

## Техникалық сипаттамалары

\* Жүйе сипаттамаларына және басқа факторларға байланысты нақты өнімділік әртүрлі болуы мүмкін.

Үлгісі	Q100SMRIMY128	Q100SMRIMY256	Q100SMRIMY512	Q100SMRIMY1024
Сауда белгісі	DEXP			
Сыйымдылығы	128 Гб	256 Гб	512 Гб	1 Тб
Қосылу интерфейсі	2.5" SATA III			
Жад түрі	3D NAND TLC		3D NAND QLC	
Максималды рет-ті оқу жылдамдығы*	550 Мб/с			
Максималды рет-ті жазу жылдамдығы*	500 Мб/с			
4 Кб файлдардың кездейсоқ оқу жылдамдығы (QD32)	143	204	249	259
Кездейсоқ жазу жылдамдығы 4 Кб файлдар (QD32)	303	295	296	298
Максималды жазу мерзімі (TBW)	60	120	240	480
Өлшемдері	70 x 100 x 7 мм			

## Қосымша ақпарат

**Өндіруші:** КингСпек Электроникс Тэкнолоджи Ко., Лтд.

301 каб., 6 ғим., №162, Луюань тас жолы, Танся, Дунгуань қ., Гуандун пров., Қытай.

Қытайда жасалған.

**Импортер / юр. лицо, принимающее претензии в Республике Казахстан:** ТОО «ДНС КАЗАХСТАН», г. Астана, р-н Сарыарка, пр-т Сарыарқа, зд. 12, Республика Казахстан.

**Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды тұлға:** «DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Астана қ-ы, Сарыарқа ауданы, Сарыарқа д-лы, 12 ғ-т, Қазақстан Республикасы.

**Адрес электронной почты / электронды пошта мекен-жайы:**

info@dns-shop.kz

Өнімнің сапасын жақсарту үшін ерекшеліктер, өнім туралы ақпарат және оның сыртқы түрі пайдаланушыға алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін.

## Кепілдік міндеттемелер

Өндіруші кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істеуіне, сондай-ақ материалдар мен жинақтарда ақаулардың болмауына кепілдік береді. Кепілдік мерзімі бұйымды сатып алған сәттен бастап есептеледі және тек жаңа өнімдерге қолданылады. Кепілдік қызмет көрсету пайдаланушының басшылығына сәйкес бұйымды пайдалану шартымен кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кінәсіз істен шыққан элементтерді тегін жөндеу немесе ауыстыруды қамтиды. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті сервис орталықтарының аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 3 жыл.

Пайдалану мерзімі: 3 жыл.

**Сервистік орталықтардың өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша:**

<https://www.dns-shop.kz/service-center/>

Интернеттегі мекен-жайы: [www.dexp.club](http://www.dexp.club)



Өндіріс күні пайдаланушы нұсқаулығының орыс тіліндегі нұсқасында көрсетілген.V.1