



Пайдалану бойынша
нұсқаулық

Бейнетіркегіш K101A

Мазмұны

| | |
|--|---|
| Құрылғы мақсаты | 3 |
| Сақтық шаралары | 3 |
| Техникалық сипаттамалары | 4 |
| Жинақталым | 4 |
| Құрылғы схемасы | 5 |
| Пайдалану | 5 |
| Жылдам бастау | 5 |
| Функциялар | 6 |
| Индикатор | 6 |
| Дисплей | 6 |
| Қолданбаға Wi-Fi арқылы қосылу | 7 |
| Қолданбаға хотспот арқылы қосылу | 7 |
| Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары | 8 |
| Қосымша ақпарат | 9 |

Құрметті сатып алушы!

Біздің өнімді таңдағаныңыз үшін алғыс айтамыз.

Біз Сізге сапалы, функционалды және жоғары талаптарға сәйкес әзірленген және жасалған өнімдер мен құрылғыларды ұсынуға қуаныштымыз. Пайдалануды бастамас бұрын, Сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпаратты, сондай-ақ өнімді дұрыс пайдалану және оған күтім жасау бойынша ұсыныстарды қамтитын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Осы Нұсқаулықтың сақталуына назар аударыңыз және оны өнімді одан әрі пайдалану кезінде анықтамалық материал ретінде пайдаланыңыз.

Құрылғы мақсаты

Автокөліктің бейнетіркегіш құрылғысы көлік қозғалысы кезінде немесе тұрақта тұрғанда, сондай-ақ салон ішінде болған кезде оның айналасындағы жағдайды бейне және аудио жазу үшін жердегі көлікте пайдалануға арналған.

Сақтық шаралары

1. Құрылғының дизайнына ешқандай өзгерістер енгізбеңіз.
2. Қысқа тұйықталуды болдырмау үшін құрылғының қандай да бір сұйықтықтармен жанасуына жол бермеңіз, оның жанына ашық сұйықтық контейнерлерін қоймаңыз.
3. Құрылғыны электромагниттік сәулеленуге ұшыратпаңыз.
4. Бақылау камерасын орнатқан кезде оның жүргізушінің көруіне, қауіпсіздік жастықшасының ашылуына немесе көліктің басқа жүйелеріне кедергі келтірмейтініне көз жеткізіңіз.


Техникалық сипаттамалары

- Үлгісі: K101A.
- Сауда белгісі: Kenshi.
- Камера: 140° линза, 2 Мп.
- Бейненің максималды ажыратымдылығы: 2560 x 1600 пиксель.
- Фотосуреттің максималды ажыратымдылығы: 4032 x 3024 пиксель.
- Бейне пішімі: M-JPEG.
- Қуат көзі: 5 В, 1,5 А.
- Жад картасы: жылдамдық класы Class10 төмен емес, максималды сыйымдылығы 128 Гб.
- Сымсыз стандарт: IEEE 802.11b/g/n.
- Жұмыс жиілігі диапазоны: 2400–2483,5 МГц.
- Таратқыштың қуаты: 16 мВт.

Жинақталым

- Құрылғы.
- Пайдалану бойынша нұсқаулық.
- ЗМ жапсырмасы бар магниттік бекітпе.
- Автокөлік зарядтау құрылғысы.

Құрылғы схемасы



1. Көп функциялы түйме.
2. Индикатор.
3. Ұстағыш.
4. Камера.
5. TF жад картасы ұясы.
6. USB Type-C порты.
7. Динамик.

Пайдалану

Жылдам бастау

Құрылғыны артқы көрініс айнасының жанына қою ұсынылады (дисплей мен ішкі камера жолаушылар салонына қарай).

- Бейнетіркегіш қондырғысын құрылғы корпусындағы арнайы ұяға орнатыңыз.
- Бекіткіштегі 3М жапсырмасынан қорғаныш пленканы алып тастаңыз және алдыңғы әйнегіне бейнетіркегіш орнатыңыз.
- Ең жақсы қамту үшін көру бұрышын реттеңіз. Кәбілді жүргізушінің көзқарасына кедергі келтірмейтіндей етіп жел әйнегінің бойымен өткізу ұсынылады.

- Автокөліктің зарядтағышын автомобильдің темекі тұтқышына қосыңыз.
- Зарядтағышты бейнетіркегіш құрылғысына қосыңыз.
- Жад картасын бейнетіркегіш құрылғысына салыңыз. Максималды сыйымдылығы 128 Гб кем дегенде 10-сынып жылдамдық класы бар картаны пайдаланыңыз.
- Көлікті іске қосыңыз, құрылғы автоматты түрде қосылады. Объективті объективтен пленканы алып тастаңыз және қозғалмас бұрын объективтің көрінісіне ештеңе кедергі келтірмейтініне көз жеткізіңіз.

Функциялар

- Көп функциялы түйме:
 - Бір рет басу — Wi-Fi/хотспот/уақыт/фотосурет уақыты арасында ауысу.
 - Суретке түсіру үшін екі рет түрткіңіз.
 - Ұзақ басу (5 сек.) — Wi-Fi режимі мен хотспот арасында ауысу.
 - Өте ұзақ басу (10 сек.) — қайта жүктеңіз.

Индикатор

- Көк баяу жыпылықтау — жазылуда.
- Жылдам қызыл жыпылықтау — тұрақ кезінде қозғалатын нысан анықталды.

Дисплей

| | | | |
|---|------------------------|---|---------------------|
|  | Бейне жазу |  | Дыбыс жазу |
|  | Қатынас нүктесі режимі |  | Жад картасы салынды |
|  | Wi-Fi режимі | | |

Қолданбаға Wi-Fi арқылы қосылу

1. QR кодын сканерлеп, қолданбаны жүктеп алыңыз.



2. Құрылғының Wi-Fi желісіне қосылыңыз. Ол үшін құрылғының Wi-Fi параметрлеріне өтіп, **K101A** желісін таңдап, **12345678** құпия сөзін енгізіңіз.
3. Қолданбаны ашып, **Қосылу** түймесін басыңыз.
4. Қосылғаннан кейін құрылғының ағымдағы кадрын көресіз және жазбаны көруге/жүктеп алуға болады.

Қолданбаға хотспот арқылы қосылу

1. Құрылғының кіру нүктесі параметрлеріне өтіп, желі атауын **eme**, ал құпия сөзді **12345678** етіп орнатыңыз.
2. Желі жиілігін 2,4 ГГц етіп орнатыңыз.
3. Қолданбаны ашып, **Қосылу** түймесін басыңыз.
4. Қосылғаннан кейін құрылғының ағымдағы кадрын көресіз және жазбаны көруге/жүктеп алуға болады.

Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары

- Құрылғыны орнату ережелері мен шарттары «Орнату» бөлімінде сипатталған.
- Құрылғыны қаптамада, өндірушінің және тұтынушының жылытылатын үй-жайларында ауаның -20 және 80 °C аралығындағы температурада және ауаның 80%-дан аспайтын салыстырмалы ылғалдылығында сақтау керек. Үй-жайда жемірілуді тудыратын жегі қоспалар (қышқылдардың, сілтілердің булары) болмауы тиіс.
- Құрылғының тасымалдануы құрғақ ортада жүзеге асырылуы тиіс.
- Құрылғы ұқыпты өңдеуді талап етеді, оны шаң, кір, соққы, ылғал, от және т.б. әсерінен қорғаңыз.
- Құрылғыны сату жергілікті заңнамасына сәйкес жүргізілуі керек.
- Бұйымның қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, ол федералды немесе жергілікті заңнамаға сәйкес қайта өңдеу және қайта өңдеу үшін электрлік және электронды жабдықты тиісті қабылдау бекетіне қайта өңдеуге жіберіледі. Осы бұйымды дұрыс жоюды қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды үнемдеуге және қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтірмеуге көмектесесіз. Бұл бұйымды қабылдау және жою бекеттері туралы қосымша ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қалдықтарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.
- Құрылғының ақаулығы анықталған жағдайда, тез арада авторландырылған сервистік орталыққа хабарласу немесе құрылғыны кәдеге жарату керек.

Қосымша ақпарат

Өндіруші: Дунгуань Синьчуан Бо Электроник Тэкнолоджи Ко., Лтд.

402 каб., 2 ғим., №4, 1-ші Чжэнлун тас жолы, Синьянь комьюнити, Чаньянь, Дунгуань қ., Гуандун пров., Қытай.

Қытайда жасалған.

Импортер / юр. лицо, принимающее претензии в Республике Казахстан: ТОО «ДНС КАЗАХСТАН», г. Астана, р-н Сарыарқа, пр-т Сарыарқа, зд. 12, Республика Казахстан.

Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды тұлға: «DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Астана қ-ы, Сарыарқа ауданы, Сарыарқа д-лы, 12 ғ-т, Қазақстан Республикасы.

Адрес электронной почты / электронды пошта мекен-жайы: info@dns-shop.kz

Өнім Кеден одағының «Техникалық құралдардың электромагниттік үйлесімділігі» КО ТР 020/2011 техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді.

Өнімнің сыртқы түрі мен техникалық сипаттамалары сапаны жақсарту үшін ескертусіз өзгертілуі мүмкін.



Өндіріс күні пайдаланушы нұсқаулығының орыс тіліндегі нұсқасында көрсетілген.

V.1

Кепілдік талоны

SN/IMEI: _____

Кепілдікке қойылған күні: _____

Өндіруші бүкіл кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істеуіне, сондай-ақ материалдар мен жинақтарда ақаулардың болмауына кепілдік береді. Кепілдік кезеңі бұйымды сатып алған сәттен басталады және тек қана жаңа өнімдерге қолданылады.

Кепілдік қызмет көрсетуге пайдаланушы нұсқаулығына сәйкес бұйымды пайдалану шартымен кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кесірінен істен шықпаған элементтерді тегін жөндеу немесе ауыстыру кіреді. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті сервистік орталықтардың аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 12 ай.

Пайдалану мерзімі: 24 ай.

Сервистік орталықтардың өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша: <https://www.dns-shop.kz/service-center/>

