

# Док-станция 8818С3



## Құрметті сатып алушы!

Біздің өнімді таңдағаныңыз үшін алғыс айтамыз.

Біз Сізге сапалы, функционалды және жоғары талаптарға сәйкес әзірленген және жасалған өнімдер мен құрылғыларды ұсынуға қуаныштымыз. Пайдалануды бастамас бұрын, Сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпаратты, сондай-ақ өнімді дұрыс пайдалану және оған күтім жасау бойынша ұсыныстарды қамтитын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Осы Нұсқаулықтың сақталуына назар аударыңыз және оны өнімді одан әрі пайдалану кезінде анықтамалық материал ретінде пайдаланыңыз.

## Құрылғы мақсаты

Док-станция қуат, деректер, дауыс немесе мультимедиялық трафик кәбілдеріне бірнеше сандық құрылғыларды бір уақытта жылдам қосуға арналған.

## Сақтық шаралары

- Құрылғыны судан және басқа сұйықтықтардан және жылу көздерінен алыс ұстаңыз.
- Құрылғыны бөлшектемеңіз, түсірмеңіз немесе шайқамаңыз.
- Құрылғыны зақымдалған кәбілдермен қолданбаңыз.
- Пайдаланылмаған құрылғыны USB портынан ажыратыңыз.
- Өнімді бөлшектеуге тырыспаңыз.
- Өнімді күйдірмеңіз немесе қыздырмаңыз. Оны 60 °C жоғары қоршаған орта температурасында қолданбаңыз. Оны ұзақ уақыт бойы тікелей күн сәулесінің астында қалдырмаңыз.
- Жаншақтамаңыз, теспеңіз немесе жоғары қысымға ұшыратпаңыз.
- Өнімді балалардың көзінше қараусыз қалдырмаңыз.
- Жұмыс кезінде құрылғы құрғақ жерде, қуатты жылу көздерінен, сондай-ақ сұйықтықтары бар контейнерлерден алыс болуы керек.

## Техникалық сипаттамалары

- Үлгісі: 8818C3.
- Сауда белгісі: Keyron.
- Қуат параметрлері: 12 В / 2 А.
- Қосқыш:
  - Кіріс: SATA 3.0.
  - Шығыс: Type-C.
- Деректерді тасымалдау жылдамдығы: 10 Гбит/с дейін.
- Максималды қолдау көрсетілетін көлем: 20 Тб.
- Автономды клондауды қолдау.
- ОЖ үйлесімділігі: Windows / MacOS / Linux.
- Кәбіл ұзындығы: 1 м.
- Өлшемдері: 147 мм × 74 мм × 68 мм.
- Жинақталым: док-станция, қуат адаптері, Type-C / Type-C / Type-A деректер тасымалдау кәбілі, пайдалану бойынша нұсқаулық.

## Пайдалану

### Құрылғы қосылымы

1. Қатты дискіні құрылғыдағы сәйкес ұяға салыңыз.
2. Құрылғыны желіге қуат адаптері арқылы қосыңыз, Type-C қосқышы арқылы компьютерге немесе ноутбукке қосыңыз.
3. Қосу үшін қуат түймесін басыңыз.

### Құрылғыны ажырату

**Microsoft Windows:** тапсырмалар тақтасындағы «Жабдықты қауіпсіз жою» белгішесін басыңыз. Жүйе «Жабдықты қауіпсіз жою» деп сұрағанда құрылғыларды қауіпсіз жою үшін «USB құрылғысын шығару» опциясын таңдаңыз.

**MacOS:** құрылғыларды оқу/жазуды тоқтатып, оларды себетке апарыңыз.

## **Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары**

- Құрылғы қандай да болмасын монтаждауды немесе бекітуді талап етпейді.
- Құрылғыны құрғақ жерде сақтау және тасымалдау керек. Құрылғы ұқыпты өңдеуді талап етеді, оны шаң, кір, соққы, ылғал, от және т.б. әсерінен қорғаңыз.
- Құрылғыны сату жергілікті заңнамасына сәйкес жүргізілуі керек.
- Бұйымның қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Осы бұйымды жою қалдықтарды қайта өңдеу жөніндегі жергілікті нормалар мен ережелерге сәйкес жүзеге асырылуға тиіс. Өнімдерді кәдеге жарату қалдықтарды бақылаусыз кәдеге жарату және материалдық ресурстарды ұтымды пайдалану нәтижесінде қоршаған ортаға және адам денсаулығына ықтимал зиянның алдын алуға мүмкіндік береді.
- Тұрғылықты жеріңіздегі электр және электрондық жабдықтардың қалдықтарын жинау және кәдеге жарату туралы қосымша ақпарат алу үшін муниципалитеттің тиісті бөліміне хабарласыңыз.

## **Кепілдікті қызмет көрсету шарттары**

Өндіруші кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істеуіне, сондай-ақ материалдар мен жинақтарда ақаулардың болмауына кепілдік береді. Кепілдік мерзімі бұйымды сатып алған сәттен бастап есептеледі және тек жаңа өнімдерге қолданылады. Кепілдік қызмет көрсету пайдаланушының басшылығына сәйкес бұйымды пайдалану шартымен кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кінәсіз істен шыққан элементтерді тегін жөндеу немесе ауыстыруды қамтиды. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті сервис орталықтарының аумағында жүргізіледі.

Сервистік орталықтардың өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша: <https://www.dns-shop.kz/service-center/>

Кепілдік және пайдалану мерзімі қаптамада көрсетілген.

## Қосымша ақпарат

**Өндіруші:** Шэньчжэнь ОРИКО Тэктолоджис Ко., Лтд.

F9, Хэдквотерс Экономик Сентер Билдинг, Чжунхайсинь ғылыми-технологиялық паркі, Булань тас жолы, Шэньчжэнь қ., Қытай.

**Импортер / юр. лицо, принимающее претензии в Республике**

**Казахстан:** ТОО «ДНС КАЗАХСТАН», г. Астана, р-н Сарыарқа, пр-т Сарыарқа, зд. 12, Республика Казахстан.

**Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды тұлға:** «DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Астана қ-ы, Сарыарқа ауданы, Сарыарқа д-лы, 12 ғ-т, Қазақстан Республикасы.

**Адрес электронной почты / электронды пошта мекен-жайы:**

info@dns-shop.kz

Қытайда жасалған.

Құрылғының мазмұны, сондай-ақ оның сыртқы түрі мен техникалық сипаттамалары алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін.