



KEYRON

ПАЙДАЛАНУ БОЙЫНША
НҰСҚАУЛЫҚ

WM-R584

СЫМСЫЗ ТІНТУІРІ

ҚҰРЫЛҒЫ МАҚСАТЫ

Сымсыз тінтуір — курсорды басқаруға және компьютерге әртүрлі командалар беруге арналған құрылғы.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

- Үлгісі: WM-R584.
- Сауда белгісі: KEYRON.
- Тінтуір түрі: оптикалық (жарықдиодты).
- Батырмалардың саны: 7.
- Сенсор ажыратымдылығы: 800/1200/1600 DPI.*
- Қосылым түрі: сымсыз, Bluetooth 5.1, 2,4 ГГц қабылдағыш.
- Сымсыз желі стандарты: IEEE 802.15.4.
- Жиілік диапазоны: 2402-2480 МГц.
- Таратқыш қуаты: 0 дБм.
- Батарея: Ni-Mh, 500 мА·сағ.
- Қуат параметрлері: 3,7 В = 13 мА.
- Жұмыс уақыты: 30 сағат.
- Жинақтағы кәбіл: USB Type-C, 1,8 м.
- Тінтуірдің өлшемдері: 100,2 x 65 x 35,3 мм.
- ОЖ үйлесімділігі: Windows/macOS/Linux.

* Сенсордың ажыратымдылығын ауыстырған кезде индикатор шамы 1-2-3 рет жыпылықтайды.

САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ

- Құрылғыға ешқандай өзгертулер енгізбеңіз.
- Қысқа тұйықталудың алдын алу үшін құрылғының қандай да бір сұйықтықтармен жанасуына жол бермеңіз және оның жанына ашық сұйықтық контейнерлерін қоймаңыз.
- Құрылғыны электромагниттік сәулеленуге ұшыратпаңыз.
- Құрылғы коммерциялық мақсатта пайдалануға арналмаған.
- Құрылғы балалардың немесе физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеттері шектеулі адамдардың қауіпсіздігіне жауапты басқа адамдардың қадағалауынсыз пайдалануына арналмаған. Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат бермеңіз.

ПАЙДАЛАНУ

Қосылу режимдерін өзгерту

Байланыс режимін өзгерту үшін тінтуірдің артындағы режимді ауыстыру түймесін басыңыз. Режимдерді ауыстырған кезде көк индикатор шамы жыпылықтайды.

Тінтуірді қабылдағышпен қосу

1. Тінтуірдің артқы жағын ашыңыз, USB қабылдағышын шығарыңыз.
2. Қабылдағышты компьютердегі USB портына қосыңыз.
3. Тінтуірді қосыңыз және қосылу режимін 2,4 ГГц жиілігіне ауыстырыңыз (осы режимге ауысқанда индикатор шамы 4 рет жыпылықтайды) режимді ауыстыру түймесін басу арқылы. Тінтуір зауытта қабылдағышпен жұптастырылған.

Bluetooth арқылы тінтуірді қосу

1. Тінтуірдің артқы жағын ашыңыз, USB қабылдағышын шығарыңыз.
2. Қабылдағышты компьютердегі USB портына қосыңыз.
3. Тінтуірді қосыңыз және қосылу режимін Bluetooth режиміне ауыстырыңыз (осы режимге ауысқанда индикатор шамы 3 рет жыпылықтайды) режимді ауыстыру түймесін басу арқылы.
4. Қажетті режимді таңдағаннан кейін компьютердегі Bluetooth құрылғыларын іздеу қойындысына өтіп, BT5.1 WM-R584 құрылғысын таңдаңыз.
5. Орнату шеберінің аяқталуын күтіңіз. Құрылғы пайдалануға дайын.

Ұйқы режимі

- 1 минут бос тұрса, тінтуір ұйқы режиміне өтеді. Құрылғыны қайта іске қосу үшін оны жылжытыңыз.
- 10 минут бойы жұмыссыз қалса, тінтуір терең ұйқы режиміне өтеді. Құрылғыны қайта қосу үшін кез келген түймені басыңыз.

МОНТАЖДАУ, САҚТАУ, ТАСЫМАЛДАУ (ТАСУ), ӨТКІЗУ ЖӘНЕ КӘДЕГЕ ЖАРАТУ ЕРЕЖЕЛЕРІ МЕН ШАРТТАРЫ

- Құрылғы қандай да болмасын монтаждауды немесе бекітуді талап етпейді.
- Құрылғыны қаптамада, өндірушінің және тұтынушының жылытылатын үй-жайларында ауаның 5 және 40 °С аралығындағы температурада және ауаның 80%-дан аспайтын салыстырмалы ылғалдылығында сақтау керек. Үй-жайда жемірілуді тудыратын жегі қоспалар (қышқылдардың, сілтілердің булары) болмауы тиіс.
- Құрылғының тасымалдануы құрғақ ортада жүзеге асырылуы тиіс.
- Құрылғы ұқыпты өңдеуді талап етеді, оны шаң, кір, соққы, ылғал, от және т.б. әсерінен қорғаңыз.
- Құрылғыны сату жергілікті заңнамасына сәйкес жүргізілуі керек.
- Бұйымның қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, ол федералды немесе жергілікті заңнамаға сәйкес қайта өңдеу және қайта өңдеу үшін электрлік және электронды жабдықты тиісті қабылдау бекетіне қайта өңдеуге жіберіледі. Осы бұйымды дұрыс жоюды қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды үнемдеуге және қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтірмеуге көмектесесіз. Бұл бұйымды қабылдау және жою бекеттері туралы қосымша ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қалдықтарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.
- Құрылғының ақаулығы анықталған жағдайда, тез арада авторландырылған сервистік орталыққа хабарласу немесе құрылғыны кәдеге жарату керек.

ҚОСЫМША АҚПАРАТ

Өндіруші: Дунгуань Кейцео Электроникс Тэкнолоджи Ко., Лтд.
№1 зауыт ғимараты, Танкоу, Мяои, Мяобяньван ауылы,
Шипай, Дунгуань қ., Қытай.

Қытайда жасалған.

**Импортер / юр. лицо, принимающее претензии
в Республике Казахстан:**

ТОО «ДНС КАЗАХСТАН», г. Астана, р-н Сарыарқа, пр-т
Сарыарқа, зд. 12, Республика Казахстан.

**Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талап-
тар қабылдайтын заңды тұлға:**

«DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Астана қ-ы,
Сарыарқа ауданы, Сарыарқа д-лы, 12 ғ-т, Қазақстан
Республикасы.

**Адрес электронной почты / электронды пошта ме-
кен-жайы:** info@dns-shop.kz

Тауар Еуразиялық экономикалық одақтың
«Электртехника және радиоэлектроника бұйымда-
рында қауіпті заттарды қолдануды шектеу туралы»
ЕАЭО ТР 037/2016 техникалық регламентінің талапта-
рына сәйкес келеді.



Тауардың шығарылған күні, сондай-ақ кепілдік және
пайдалану мерзімдері қаптамада көрсетілген