

## Awei T13 сымсыз құлақпаптары (TWS гарнитурасы)

### Пайдаланушы нұсқаулығы



#### Құрметті сатып алушы!

Сізге біздің өнімді таңдағаныңыз үшін алғысымызды білдіреміз. Біз сізге сапаға, функционалдылыққа және дизайнға қойылатын жоғары талаптарға сәйкес әзірленген және өндірілген бұйымдар мен құрылғыларды ұсынуға қуаныштымыз. Пайдалануды бастар алдында Сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпарат, сондай-ақ өнімді дұрыс пайдалану және оны күту жөніндегі ұсынымдарды қамтитын осы нұсқаулықты мұқият оқыңыз. Осы Нұсқаулықтың сақталуына қамқорлық жасаңыз және бұйымды одан әрі пайдалану кезінде нұсқаулықты анықтамалық материал ретінде пайдаланыңыз.

#### Bluetooth

Bluetooth – бұл құрылғылар арасында шағын қашықтықтағы сымсыз қосу түрі (әдетте 10 м дейін қашықтықта жұмыс істейді). Bluetooth көмегімен сізге мобильді телефондар/сымсыз құлақпаптар/компьютерлер секілді және т.б. құрылғылар арасында ақпарат алмасуға болады. Bluetooth технологиясы түйіндісіздігімен жеңілдетеді де деректердің тез және тиімді таратылуын қамтамасыз етеді.

1

#### Құрылғының мақсаты

Осы құрылғы музыканы, сөйлеуді немесе басқа дыбыстық сигналдарды жеке тыңдауға арналған.




#### Жинақталым

Құлақпаптар x2  
Пайдаланушы нұсқаулығы x1  
Зарядтау кейсі x1  
USB зарядтау кәбілі x1



2

#### Құрылғының схемасы



3

#### Пайдалану

##### Қосу / сөндіру

Іске қосу: құлақпаптарды зарядтау кейсінен шығарыңыз / көп функционалды батырманы 3 секунд ұстап тұрыңыз. Сөндіру: құлақпаптарды зарядтау кейсіне және олар автоматты түрде сөнеді / көп функционалды батырманы 4 секунд ұстап тұрыңыз.

##### Бір құлақпапты қосу

1. Бір құлақпапты зарядтау кейсінен шығарыңыз.
2. Құрылғы-көзде Bluetooth-ді активтендіріңіз, түйіндісіздігімен және қосуды орнатыңыз. «AWEI T13» таңдаңыз және қосуды орнатыңыз. Құлақпап пен смартфон табысты түрде түйіндісіздігімен кезде индикатор ақ түспен жанып тұрады және Сіз «Connected» («Қосылған») деген дыбыстық хабарлауды естисіз.

##### Екі құлақпапты қосу

1. Екі құлақпапты зарядтау кейсінен шығарыңыз, олар өзара түйіндісіздігімен. Жетекші құлақпаптың индикаторы көзек-көзек ақ және жасыл түспен жыпылықтайтын болады, құлақпаптар құрылғы көзімен түйіндісіздігімен күту режиміне ауысады. Егер түйіндісіздігімен сәтті болмаса, құлақпаптарды қайтадан зарядтау кейсіне салыңыз және шығарыңыз.
2. Егер құлақпаптар смартфонға қосылған болса және Bluetooth функциясын сөндіріңіз және құлақпаптарды қайтадан зарядтау кейсіне салыңыз. Кейін құлақпаптарды шығарыңыз және олар 10 секунд ішінде қосылыс орнатады да индикатор ақ түспен көрсетілгендей, құрылғы көзімен түйіндісіздігімен «AWEI T13» таңдаңыз және қосуды орнатыңыз. Құлақпаптар мен смартфон табысты түрде түйіндісіздігімен кезде Сіз «Connected» деген дыбыстық хабарлауды естисіз.

4

#### Пайдалану

3. Қайтадан қосу: егер Bluetooth функциясы құрылғы-көзде белсендірілген болса және қосу тарихы жойылмаған болса, қосқан кезде құлақпаптар автоматты түрде түйіндісіздігімен құрылғыға қосылады.

##### Ескертпелер:

1. Құлақпаптар өзара өндірушімен түйіндісіздігімен, сондықтан пайдалану барысында түйіндісіздігімен өзіңіз ұйымдастыру қажеттілігі болмайды.
2. Егер құлақпаптар өзара өндірушімен түйіндісіздігімен болса, оларды зарядтау кейсіне салыңыз, кейсті жабыңыз, кейін қайтадан шығарыңыз. Құлақпаптар бір бірімен автоматты түрде қосылыс орнатады.
3. Табысты түрде түйіндісіздігімен кейін оң жақ құлақпап тез жыпылықтайтын болады, ал сол жақ құлақпап баяу, тыныс алу режимінде болады. Енді Сіз құрылғы-көзімен түйіндісіздігімен орната аласыз. Егер түйіндісіздігімен сәтті болмаса, құлақпаптарды қайтадан зарядтау кейсіне салыңыз және шығарыңыз.
4. Егер құлақпаптар смартфонға қосылған болса және Bluetooth функциясын сөндіріңіз және құлақпаптарды қайтадан зарядтау кейсіне салыңыз. Кейін құлақпаптарды шығарыңыз және олар 10 секунд ішінде қосылыс орнатады да индикатор ақ түспен көрсетілгендей, құрылғы көзімен түйіндісіздігімен «AWEI T13» таңдаңыз және қосуды орнатыңыз. Құлақпаптар мен смартфон табысты түрде түйіндісіздігімен кезде Сіз «Connected» деген дыбыстық хабарлауды естисіз.

5

#### Пайдалану

##### Көп функционалды батырманың әрекеттері

Кіріс қоңырауына жауап: ҚФБ басыңыз.  
Кіріс қоңырауын қабылдамау: ҚФБ басыңыз және 2 секунд ұстап тұрыңыз.  
Шақыруды аяқтау: ҚФБ басыңыз.  
Жаңғырту: ҚФБ басыңыз.  
Үзіліс: ҚФБ басыңыз.

Дыбыс деңгейін көтеру: оң жақ құлақпапта (R) ҚФБ басыңыз және ұстап тұрыңыз.  
Дыбыс деңгейін азайту: сол жақ құлақпапта (L) ҚФБ басыңыз және ұстап тұрыңыз.  
Келесі трек: оң жақ құлақпапта (R) ҚФБ екі рет басыңыз (ойнату режимінде).  
Алдыңғы трек: сол жақ құлақпапта (L) ҚФБ екі рет басыңыз (ойнату режимінде).  
Соңғы нөмірді қайта теру: ҚФБ екі рет басыңыз (үзіліс кезінде).  
Дауыстық көмекші: сол жақ құлақпапта (L) ҚФБ үш рет басыңыз.  
Ойын режимін іске қосу/сөндіру: оң жақ құлақпапта (R) ҚФБ үш рет басыңыз.

##### Жарық индикациясы

1. Құлақпаптар: зарядтау кезінде жасыл индикатор жанып тұрады, зарядтау аяқталғанда индикатор сөнеді. Түйіндісіздігімен кезінде индикаторлар ақ және жасыл түспен жыпылықтайды.
2. Зарядтау кейсі: зарядтау кезінде индикатор баяу жыпылықтайды, зарядтау аяқталған кезде 4 индикатор жанады. Заряд деңгейі төмен болған кезде оң жақ индикаторы баяу жыпылықтайды.

6

#### Техникалық сипаттамалары

Үлгісі: T13.

##### Bluetooth сипаттамалары

Bluetooth нұсқасы: 5.1.  
Bluetooth стандарты: IEEE 802.15.1.  
Жиілік ауқымы: 2402-2480 МГц.  
Таратқыш қуаты: < 4 дБм.

Қолдау көрсетілетін профильдер: HSP/HFP/A2DP/VRCP.  
Күту режимінде жұмыс істеу уақыты: 300 сағ.

Сөйлесу режимінде жұмыс істеу уақыты: 10 сағ.

Музыканы ойнату режимінде жұмыс істеу уақыты: 9 сағ.

Зарядтау уақыты: 1,5 сағ.

Қуаттау параметрлері: DC 5 V.

Сақтау температурасы: -20 °C - +45 °C.

Сымсыз желінің өсер ету ауқымы: 10 м.

Құлақпап аккумуляторының сыйымдылығы: 50 мА·сағ. / 3.7 V.

Зарядтау кейсі аккумуляторының сыйымдылығы: 300 мА·сағ. / 3.7 V.

Диаметрі: 6 мм.

Сезімталдық: 92 дБ ± 3 дБ.

Кедергі: 32 Ом ± 15 %.

Жиілік ауқымы: 20-20000 Гц.

7

#### Сақтық шаралары

- ★ Құрылғыны құрғақ жерде сақтаңыз, оны ылғал әсерінен қорғаңыз.
- ★ Электрондық компоненттердің қолдану мерзімі шектелген, аккумулятордың зақымдануын және кейбір пластикалық элементтердің майысуын болдырмау үшін құрылғыны күн сәулелерінің немесе жоғары температуралардың әсерінен ұшыратпаңыз.
- ★ Мөрлік тақшаның зақымдануын болдырмау үшін құрылғыны өте төмен температураларда пайдаланбаңыз және сақтамаңыз.
- ★ Құрылғыны ашпаңыз және жөндеу жұмыстарын өзіңіз жасамаңыз. Қызмет көрсету мен жөндеуді тек авторизацияланған сервис орталығының білікті мамандары жүзеге асыруы тиіс.
- ★ Құрылғыны соққылар және артық дірілдеу әсеріне ұшыратпаңыз, құрылғыны құлатпаңыз.
- ★ Құрылғыны тазалау үшін химиялық заттарды, жуғыш құралдарды пайдаланбаңыз.
- ★ Құрылғының корпусын зақымдамау үшін бетіне үшкір заттармен тимеңіз.
- ★ Аккумулятордың бүлінуін болдырмау үшін құрылғыны қатар 10 сағаттан артық зарядтамаңыз.

##### Ерекшеліктері

1. Су өткізбеу дәрежесі – IPX6.
2. Чип V5.1, төмен энергия тұтыну, жоғары үйлесімділік.
3. Hands-free функциясы.
4. Бір немесе екі құлақпап пайдалану мүмкіндігі.
5. Сымсыз зарядтауға арналған зарядтау кейсі.

8

#### Қосымша ақпарат

**Өндіруші:** Шэньчжэнь Ялэ Электроникс Ко., Лтд. 4F, 2 қим., Юэцзинтай өнеркәсіптік паркі, Хуахун тас жолы, Далан көш., жаңа Лунхуа ауданы, Шэньчжэнь қ., Қытай.  
**Өндірістің/жасаушы-зауаттың филиалы:** Шэньчжэнь Ялэ Электроникс Ко., Лтд. 4 қим., № 97 Хуансин тас жолы, Кайцзедэ өнеркәсіптік паркі, жаңа Лунхуа ауданы, Шэньчжэнь қ., Қытай.  
**Импортер / юр. лиц. принимающее претензии в Казахстане:** TOO «ДНС КАЗАХСТАН», г. Нур-Султан, р-н Сарыарқа, пр-т Сарыарқа, зд. 12, Казахстан.  
**Импорртаушы / Қазақстанда шағымдар қабылдайтын заңды тұлға:** «DNS QAZAQSTAN (DNC KAZAKHSTAN)» ЖШС, Нур-Султан қаласы, Сарыарқа ауданы, Даңғылы Сарыарқа, ғимарат 12, Қазақстан.  
Қытайда жасалған.  
Тауар ЕАЭО ТР 037/2016 «Электртехника және радиоэлектроника бұйымдарында қауіпті заттарды қолдануды шектеу туралы» Еуразиялық экономикалық одағының техникалық регламенті талаптарына сәйкес келеді. Бұйымның сыртқы түрі және оның сипаттамалары алдын-ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін. Аспаптың жинақталымы алдын-ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін.  
Тауардың дайындалған күні, кепілдік және пайдалану мерзімдері қаптамада көрсетілген.

Интернеттегі мекенжайы: [www.awei.hk](http://www.awei.hk) v.1



##### Байланыс деректері:

twitter : <https://www.twitter.com/aweiearphone>  
facebook : <https://www.facebook.com/aweiproducts>  
instagram : <http://www.instagram.com/aweiearphone>

9

#### Кепілдік міндеттемелер

Өндіруші құрылғының кепілдік мерзімінің ішінде үздіксіз жұмыс істеуіне, сондай-ақ материалдары мен құрастырылымында ақаулардың жоқтығына кепілдік береді. Кепілдік мерзімі өнім сатып алынған сәттен бастап есептеледі және тек жаңа өнімдерге қолданылады. Кепілдікті қызмет көрсетуге бұйымды пайдаланушының нұсқаулығына сәйкес пайдалану жағдайы сақталғанда кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кінәсінен болмаған істен шыққан элементтерді тегін жөндеу немесе ауыстыру кіреді. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уақытінді сервис орталықтарының аумағында жүргізіледі.

Жұмыс істеп тұрған сервис орталықтарының мекенжайы: <https://www.dns-shop.ru/technical-support/>

10

#### Монтаждау, сақтау, тасу (тасымалдау), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары

- ★ Құрылғы қандай да бір монтаждауды немесе тұрақты бекітуді талап етпейді.
- ★ Құрылғыны сақтау қаптамада өндірушінің және тұтынушының жылытылатын үй-жайларында 5 °C бастап 40 °C дейін ауа температурасында және ауаның 80 % аспайтын салыстырмалы ылғалдылығында жүргізілуі тиіс. Үй-жайларда тоттануды тудыратын агрессивті қоспалар (қышқылдардың, сілтілердің булары) болмауы тиіс.
- ★ Құрылғыны тасымалдау құрғақ ортада жүзеге асырылуы тиіс.
- ★ Құрылғы ұқыппен қолдануды талап етеді, оны шаңның, кірдің, соққылардың, ылғалдың, оттың және т. б. әсерінен қорғаңыз.
- ★ Құрылғыны өткізу жергілікті заңнамаға сәйкес жүргізілуі тиіс.
- ★ Бұйымның қолдану мерзімі аяқталғаннан кейін, оны әдеттегі тұрмыс қалдықтарымен бірге лақтыруға болмайды. Мұның орнына, оны федералдық немесе жергілікті заңнамаға сәйкес кейінгі қайта өңдеу мен кәдеге жарату үшін тиісті электр және электрондық жабдықтарды қабылдау орнына кәдеге жарату керек. Осы бұйымды кәдеге дұрыс жаратуды қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды сақтауға көмектесесіз және тиісінше қолданбау салдарынан қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына келтірілуі мүмкін зияның алдын аласыз. Осы бұйымды қабылдау және кәдеге жарату пункттері туралы толығырақ ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыс қоқысын шығаратын кәсіпорындан ала аласыз.
- ★ Құрылғының ақаулығын анықтаған кезде дереу авторизацияланған сервис орталығына хабарласу немесе құрылғыны кәдеге жарату керек.

11

#### AWEI кепілдік талоны

Үлгісі №		Штрих коды	
Сатып алушы		Тел.	
Мекенжайы			
Сатушы		Тел.	
Мекенжайы			
Сатып алынған күні		Тех. қызмет көрсету күні	
Ақау		Қызмет көрсету уақыты	
Ескертпелер			