

Xiaomi Mi Wireless Switch
ақылды қосқышы


Пайдаланушы нұсқаулығы



Құрылғыны шолу

Мі ақылды қосқышы - бұл қуатты аз тұтынатын қашықтан басқару құралы. Ол үш басқару режимін қолдайды: бір рет басу, екі рет басу, басу және ұстап тұру. Оның көмегімен сіз басқа ақылды құрылғыларды автоматты түрде басқара аласыз, сонымен қатар әртүрлі сценарийлерді орындай аласыз.

* Бұл өнім тек үй-жайда пайдалануға арналған және шлюз мүмкіндіктері бар құрылғымен бірге пайдаланылуы тиіс.



Mi Home / Xiaomi Home қосымшасына қосылу

Өнім Mi Home / Xiaomi Home* қосымшасы арқылы жұмыс істейді. Құрылғыны басқару және басқа ақылды үй құрылғыларымен өзара әрекеттесу үшін MiHome / Xiaomi Home қосымшасын пайдаланыңыз. Қосымшаны жүктеу және орнату үшін QR кодын сканерлеңіз. Егер қосымша орнатылған болса, сіз қосылым баптаулары бетіне қайта бағытталаңыз. Немесе бағдарламаны жүктеу және орнату үшін App Store дүкенінен "MiHome/Xiaomi Home" іздеңіз. MiHome / Xiaomi Home қосымшасын ашып, жоғарғы оң жақтағы "+" түймесін басып, "Mi сымсыз түймесі" таңдаңыз, құрылғыны қосу нұсқауларын орындаңыз.

* Еуропада қосымша "Xiaomi Home" деп аталады (Ресейден басқа). Сіздің құрылғыңызда көрсетілген қосымша атауы әдепкі бойынша қабылдануы керек.



Ескертпе. Қосымша нұсқасы жаңартылуы мүмкін. Қосымшаның ағымдағы нұсқасына арналған нұсқауларды орындаңыз.

Орнату

Тиімді диапазонды тексеру: арылту түймесін дұрыс жерде басыңыз. Егер шоғырлағыш дыбыстық сигнал шығарса, бұл датчик шоғырлағышпен тиімді әрекеттесе алатындығын білдіреді.

1-нұсқа: қорғаныш пленканы дұрыс жерге жабыстыру үшін алып тастаңыз.

2-нұсқа: оны қажетті жерге қойыңыз.

* Беттің таза және құрғақ екеніне көз жеткізіңіз.

Қосқышты кез-келген металл бетіне орнатпаңыз.



- ① Қорғаныш пленканы алыңыз.



- ② Оны тікелей қажетті жерге қойыңыз.

Техникалық сипаттамалары

Үлгісі: WXKG01LM

Өнім өлшемдері: 50 × 50 × 15 мм

Сымсыз байланыс: Zigbee

Батарея үлгісі: CR2032

Жұмыс температурасы: -10°C - 50°C

Жұмыс ылғалдылығы: 0-ден 95% - ға дейін, конденсациясыз

Деректерді беру стандарты: IEEE802.15.4

Таратқыштың максималды қуаты: 10,5 дБм

Жиілік диапазоны: 2405-2480 МГц

Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату қағидалары мен шарттары

- Құрылғы ешқандай монтаждауды немесе тұрақты бекітуді қажет етпейді.
- Құрылғы ауа температурасы -10°C -тан 50°C -қа дейін және ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 95% - дан аспайтын өндіруші мен тұтынушының жылытылатын үй-жайларында қаптамада сақталуы керек. Үй-жайларда коррозия тудыратын агрессивті қоспалар (қышқыл булары, сілтілер) болмауы тиіс.
- Құрылғыны тасымалдау құрғақ ортада жүзеге асырылуы тиіс.
- Құрылғыны өткізу жергілікті заңнамаға сәйкес жүргізілуі тиіс.
- Құрылғының ақаулығы анықталған жағдайда дереу уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз немесе құрылғыны кәдеге жаратыңыз.
- Өнімнің қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына ол федералды немесе жергілікті заңнамаға сәйкес қайта өңдеу және кәдеге жарату үшін электрлік және электрондық жабдықтарды тиісті қабылдау пунктіне кәдеге жаратуға жіберіледі.

Кепілдік міндеттемелер

Өндіруші кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істеуіне, сондай-ақ материалдар мен жинақтарда ақаулардың болмауына кепілдік береді. Кепілдік мерзімі өнімді сатып алған сәттен бастап есептеледі және тек жаңа өнімдерге қолданылады. Кепілдік қызмет көрсету өнімнің пайдаланушының нұсқаулығына сәйкес пайдаланылған жағдайда кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кінәсінен емес істен шыққан элементтерді тегін жөндеуді немесе ауыстыруды қамтиды. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті қызмет көрсету орталықтарының аумағында жүзеге асырылады.

Қызмет көрсету орталықтарының өзекті тізімін мына мекенжай бойынша алуға болады:

<https://www.dns-shop.ru/technical-support/>



Қосымша ақпарат

Өндіруші: Люми Юнайтед Тэкнолоджи Ко., Лтд.

F8, Цзиньчичжигу кеңселік ғимараты, Танлин тас жолы 1, Люсянь даңғ., Таюань қосалқы ауданы, Наньшань ауданы, Шэньчжэнь қ., Қытай.

Қытайда жасалған.

Импортёр / юр. лицо, принимающее претензии в Казахстане:

ТОО «ДНС КАЗАХСТАН», г. Нұр-Сұлтан, р-н Сарыарқа, пр-т Сарыарқа, зд. 12, Казахстан.

Импорттаушы / Қазақстанда шағымдар қабылдайтын заңды тұлға:

«DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Нұр-Сұлтан қаласы, Сарыарқа ауданы, Даңғылы Сарыарқа, ғимарат 12, Қазақстан.

Тауар Еуразиялық экономикалық одақтың «Электротехника және радиоэлектроника бұйымдарында қауіпті заттарды қолдануды шектеу туралы» 037/2016 ЕАЭО ТР техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді.

TM: MI.

Тауардың шығарылған күні, сондай-ақ кепілдік және пайдалану мерзімдері қаптамада көрсетілген.

