



Әмбебап адаптер FinePower W-65 Slim

Пайдалану бойынша нұсқаулық

Құрылғы мақсаты

Әмбебап адаптер ноутбуктерді қуаттандыруға арналған.

Сақтық шаралары

- Бұл құрылғыны тек мақсатына сай пайдаланыңыз.
- Құрылғы саудалық мақсатта пайдалануға арналмаған.
- Ноутбукке қосылған кезде адаптер ілулі күйде болмауы керек. Адаптерді тегіс, қатты бетке қою керек.
- Адаптерді жаппаңыз немесе оған бөгде заттарды қоймаңыз.
- Құрылғыны ылғалдың, әртүрлі сұйықтықтардың, сондай-ақ жылу көздерінің әсерінен қорғаңыз.
- Құрылғыны өзіңіз ашпаңыз немесе бөлшектемеңіз. Бұл адаптерде пайдаланушы қызмет көрсететін элементтер жоқ.
- Бұл құрылғыны экстремалды температураға ұзақ уақыт әсер етпеңіз.
- Бұл құрылғыны балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.
- Егер құрылғының жұмысында ақаулар болса, қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Көрінетін зақым болған жағдайда құрылғыны пайдаланбаңыз, қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Құрылғыны ноутбуктен ажыратқанда, оны бұзбау үшін кәбілді емес, коннекторды ұстаңыз.
- Жұмыс кезінде адаптердің қуат көзі қызып кетуі мүмкін, бұл ақаулық емес.

Қауіпсіз пайдалану ережелері мен шарттары

1. Ноутбуктің немесе түпнұсқа адаптердің тақтасында көрсетілген кіріс қуаты берілген адаптердің шығыс қуатына сәйкес келетініне көз жеткізіңіз. Қажетті қуатты мына формула бойынша есептеуге болады: Вольт × Ампер = Ватт.
2. Құрылғының тиісті пішіні мен кернеу қосқышын ноутбукке қосыңыз.

Ескерту: кейбір ноутбук үлгілері үшін қуат кәбілінің коннекторының пішіні сәйкес келуі мүмкін, ал шығыс кернеуі әртүрлі. Ноутбуктің бүлінуіне жол бермеу үшін оның сипаттамаларына сәйкес келетін дұрыс коннекторды қолданыңыз. ±1 В алшақтыққа жол беріледі.

3. Құрылғыны желіге қосыңыз.

Техникалық сипаттамалары

- Үлгі: W-65 Slim.
- Сауда белгісі: FinePower.
- Қуат баптаулары: 100–240 В ~ 50/60 Гц, 1,3 А.
- Шығыс кернеуі және қуат көзінің тогы: 19,5 В = 3,33 А.
- Шығыс қуаты: 65 Вт-қа дейін.
- Коннектордың шығыс кернеуі (коннекторға байланысты): 18–20 В.
- Үйлесімді құрылғы түрі: ноутбук.
- Максималды үйлесімділікті қамтамасыз ету үшін 8 ауыстырылатын қосқыш.
- Энергияны үнемдеу технологиясы.
- Шамадан тыс кернеуден, қызып кетуден, шамадан тыс жүктемеден, қысқа тұйықталудан және асқын токтардың әсерінен қорғау.
- Автоматты қуат алмастыру қосқышы.
- Түпнұсқа өндірушілердің стандарттарына сәйкестігі.

Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары

- Құрылғы ешқандай орнатуды немесе тұрақты бекітуді қажет етпейді.
- Құрылғыны сақтау дайындаушы мен тұтынушының жылытылатын үй-жайларында ауа температурасы 5 °С-тан 40 °С-қа дейін және ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 80% - дан аспайтын орауышта болуы тиіс. Үй-жайларда коррозияны тудыратын агрессивті қоспалар (қышқылдар, сілтілер буы) болмауы тиіс.
- Құрылғыны тасымалдау құрғақ ортада жүзеге асырылуы керек.
- Құрылғы мұқият өңдеуді қажет етеді, ол шаң, кір, соққы, ылғал, от және т. б. әсерінен қорғайды.
- Құрылғыны сату жергілікті заңнамамен сәйкес жүргізілуі керек.
- Өнімнің қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына ол кейіннен қайта өңдеу және кәдеге жарату үшін электрлік және электрондық жабдықтарды тиісті қабылдау пунктіне кәдеге жергілікті заңдарға сәйкес жаратуға тапсырылуға тиіс. Осы өнімді дұрыс кәдеге жаратуды қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды үнемдеуге көмектесесіз және дұрыс емделмеген жағдайда қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтірмеуге көмектесесіз. Бұл өнімді қабылдау және кәдеге жарату орындары туралы толығырақ ақпаратты жергілікті органдардан немесе тұрмыстық қоқыстарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.
- Егер құрылғының ақаулығы анықталса, дереу уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз немесе құрылғыны тастаңыз.

Кепілдік туралы ақпарат

Өндіруші кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істеуіне, сон-дай-ақ материалдар мен жинақтарда ақаулардың болмауына кепілдік береді. Кепілдік мерзімі бұйымды сатып алған сәттен бастап есептеледі және тек жаңа өнімдерге қолданылады. Кепілдік қызмет көрсету пайдаланушының бас-шылығына сәйкес бұйымды пайдалану шартымен кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кінәсіз істен шыққан элементтерді тегін жөндеу немесе ауыстыруды қамтиды. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті қызмет көрсету орталықтарының аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 6 ай. **Пайдалану мерзімі:** 12 ай.

Қызмет көрсету орталықтардың өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша:

<https://www.dns-shop.kz/service-center/>

Қосымша ақпарат

Өндіруші: Ухань Виздом Электроникс Ко., Лтд.

1–4 қаб., 8 ғим., Қытайдың тегістеу құралдары өндірісінің орталық базасы, Хэньян тас жолының шығысы, СаньЛицяо шағын ауданы, Янцзэ өзенінің Іаңа ауд-ы, Ухань, Хубэй пров., Қытай. Қытайда жасалған.

Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды тұлға: «DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Астана қ-ы, Сарыарқа ауданы, Сарыарқа д-лы, 12 ғ-т, Қазақстан Республикасы.

Электронды пошта мекен-жайы: info@dns-shop.kz

Тауар КО ТР (ЕАЭО) талаптарына сәйкес келеді.

Өнім сапасын жақсарту үшін сипаттамалар, өнім туралы ақпарат және оның сыртқы түрі пайдаланушыға ескертусіз өзгертілуі мүмкін.

