Универсальный стабилизированный адаптер 1500 мА

Модель: ETL - 3121500

- Стабилизированное напряжение
- Защита от короткого замыкания
- Защита от перегрузок
- 10 съемных штекеров

Технические характеристики:

Вход: 110-240В, 50-60Гц

Выходное напряжение:

3,0 / 4,5 / 6,0 / 7,5 / 9,0 /12,0 В

Выходной ток: 1500 мА

Описание:

Предназначен для питания от источника переменного тока 110-240В приборов с напряжением 3 / 4,5 / 6 / 7,5 / 9 / 12В и максимальным выходным током 1500 мА. Набор из 10 наиболее распространенных входных насадок и выбор полярности позволяют использовать его для питания большого количества электроприборов, таких как CD плееры, радио, электрические игрушки и др.
Серия адаптеров марки Delta+ отличается высокой производительностью, также обеспечивает термозащиту, защиту от короткого замыкания и перегрузок.

Порядок работы:

Внимательно прочитайте инструкцию перед использованием адаптера!

1.Напряжение: определите напряжение, требуемое вашему электроприбору.
Установите переключатель на корпусе адаптера на нужное напряжение. Если напряжение не известно, начните с наименьшего (3,0 В). Если прибор не работает при этом напряжении, переключите на следующее, пока прибор не заработает.

2.Ток: определите ток, потребляемый вашим электроприбором, и убедитесь, что для его питания можно использовать адаптер 1500 мА.

3.Тип разъема: выберите тип входного разъема, подходящий для данного электроприбора.
Разъем должен входить в гнездо с легким усилием.
Не пытайтесь вставить разъем, если он входит с большим нажимом, так как это может привести к повреждению электроприбора.

4.Полярность: определите полярность вашего электроприбора (указывается на самом приборе или в инструкции по его эксплуатации).
Соедините шнур адаптера в соответствии с выбранной полярностью.



5.Подключите адаптер к сети.

6.ВНИМАНИЕ!Если устройство не работает должным образом, немедленно отключите адаптер от сети и проверьте правильность установки режима работы адаптера.

Инструкция по технике безопасности:

- Используйте адаптер только в помещении, не оставляйте его во влажном месте или под дождем.
- Отключайте адаптер от сети, если он не используется.
- Не включайте адаптер в сеть в случае повреждения корпуса или вилки устройства.
- Не разбирайте адаптер.

При возникновении неисправности прибора, обращайтесь к продавцу-консультанту по месту приобретения товара.

Изготовитель:
Шринтон Электрон Текнолоджи Лимитед
Юридический адрес:
5/F, B Билдинг, Вест Хуанинг Роад, Шеньчжень, КНР

Импортер:
ООО «Олимпия»
Юридический адрес:
630063, Россия, Новосибирск, ул. Декабристов, 253

info@signalelectronics.ru
www.signalelectronics.ru

Сделано в Китае. Товар сертифицирован.
Дата выпуска: 20.05.2018

Delta+
expert in power

ADAPTER AC/DC

Универсальный стабилизированный адаптер 1500 мА

ИНСТРУКЦИЯ

Внешний вид изделия, его комплектация и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Уточняйте детали у продавца.

EAC