



MAUL

WIRELESS MECHANICAL KEYBOARD

Клавиатура беспроводная ARDOR GAMING Maul

Руководство по эксплуатации

Уважаемый покупатель! Спасибо за Ваше доверие!

Наша команда всецело разделяет Вашу страсть к компьютерным играм, именно поэтому мы прилагаем все усилия, чтобы Ваш игровой опыт стал незабываемым с нашими аксессуарами для геймеров. Новых побед и самых ярких впечатлений!

Назначение устройства

Клавиатура — это устройство ввода, предназначенное для набора текста и отдачи команд компьютеру.

Технические характеристики

- Модель: AG-ZD-Ma82AR-BL-HS-DI
- Торговая марка: ARDOR GAMING
- Питание: 5 В — 400 мА
- Батарея: 3800 мА·ч
- RGB-подсветка с возможностью детальной настройки при помощи ПО
- 18 режимов подсветки
- Общее количество кнопок: 81
- Технология Anti-Ghosting
- Механические переключатели ARDOR RED
- Ресурс переключателей: до 50 миллионов нажатий
- Cherry PBT кейкапы
- USB-кабель: 1,8 м, в оплетке
- Габариты клавиатуры: 325 × 140 × 39 мм
- Совместимые ОС: Windows

Комплектация

- Клавиатура
- USB-ресивер
- USB-кабель
- Двойной пуллер для кейкапов и свитчей
- Запасные свитчи
- Руководство по эксплуатации

Характеристики беспроводных передатчиков

Беспроводной режим 2.4G

Стандарт беспроводного передатчика	IEEE 802.15.4
Диапазон рабочих частот	2402–2480 МГц
Мощность передатчика	0 дБм

Беспроводной режим Bluetooth

Стандарт беспроводного передатчика	IEEE 802.15.1
Диапазон рабочих частот	2402–2480 МГц
Мощность передатчика	0 дБм

Меры предосторожности

- Не производите никаких изменений в конструкции устройства.
- Во избежание короткого замыкания не допускайте контакта устройства с любыми жидкостями, не помещайте рядом с ним открытые емкости с жидкостью.
- Не подвергайте устройство воздействию электромагнитного излучения.
- Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.
- Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность. Не позволяйте детям играть с устройством.

Расшифровка сокращенных названий клавиш

- INS: Insert
- DEL: Delete
- PU: Page Up
- PD: Page Down
- PRTSC: Print Screen

Комбинации клавиш

FN + F1	Включение/выключение подсветки
FN + F2	Смена направления подсветки
FN + F3	Смена цвета подсветки клавиатуры
FN + F4	Смена режимов подсветки клавиатуры
FN + F5	Уменьшение яркости подсветки индикатора
FN + F6	Увеличение яркости подсветки индикатора
FN + F7	Смена цвета подсветки индикатора
FN + F8	Смена режимов подсветки индикатора
FN + F9	Уменьшение громкости звука
FN + F10	Увеличение громкости звука
FN + F11	Отключение звука
FN + F12	Блокировка клавиш
FN + <	Уменьшение скорости подсветки
FN + >	Увеличение скорости подсветки
FN + ^	Увеличение яркости подсветки
FN + v	Уменьшение яркости подсветки
FN + INS	PRTSC
FN + PU	HOME
FN + PD	END
FN + DEL	PAUSE
FN + M	MENU
FN + W	Замена клавиш-стрелок на клавиши WASD
FN + B	Переключение на macOS
FN + N	Переключение на Windows
FN + 1	Профиль Bluetooth 1
FN + 2	Профиль Bluetooth 2
FN + 3	Профиль Bluetooth 3
FN + 4	Режим 2.4G
FN + ✓	Блокировка клавиши Windows
FN + ~Ё	Удерживайте 5 секунд, чтобы очистить историю Bluetooth-соединений
FN + ESC	Удерживайте 5 секунд для сброса к заводским настройкам

Подключение клавиатуры в проводном и беспроводном режимах

Проводной режим


Переведите переключатель на задней стороне клавиатуры в среднее положение.

Подключите устройство к USB-порту компьютера с помощью кабеля.

Дождитесь завершения операции мастера установки оборудования на компьютере.

Устройство готово к использованию.

Режим 2.4G

Подключите ресивер 2.4G, поставляемый в комплекте с клавиатурой, в USB-порт компьютера и переведите переключатель с задней стороны клавиатуры в положение . Цвет индикатора загорится зеленым.

Дождитесь завершения операции мастера установки оборудования на компьютере.

Устройство готово к использованию.

Режим Bluetooth

Переведите переключатель на задней стороне клавиатуры в положение BT.


Включите Bluetooth на устройстве, к которому желаете подключить клавиатуру. Найдите имя «ARDOR_Maul» в списке доступных для подключения устройств и выполните сопряжение.

В клавиатуре ARDOR GAMING Maul поддерживается режим быстрого переключения между тремя подключенными устройствами путем нажатия комбинаций клавиш:

- FN + 1 — использование первого профиля Bluetooth (синий цвет индикатора);
- FN + 2 — использование второго профиля Bluetooth (фиолетовый цвет индикатора);
- FN + 3 — использование третьего профиля Bluetooth (голубой цвет индикатора).

Другие значения индикатора

При нажатии клавиши CapsLock или NumLock световой индикатор загорится белым цветом на 5 секунд, после чего вернется к текущему режиму подсветки.

При нажатии FN +  (блокировка клавиши Windows) световой индикатор загорится оранжевым цветом на 5 секунд, после чего вернется к текущему режиму подсветки.

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.

Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от 5 °C до 40 °C и относительной влажности воздуха не более 80%.

В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.

Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.

Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т. д.

Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.

При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, Вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.

Информация о гарантии

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты. В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Актуальный список сервисных центров по адресу: www.dns-shop.ru/service-center

Дополнительная информация

Manufacturer: SHENZHEN YUANYICHANG TECHNOLOGY CO., LTD.
Building B, No.60, Zhuang Village Road, Xiner Industrial Park, Xinqiao Street, Bao'an District, Shenzhen City, Guangdong Province, China.

Изготовитель: ШЭНЬЧЖЭНЬ ЮАНЬИЧАН ТЭКНОЛОДЖИ КО., ЛТД.

Зд. В, №60, шоссе Чжунан Вилэдж, промпарк Синьэр, ул. Синьцяо, р-н Баоань, г. Шэньчжэнь, пров. Гуандун, Китай.

Сделано в Китае.

Импортер в России / уполномоченное изготовителем лицо: ООО «Атлас», 690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.

Адрес электронной почты: atlas.llc@ya.ru

Товар соответствует требованиям технического регламента Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».

Внешний вид изделия и его характеристики могут подвергаться изменениям без предварительного уведомления.

Фактический интерфейс изделия может отличаться от представленного в данном руководстве.

