Foydalanish bo‘yicha qo‘llanma

Mikrofon

ARDOR GAMING Stream

ARDOR GAMING STREAM mikrofoni

Ishonchingiz uchun rahmat!

Jamoamiz kompyuter o‘yinlariga bo‘lgan ishtiyoqingizni to‘liq baham ko‘radi, shuning uchun geymerlar uchun mo‘ljallangan aksessuarlarimiz bilan o‘yin tajribangiz unutilmas bo‘lishi uchun barcha sa’y-harakatlarni qilamiz.

Yangi g‘alabalar va eng yorqin taassurotlar tilaymiz!

Qurilma bilan tanishuv

ARDOR GAMING Stream mikrofoni — ovozni yuqori sifatda yozib oluvchi professional studiya mikrofonidir. Qurilma professional geymerlar, jurnalistlar va havaskor ijrochilar foydalanishi, konferensiyalar o‘tkazish, tadbirlarni yozib olish va boshqa maqsadlar uchun juda mos keladi, chunki mikrofonning kardioid yo‘nalganligi mikrofon oldida joylashgan tovush manbalarini yozib oladi. Shu sababli u strimlar, o‘yinlar, podkastlarni yozib olish, ovoz berish va qo‘shiq aytish uchun ajoyib mos keladi.

Ehtiyot choralari

1. Qurilmani −10 °C dan +40 °C gacha bo‘lgan normal haroratda saqlang va undan foydalaning.
2. Qurilmani namlik darajasi yuqori bo‘lgan xonalarda saqlamang.
3. Qurilmani suv manbalari va isitish elementlarining bevosita yaqiniga o‘rnatmang.
4. Mikrofon — juda sezgir qurilma. Uni tushib ketish, zarbalar va boshqa shikastlanishlardan asrang.
5. Ushbu qurilmani tashqi audiotizimlar va karnaylarga ulash tavsiya etilmaydi, chunki bu ovoz yozish sifatiga ta’sir qilishi va qurilmaning o‘zini ishdan chiqarishi mumkin.
6. Faqat original aksessuarlardan foydalaning.
7. Qurilma bolalar va jismoniy, sensor yoki aqliy imkoniyatlari cheklangan shaxslar tomonidan foydalanish uchun mo‘ljallanmagan, ularning xavfsizligi uchun mas’ul bo‘lgan boshqa shaxslar ular ustidan nazoratni amalga oshirayotgan hollar bundan mustasno. Bolalarga qurilma bilan o‘ynashga ruxsat bermang.
8. Qurilma tijorat maqsadlarida foydalanish uchun mo‘ljallanmagan.

Qurilma sxemasi

1. O‘rnatilgan pop-filtr.
2. Mikrofonni yoqish/o‘chirish sensorli tugmasi.
3. Quloqchin ovoz balandligi regulyatori.
4. Mikrofonni shaxsiy kompyuterga ulash uchun USB Type-C porti.
5. Quloqchinlar uchun ulagich.
6. Qiyalik burchagi regulyatori.

Pantograf (mikrofon kronshteyni)ni o‘rnatish

386 mm

-300°

0°

-45°

+130°

426 mm

±180°

+80°

0°

Foydalanish bo‘yicha qo‘llanma

1. Qurilmani quvvat manbaiga ulashdan oldin ovoz balandligi regulyatorini minimal holatga qo‘ying. Qurilmani kompyuteringizning USB portiga ulang. Qurilma unumdorligi pasayib ketmasligi uchun mikrofonni USB konsentratorlar yoki shaxsiy kompyuterning old panelidagi USB portlar orqali ulash tavsiya etilmaydi. Quloqchinlarni mikrofonning tegishli audiokirishiga mahkam suqing, so‘ngra ovoz balandligini kerakli darajaga sozlang.
2. Zarur bo‘lganda mikrofonni qiyalik burchagi regulyatori yordamida rostlang.
3. Zarur bo‘lganda mikrofonni yoqish tugmasini bosing. Agar tugma atrofidagi indikator ko‘k rangda yonsa, mikrofon yoqilgan, agar qizil rangda yonsa, o‘chirilgan.
4. Qurilmangizda mikrofon parametrlarini sozlang. Windows tizimlari uchun
   - Boshqaruv paneliga, so‘ngra «Tovush» bo‘limiga kiring.
   - «Tovush» bo‘limida «Tovush qurilmalarini boshqarish» yorlig‘ini oching va ulangan mikrofonni tanlang. «Yozish» yorlig‘ida ushbu qurilmani standart mikrofon sifatida sozlang.
   - «Xususiyatlar» bo‘limida sezgirlik darajasini va qo‘shimcha parametrlarni sozlang. Sozlashni bevosita qurilmaning o‘zida bajarish uchun mikrofon darajasini 100% ga sozlash tavsiya etiladi.
   - Quloqchinlar mikrofonning tegishli porti orqali bir vaqtda ulanganda, yuqorida aytib o‘tilgan bo‘limdan chiqmagan holda, «Ijro etish» yorlig‘ini oching va audio ijrosini sozlang. «Xususiyatlar» bo‘limida yozuvni nazorat qilish funksiyasini yoqish/o‘chirish uchun mikrofon belgisini bosing. Dinamiklar darajasini 100% ga o‘rnatish tavsiya etiladi, mikrofon darajasi esa 80% belgisidan oshmasligi kerak.

macOS tizimlari uchun

- Sozlamalardagi «Ovoz» bo‘limida «Kirish» yorlig‘ini tanlang.
- Ulangan mikrofonni tanlang va sozlashni yakunlang.
- Quloqchinlar bir vaqtning o‘zida mikrofonning tegishli porti orqali ulanganda, quloqchinlarga chiqishni sozlang; «Ovoz» bo‘limida «Chiqish» yorlig‘ini oching va tegishli ulanishni tanlab, sozlashni yakunlang.

5. Agar mikrofon qurilmangiz tomonidan aniqlanmasa, quyidagi amallarni bajaring.
   - «Qurilmalar dispetcheri»ga kiring. «Tovush, video va o‘yin qurilmalari» bo‘limida ushbu qurilmani tanlang.
   - «Xususiyatlar» > «Drayver» yorlig‘iga o‘ting va «Drayverni o‘chirish» qo‘shimcha funksiyasini tanlang.
   - Mikrofonni qurilmangizdan uzing, 10 soniya kuting, so‘ngra qayta ulang.

Texnik xususiyatlar

- Model: Stream
- Savdo markasi: ARDOR GAMING
- Yo‘nalganlik: kardioid
- Mikrofon turi: studiya, kondensatorli
- Ulanish turi: USB-A — USB Type-C kabeli
- Sezgirlik: −9 ± 3 dB
- Chastota diapazoni: 30 Gts — 18 kGts
- Signal/shovqin nisbati: 69 dB
- Diskretlash chastotasi: 96 kGts gacha
- Audiochiqish: 3,5 mm (quloqchinlar uchun)
- Kabel uzunligi: 3 m

- Mikrofon og‘irligi: 635 g
- Pantograf (mikrofon kronshteyni)ning minimal balandligi: 184 mm
- Pantograf (mikrofon kronshteyni)ning maksimal balandligi: 944 mm
- Operatsion tizimlar bilan moslik: Windows/macOS/Linux/PS5

To‘plam tarkibi

- ARDOR GAMING Stream mikrofoni
- Mikrofon uchun pantograf (mikrofon kronshteyni)
- USB — USB Type-C kabeli (3 m)
- POP-filtr uchun olinadigan nasadka
- Foydalanish bo‘yicha qo‘llanma

Ehtimoliy nosozliklar

Xato: shaxsiy kompyuterga ulanganda «Qurilmadan tinglash» funksiyasi avtomatik ravishda yoqiladi.

Yechim: mikrofonni yoqing va mikrofon xususiyatlariga kiring. «Qurilmadan tinglash» qo‘shimcha funksiyasiga belgi qo‘ying, «Qo‘llash» tugmasini bosing. «Qurilmadan tinglash» qo‘shimcha funksiyasidan belgini olib tashlang va yana «Qo‘llash» tugmasini bosing.

Kafolat majburiyatlari

Ishlab chiqaruvchi kafolat muddati davomida qurilmaning uzluksiz ishlashini, shuningdek materiallar va yig‘ishda nuqsonlar yo‘qligini kafolatlaydi. Kafolat muddati mahsulot sotib olingan paytdan boshlab hisoblanadi va faqat yangi mahsulotlarga taalluqlidir. Kafolatli xizmat ko‘rsatishga, mahsulotdan foydalanuvchi qo‘llanmasiga muvofiq foydalanilgan taqdirda, kafolat muddati davomida iste’molchining aybisiz ishdan chiqqan elementlarni bepul ta’mirlash yoki almashtirish kiradi. Elementlarni ta’mirlash yoki almashtirish vakolatli servis markazlari hududida amalga oshiriladi.

Servis markazlari ro‘yxati — dns-shop.uz internet-do‘konining «Servis markazi» bo‘limida (dns-shop.uz/uz/service-center/). Shuningdek, mahsulot sotib olingan do‘konga murojaat qilishingiz mumkin.

O‘rnatish, saqlash, tashish (transportirovka), sotish va utilizatsiya qilish qoidalari va shartlari

- Qurilmani montaj qilish qoidalari va shartlari ushbu qo‘llanmaning «Pantograf (mikrofon kronshteyni)ni o‘rnatish» bo‘limida bayon etilgan.
- Qurilma ishlab chiqaruvchida va iste’molchida qadoqda, isitiladigan xonalarda, havo harorati 5 °C dan 40 °C gacha va havoning nisbiy namligi 80% dan oshmagan sharoitda saqlanishi kerak. Xonalarda korroziyaga olib keladigan agressiv aralashmalar (kislota va ishqor bug‘lari) bo‘lmasligi kerak.
- Qurilmani tashish quruq muhitda amalga oshirilishi kerak.
- Qurilma ehtiyotkorlik bilan muomala qilishni talab qiladi, uni chang, kir, zarbalar, namlik, olov va h.k. ta’siridan asrang.
- Qurilmani realizatsiya qilish mahalliy qonunchilikka muvofiq amalga oshirilishi kerak.
- Ushbu mahsulotni utilizatsiya qilish chiqindilarni qayta ishlash bo‘yicha mahalliy normalar va qoidalarga muvofiq amalga oshirilishi kerak. Ushbu mahsulotning to‘g‘ri utilizatsiya qilinishini ta’minlab, Siz chiqindilarning nazoratsiz tashlanishi natijasida atrof-muhit va inson salomatligiga yetkazilishi mumkin bo‘lgan zararning oldini olishga hamda moddiy resurslardan oqilona foydalanishga yordam berasiz. Ushbu mahsulotni qabul qilish va utilizatsiya qilish punktlari haqida batafsil ma’lumotni mahalliy munitsipal organlardan yoki maishiy chiqindilarni olib ketish korxonasidan olishingiz mumkin.
- Qurilmada nosozlik aniqlanganda darhol vakolatli servis markaziga murojaat qilish yoki qurilmani utilizatsiya qilish kerak.

Qo‘shimcha ma’lumot

Ishlab chiqaruvchi: SiEmDji Global Limited.

№66, Tszinxuey sharqiy shossesi, Investitsiya-venchur markazi, Inchjou, Ningbo shahri, Xitoy.

O‘zbekistonda importyor: XK MChJ «DNS GLOBAL» (STIR 312372987), Toshkent sh., Mirobod tumani, Said Baraka ko‘chasi, 34a. Sayt: dns-shop.uz

Xitoyda ishlab chiqarilgan.

Mahsulotning tashqi ko‘rinishi, uning xususiyatlari va to‘plam tarkibi oldindan xabar qilinmasdan o‘zgartirilishi mumkin.

Ishlab chiqarilgan sana, kafolat va foydalanish muddatlari qurilma qadog‘ida ko‘rsatilgan.

v.1

ARDOR GAMING

dns-shop.uz