DEXP

GS PRO

SIEGE PRO

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Мышь беспроводная
DEXP GS SIEGE PRO

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор нашей продукции.
Мы рады предложить Вам изделия и устройства, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию продукта и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего руководства и используйте его в качестве справочного материала при дальнейшей эксплуатации изделия.

Назначение устройства

Мышь — это устройство для управления курсором и отдачи различных команд компьютеру.

Меры предосторожности

- Не производите никаких изменений в конструкции устройства.
- Во избежание короткого замыкания не допускайте контакта устройства с любыми жидкостями, не помещайте рядом с ним открытые емкости с жидкостью.
- Не подвергайте устройство воздействию электромагнитного излучения.
- Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.
- Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность. Не позволяйте детям играть с устройством.

Рекомендации по работе с аккумуляторной батареей (Li-pol/Li-ion)

- Используйте только оригинальное зарядное устройство.
- Соблюдайте температурный режим. Батареи должны храниться в заряженном состоянии при температуре от +15 °C до +35 °C при нормальной влажности воздуха. Батареи плохо переносят длительную эксплуатацию при очень высоких (выше +40 °C) и очень низких (ниже -10 °C) температурах окружающей среды. Нельзя оставлять батарею под прямыми солнечными лучами.
- Не разбирайте, не сжигайте, не используйте батареи со следами повреждений.

140*100mm

Схема устройства



1. Левая кнопка
2. Правая кнопка мыши
3. Средняя кнопка мыши (Колесо)
4. Кнопка «Вперед»
5. Кнопка «Назад»
6. Разъем USB Type-C
7. Переключатель питания: верхнее положение 2.4 G беспроводное соединение; среднее положение - ВЫКЛ; нижнее положение - подключение по Bluetooth
8. Кнопка DPI
9. 8K Dongle -ресивер (2 в 1: адаптер для усиления частоты опроса и 2.4 G ресивер)
10. Световой индикатор
11. Разъем USB Type-C

Технические характеристики

- Модель: DGS-Siege PRO-PAW3950
- Торговая марка: DEXP
- Тип мыши: беспроводная/проводная
- Тип подключения: USB Type-C, радиоканал 2.4G, BT 5.3
- Параметры питания (мышь): 3,7 В 10,8 мА
- Материал изготовления: композитный карбон + ABS пластик
- Оптический светодиодный сенсор: PixArt PAW3950
- Макс. скорость слежения: 750 IPS
- Ускорение: 50 G
- Частота опроса: 125 / 250 / 500 / 1000 / 2000 / 4000 / 8000 Гц
- Режимы DPI: 800 / 1600 / 3200 / 6400 / 10000 / 26000 DPI (макс. 30 000 DPI через ПО)
- Микроконтроллер: Nordic 54L15
- Батарея: Li-ion, 300 мА·ч
- Время заряда батареи: до 2 ч
- Время автономной работы:
- до 136 часов работы без подзарядки (на 1000 Гц)
- до 28,5 часов работы (на 8000 Гц)
- Переключатели: HUANO 100M
- Энкодер: F-switch
- Кабель: USB Type-C, 1,75 м
- Совместимость: Windows
- Размер мыши: 118 x 61,6 x 38 мм
- Вес мыши: 45 ± 2 г
- Степень защиты от пыли и влаги: IPX0
- Область применения: бытовое
- Комплектация: мышь, кабель USB Type-C, 8K донгл-ресивер, комплект тефлоновых ножек, грипсы, руководство по эксплуатации

Характеристики беспроводного соединения

Тип беспроводного соединения	Bluetooth	2.4G
Стандарт беспроводного соединения	IEEE 802.15.4	
Диапазон частот	2400–2483,5 МГц	
Мощность передатчика	0 дБм	

Инструкция по эксплуатации

Введение в эксплуатацию

Перед использованием частоты опроса 8000
соответствует рекомендуемой конфигурации
опроса увеличивает нагрузку на систему.

Рекомендуемая конфигурация для 8000 Гц:
- Процессор: Intel Core i7-9700K или выше,
- Монитор: частота обновления экрана 240
- Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1080 или
- Оперативная память: 16 ГБ или выше

Внимание! Если Ваш ПК не соответствует вы
конфигурации, Вы можете установить более
(например, 1000 Гц) для корректной работы

Подключение мыши
Проводной режим

1. Подключите один конец кабеля к соответс
второй — к USB-порту компьютера.
2. Если мышь в беспроводном режиме подкл
кабеля, она автоматически перейдет в прово

2.4 G соединение

При подключении 8K Dongle к компьютеру а
режим, так как 8K Dongle выполняет так же
1. Достаньте из упаковки 8K Dongle, поставл
2. Подключите 8K Dongle к USB-порту компь
кабеля. Располагайте 8K Dongle на расстоян
Убедитесь, что между ними нет препятствий
соединение будет нестабильным.
3. Включите мышь, переведя переключатель
в верхнее положение.
4. Дождитесь завершения операции мастера
компьютере. При успешном подключении св
загорится зеленым цветом.

Гц убедитесь, что Ваш ПК
, поскольку высокая частота

Ryzen 7 3700X или выше
Гц или выше
и выше, AMD RX 5700 или выше

шеуказанной рекомендуемой
низкую частоту опроса
.

ствующему разъему мыши, а

ючить к компьютеру при помощи
одной режим.

ктивируется беспроводной
роль ресивера.
яющийся в комплекте.
ютера с помощью комплектного
ии не более 30–50 см от мыши.
— в противном случае

режимов на ее нижней стороне

установки оборудования на
етовой индикатор на 8K Dongle

Внимание!

Если мышь не подключается через соединение 2.4G, убедитесь, что 8K Dongle подключен к USB-порту компьютера, а переключатель режимов на мыши установлен в верхнее положение. Если после проверки мышь по-прежнему не подключается, зажмите левую, среднюю и правую кнопки мыши одновременно в течение 3 секунд. Индикатор, расположенный внутри мыши рядом с колесом, начнет мигать зеленым, после чего мышь подключится к 8K Dongle по радиоканалу. Если мышь попрежнему не подключается, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Соединение по Bluetooth

Внимание! Для работы по Bluetooth компьютер/ноутбук должен быть оснащен встроенным модулем Bluetooth. Если Bluetooth отсутствует, необходимо использовать внешний Bluetooth-адаптер (например, USB-адаптер).
1. Включите мышь, переведя переключатель режимов в нижнее положение, индикатор загорится синим цветом.
2. Включите Bluetooth на Вашем ПК и выполните поиск устройств.
3. В списке доступных устройств выберите «Siege PRO».
Внимание! Если соединение по Bluetooth не удается установить, убедитесь, что Ваш компьютер/ноутбук оснащен Bluetooth модулем, переключатель режимов на мыши установлен в нижнее положение. Нажмите левую, среднюю и правую кнопки мыши одновременно в течение нескольких секунд, пока индикатор на мышке не начнет мигать синим цветом. Снова найдите устройство в списке доступных устройств Bluetooth и подключите его. Если мышь по-прежнему не подключается, обратитесь в авторизованный сервисный центр.
Примечание: рекомендуется использовать Bluetooth-соединение для офисной работы. Для игр рекомендуется проводное подключение или соединение по

Программное обеспечение

1. У данного устройства есть ПО (программное обеспечение), с помощью которого Вы можете персонализировать настройки мыши.
2. Скачать ПО можно на сайте https://www.dns-shop.ru/, на странице товара.
3. Перед тем как начать скачивание ПО, убедитесь, что Вы скачиваете его из нужной карточки товара (для этого введите цифро-буквенное наименование модели, которое указано на коробке, в руководстве по эксплуатации, на нижней стороне мыши).
4. С помощью ПО Вы можете переназначать кнопки на нужные Вам команды с помощью макросов, а также изменять назначения кнопок по умолчанию.
Примечание: если ПО не видит мышь, проверьте, не открыто ли на Вашем рабочем столе какое-либо другое ПО, закройте все сторонние программы. Если к Вашему компьютеру подключено более одной мыши, сначала отключите другую мышь.
Если открытых сторонних программ нет и мышь подключена одна: попробуйте удалить ПО, временно отключите антивирусную защиту, скачайте ПО снова, согласно описанной инструкции, проверьте соединение мыши с ПО. Если решение, описанное выше, не помогло, сообщите в службу

Настройка DPI и индикация

1. Режимы DPI: 800 / 1600 / 3200 / 6400 / 10 000/ 26 000.
2. Нажимайте на кнопку DPI на нижней панели мыши для последовательной смены режима DPI.
3. Цвет индикатора, расположенного внутри мыши рядом с колесом, будет указывать на текущий режим DPI:
- 800 DPI: красный цвет;
- 1600 DPI: зеленый цвет;
- 3200 DPI: синий цвет;
- 6400 DPI: желтый цвет;
- 10000 DPI: голубой цвет;
- 26000 DPI: фиолетовый цвет

Примечание: DPI также можно регулировать с помощью ПО, максимальное доступное значение DPI — 30000.

Частота опроса

125 / 250 / 500 / 1000 / 2000 / 4000 / 8000 Гц можно настроить с помощью ПО. Значение по умолчанию — 1000 Гц.

Зарядка

- Когда батарея мыши разряжена (заряд менее 20%), индикатор, расположенный внутри мыши рядом с колесом, начнет мигать красным.
- Подключите мышь с помощью кабеля к USB-порту компьютера напрямую.
- Во время зарядки индикатор, расположенный внутри мыши рядом с колесом, будет гореть красным цветом. После завершения зарядки индикатор загорится зеленым и погаснет.

Режим энергосбережения

Если не использовать мышь в течение 30 секунд, она автоматически перейдет в энергосберегающий режим. Перемещение мыши или нажатие кнопки поможет выйти из энергосберегающего режима.
Если мышь не использовать в течение 10 минут, она переходит в режим глубокого сна. Для того, чтобы мышь вышла из режима глубокого сна, переместите её или нажмите любую кнопку.

Информация о гарантии

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты. В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.
Срок гарантии: 18 мес.
Срок эксплуатации: 24 мес.
Актуальный список сервисных центров:
https://www.dns-shop.ru/servicecenter/

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от 5 °C до 40 °C и относительной влажности воздуха не более 80%. В поме-щениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- После окончания срока службы устройства его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

Дополнительная информация

Manufacturer: Dongguan Mingfeng Electronic Technology Co., Ltd.
No. 42, Shipai Industrial Avenue, Shipai Town, Dongguan City, Guangdong Province, P. R. China
Изготовитель: ДУНГУАНЬ МИНФЭН ЭЛЕКТРОНИК ТЕКНОЛОДЖИ КО., ЛТД.
42д., промышленный проспект Шипай, пос. Шипай, г. Дунгуань, пров. Гуандун, Китай.

Сделано в Китае.

Импортер в России / уполномоченное изготовителем лицо: ООО «Восток Центр».
690048, Приморский край, г.о. Владивостокский, г. Владивосток, ул. Ильичева, д. 20, помещ.3

Адрес электронной почты: vostokcentr@mail.dlogistix.com
Товар соответствует требованиям ТР ТС (ЕАЭС).
Спецификации, информация о продукте и его внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя в целях улучшения качества нашей продукции.

Товар изготовлен (мм.гггг) ______________________ V.1 ЕАС