

# Бейімдеуіш DEXP Z-AC001

# DEXP

Құрылғы M.2 жинақтауыштарын MacBook ноутбуктарына 2013 жылдан 2017 жылға дейін қосуға арналған.

## Техникалық сипаттамалары

- Үлгісі: Z-AC001.
- Сауда белгісі: DEXP.
- Өлшемдері: 22×13×3 мм.
- Деректерді беру жылдамдығы: 3000 Мбит/с.
- Қолдау көрсетілетін протоколдар: NVMe.
- Қолдау көрсетілетін ОЖ: MacBook Air / Pro 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017.
- Жинақталым: құрылғы, пайдалану бойынша нұсқаулық, SSD M.2 жинақтауышын орнатуға арналған бұранда.

## Сақтық шаралары

- Өнімнің дизайнына ешқандай өзгерістер енгізбеңіз.
- Қысқа тұйықталуды болдырмау үшін өнімнің қандай да бір сұйықтықтармен жанасуына жол бермеңіз және оның жанына сұйықтықтары бар ашық контейнерлерді қоймаңыз.
- Өнімді электромагниттік сәулеленуге ұшыратпаңыз.
- Бұл құрылғы коммерциялық пайдалануға арналмаған.
- Бұл құрылғы балалардың немесе физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеттері шектеулі адамдардың қауіпсіздігіне жауапты біреудің қадағалауынсыз пайдалануына арналмаған. Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат бермеңіз.

## Пайдаланушы нұсқаулығы

Назар аударыңыз:

- Құрылғы тек macOS 10.13 High Sierra және одан жоғары ноутбук нұсқаларымен жұмыс істейді.
  - M.2 SSD жинақтауышын орнатпас бұрын амалдық жүйе кескінін USB дискісіне жазу керек. Операциялық жүйені кейіннен орнату USB дискісі арқылы орындалуы керек. Тек осы жағдайда ғана құрылғы жаңа SSD M.2 дискісін тани алады.
1. macOS High Sierra нұсқасын орнатыңыз. Бұл микробағдарлама NVMe-мен жұмыс істей алады.
  2. macOS Time Machine көмегімен ағымдағы жүйенің сақтық көшірмесін жасаңыз.
  3. High Sierra нұсқасының кескінін USB дискісіне жазыңыз.
  4. Ноутбуктің артқы қақпағын бұрандаларды алып тастаңыз.
  5. Алдымен аккумуляторды қуаттан ажыратыңыз, содан кейін ескі ішкі дискіні шығарып, адаптерді орнына салыңыз.
  6. SSD M.2 жинақтауышын адаптерге салыңыз және оны пакеттегі бұранданы пайдаланып бекітіңіз.
  7. Артқы қақпақты жаппас бұрын қуат көзін аккумуляторға қосыңыз.
  8. High Sierra орнатушысы бар USB жинақтауышын салыңыз және компьютерді іске қосқан кезде Command – R пернесін басып тұрыңыз. macOS утилиталары терезесі ашылады.
  9. Жүйені орнатпас бұрын SSD M.2 жинақтауышын пішімдеу керек. Ол үшін «Диск утилитасы» бөліміне өтіп, жаңа SSD таңдап, APFS пішімін таңдағаныңызға көз жеткізіп, «Өшіру» түймесін басыңыз.
  10. Енді «MacOS орнату» тармағын таңдап, экрандағы нұсқауларды орындаңыз.

## Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары

- Құрылғы қандай да болмасын монтаждауды немесе бекітуді талап етпейді.
- Құрылғыны қаптамада, өндірушінің және тұтынушының жылытылатын үй-жайларында ауаның 5 және 40 °С аралығындағы температурада және ауаның 80%-дан аспайтын салыстырмалы ылғалдылығында сақтау керек. Үй-жайда жемірілуді тұдыратын жегі қоспалар (қышқылдардың, сілтілердің булары) болмауы тиіс.
- Құрылғының тасымалдануы құрғақ ортада жүзеге асырылуы тиіс.
- Құрылғы ұқыпты өңдеуді талап етеді, оны шаң, кір, соққы, ылғал, от және т.б. әсерінен қорғаңыз.
- Құрылғыны сату жергілікті заңнамасына сәйкес жүргізілуі керек.
- Өнімнің қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны кәдімгі тұрмыстық қалдықтармен бірге тастауға болмайды. Оның орнына оны федералдық немесе жергілікті ережелерге сәйкес қайта өңдеу және кәдеге жарату үшін электр және электрондық жабдықты жинау орнына апару керек.
- Құрылғының ақаулығы анықталған жағдайда, тез арада авторландырылған сервистік орталыққа хабарласу немесе құрылғыны кәдеге жарату керек.

## Қосымша ақпарат

**Өндіруші:** ШЭНЬЧЖЭНЬ ЛУНДИ ЭЛЕКТРОНИК КО., ЛТД.

1В4 ғим., ТиЭсДи өнеркәсіп паркі, №79, Лунво тас жолы, Кэнцзы лунтянь комьюнити, Пиншань жаңа ауд., Шэньчжэнь қ., Гуандун пров., Қытай.

Қытайда жасалған.

**Импортер / юр. лицо, принимающее претензии в Республике**

**Казахстан:** ТОО «ДНС КАЗАХСТАН», г. Астана, р-н Сарыарқа, пр-т Сарыарқа, зд. 12, Республика Казахстан.

**Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдай-**

**тын заңды тұлға:** «DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Астана қ-ы, Сарыарқа ауданы, Сарыарқа д-лы, 12 ғ-т, Қазақстан Республикасы.

**Адрес электронной почты / электронды пошта мекен-жайы:**

info@dns-shop.kz

**Тауар КО ТР (ЕАЭО) талаптарына сәйкес келеді.**

Өнімнің сапасын жақсарту үшін ерекшеліктер, өнім туралы ақпарат, оның жинақталымы және функционалы пайдаланушыға алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін.

Интернеттегі мекен-жайы: [www.dexp.club](http://www.dexp.club)



v.1

Тауардың шығарылған күні, сондай-ақ кепілдік және пайдалану мерзімдері қаптамада көрсетілген.