

# Переходник DEXP Z-AC001

# DEXP

Устройство предназначено для подключения твердотельных накопителей M.2 к портативным компьютерам MacBook 2013—2017 годов выпуска.

## Технические характеристики

- Модель: Z-AC001.
- Торговая марка: DEXP.
- Размеры: 22×13×3 мм.
- Скорость передачи данных: 3000 Мбит/с.
- Поддерживаемые протоколы: NVMe.
- Поддерживаемые ОС: MacBook Air / Pro 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017.
- Комплектация: устройство, руководство по эксплуатации, винт для крепления SSD M.2 накопителя.

## Меры предосторожности

- Не производите никаких изменений в конструкции изделия.
- Во избежание короткого замыкания не допускайте контакта изделия с любыми жидкостями, не помещайте рядом с ним открытые емкости с жидкостью.
- Не подвергайте изделие воздействию электромагнитного излучения.
- Данное устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.
- Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность. Не позволяйте детям играть с устройством.

## Инструкция по эксплуатации

### Внимание:

- Устройство работает только с версиями портативных компьютеров macOS 10.13 High Sierra и выше.
  - Перед установкой SSD M.2 накопителя необходимо записать образ операционной системы на USB-накопитель. Последующая установка операционной системы должна обязательно производиться с помощью USB-накопителя. Только в таком случае устройство сможет распознать новый SSD M.2 накопитель.
1. Установите версию macOS High Sierra. Данная прошивка способна работать с NVMe.
  2. Сделайте резервную копию текущей системы с помощью macOS Time Machine.
  3. Запишите образ версии High Sierra на Ваш USB-накопитель.
  4. Снимите заднюю крышку портативного компьютера, открутив винты.
  5. Сначала отсоедините питание от аккумулятора, затем извлеките старый внутренний накопитель и вставьте на его место переходник.
  6. Вставьте SSD M.2 накопитель в переходник и зафиксируйте его с помощью винта из комплекта поставки.
  7. Подключите питание к аккумулятору прежде чем закрыть заднюю крышку.
  8. Вставьте USB-накопитель с программой установки High Sierra и удерживайте сочетание клавиш Command – R во время запуска компьютера. Откроется окно «Утилиты macOS».
  9. Перед установкой системы необходимо отформатировать SSD M.2 накопитель. Для этого перейдите в раздел «Дисковая утилита», выберите новый SSD и нажмите «Стереть», обязательно выбрав формат APFS.
  10. Теперь выберите пункт «Установка macOS» и следуйте инструкции на экране.

## Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от 5 °С до 40 °С и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

## Дополнительная информация

**Изготовитель:** ШЭНЬЧЖЭНЬ ЛУНДИ ЭЛЕКТРОНИК КО., ЛТД.

Зд. 1B4, промпарк ТиЭсДи, №79, шоссе Лунво, Кэнцзы лунтянь комьюнити, новый р-н Пиншань, г. Шэньчжэнь, пров. Гуандун, Китай.

**Manufacturer:** SHENZHEN LONGDI ELECTRONIC CO., LTD.

Building 1B4, TSD Industrial park, No.79, Longwo road, Kengzi longtian community, Pingshan new district, Shenzhen city, Guangdong province, China.

Сделано в Китае.

**Импортер в России / уполномоченное изготовителем лицо:**

ООО «Атлас», 690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.

**Электронная почта:** atlas.llc@mail.dlogistix.com

**Товар соответствует требованиям ТР ТС (ЕАЭС).**

Спецификации, информация о продукте, его комплектация и функционал могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя.

Адрес в интернете: [www.dexp.club](http://www.dexp.club)



v.1

Дата производства, а также сроки гарантии и эксплуатации указаны на упаковке.