



FinePower ST-A02 / ST-A03 розеткалық таймері


Құрылғының мақсаты

Бұл таймер энергия тұтынуды үнемдеу мақсатында тұрмыстық электр аспаптарын қосу-ажыратуды бақылауға, сондай-ақ тұтынуды тарапынан тікелей бақылаусыз құрылғылардың жұмысын автоматтандыруға арналған.

Сақтық шаралары

1. Бұл құрылғыны тек үй-жайда қолданыңыз.
2. Құрылғыны басқа тармақтағыштарға қоспаңыз.
3. Құрылғыны ағынды судың астына қоймаңыз және оны толығымен суға батырмаңыз.
4. Құрылғыны өзіңіз бөлшектемеңіз. Бұл құрылғыда пайдаланушы қызмет көрсететін ішкі элементтер жоқ.
5. Техникалық сипаттамаларда көрсетілген максималды жүктемеден асырмаңыз.
6. Құрылғы 0-ден 55 °C-қа дейінгі температурада пайдалануға арналған.
7. Көрінетін зақымданулары немесе жұмысында ақаулықтар болған жағдайда бұл құрылғыны пайдаланбаңыз. Авторландырылған сервистік орталыққа жүгініңіз.

Құрылғымен жұмыс істеу

- Құрылғының электр желісінен ажыратылғанына көз жеткізіңіз.
- Құрылғының қажетті жұмыс уақытын орнату үшін реттегіштегі ұяшықтардың қажетті санын басыңыз. Әр ұяшық 15 минуттық аралыққа тең. Таймердің максималды жұмыс уақыты: 24 сағат.
- Шәкілді сағат тілімен бұру арқылы қызыл көрсеткіні ағымдағы уақытқа орнатыңыз.
- Ауыстырп қосқышты «Авто» күйіне орнатыңыз («») белгішесіне қарама-қарсы).
- Электр аспабыңыздың штепселін розеткалық таймерге, ал таймерді розеткаға салаңыз. Индикатор қызыл түспен жанады, таймер қосулы екенін ескертеді. Берілген уақыттың соңында таймер электр аспабын автоматты түрде өшіреді.
- Электр аспабын қолмен қосу/өшіру үшін Қос./Авто/Өшір. ауыстырып қосқышын «I» (Қос.) немесе «O» (Өшір.) күйіне ауыстырыңыз.

Техникалық сипаттамалары

Үлгісі	ST-A02	ST-A03
Желі параметрлері	230 В, 50 Гц	
Қосудың максималды қуаты	230 Вт	230 Вт
Номиналды ток	16 А	16 А
Бағдарламалар саны	48	48
Баптаудың минималды уақыты	15 мин.	15 мин.
Баптаудың максималды уақыты	24 сағат	24 сағат
Аккумулятор	-	
Қорғау класы	IP20	

Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары

- Құрылғы ешқандай орнатуды немесе тұрақты бекітуді қажет етпейді.
- Құрылғы өндіруші мен тұтынушының жылғытылатын үй-жайларында ауа температурасы 5 °С-тан 40 °С-қа дейін және ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 80%-дан аспайтын жағдайда қаптамада сақталуы тиіс. Үй-жайларда коррозия тудыратын жемір қоспалар (қышқылдардың, сілтілердің булары) болмауы тиіс.
- Құрылғыны тасымалдау құрғақ ортада жүзеге асырылуы тиіс.
- Құрылғы ұқыпты пайдалануды талап етеді, оны шаңның, ластанудың, соққылардың, ылғалдың, оттың және т.б. әсер етуінен қорғаңыз.
- Құрылғыны өткізу жергілікті заңнамаға сәйкес жүргізілуі тиіс.
- Өнімнің қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына ол федералдық немесе жергілікті заңнамаға сәйкес кейіннен қайта өңдеу және кәдеге жарату үшін тиісті электр және электронды жабдықты қабылдау орнына тапсыруға жатады. Осы өнімнің дұрыс кәдеге жаратылуын қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды сақтауға көмектесесіз және лайықсыз қолдану жағдайында қоршаған орта мен адамдардың денсаулығы үшін орын алуы мүмкін залалдың алдын аласыз. Осы өнімді қабылдау және кәдеге жарату пунктері туралы толығырақ ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қоқысты шығаратын кәсіпорынан алуға болады.
- Құрылғының ақаулығы анықталған жағдайда дереу авторландырылған сервистік орталыққа хабарласыңыз немесе құрылғыны кәдеге жаратыңыз.

Қосымша ақпарат

Өндіруші: Нинбо Герслин Электрикал Тэхнолоджи Ко., Лтд.

З/Ф, Шуанъу тас жолы № 7, Моушань, Юйяо қ., Нинбо, Чжэцзян пров., Қытай.

Қытайда жасалған.

Импортер / юр. лицо, принимающее претензии в Казахстане:

ТОО «ДНС КАЗАХСТАН», г. Нур-Сұлтан, р-н Сарыарка, пр-т Сарыарқа, зд. 12, Казахстан.

Импорртаушы / Қазақстанда шағымдар қабылдайтын заңды тұлға:

«DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Нұр-Сұлтан қаласы, Сарыарқа ауданы, Даңғылы Сарыарқа, ғимарат 12, Қазақстан.

Тауар «Төмен вольтты жабдықтың қауіпсіздігі туралы» 004/2011 КО ТР Кеден одағының техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді.

Тауар «Электротехника және радиоэлектроника бұйымдарында қауіпті заттарды қолдануды шектеу туралы» 037/2016 ЕАЭО ТР Еуразиялық экономикалық одақ техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді.

Ерекшеліктер, өнім туралы ақпарат, оның жинақталымы мен функционалдығы пайдаланушыға алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін.

Интернеттегі мекенжайы: www.finepower.ru

Өндіруші кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істеуіне, сондай-ақ материалдар мен жинақтарда ақаулардың болмауына кепілдік береді. Кепілдік мерзімі бұйымды сатып алған сәттен бастап есептеледі және тек жаңа өнімдерге қолданылады. Кепілдік қызмет көрсету пайдаланушының басшылығына сәйкес бұйымды пайдалану шартымен кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кінәсіз істен шыққан элементтерді тегін жөндеу немесе ауыстыруды қамтиды. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті сервис орталықтарының аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 12 ай.

Пайдалану мерзімі: 36 ай.

Мекенжай бойынша қызмет көрсету орталықтарының маңызды тізімі:
<https://www.dns-shop.ru/technical-support/>

