

Ақылды ажыратқыш WS-2

Пайдалану бойынша нұсқаулық



Құрылғы мақсаты

Ақылды ажыратқыш әртүрлі жарық көздерін қашықтан басқаруға арналған.

Сақтық шаралары


- Құрылғы тек тұрғын үй-жайларда пайдалануға арналған.
- Құрылғыны жылу көздерінің жанына орнатпаңыз.
- Құрылғыны тікелей күн сәулесінен қорғалған жерлерде орнатыңыз.
- Құрылғыны түтінге, шаңға, суға және басқа сұйықтықтарға ұшыратпаңыз. Құрылғыға механикалық зақым келтірмеңіз.
- Электр тогының соғуын болдырмау үшін құрылғыны өзіңіз бөлшектемеңіз. Бұл құрылғыда пайдаланушы қызмет көрсететін элементтер жоқ. Жөндеу үшін уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Құрылғыны тек осы нұсқаулықпен белгіленген мақсаттар үшін пайдаланыңыз.

Техникалық сипаттамалары


- Үлгісі: WS-2.
- Сауда белгісі: FinePower.
- Қуат параметрлері: 230 В, 50 Гц.
- Қуаты: 2300 Вт.
- Пернелер саны: 2.
- Таймер функциясы: бар.
- Байланыс түрі: Wi-Fi.
- Байланыс стандарты: IEEE 802.11.
- Жиілік диапазоны: 2412–2472 МГц.
- Таратқыштың қуаты: < 16 дБм.
- Электр ток соғудан қорғау класы: II.
- Шаң мен ылғалдан қорғау дәрежесі: IP20.

Орнату

Бейтарап емес қосылу схемасы



Бейтарап қосылу схемасы



N - нөлдік сым

L - нөлсіз сым

Жинақталым

- Құрылғы.
- Орнату жинағы.
- Пайдалану бойынша нұсқаулық.

Пайдаланушы нұсқаулығы



Қосымша

1. Қолданбаны жүктеп алыңыз және орнатыңыз: QR кодын сканерлеңіз немесе қолданбалар дүкенін іздеуде «Houself» деп теріңіз.
2. Ұялы телефон нөмірін және әлеуметтік желілердің бірінің тексеру кодын немесе тіркеулік жазбасын пайдаланып тіркеліңіз немесе қолданбаға кіріңіз.

Құрылғыны қосу

1. Ажыратқышты қуатқа қосыңыз. Жарық шамы жыпылықтай бастайды (егер олай болмаса, ажыратқыштағы екі пернені де басып, шам жыпылықтағанша ұстаңыз).
2. Қолданбада «Үй» бөлімінің жоғарғы оң жақ бұрышындағы «+» батырмасын басып, қолданбаға қосқыңыз келетін қосқышты таңдаңыз.

Үйді басқару

Үйді басқаруды бөлісу үшін:

1. Төменгі оң жақ бұрыштағы «Профиль» батырмасын басыңыз. Содан кейін «Үйді басқару» — «Менің үйім», үйдің атын енгізіңіз, бөлмелер санын таңдаңыз / өзіңізді жасаңыз. Содан кейін орынды орнатыңыз және сақтау батырмасын басыңыз.
2. Сіз жасаған үйдің атын басыңыз.
3. «Үйдегі мүшелер» бөлімінде «Мүшелер қосу» батырмасын басып, ыңғайлы әдісті таңдаңыз. Мүшені қосқаннан кейін оған рөл мен құқықтар беріңіз.

Үйді басқаруға қосылу үшін:

1. Үй иесінен сіз нұсқаулық пен кілт туралы хабарлама аласыз.
2. «Houself» қолданбасын жүктеп алыңыз, «Үй» — «Үйді басқару» — «Үйге қосылу» бөліміне өтіп, алынған кілтті енгізіңіз.

Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары

- Құрылғыны орнату ережелері мен шарттары осы пайдалану нұсқаулығының «Орнату» бөлімінде сипатталған.
- Құрылғыны сақтау дайындаушы мен тұтынушының жылытылатын үй-жайларында ауа температурасы 5 °C-тан 40 °C-қа дейін және ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 80%-дан аспайтын орауышта жүргізілуі тиіс. Үй-жайларда жемірілуді тудыратын жегі қоспалар (қышқылдар, сілтілер буы) болмауы тиіс.
- Құрылғыны тасымалдау құрғақ ортада жүзеге асырылуы керек.
- Құрылғы мұқият өңдеуді қажет етеді, оны шаң, кір, соққы, ылғал, от және т. б. әсерінен қорғайды.
- Құрылғыны өткізу жергілікті заңнамаға сәйкес жүргізілуі тиіс.
- Өнімнің қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, ол федералды немесе жергілікті заңдарға сәйкес кейіннен қайта өңдеу және жою үшін электр және электронды жабдықтарды тиісті қабылдау пунктіне кәдеге жаратуға тапсырылады.
- Егер құрылғының ақаулығы анықталса, дереу уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз немесе құрылғыны тастаңыз.

Қосымша ақпарат

Өндіруші: Нинбо Юйсин Лайтин Ко., Лтд.

№1199, Мингуан тас жолы, Цзяншань, Иньчжоу ауд., Нинбо қ., Чжэцзян пров., Қытай.

Қытайда жасалған.

Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды тұлға: «DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Астана қ-ы, Сарыарқа ауданы, Сарыарқа д-лы, 12 ғ-т, Қазақстан Республикасы.

Электронды пошта мекен-жайы: info@dns-shop.kz

Тауар КО ТР (ЕАЭО) талаптарына сәйкес келеді.

Өнім сапасын жақсарту үшін сипаттамалар, өнім туралы ақпарат және оның сыртқы түрі пайдаланушыға алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін.

Кепілдік туралы ақпарат

Өндіруші бүкіл кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істейтініне, сондай-ақ материалдар мен құрастырымда ақаулар болмайтынына кепілдік береді. Кепілдік мерзімі бұйым сатып алынған сәттен бастап есептеледі және жаңа өнімдерге ғана қолданылады. Кепілдікті қызмет көрсету бұйым пайдаланушы нұсқаулығына сәйкес пайдаланылған жағдайда, кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кінәсіз істен шыққан элементтерді тегін жөндеуді немесе ауыстыруды қамтиды. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті сервис орталықтарының аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 12 ай.

Пайдалану мерзімі: 36 ай.

Қызмет көрсету орталықтарының өзекті тізімі:

<https://www.dns-shop.kz/service-center/>

Өндіріс күні пайдаланушы нұсқаулығының орыс тіліндегі нұсқасында көрсетілген. V.2

