A4TECH EST. 1987

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Bluetooth /2.4G

FB45C Air2
FB45CS Air2

FSTYLER COLLECTION

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Беспроводная мышь

Адаптер USB Type-C

Nano USB-ресивер

Кабель USB Type-C для зарядки

Руководство пользователя

СХЕМА

[Desk + Air] ДВОЙНЫЕ ФУНКЦИИ

Инновационная функция Air Mouse обеспечивает два режима использования [Desk+Air]. Превратите мышь в мультимедийный контроллер, просто подняв ее вверх. Установка программного обеспечения не требуется.

❶ **На столе**
Стандартные функции мыши

❷ **При подъеме (Lift in Air)**
Мультимедиа контроллер

ФУНКЦИЯ "LIFT IN AIR "

Чтобы активировать функцию Air, выполните следующие действия:
① Поднимите мышь вверх.
② Удерживайте левую и правую кнопки в течение 5 секунд.

Итак, теперь вы можете управлять мышью "в воздухе" и превратить ее в мультимедийный контроллер со следующими функциями:
Левая кнопка: режим настройки защиты от сна "Anti-Sleep " (длительное нажатие в течение 3 сек.)
Правая кнопка: воспроизведение/пауза.
Кнопка "Capture" : открыть браузер*
Колесо прокрутки: увеличение/уменьшение громкости
Средняя кнопка: отключить звук
Кнопка DPI: открыть медиаплеер*
Кнопка "Вперед": предыдущий трек
Кнопка "Назад": следующий трек
*Поддерживает только систему Windows

РЕЖИМ ANTI-SLEEP

Примечание: поддерживает только режим 2.4 ГГц

Чтобы ваш компьютер не перешел в спящий режим, пока вы находитесь вдали от рабочего места, просто включите наш новый режим настройки защиты от сна для ПК. Он автоматически имитирует движение курсора мыши, как только вы его включите.

Чтобы включить/выключить режим Anti-Sleep для ПК, выполните следующие действия:

❶ Поднимите мышь вверх.
❷ Удерживайте левую кнопку в течение 3 секунд.

СНИМОК ЭКРАНА

Примечание: поддерживает Windows 10/11 или более поздние версии

① Нажмите кнопку "Capture".
② Выберите тип скриншота, нажав левую кнопку.

③ Длительно нажмите левую кнопку и переместите курсор мыши, чтобы захватить область экрана.
④ Отпустите левую кнопку, и снимок экрана будет записан.
⑤ Вы можете вставить снимок экрана в другое приложение.
*** Поддерживается только Windows 10/11 или новее.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА 2.4 ГГц

❶ Подключите ресивер к USB-порту компьютера.

❷ Включите питание мыши.

❸ Индикация:
Индикатор будет мигать красным и синим цветом (10 сек). После подключения индикатор погаснет.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ РЕСИВЕРА 2.4 ГГЦ

❶ USB-подключение

❷ USB Type-C

ПОДКЛЮЧЕНИЕ BLUETOOTH-УСТРОЙСТВА 1 (для мобильного телефона / планшета / ноутбука)

❶ Кратковременно нажмите кнопку Bluetooth и выберите Устройство 1 (индикатор горит синим цветом около 5 сек.).

❷ Нажмите и удерживайте кнопку Bluetooth в течение 3 сек.- светодиод медленно мигает синим цветом при сопряжении.

❸ Включите Bluetooth на вашем устройстве, найдите имя BT и подключитесь: [FB45C Air] .

❹ После того как соединение установится, индикатор будет гореть синим в течение 10 сек., а затем автоматически погаснет.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ BLUETOOTH-УСТРОЙСТВА 2 (для мобильного телефона / планшета / ноутбука)

❶ Кратковременно нажмите кнопку Bluetooth и выберите Устройство 2 (индикатор горит красным цветом около 5 сек.).

❷ Нажмите и удерживайте кнопку Bluetooth в течение 3 сек.- светодиод медленно мигает красным цветом при сопряжении.

❸ Включите Bluetooth на вашем устройстве, найдите имя BT и подключитесь: [FB45C Air] .

❹ После того как соединение установится, индикатор будет гореть красным в течение 10 сек., а затем автоматически погаснет.

ИНДИКАЦИЯ

Индикация	Красный и синий цвет	Синий цвет	Красный цвет
Переключение между устройствами: кратковременное нажатие в течение 1 сек.	Быстро мигает в течение 10 сек.	Постоянное свечение в течение 5 сек.	Постоянное свечение в течение 5 сек.
Сопряжение устройства: длительное нажатие в течение 3 сек.	Нет необходимости в сопряжении	Сопряжение: медленно мигает Подключено: постоянное свечение в течение 10 сек.	Сопряжение: медленно мигает Подключено: постоянное свечение в течение 10 сек.

После успешного подключения Bluetooth светодиод погаснет через 10 сек.

ЗАРЯДКА И ИНДИКАЦИЯ

ПОСТОЯННО ГОРИТ КРАСНЫЙ: ИДЕТ ЗАРЯДКА
НЕ ГОРИТ: ПОЛНОСТЬЮ ЗАРЯЖЕН

Светодиод мигает красным цветом, когда заряд аккумулятора ниже 25%.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Подключение: Bluetooth / 2.4 ГГц
До 3 устройств: Bluetooth x 2, 2.4 ГГц x 1
Сенсор: оптический
Рабочий диапазон: 5~10 м
Дизайн: хват для правой руки
Частота опроса: 125 Гц
Разрешение: 1000-1200-1600-2000 DPI
Количество кнопок: 7
Ресивер: Nano
Кабель для зарядки: 60 см
Размеры: 108 x 70 x 42 мм
Вес: 81 г
Система: Windows / Mac / iOS / Chrome / Android / Harmony OS…

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

Вопрос **Нужно ли устанавливать программное обеспечение для функции мыши【Desk+Air】?**
Ответ Просто поднимите мышь в воздух и наслаждайтесь ее функциями управления мультимедиа. Установка программного обеспечения не требуется.

Вопрос **Полностью ли совместима функция управления мышью со всеми мультимедийными платформами?**
Ответ Функция управления мышью создана в соответствии с инструкциями Microsoft. За исключением функции регулировки громкости, другие мультимедийные функции могут быть ограничены в использовании некоторыми системными платформами или поддержкой стороннего программного обеспечения.

Вопрос **Сколько всего устройств можно подключить одновременно?**
Ответ Меняйте местами и подключайте до 3 устройств одновременно. 2 устройства с Bluetooth + 1 устройство с частотой 2,4 ГГц.

Вопрос **Запоминает ли мышь подключенные устройства после выключения питания?**
Ответ Мышь автоматически запомнит и подключит последнее устройство. Вы можете переключать устройства по своему усмотрению.

Вопрос **Как я могу узнать текущее устройство подключено или нет?**
Ответ Когда питание включено, световой индикатор будет отображаться в течение 10 сек.

Вопрос **Как переключаться между подключенными устройствами Bluetooth?**
Ответ Повторите процедуру подключения устройств Bluetooth.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Следующие действия могут повредить продукт.
1. Аккумулятор запрещается разбирать, ударять, раздавливать или бросать в огонь, тк данные действия могут привести к непоправимому ущербу в случае утечки литиевой батареи.
2. Не подвергайте воздействию прямых солнечных лучей или высокой температуры.
3. Утилизация батареи должна соответствовать местному законодательству, по возможности отправьте ее на переработку. Не выбрасывайте батарею вместе с бытовым мусором, так как это может вызвать взрыв.
4. Старайтесь избегать зарядки при температуре ниже 0℃.
5. Не извлекайте и не заменяйте батарею.
6. Запрещено использовать зарядное устройство от 6 В до 24 В. Для зарядки рекомендуется использовать зарядное устройство на 5 В.

НАЗНАЧЕНИЕ:
Устройство предназначено для управления курсором и отдачи компьютеру/ноутбуку различных команд.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:
Устройство требуется хранить при температуре от +5 до +40 °С при относительной влажности не более 85%, избегать попадания прямых солнечных лучей.

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ:
Изделие рекомендуется транспортировать в оригинальной упаковке.

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ:
Устройство не требует специальных условий реализации.

УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ:
Для утилизации устройства, пожалуйста, обратитесь в специализированный центр.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА:
Данное устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.

Сведения об ограничениях в использовании с учетом предназначения для работы в жилых, коммерческих и производственных зонах:
Устройство предназначено для использования в жилых, коммерческих и производственных зонах без воздействия опасных и вредоносных факторов.

Изготовитель оставляет за собой право изменения комплектации, технических характеристик и внешнего вида товара.
Изготовитель и дистрибьюторы данной продукции не несут ответственности за повреждения корпуса устройства, а также за ущерб, причиненный вследствие неправильной или несоответствующей эксплуатации пользователем.

Изготовитель:
А-ФОР ТЕЧ КО, ЛТД., Тайвань, 6Ф, НО108,
Мин-Чуань Роад, Ксиндиан Дистрикт, Нью Тайпей Сити,
Тайвань Р.О.К.
A-Four Tech Co., Ltd., Taiwan, 6F, No. 108,
Min-Chuan Rd., Xindian District, New Taipei City,
Taiwan (R.O.C.)

Импортер: ООО «Мерлион»
Адрес: 143401, Московская обл., г. Красногорск, б-р Строителей, д. 4, к. 1, этаж 8, каб. 819

Уполномоченное изготовителем для осуществления действий при подтверждении соответствия и для возложения ответственности за несоответствие продукции требованиям технического регламента Таможенного союза лицо: ООО «Мерлион»
Адрес: 143401, Московская обл., г. Красногорск, б-р Строителей, д. 4, к. 1, этаж 8, каб. 819

Дата производства указана на упаковке.
Гарантийный срок: 1 год. Срок службы: 1 год
Срок годности: не ограничен. Сделано в Китае.

EAC

A4TECH EST. 1987 | FSTYLER COLLECTION

www.a4tech.com

Scan for E-Manual