ORIENT®

СЫМСЫЗ IP-КАМЕРА
БЕЙНЕБАҚЫЛАУ ЖҮЙЕЛЕРІ ҮШІН

WWW.ORIENTRUS.RU

4779411

CMS КОНФИГУРАЦИЯ УТИЛИТАСЫ

1. Утилитаны орнату.

www.orientrus.ru сайтында "Қолдау" қойындысында "General_CMS_ V********.exe" файлын табыңыз. Оны компьютерге ыңғайлы жерге көшіріп, оны іске қосыңыз және компьютерге CMS клиенттік бағдарламасын орнатыңыз.

2. Камераны жергілікті желіге қосу.

Камераның Wi-Fi желісіне сәтті қосылғанына көз жеткізіңіз. CMS клиенттік бағдарламасын іске қосыңыз. "Жүйе", содан кейін "Құрылғылар" түймесін басыңыз. Әрі қарай, камера қосу аймағын таңдаңыз немесе қосыңыз және "Құрылғыны қосу" түймесін басыңыз. "IP іздеу" түймесін басыңыз. Құрылғылар тізімінде сіз камераңызды көресіз. Табылған камерасы бар жолды таңдаңыз, қажет болған жағдайда парольді енгізіңіз (пароль әдепкі бойынша орнатылмаған) және "ОК" түймесін басыңыз.

3. Қашықтағы желіге камера қосу.

Компьютер мен камера әртүрлі жергілікті желілерде болған кезде, Serial 1D (сериялық нөмір) көмегімен камераны қосымшаға қосуға болады. CMS клиенттік бағдарламасын іске қосыңыз. "Жүйе", содан кейін "Құрылғылар" түймесін басыңыз. Әрі қарай, камера қосу аймағын таңдаңыз немесе қосыңыз және "Құрылғыны қосу" түймесін басыңыз. "Cloud" жанындағы құсбелгіні қойыңыз. Serial 1D-ді камераны бастапқы күйге келтіру және қосу үшін қолданылатын мобильді қосымшадан табуға болады.

КАМЕРАНЫ WI-FI ЖЕЛІСІНЕ ҚОСУ

Смартфоныңызға қосымшаны жүктеп, орнатыңыз.
Камера екі түрлі қосымшамен жұмыс істей алады: **ICsee** және **XMeye,** оларды Google Play және Arr Store дүкендерінен табуға болады.

Камераны орнатпас бұрын қосылымды конфигурациялау керек, өйткені орнату кезінде камера мен смартфон бір-біріне жақын болуы керек.

Xmeye қосымшасы үшін қосылымды орнату.

1. Камераны қуат көзіне қосыңыз. Камера былай деп айтқанша күтіңіз: "Waiting for configured".
2. Смартфонды жергілікті Wi-Fi желісіне қосыңыз (тек 2.4 ГГц желісін пайдаланыңыз). Смартфондағы XMeye қосымшасын жүктеп, іске қосыңыз. Тіркеліңіз немесе бар есептік жазбаны пайдаланыңыз. Аккаунтқа кіріңіз.
3. Экранның жоғарғы оң жақ бұрышындағы " + " белгішесін нұқыңыз. Содан кейін "WIFI баптау" немесе "Жылдам орнату" түймесін басыңыз.
4. Жергілікті Wi-Fi желіден құпия сөзді енгізіңіз. Әрі қарай, "ОК" түймесін басыңыз.
5. Камера табылғанша бірнеше секунд күтіңіз. Экранда жасыл белгіше пайда болуы керек. Оны басыңыз. Қажет болса, камераның аты мен құпия сөзін орнатыңыз. Әдепкі құпия сөз жоқ.

КАМЕРАНЫ WI-FI ЖЕЛІСІНЕ ҚОСУ

ICsee қосымшасы үшін қосылымды орнату.

1. Камераны қуат көзіне қосыңыз. Камера былай деп айтқанша күтіңіз: "Waiting for configured".
2. Смартфонды жергілікті Wi-Fi желісіне қосыңыз (тек 2.4 ГГц желісін пайдаланыңыз). ICsee қосымшасын смартфоннан жүктеп, іске қосыңыз. Тіркеліңіз немесе бар есептік жазбаны пайдаланыңыз.
3. Экрандағы оң жақ бұрыштағы жоғарыдағы "+" белгішесін нұқыңыз. Содан кейін "WIFI арқылы орнату", содан кейін "Келесі қадам" түймесін басыңыз.
4. Жергілікті Wi-Fi желісінен құпия сөзді енгізіп, "Растау" түймесін басыңыз.
5. Бірнеше секунд камера анықталша күтіңіз. Экранда жасыл белгіше пайда болуы керек.

Оны басыңыз. Қажет болса, камераның аты мен паролін орнатыңыз. Әдепкі бойынша құпия сөз жоқ.

INTERNET EXPLORER WEB-ИНТЕРФЕЙСІ

1. Браузерді баптау.

WEB-интерфейсімен жұмыс істеу үшін тек Internet Explorer браузерін пайдалану қажет (Microsoft Edge браузері жұмыс істеуге жарамайды). IE параметрлеріне өтіңіз (Браузер қасиеттері). Келесі "Қауіпсіздік" - > "Басқа". "ActiveX элементтерін табыңыз және олардың барлығын қосыңыз.

INTERNET EXPLORER WEB-ИНТЕРФЕЙСІ

2. Мекенжайды енгізу.
Браузердің мекенжай жолына камераның IP мекенжайын енгізіңіз.

3. ActiveX жүктеу және орнату.
ActiveX қосымшасын жүктеу және орнату сұралады. Мұны жасаңыз және бетті жаңартыңыз.



4. Жүйеге кіру.

Бетті жаңартқаннан кейін WEB-интерфейсіне кіруге шақыру пайда болады. Жоғарғы оң жақта тіл - орыс тілін таңдаңыз. Аты мен құпия сөзін енгізіңіз (әдепкі аты - admin, құпия сөз - бос өріс). Әрі қарай, "Кіру", содан кейін "ОК" түймесін басып, шамамен 10 секунд күтіңіз. Камерадан кескін пайда болуы керек.

Техникалық қолдау

ORIENT камераларын орнатуға байланысты сұрақтарды жұмыс күндері сағат 10:00-ден 18:00-ге дейін телефон арқылы сұрай аласыз:

+7 (915) 460-8454 немесе **+7 (499) 724-1174доб. 129**
немесе тәулік бойы *e-mail* ***support@orientrus.ru***
Хат тақырыбында құрылғының атын көрсетіңіз!

WWW.ORIENTRUS.RU **ver.3.2**

КОМПЬЮТЕРГЕ АРНАЛҒАН БҰЛТТЫ ҚЫЗМЕТ

1. Браузерді баптау.

Бұлтты қызметпен (P2P) жұмыс істеу үшін тек Internet Explorer шолғышын пайдалану керек. IE параметрлеріне өтіңіз (браузер қасиеттері). Келесі "Қауіпсіздік" > "Басқа". "ActiveX элементтерін" табыңыз және олардың барлығын қосыңыз.

2. Кіру.

www.xmeye.net сайтына кіріңіз. Беттің жоғарғы жағында тілді-орыс тілін таңдаңыз. Әрі қарай, кіру үшін екі түрлі әдісті қолдануға болады:



• "Құрылғыны" басу арқылы сіз жүйеге тіркелместен бейнекамераға қосыла аласыз. Мұны істеу үшін камераның сериялық нөмірін (Cloud ID) енгізіңіз (смартфонға арналған қосымшадан табуға болады). Әрі қарай, логинді (әдепкі - admin) және құпия сөзді енгізіңіз (әдепкі - бос өріс).

• "ЛК" қосымша бетіне өзіңіздің жеке кабинетіңіздің логині мен паролін енгізіңіз. Логин мен құпия сөзді алу үшін беттің төменгі жағындағы "Тіркеу" батырмасын басу арқылы тіркеу рәсімін орындау қажет. Жеке кабинетке кіру арқылы сіз өзіңіздің есептік жазбаңызға қосылған құрылғыларды қосуға немесе жоюға болады.

Сипаттамасы	Мәні
Камера Түрі	IP
Қуат кернеуі, В	5/12/48
Қосылу интерфейсі	RJ45
Материал	металл / пластик

Сақтық шаралары

1. Алғашқы қолданар алдында құрылғының тұтастығын тексеріңіз.
2. Зақымдалған болса, құрылғыны пайдаланбаңыз.
3. Құрылғыны дұрыс жұмыс істемеген жағдайда оны өзіңіз бөлшектеуге және жөндеуге тырыспаңыз.
4. Кепілдік жөндеу немесе ауыстыру үшін сатушыға хабарласыңыз.

5. Құрылғыны тек зауыттық қаптамада тасымалдаңыз!
6. Сыртта пайдалануға арналмаған камераларды тек үй ішінде пайдалануға болады!

Кәдеге жарату ережелері

Қоршаған ортаны қорғау мақсатында, аспаптың қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны тұрмыстық қалдықтармен бірге тастамаңыз, құралды одан әрі кәдеге жарату үшін мамандандырылған пунктке беріңіз.

Сақтау шарттары

Температура +5°С-тан +40°С-қа дейін, салыстырмалы ылғалдылық 85%-ға дейін, ауада коррозия тудыратын агрессивті қоспалардың болмауы.

Пайдалану шарттары

Температура -20°С-тан +60°С-қа дейін (көшеге арналған камералар), +5°С-тан +55°С-қа дейін (бөлмелерге арналған камералар), салыстырмалы ылғалдылық 95% дейін, ауада коррозия тудыратын агрессивті қоспалардың болмауы.

Өндіруші: "Ориент Хирой Интернешнл Лтд".
Мекенжайы: Рум 1702, 17/F, Уан Пекинг, 1 Пекинг Роуд, Тсимшатсуй, КЛН, Гонконг.
Телефон: +86(159)8677-601 О.

Импорттаушы: "БАЗИС-ЛАЙН" ЖШҚ.
Мекенжайы: РЕСЕЙ, МО, ХИМКИ, 17 ИЕЛІК ЖАНЫНДАҒЫ ВАШУТИН ТАС ЖОЛЫ, 17, КАБ. 2.
Телефон: +7(498)744-67-90.

Шығарылған айы мен жылы қаптамада көрсетілген.
Үлгісі қаптамада көрсетілген.
Өнім сертификатталған.
Қытайда жасалған.

EAC

КЕПІЛДІК ТАЛОНЫ

Кепілдік жағдайы басталған кезде толтырыңыз

Ақаулық:

Жиынтықтама:

Көрінетін зақымдар:

Сатып алушы ТАӘ:

Телефон:

Жөндеуге беру күні:

Сатып алушының қолы:

Жөндеуге беру күні

КЕПІЛДІК ТАЛОНЫ

Соңғы сатып алушыға сатқан кезде толтырыңыз

Үлгісі:

Сериялық нөмірі:

Кепілдік мерзімі:

Сату күні:

Сауда ұйымы:

Сатушының ТАӘ:

Мен тауарларды тексердім, механикалық зақым жоқ, толық жабдықталған.

Сатып алушының ТАӘ:

Сатып алушының қолы:

Осы нысанның орнына сауда ұйымының стандартты кепілдіктері мен талоны толтырылуы мүмкін