KUSARIGAMA

WIRELESS KEYBOARD

ARDOR GAMING

უსადენო კლავიატურა
ARDOR GAMING Kusarigama

მომხმარებლის სახელმძღვანელო

ძვირფასო მომხმარებელო! გმადლობთ ნდობისთვის!

ჩვენი გუნდი სრულად იზიარებს კომპიუტერული თამაშებისადმი თქვენს გატაცებას, სწორედ ამიტომ ვცდილობთ, რომ თქვენი სათამაშო გამოცდილება ჩვენი გეიმინგ აქსესუარებით დაუვიწყარი გახდეს. გისურვებთ ახალ გამარჯვებებს და ყველაზე ნათელ შთაბეჭდილებებს!

მოწყობილობის დანიშნულება

კლავიატურა — შეყვანის მოწყობილობა, რომელიც განკუთვნილია ტექსტის ასაკრეფად და კომპიუტერისთვის ბრძანებების გასაცემად.

ტექნიკური მახასიათებლები

- მოდელი: AG-ZD-83GT-HS-B
- სავაჭრო ნიშანი: ARDOR GAMING
- კვების პარამეტრები: 5 ვ ⎓ 350 მა
- აკუმულატორის ტევადობა: 4000 მა·სთ
- RGB-განათება პროგრამული უზრუნველყოფის (პუ) დახმარებით დეტალური რეგულირების შესაძლებლობით
- განათების 15 რეჟიმი
- კლავიშების საერთო რაოდენობა: 83
- გადამრთველები: Gateron Mint
- Anti-Ghosting ტექნოლოგია
- გადამრთველების რესურსი: 80 მილიონ დაჭერამდე
- USB-კაბელი: 1,8 მ, ნაქსოვ გარსში
- კლავიატურის მასალა: ABS-პლასტმასა
- თავსებადობა: Windows
- კლავიატურის გაბარიტები: 323 × 133 × 43,5 მმ
- წონა: 843 გ

კომპლექტაცია

- კლავიატურა
- USB-კაბელი
- 5 დამატებითი კეიქაპი
- კეიქაპების პულერი
- 4 დამატებითი ARDOR GAMING სვიჩი
- 4 დამატებითი Gateron mint სვიჩი
- მომხმარებლის სახელმძღვანელო

უსადენო გადამცემების მახასიათებლები

	უსადენო რეჟიმი 2.4G	უსადენო რეჟიმი Bluetooth
უსადენო გადამცემის სტანდარტი	IEEE 802.15.4	IEEE 802.15.1
სამუშაო სიხშირეთა დიაპაზონი	2402–2480 მჰც	2402–2480 მჰც
გადამცემის სიმძლავრე	0 დბმ	0 დბმ

უსაფრთხოების ზომები

- ნუ შეიტანთ მოწყობილობის კონსტრუქციაში რაიმე ცვლილებას.
- მოკლე ჩართვის თავიდან ასაცილებლად არ დაუშვათ მოწყობილობის კონტაქტი რაიმე სითხესთან, არ დადოთ მის გვერდით სითხით სავსე ღია ჭურჭელი.
- არ დაუქვემდებაროთ მოწყობილობა ელექტრომაგნიტური გამოსხივების ზემოქმედებას.
- მოწყობილობა არ არის განკუთვნილი კომერციული მიზნებისთვის გამოსაყენებლად.
- მოწყობილობა არ არის განკუთვნილი ბავშვებისა და შეზღუდული ფიზიკური, სენსორული ან გონებრივი შესაძლებლობების მქონე პირების მიერ გამოსაყენებლად, გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც მათზე კონტროლს ახორციელებენ მათ უსაფრთხოებაზე პასუხისმგებელი სხვა პირები. არ მისცეთ ბავშვებს მოწყობილობით თამაშის უფლება.

კლავიშების შემოკლებული სახელწოდებების განმარტება

- PS: Print Screen
- SL: Scroll Lock
- HM: Home
- DEL: Delete
- PU: Page Up
- PD: Page Down
- INS: Insert

კლავიშთა კომბინაციები

FN + 1	Bluetooth-ის პროფილი 1
FN + 2	Bluetooth-ის პროფილი 2
FN + 3	Bluetooth-ის პროფილი 3
FN + 4	2.4G რეჟიმი
FN + F9	ხმის შემცირება
FN + F10	ხმის გაზრდა
FN + F11	ხმის გამორთვა
FN + F12	კლავიშების დაბლოკვა
FN +	Windows კლავიშის დაბლოკვა
FN + PS	განათების რეჟიმებს შორის გადართვა
FN + SL	განათების ფერებს შორის გადართვა
FN +	განათების სიკაშკაშის გაზრდა
FN +	განათების სიკაშკაშის შემცირება
FN +	განათების სიჩქარის შემცირება
FN +	განათების სიჩქარის გაზრდა
FN + W	ისრების კლავიშების ჩანაცვლება WASD კლავიშებით
FN + ESC	დააჭირეთ და გეჭიროთ 5 წამის განმავლობაში ქარხნულ პარამეტრებზე დასაბრუნებლად
FN + X	LED განათების ჩართვა/გამორთვა
FN + HM	END კლავიშის ემულაცია
FN + DEL	INS კლავიშის ემულაცია
FN + PU	Pause/Break კლავიშის ემულაცია

მბრუნავი რეგულატორი

რეგულატორი მდებარეობს კლავიატურის ზედა ნაწილში, ESC კლავიშის მარჯვნივ და განკუთვნილია ხმის სიმაღლის სარეგულირებლად:

- გადაატრიალეთ რეგულატორი ზემოთ ხმის გასაზრდელად;
- გადაატრიალეთ რეგულატორი ქვემოთ ხმის შესამცირებლად.

კლავიატურის დაკავშირება სადენიან და უსადენო რეჟიმებში

სადენიანი რეჟიმი

1. კლავიატურის სადენიან რეჟიმში გამოსაყენებლად გადაიყვანეთ რეჟიმების გადამრთველი მდგომარეობაში ☡.
2. დააკავშირეთ კლავიატურა კომპიუტერის USB-პორტთან კაბელის საშუალებით.
3. დაელოდეთ კომპიუტერზე მოწყობილობის დაყენების ოსტატის მუშაობის დასრულებას.
4. მოწყობილობა მზად არის გამოსაყენებლად.

2.4G რეჟიმი

1. დააკავშირეთ კომპიუტერის USB-პორტთან კლავიატურასთან ერთად კომპლექტში მოწოდებული 2.4G რესივერი.
2. გადაიყვანეთ რეჟიმების გადამრთველი მდგომარეობაში .
3. დაელოდეთ კომპიუტერზე მოწყობილობის დაყენების ოსტატის მუშაობის დასრულებას.
4. მოწყობილობა მზად არის გამოსაყენებლად.

Bluetooth რეჟიმი

1. გადაიყვანეთ რეჟიმების გადამრთველი მდგომარეობაში **BT**.

დააჭირეთ და გეჭიროთ FN+1, FN+2 ან FN+3, სანამ 1, 2 ან 3 ციფრებზე ლურჯი დიოდი სწრაფად არ დაიწყებს ციმციმს.

2. ჩართეთ Bluetooth მოწყობილობაზე, რომელთანაც გსურთ კლავიატურის დაკავშირება. დასაკავშირებლად ხელმისაწვდომ მოწყობილობათა სიაში იპოვეთ სახელი «Kusarigama» და შეასრულეთ დაწყვილება.

ეს კლავიატურა მხარს უჭერს სამ დაკავშირებულ მოწყობილობას შორის სწრაფი გადართვის რეჟიმს კლავიშთა კომბინაციების დაჭერით:

- FN + 1 — Bluetooth-ის პირველი პროფილის გამოყენება.
- FN + 2 — Bluetooth-ის მეორე პროფილის გამოყენება.
- FN + 3 — Bluetooth-ის მესამე პროფილის გამოყენება.

მონტაჟის, შენახვის, გადაზიდვის (ტრანსპორტირების), რეალიზაციისა და უტილიზაციის წესები და პირობები

- მოწყობილობა არ საჭიროებს რაიმე მონტაჟს ან მუდმივ ფიქსაციას.
- მოწყობილობის შენახვა უნდა განხორციელდეს შეფუთვაში, მწარმოებელსა და მომხმარებელთან, ჰაერის ტემპერატურაზე 5 °C-დან 40 °C-მდე და ჰაერის ფარდობითი ტენიანობისას არაუმეტეს 80%. შენობებში არ უნდა იყოს კოროზიის გამომწვევი აგრესიული მინარევები (მჟავა, ტუტე ორთქლი).
- მოწყობილობის გადაზიდვა უნდა განხორციელდეს მშრალ გარემოში.
- მოწყობილობა მოითხოვს ფრთხილ მოპყრობას; დაიცავით იგი მტვრის, ჭუჭყის, დარტყმების, ტენიანობის, ცეცხლის და ა.შ. ზემოქმედებისგან.
- მოწყობილობის რეალიზაცია უნდა განხორციელდეს ადგილობრივი კანონმდებლობის შესაბამისად.
- მოწყობილობის გაუმართაობის აღმოჩენისას დაუყოვნებლივ მიმართეთ ავტორიზებულ სერვისცენტრს ან უტილიზაცია გაუკეთეთ მოწყობილობას.
- ნაწარმის ვადის ამოწურვის შემდეგ მისი გადაგდება ჩვეულებრივ საყოფაცხოვრებო ნაგავთან ერთად აკრძალულია. იგი უნდა ჩაბარდეს ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობების მიღების შესაბამის პუნქტს შემდგომი გადამუშავებისა და უტილიზაციისთვის ადგილობრივი კანონმდებლობის შესაბამისად. ამ პროდუქტის სათანადოდ უტილიზაციით, თქვენ ხელს უწყობთ ბუნებრივი რესურსების შენარჩუნებას და თავიდან აცილებთ გარემოსა და ადამიანების ჯანმრთელობისთვის ზიანს, რაც შესაძლებელია არასათანადო მოპყრობისას. ამ პროდუქტის მიღებისა და უტილიზაციის პუნქტების შესახებ დამატებითი ინფორმაცია შეგიძლიათ მიიღოთ ადგილობრივ მუნიციპალურ ორგანოებში ან საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანის საწარმოში.

ინფორმაცია გარანტიის შესახებ

მწარმოებელი უზრუნველყოფს მოწყობილობის შეუფერხებელ მუშაობას მთელი საგარანტიო ვადის განმავლობაში, ასევე მასალებსა და აწყობაში დეფექტების არარსებობას. საგარანტიო ვადა აითვლება ნაწარმის შეძენის მომენტიდან და ვრცელდება მხოლოდ ახალ პროდუქტებზე. საგარანტიო მომსახურება მოიცავს იმ ელემენტების უფასო შეკეთებას ან შეცვლას, რომლებიც მწყობრიდან გამოვიდა მომხმარებლის ბრალის გარეშე საგარანტიო ვადის განმავლობაში, ნაწარმის მომხმარებლის სახელმძღვანელოს შესაბამისად ექსპლუატაციის პირობით. ელემენტების შეკეთება ან შეცვლა ხორციელდება უფლებამოსილი სერვისცენტრების ტერიტორიაზე.

საგარანტიო ვადა: 24 თვე.
ექსპლუატაციის ვადა: 36 თვე.

დამატებითი ინფორმაცია

Manufacturer: SHENZHEN YUANYICHANG TECHNOLOGY CO., LTD.
Building B, No.60, Zhuang Village Road, Xiner Industrial Park, Xinqiao Street, Bao'an District, Shenzhen City, Guangdong Province, China.
მწარმოებელი: შენჯენ იუანიჩანგ ტექნოლოჯი კო., ლტდ.
შენობა B, №60, ჯუანგ ვილეჯის გზატკეცილი, სინერის სამრეწველო პარკი, სინციაოს ქუჩა, ბაოანის რაიონი, ქ. შენჯენი, გუანდუნის პროვ., ჩინეთი.
დამზადებულია ჩინეთში.

იმპორტიორი საქართველოში: შპს არგო ელექტრონიქს ს/კ 405791674
საქართველო, ქ. თბილისი, ვაკის რაიონი, ილია ჭავჭავაძის გამზირი, N 47, სადარბაზო 1, 1-2 სართული.
ელექტრონული ფოსტის მისამართი: info@dns-shop.ge

ნაწარმი შეესაბამება ТР ТС (ЕАЭС) მოთხოვნებს.

სპეციფიკაციები, პროდუქტის შესახებ ინფორმაცია და მისი იერსახე შეიძლება შეიცვალოს მომხმარებლისთვის წინასწარი შეტყობინების გარეშე, ჩვენი პროდუქციის ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით.

ნაწარმის რეალური ინტერფეისი შეიძლება განსხვავდებოდეს ამ სახელმძღვანელოში წარმოდგენილისგან.

საქონელი დამზადებულია (თვ.წწწწ): _____ V.3

გაიგეთ მეტი:

ARDOR-GAMING.COM

VK.COM/ARDOR_GAMING