

# ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО

0.8/3.8A 6V/12V

автоматическое, электронное



## ПАСПОРТ РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Во время зарядки аккумуляторной батареи могут выделяться взрывоопасные газы. Держите устройство подальше от искр и открытого огня!
- Перед присоединением/отсоединением батареи выньте вилку питания устройства из розетки
- Зарядное устройство предназначено только для свинцово-кислотных аккумуляторов и не должно использоваться для зарядки никель-кадмиевых, литиевых аккумуляторов или батарей другого типа.
  - недопустима перезарядка не перезаряжаемых батарей.
- прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, чувственными или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность».
- при повреждении шнура питания его замену во избежание опасности должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.

## ОПИСАНИЕ

Это устройство предназначено для зарядки различных герметичных свинцово-кислотных аккумуляторов, широко используемых в автомобилях, мотоциклах и некоторых других транспортных средствах, например WET, GEL, AGM и др., емкость которых варьируется от 1.2Ач до 120Ач. Специальная конструкция устройства, обеспечивающая стратегию 5-ти ступенчатой зарядки, позволяет аккумулятору заряжаться до 100% и оставаться подключенным к зарядному устройству длительное время, когда он не используется, чтобы всегда поддерживать его в идеальном состоянии, не нанося повреждений. Для зарядки аккумуляторных батарей при различных температурах окружающей среды устройство оснащено двумя режимами зарядки, что обеспечивает удобный выбор оптимального способа для эффективной и безопасной зарядки аккумулятора. По сравнению с обычными зарядными устройствами, данное устройство оснащено специальной функцией по восстановлению «мёртвых» батарей, то есть сильно разряженный аккумулятор можно заряжать снова.

2



## ВНИМАНИЕ!

Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, чувственными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта и знания, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игры с прибором. При повреждении шнура питания его замену во избежание опасности должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал. Недопустимо использовать прибор для перезарядки не перезаряжаемых батарей.



## ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

- Используйте устройство только внутри помещений в незагромождённых местах с хорошим освещением и вентиляцией.
- Не подвергайте зарядное устройство воздействию прямых солнечных лучей, тепла, снега или дождя.
- Содержите рабочее место в чистоте.
- Не рекомендуется надевать свисающую одежду или украшения, так как они могут вступить в контакт с аккумулятором или зарядным устройством.
- Не оставляйте зарядное устройство без присмотра. Храните его в недоступном для детей месте. Используйте устройство только по назначению.
- Не переносите устройство за кабели и не тяните за кабель, чтобы извлечь вилку из розетки. Не допускайте контакта кабеля с острыми предметами, источниками тепла и маслом.
- Когда устройство не используется, отключайте его от электросети.
- Перед каждым использованием проверяйте зарядное устройство, кабель и штекеры на наличие повреждений.
- Ремонт устройства должен производить только квалифицированный персонал. Не пытайтесь самостоятельно вскрывать корпус устройства. Запрещается использовать устройство с повреждёнными кабелями или корпусом.

1

Полная защита от неправильного подключения и короткого замыкания гарантирует безопасную процедуру зарядки. Благодаря встроенному электронному переключателю зарядное устройство не включается, пока не выбран подходящий режим зарядки. Это помогает избежать появления искры при подключении. Кроме того это устройство управляется микропроцессором, который делает его умнее и надёжнее. Данное устройство имеет высокий класс защиты от пыли и влаги.

## ФУНКЦИЯ ЗАРЯДКИ

Всегда сначала подключайте контакты к клеммам аккумулятора, а затем подсоединяйте устройство к электросети.

### 1. RESET (СБРОС)

При подключении к аккумулятору, а затем к источнику питания устройство автоматически сбрасывает настройки и переходит в режим ожидания.

2. Устройство автоматически установит правильное напряжение аккумулятора, а затем начнёт зарядку, и индикатор зарядки начнёт светиться.

3. Когда аккумулятор зарядится полностью, начнёт светиться индикатор полной зарядки.

4. Зарядное устройство будет поддерживать заряд аккумулятора всё время, пока он подключен.

Если аккумулятор замёрз, подключите его обычным способом. Когда устройство покажет, что зарядка началась, нажмите кнопку РЕЖИМ, чтобы индикатор холода начал светиться. Теперь зарядное устройство настроено для зарядки замёрзшего аккумулятора.

Если аккумулятор сильно разряжен, зарядное устройство попытается восстановить его.

Если аккумулятор не исправен, зарядное устройство не будет заряжать его, и индикатор ОШИБКА начнёт светиться.

3

и мигать. При возникновении такой ситуации отправьте аккумулятор на проверку в специализированную мастерскую.

Индикатор ошибки также будет светиться и мигать если провода подключены не правильно (переполюсовка) или в случае короткого замыкания.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                         |                                                                                                                                   |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Напряжение питания:     | 230В~50Гц                                                                                                                         |
| Потребляемая мощность:  | 65Вт                                                                                                                              |
| Зарядный ток:           | 6В постоянного тока – $0,8A \pm 5\%$<br>12В постоянного тока – $3,8A \pm 5\%$                                                     |
| Типы аккумуляторов:     | Свинцово-кислотные,<br>кальциевые, серебрянные,<br>с поглощающим стекло-<br>волокном (AGM), гелевые (GEL).<br>Ёмкостью 1,2-120Ач. |
| Степень защиты корпуса: | IP65                                                                                                                              |

## КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Зарядное устройство ..... 1 шт.

Инструкция ..... 1 шт.

Гарантийный срок работы 12 месяцев со дня реализации через розничную сеть.

Месяц и год изготовления технического средства указываются на его упаковке путём нанесения соответствующего штампа/стикера с датой изготовления, см. информацию в соответствующем разделе на упаковке товара.  
Официальный импортер продукции т.з. Airline на территории РФ:  
ООО «ЛИМ» 192102, Санкт-Петербург, ул. Фучика 8, литер А (А-3), помещение № 243 (часть)\*

\*по требованию правообладателя импортер может быть изменен. Для уточнения информации о наличии таких требований правообладателя обращаться по тел. 8-800-555-89-65 или на e-mail: info@airline.su