L16340. Руководство пользователя

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

1. Это зарядное устройство предназначено для зарядки аккумуляторов типа 16340.
2. Перед использованием внимательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации и обратите внимание на полярность аккумуляторной батареи.
3. Зарядка производится с помощью USB-адаптера MK 5V (стандартная рекомендация адаптера - 2A).
4. В процессе работы это зарядное устройство может сильно нагреваться. Будьте осторожны чтобы не обжечься.
5. По завершении использования извлеките аккумулятор и отсоедините источник питания.
6. Устройство может использоваться только в сухих помещениях.
7. Указанная информация и данные тестов являются справочными. Перед использованием продукта также изучите информацию по обращению с электрическими приборами.

Внешний вид.



ХАРАКТЕРИСТИКИ И ФУНКЦИОНАЛ:

1. *Используя адаптер MK USB DC 5V и систему управления микрокомпьютером, устройство может заряжать до четырех батарей* 16340 одновременно.
2. Стандартный зарядный ток – 500мА на слот.
3. Каждый слот имеет четыре световых индикатора для отображения информации о процессе зарядки или неисправностях.
4. В устройстве имеется интеллектуальная идентификация короткого замыкания, неисправной батареи или неправильной установки.
5. Доступна функция поддержки постоянного тока зарядки.
6. Рабочая мощность зарядного устройства 2A/5V (разъем USB).

СВЕТОДИОДНЫЙ ДИСПЛЕЙ:

1. Устройство может одновременно и независимо заряжать четыре батареи с отображением актуальной информации по каждой из них.
2. При подключении зарядного устройства к адаптеру питания 5В – все индикаторы должны загореться, а затем погаснуть. Это значит, что автоматическая проверка завершена и устройство находится в режиме ожидания.
3. После установки батареи, система определяет напряжение и емкость, а затем отображает соответствующий уровень.
4. Во время зарядки батареи на световом индикаторе мигает соответствующее деление.
5. При полной зарядке - все четыре индикатора горят.
6. При неисправности батареи (включая короткое замыкание батареи, обратное подключение и т.д.) - загорится четыре красных огня одновременно. Это предупреждение является ненормальным. Проверьте устройство и батареи.

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

1. Входная мощность: MK USB DC 5V/2A.
2. Выходное напряжение: 4,20 В.
3. Выходной ток: 500 мА * 4 слота.
4. Ток в режиме ожидания источника питания: <15,0мА.
5. Размеры: 80 мм × 70 мм × 25 мм.