Интеллектуальное зарядное устройство

LiitoKala Lii-PD2

с цифровым дисплеем

для Ni-MH/Ni-Cd, Li-ion и LiFePO4 аккумуляторов
с регулировкой тока заряда: 500, 1000, 2000mA
и выбором конечного напряжения заряда литий-ионного аккумулятора 3,6В 4,2В 4,35В.

Совместимо со следующим типами батарей:

- Li-ion / LiFePO4: 21700, 20700, 26650, 22650, 18650, 17670, 18490, 17500, 17335, 16340 (RCR123), 14500, 10440
- Ni-MH / Ni-Cd: AA, AAA, C

Краткое руководство:

Установите аккумуляторы, соблюдая полярность (в устройстве присутствует защита от неправильной установки батарей). Каждый канал зарядного устройства независим. В процессе режима заряда или после его завершения нажатием кнопок 1-2 на дисплей устройства выводится следующая информация по каждому каналу:

- тип заряжаемого аккумулятора (Ni-MH/Ni-Cd/Li-ion/LiFePO4)
- процент заряда (во время заряда значок % мигает)
- напряжение на аккумуляторе (V)
- накопленная емкость (mAh)
- время заряда (h)
- ток заряда (mA)

При установке Li-ion 4,35в и LiFePO4 аккумуляторов необходимо выбрать конечное напряжение заряда. (По умолчанию для Li-ION всегда включается заряд до 4,2в). Для этого в течение 5 сек. после установки аккумулятора нажмите кнопку над нужным отсеком. Поочередно нажимая кнопку выберите необходимое значение:

LiFePO4 3,20v - для заряда LiFePO4 аккумуляторов с конечным напряжением 3,6в

Li-ion 3,80v - для заряда Li-ion аккумуляторов с конечным напряжением 4,35в

Li-ion 3,70v - для заряда обычных Li-ion аккумуляторов с конечным напряжением 4,2в

Подсветка дисплея включается при установке аккумулятора или при нажатии любой кнопки и автоматически отключается через 10сек.

При полном заряде аккумулятора дисплей включается и загорается надпись **End**.

Ток заряда:

Зарядный ток регулируется удержанием кнопок 1-2:

- ✓ 500мА для 1-2 аккумуляторов Ni-MH/Ni-Cd
- ✓ 500мА или 1000мА для 1-2 аккумуляторов Li-ion/LiFePO4
- ✓ 2000мА только в крайнем правом слоте для Li-ion/LiFePO4 аккумуляторов

В устройстве присутствует функция активации глубоко разряженных аккумуляторов. Но следует учитывать, что зарядка может не определить аккумуляторы с напряжением:

- ✓ Ni-MH: менее 0,2в
- ✓ Li-ION: от 1,6в до 2,2в

Комплектация:
Зарядное устройство
Сетевой кабель
Гарантийный талон
Инструкция на русском и английском языке

Технические параметры:
Вход: AC 110-240V 50/60Hz / DC 12V 1A
Выходной ток:
Li-ion / LiFePO4: 500мА - 2акб, 1000мА - 2акб, 2000мА - 1акб.
Ni-MH / Ni-Cd: 500мА - 1-2акб.
Конечное напряжение заряда: 3,65в / 4,2в / 4,35в / 1,48в
Размеры: 140мм × 70мм × 36мм
Вес: 140г

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН № _____

«____»_____201 _ г.

Наименование товара	Кол-во	Цена	Сумма
Зарядное устройство			
LiitoKala Lii-PD2			

Итого_____

Подпись_____