Интеллектуальное зарядное устройство

LiitoKala Lii-S4

с цифровым дисплеем
для Ni-MH, Li-ion и LiFePO4 аккумуляторов с регулируемым уровнем тока заряда:
0.5A, 1A и 2A
и выбором конечного напряжения заряда литий-ионного аккумулятора
3,6В 4,2В 4,35В.

Совместимо со следующим типами батарей:

- Li-ion / LiFePO4: 21700, 20700, 26650, 22650, 18650, 17670, 18490, 17500, 17335, 16340 (RCR123), 14500, 10440
- Ni-MH / Ni-Cd: AA, AAA, C

Краткое руководство:
Установите аккумулятор. В устройстве реализована функция автоматического определения полярности, поэтому соблюдение + и - при установке батареи не имеет значения, аккумулятор будет заряжаться в любом случае. В течение 5 сек. устройство определит тип аккумулятора (Ni-MH или Li-ion) и начнет заряд. В процессе заряда на дисплее отображается тип аккумулятора, время, напряжение аккумулятора, его накопленная емкость и ток заряда. При полном заряде на дисплее появится надпись **FULL.**
Для каждого канала имеется своя кнопка управления **CH**
При установке Li-ion 4,35v и LiFePO4 аккумуляторов необходимо выбрать конечное напряжение заряда. (По умолчанию всегда включается заряд до 4,2в). Для этого в течение 5 сек после установки аккумулятора нажмите кнопку **CH** с номером активного слота. На дисплее выберите необходимое конечное напряжение заряда:
3,20v - для заряда LiFePO4 аккумуляторов с конечным напряжением 3,6в
3,70v - для заряда обычных Li-ion аккумуляторов с конечным напряжением 4,2в
3,85v - для заряда Li-ion аккумуляторов с конечным напряжением 4,35в
После установки необходимого напряжения вы можете выбрать оптимальный ток заряда. Для этого нажмите и удерживайте кнопку **CH** с номером активного слота до изменения показаний тока заряда - 2000mA для 1 Li-Ion аккумулятора только в одном, 4 слоте, 1000mA для 2 аккумуляторов, 500mA для 3-4 аккумуляторов. Для Ni-MH/Ni-Cd аккумуляторов возможен ток заряда 500мА. Если не изменить силу тока, автоматически начнется заряд током 500mA. Для указанных максимальных значений тока заряда необходимо использовать блок питания с параметрами 5V / 2A.
В устройстве присутствует функция активации глубоко разряженных аккумуляторов. Но следует учитывать, что зарядка может не определить аккумуляторы с напряжением:
Ni-MH: менее 0,2в
Li-ION: от 1,6в до 2,2в

Технические параметры:
Вход: 5V,2A
Выходной ток:

- **Li-ion / LiFePO4** 500мА, 1000, 2000мА (2000мА - для 1 аккумулятора в 4 слоте)
- **Ni-MH / Ni-Cd** 500мА

Конечное напряжение заряда: 3,6v / 4,2v / 4,35v / 1,48v
Размеры: 118мм × 100мм × 30мм
Вес: 175г
Комплектация:
Зарядное устройство
Кабель USB - микроUSB
Гарантийный талон
Инструкция на русском языке.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН № _____

«____»_____202 _ г.

LA CROSSE- NN +7 906 361 12 15

https://lacrosse-nn.ru
https://magzaryada.ru ***----------***

Наименование товара	Кол-во	Цена	Сумма
Зарядное устройство			
LiitoKala Lii-S4			
Гарантия 12мес.			

Итого_____

Подпись_____