



ARDOR GAMING

ПАЙДАЛАНУ БОЙЫНША НҰСҚАУЛЫҚ

ARDOR GAMING Guardian

Сымсыз пернетақта

Сеніміңізге рахмет!

Біздің команда сіздің ойынға деген құмарлығыңызбен бөліседі, сондықтан біз геймер керек-жарақтарымен ойын тәжірибеңізді ұмытылмас ету үшін көп жұмыс жасаймыз.

Жаңа жеңістер мен ең жарқын әсерлер!

Пернетақта – компьютерге теруге және командалар беруге арналған енгізу құрылғысы.

Техникалық сипаттамалары

- Үлгісі: AG-ZD-Gu98GY-HS-G-Sub-WL.
- Сауда белгісі: ARDOR GAMING.
- Пернетақта түрі: механикалық.
- Кілттердің жалпы саны: 97.
- RGB-жарық және БҚ көмегімен толық баптау мүмкіндігі.
- Ажыратқыш: Gateron Yellow.
- Ресурс: 60 миллион кликке дейін.
- Өндіріс материалы: ABS-пластик.
- Пернелер материалы: XDA PBT.
- Батареяның сыйымдылығы: 5000 мА·сағ.
- Жұмыс қуаты: 5 В = 350 мА.
- Anti-ghosting технологиясы.
- USB кәбілі: 1,8 м, өрілген.
- Үйлесімділік: Windows.
- Пернетақта өлшемдері: 387 × 136 × 41 мм.
- Салмағы: 983 г.

Сымсыз таратқыштардың сипаттамалары

2.4 G сымсыз режимі	
Сымсыз таратқыш стандарты	IEEE 802.15.4
Жұмыс жиілігі диапазоны	2402–2480 МГц
Таратқыштың қуаты	0 дБм
Bluetooth сымсыз режимі	
Сымсыз таратқыш стандарты	IEEE 802.15.1
Жұмыс жиілігі диапазоны	2400–2485 МГц
Таратқыштың қуаты	0 дБм

Сақтық шаралары

- Құрылғы құрылымына ешқандай өзгеріс жасамаңыз.
- Қысқа тұйықталуды болдырмас үшін құрылғының кез-келген сұйықтықпен жанасуын болдырмаңыз, оның жанына сұйықтық бар ашық контейнерлерді қоймаңыз.
- Құрылғыны электромагниттік сәулеленуге ұшыратпаңыз.
- Құрылғы коммерциялық мақсатта пайдалануға арналмаған.
- Құрылғы балалардың және дене, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеті шектеулі адамдардың пайдалануына арналмаған, олардың қауіпсіздігіне жауапты адамдардың бақылауы жүзеге асырылатын жағдайлардан басқа. Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат бермеңіз.

Қысқартылған кілт атауларына анықтама

DEL: Delete.

HM: Home.

PU: Page Up.


PD: Page Down.

INS: Insert.

SCRLK: Scroll Lock.

PRTSC: Print Screen.

Пернелер тіркесімдері

FN+F1	Ойыншы
FN+F2	Дыбыс деңгейін төмендетіңіз
FN+F3	Дыбыс деңгейін көтеріңіз
FN+F4	Дыбысты өшіріңіз
FN+F5	Артқы жарықты қосу/өшіру
FN+F6	Артқы жарық түсін өзгерту
FN+F7	Артқы жарық режимдерін өзгерту
FN+F8	Артқы жарықтың бағытын өзгертіңіз
FN+F9	SCRLK (Scroll Lock)
FN+ 	Windows пернесінің құлпы
FN+F12	Пернетақтаны құлыптау
FN+DEL	PRTSC (Print Screen)
FN+INS	PAUSE
FN+PU	HOME
FN+PD	END
FN+`~	Арнаулы артқы жарық
FN+↑	Артқы жарықтың жарықтығын арттыру
FN+↓	Артқы жарықтың жарықтығын азайтыңыз
FN+←	Артқы жарық жылдамдығын азайтыңыз
FN+→	Артқы жарық жылдамдығын арттыру
FN+ESC	Барлық пернетақта параметрлерін зауыттық параметрлерге қайтару үшін 3 секунд басып тұрыңыз

Арнайы жарықтандыру параметрі

1. Арнайы артқы жарықты орнату режиміне өту үшін FN + `~ пернелер тіркесімін басыңыз. WASD пернелері мен көрсеткі пернелерінің артқы жарығы жанады.
2. FN + `~ пернелер тіркесімін қайтадан басыңыз, NUM және CAPS индикатор шамдары жыпылықтайды.
3. Қажетті артқы жарық түсін таңдау үшін пернелерді басыңыз.
4. Пайдаланушы режимін сақтау үшін FN + `~ пернелер тіркесімін басыңыз.

Пернетақтаны сымды және сымсыз режимдерде қосу

Сымды режим

1. Пернетақтаның сол жағындағы қосқышты бейтарап күйге жылжытыңыз.
2. Кәбіл арқылы құрылғыны компьютердің USB портына қосыңыз.
3. Компьютерде жабдықты орнату шебері операциясының аяқталуын күтіңіз.
4. Құрылғы пайдалануға дайын.

Bluetooth режимі

ARDOR GAMING Guardian пернетақтасы қосылған үш құрылғы арасында жылдам ауысу режимін қолдайды.

Құрылғыңызда Bluetooth қосыңыз және пернетақтаның сол жағындағы қосқышты төменге жылжытыңыз (BT).

1. FN + 1 пернелерін бір уақытта басыңыз - 1 Bluetooth профилін пайдаланыңыз
2. FN + 2 пернелерін бір уақытта басыңыз - 2 Bluetooth профилін пайдаланыңыз
3. FN + 3 пернелерін бір уақытта басыңыз - 3 Bluetooth профилін пайдаланыңыз

2.4G режимі

1. Пернетақтамен бірге келетін 2.4G ресиверін компьютердегі USB портына жалғап, пернетақтаның сол жағындағы қосқышты жоғары орынға жылжытыңыз.
2. Компьютерде жабдықты орнату шебері операциясының аяқталуын күтіңіз. Қосылым сәтті болған кезде 2.4G индикатор шамы жанады.
3. Құрылғы пайдалануға дайын.

Ескерту

Пернетақтаның жеке параметрлерін бағдарламалық құрал (бағдарламалық құрал) арқылы реттеуге болады. Бағдарламаны <https://www.dns-shop.kz/> веб-сайтында, өнім бетінде жүктеп алуға болады.

Кепілдікті қызмет көрсету шарттары

Өндіруші кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істеуіне, сондай-ақ материалдар мен жинақтарда ақаулардың болмауына кепілдік береді. Кепілдік мерзімі бұйымды сатып алған сәттен бастап есептеледі және тек жаңа өнімдерге қолданылады. Кепілдік қызмет көрсету пайдаланушының басшылығына сәйкес бұйымды пайдалану шартымен кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кінәсіз істен шыққан элементтерді тегін жөндеу немесе ауыстыруды қамтиды. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті сервис орталықтарының аумағында жүргізіледі.

Кепілдік және пайдалану мерзімдері қаптамада көрсетілген.

Мекенжай бойынша қызмет көрсету орталықтарының маңызды тізімі: <https://www.dns-shop.kz/service-center/>

Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары

- Құрылғы қандай да болмасын монтаждауды немесе бекітуді талап етпейді.
- Құрылғыны қаптамада, өндірушінің және тұтынушының жылытылатын үй-жайларында ауаның 5 °С және 40 °С аралығындағы температурада және ауаның 80%-дан аспайтын салыстырмалы ылғалдылығында сақтау керек. Үй-жайда жемірілуді тудыратын жегі қоспалар (қышқылдардың, сілтілердің булары) болмауы тиіс.
- Құрылғының тасымалдануы құрғақ ортада жүзеге асырылуы тиіс.
- Құрылғы ұқыпты өңдеуді талап етеді, оны шаң, кір, соққы, ылғал, от және т.б. әсерінен қорғаңыз.
- Құрылғыны өткізу жергілікті заңнамасына сәйкес жүргізілуі тиіс.
- Бұйымның қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, ол федералды немесе жергілікті заңнамаға сәйкес қайта өңдеу және қайта өңдеу үшін электрлік және электронды жабдықты тиісті қабылдау бекетіне қайта өңдеуге жіберіледі.
- Құрылғының ақаулығы анықталған жағдайда, тез арада авторландырылған сервистік орталыққа хабарласу немесе құрылғыны кәдеге жарату керек.

Қосымша ақпарат

Өндіруші: ШЭНЬЧЖЭНЬ ЮАНЬИЧАН ТЭКНОЛОДЖИ КО., ЛТД.

В ғимараты, № 60, Чжуан Вилэдж тас жолы, Синьэр өнеркәсіптік паркі, Синьцяо көш., Баоань ауданы, Шэньчжэнь қ., Гуандун пров., Қытай.
Қытайда жасалған.

Импортер / юр. лицо, принимающее претензии в Республике Казахстан:

ТОО «ДНС КАЗАХСТАН», г. Астана, р-н Сарыарқа, пр-т Сарыарқа, зд. 12, Республика Казахстан.

Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды тұлға:
«DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Астана қ-ы, Сарыарқа ауданы, Сарыарқа д-лы, 12 Ғ-т, Қазақстан Республикасы.

Тауар Еуразиялық экономикалық одақтың «Электртехника және радиоэлектроника бұйымдарында қауіпті заттарды қолдануды шектеу туралы» ЕАЭО ТР 037/2016 техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді.

Өнімнің сапасын жақсарту үшін ерекшеліктер, өнім туралы ақпарат және оның сыртқы түрі пайдаланушыға алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін.

Тауардың шығарылған күні, сондай-ақ кепілдік және пайдалану мерзімдері қаптамада көрсетілген.



