



**ARDOR GAMING**

**ПАЙДАЛАНУ БОЙЫНША НҰСҚАУЛЫҚ**

## Құрметті сатып алушы!

Сеніміңізге рахмет!

Біздің команда сіздің ойынға деген құмарлығыңызды бөліседі, сондықтан біз геймер керек-жарақтарымен ойын тәжірибеңізді ұмытылмас ету үшін көп жұмыс жасаймыз. Жаңа жеңістер мен ең жарқын әсерлер!

## Құрылғының мақсаты

Корпус аппараттық құралдарды орналастыруға арналған.

## Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары

- Корпус монтаждауды немесе тұрақты бекітуді қажет етпейді.
- Корпусты қаптамада, өндірушінің және тұтынушының жылытылатын үй-жайларында ауаның 5 және 40 °C аралығындағы температурада және ауаның 80%-дан аспайтын салыстырмалы ылғалдылығында сақтау керек. Үй-жайда жемірілуді тудыратын жегі қоспалар (қышқылдардың, сілтілердің бұлары) болмауы тиіс.
- Корпустың тасымалдануы құрғақ ортада жүзеге асырылуы тиіс.
- Корпус ұқыпты өңдеуді талап етеді, оны шаң, кір, соққы, ылғал, от және т.б. әсерінен қорғаңыз.
- Корпусыны сату жергілікті заңнамасына сәйкес жүргізілуі керек.
- Корпустың ақаулығы анықталған жағдайда, тез арада авторландырылған сервистік орталыққа хабарласу немесе құрылғыны кәдеге жарату керек.
- Осы корпусты жою қалдықтарды қайта өңдеу жөніндегі жергілікті нормалар мен ережелерге сәйкес жүзеге асырылуға тиіс. Осы бұйымды дұрыс жоюды қамтамасыз ете отырып, сіз қоршаған ортаға және адам денсаулығына ықтимал зиянды болдырмауға және материалдық ресурстарды ұтымды пайдалануға көмектесесіз. Бұл бұйымды қабылдау және жою пункттері туралы қосымша ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қалдықтарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.

## Қосымша ақпарат

**Өндіруші:** Чжуншэн Тэкнолоджи Ко., ЛТД.

Чжэньхуа тас жолы 2, Минчжу өнеркәсіптік паркі, Цунхуа ауданы, Гуанчжоу қ., Гуандун пров., Қытай.

Қытайда жасалған.

**Импортер / юр. лицо, принимающее претензии в Республике Казахстан:**

ТОО «ДНС КАЗАХСТАН», г. Астана, р-н Сарыарка, пр-т Сарыарқа, зд. 12, Республика Казахстан.

**Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды тұлға:**

«DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Астана қ-ы, Сарыарқа ауданы, Сарыарқа д-лы, 12 Ғ-т, Қазақстан Республикасы.

**Адрес электронной почты / электронды пошта мекен-жайы:** info@dns-shop.kz

Өнімнің сапасын жақсарту үшін ерекшеліктер, өнім туралы ақпарат және оның сыртқы түрі пайдаланушыға алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін.

Кепілдік мерзімі: 18 ай.

Пайдалану мерзімі: 24 ай.

Өндіріс күні пайдаланушы нұсқаулығының орыс тіліндегі нұсқасында көрсетілген.

V.2

## Техникалық сипаттамалары

<b>Сауда белгісі</b>	ARDOR GAMING.
<b>Үлгісі</b>	Rare L2 BG/WG.
Түрі	ATX Miditytower.
Түсі	Қара/ақ.
Бүйірлік панельдегі терезе	4 мм шыңдалған шыны (2 болтқа бекіту).
ОП салқындатқышының максималды биіктігі	165 мм.
ҚК форма факторы	ATX (толық емес).
Аналық платаның үйлесімділігі	ATX/mATX/ITX.
Шасси металының қалыңдығы	0,6 мм.
<b>Кеңейту</b>	
Бөлімдер саны 2,5 ”	3.
Бөлімдер саны 3,5 ”	3.
Кеңейту слоттары	7.
<b>Жоғарғы панельдің порттары</b>	
I/O панелі	1 x USB 3.0, 2 x USB 2.0, HD Audio.
<b>Салқындату жүйесі</b>	
Желдеткіш жиынтықта	Артқы панельде 1x120 мм
<b>Физ. сипаттамалары</b>	
Өлшемдері (ҰхЕхБ)	425 x 218 x 480 мм
Массасы	таза: 5,8 кг.
<b>Ерекшеліктері</b>	
Графикалық картаның макс. ұзындығы	350 мм.
Терезе	Жоғарғы сапалы шыңдалған бүйірлік әйнек жүйенің ішкі компоненттерін шолуды қол жетімді етеді. Артқы жағында екі болтқа ыңғайлы және эстетикалық бекіту.
Кәбілді басқару	Кәбілдерді шығару орындарында резеңке тығындары бар ойластырылған басқару кәбілі жүйесі.
Оқшауланған бокс ҚК	Қуат көзі төменгі жағында орналасқан арнайы оқшауланған қорапқа орнатылады, осылайша қуат көзін жылыту жүйе компоненттерінің жұмысына әсер етпейді.
Ауаны салқындатуды қолдау	Алдыңғы жағында 3 x 120/2 x 140 мм. Жоғарғы панельде 2 x 120/2 x 140 мм. Артқы жағында 1x120 мм (1 желдеткіш жинақталған). Қуат көзінің бөлімінде 2 x 120.
Суды салқындатуды қолдау	Радиаторларды орнатуды қолдайды: Алдыңғы жағында 240/280/360 мм. Жоғарғы панельде 120/240/280 мм. Артқы жағында 120 мм.
Салқындату жүйесін оңай орнату	Корпустың орналасуы аналық платаны шығармай-ақ салқындату жүйесінің жаңа элементтерін енгізуге мүмкіндік береді.
Шаңнан қорғау	Корпустың үстіңгі және астыңғы жағында шаңға қарсы сүзгілер орнатылған.

## Желдеткіш

Үлгі атауы	Rare SF120
Ауа ағыны	Max 41,6 CFM
Жұмыс кернеуі	DC 5 В–12 В
Айналу жылдамдығы	1000 айн / мин ± 10%
Шудың максималды деңгейі	< 24 дБ
Мойынтірек түрі	Гидравликалық
Пайдалану мерзімі	≥ 40 000 сағат
Байланыс түрі	3-pin, ұзындығы 500 мм
Өлшемдері	120 x 120 x 25 мм
Қалақтар саны	7
Қалақтардың түсі	қара/ақ

## Желдеткіштерді орнату

### Алдыңғы желдеткіштер



Алдыңғы панельді, сондай-ақ корпусның бүйірлік шыны панелін алыңыз.




Корпусның алдыңғы жағында 3 120 мм желдеткішті немесе 2 140 мм желдеткішті орнатуға болады.



3 120 мм желдеткішті немесе 2 140 мм желдеткішті тиісті қосқыштарға орналастырыңыз. Бұрандалармен бекітіңіз.

### Артқы желдеткіштер



Корпусның артына 1 120 мм желдеткішті орнатуға болады.



1 120 мм желдеткішті тиісті ұяға салыңыз.



Желдеткішті бұрандалармен бекітіңіз.


### Жоғарғы желдеткіштер



Корпусның жоғарғы жағында 2 120 мм желдеткішті немесе 2 140 мм желдеткішті орнатуға болады.




2 120 мм желдеткішті немесе 2 140 мм желдеткішті тиісті қосқыштарға орналастырыңыз.



Желдеткішті бұрандалармен бекітіңіз.

## Қуат көзінің жоғарғы панеліндегі желдеткіштер (ҚК)



ҚК бөлімінің жоғарғы панеліне 2 120 мм желдеткішті орнатуға болады.



2 120 мм желдеткішті ҚК бөліміне орналастырыңыз.



Желдеткіштерді бұрандалармен бекітіңіз.

## Аналық платаны орнату



Аналық платаның орналасқан жері.




Сыртқы құрылғыларды тиісті тесікке қосу үшін қосқыштары бар панельді салыңыз.



Аналық платаны орналастырыңыз




Бұрандалармен бекітіңіз.



USB 3.0 қосқышын аналық платаға қосыңыз.



Корпустағы алдыңғы жағындағы сыртқы құрылғыларға арналған қосқыштар.



HD Audio қосқышын аналық платаға қосыңыз.

## Қуат көзін орнату



Қуат көзінің орналасуы.




Қуат көзін оның орнына қойыңыз.



Бұрандалармен бекітіңіз.

## Қатты дискіні 2,5'' SSD немесе 3,5'' HDD орнату

3,5'' HDD (2 x 3,5'' HDD) қатты дискіні орнату




Қатты дискілерді орналастыру орны 2,5'' SSD және 3,5'' HDD.



Бекіткішті корпусның төменгі жағынан алыңыз.




1. SSD дискісін бекіткіштің жоғарғы жағына қойыңыз, ішкі жағынан бұрандалармен бекітіңіз.
1. HDD дискісін бекітпенің төменгі жағына қойыңыз, бүйірлеріне бұрандалармен бекітіңіз.



Бекіткішті корпусның төменгі жағына қайта салыңыз.

## 2,5'' SSD және 3,5'' HDD орнату

(1 x 2,5'' SSD + 1 x 3,5'' HDD)




Қатты дискіні орналастыру орны 3,5'' HDD.



Бұрандаларды босатыңыз және бекітпесін алыңыз.




1. SSD дискісін қондырманың жоғарғы жағына қойыңыз, ішінен бұрандалармен бекітіңіз.
1. Қатты дискіні кронштейннің төменгі жағына қойыңыз, бұрандаларды бүйірлерінде бекітіңіз.




Бекіткішті корпусның төменгі жағына қайта салыңыз.

## 2,5'' SSD немесе 3,5'' HDD қатты дискісін аналық платаға орнату

3,5'' HDD (1 x 3,5'' HDD) қатты дискіні орнату



Қатты дискінің орны 3,5'' HDD.



Бұрандаларды босатыңыз және бекітпесін алыңыз.



Қатты дискіні тірекке қойып, бұрандалармен бекітіңіз.



Кронштейнді аналық платаға салыңыз.



Бұрандалармен бекітіңіз.


## Қатты дискіні 2,5'' SSD орнату (2 x 2,5'' SSD)



Бұрандаларды босатыңыз және бекітпесін алыңыз.



2 x 2,5'' SSD қатты дискісін кронштейнге қойып, бұрандалармен бекітіңіз.



Кронштейнді аналық платаға салыңыз.



Бұрандалармен бекітіңіз.

## Графикалық картаны орнату




Бейне картаның орналасқан жері.



PCI ұясының бланкілерін алыңыз.



Бейне картаны ұяға салыңыз.



Бұрандалармен бекітіңіз.

## Кәбілдерді қосу



Белгілерді орындай отырып, HDD жарық диоды ашасын (HDD қатты дискінің жарық диоды индикаторы) аналық платадағы панельге қосыңыз.




POWER жарық диоды ашасын (қуат жарық диоды) белгілерді орындай отырып, аналық платадағы панельге қосыңыз.



Белгілерді орындай отырып, RESET SW ашасын (қалпына келтіру батырмасы) аналық платадағы панельге қосыңыз.



POWER SW ашасын (қуат батырмасы) белгілерді орындай отырып, аналық платадағы панельге қосыңыз.



«+» жалғау «+»,  
«-» жалғау «-»

