

Резервуар с помпой Thermaltake Pacific PR12-D5 Plus Руководство по установке

Этот продукт предназначен для установки только опытными пользователями. Пожалуйста, проконсультируйтесь с квалифицированным специалистом. Неправильная установка может привести к повреждению вашего оборудования.

1. Внимательно прочтите руководство перед установкой.
2. Настоятельно рекомендуется использовать качественную охлаждающую жидкость, такую как Thermaltake Coolant.
3. Во избежание повреждений акриловой трубки запрещается использовать спиртосодержащие жидкости, не очищайте устройство спиртом.

Комплектация.

- A. Устройство.
- B. Кронштейн.
- C. Зажим.
- D. Гайки.
- E. Длинные винты.
- F. Короткие винты.
- G. Пробка-заглушка G1/4.
- H. Гаечный ключ.
- I. Контроллер.
- J. Кабель контроллера.
- K. Кабель питания.
- L. Кабель-переходник.
- M. Кабель-перемычка.
- N. Липучка.

Руководство по установке.

1. Выберите один из двух типов монтажных комплектов.
2. Установите фитинги и трубки. Используйте нижнюю часть устройства в качестве выхода, а верхнюю – в качестве входа.
3. Для управления световым эффектом с помощью программного обеспечения TT RGB PLUS используйте кабель L для подключения резервуара с помпой.
4. Подключите кабель устройства к контроллеру.
5. Установите DIP-переключатель на задней стороне контроллера для назначения номера контроллера.

6. Подключите кабель контроллера к основной плате (9-контактный разъем USB 2.0) и контроллеру.
7. Подключите кабель питания к 4-контактному разъему Molex и контроллеру.
8. Если вы хотите подключить два или более разъема, вы можете использовать кабель-перемычку для соединения контроллеров.
9. При добавлении рекомендованной охлаждающей жидкости заполните резервуар только на 80%. Оставьте крышку заливного отверстия открытой, это поможет стабилизировать давление во внутреннем контуре.
Внимание! Крышка резервуара должна быть сухой! Не допускайте попадания охлаждающей жидкости на провод и светодиодный модуль.
10. Подключите кабель питания устройства к 4-контактному разъему Molex.

Дополнительная информация

Изготовитель: Шэньчжэнь Спиди Имп энд Эксп Ко., Лтд.

Каб. С1903, южное здание, шоссе Луофан, Лоху, г. Шэньчжэнь, Китай.

Изготовитель: Тэрмалтэйк Тэкнолоджи Ко., Лтд.

Сев. шоссе Юйнин, промзона Юйнин, Хэнли, г. Дунгуань, пров. Гуандун, Китай.

Сделано в Китае.

Изготовитель: Тэрмалтейк Тэкнолоджи Ко., Лтд.

1F, № 268, секция 3, шоссе Бэйшэнь, Шэнь-ган Сян, г. Нью-Тайбэй, Тайвань.

Изготовитель: Тэрмалтэйк Тэкнолоджи Ко., Лтд.

5F, № 185, Сек. 2, бульвар Тидин, р-н Нэйху, г. Тайбэй 114, Тайвань (Китай).

Сделано на Тайване.

Импортер: ООО «Атлас», 690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.

Актуальный изготовитель указан на упаковке.

Thermaltake Pacific PR12-D5 Plus сорғысы бар резервуар Орнату нұсқаулығы

Бұл өнім тек тәжірибелі пайдаланушылар орнатуға арналған. Білікті адаммен кеңесіңіз. Қате орнату жабдықты зақымдауы мүмкін.

1. Орнатпас бұрын нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз.
2. Thermaltake Coolant сияқты сапалы салқындатқышты пайдалану өте ұсынылады.
3. Акрилді түтікке зақым келтірмеу үшін құрамында спирті бар сұйықтықтарды қолданбаңыз, құрылғыны спиртпен тазаламаңыз.

Жинақталым.

- A. Құрылғы.
- B. Кронштейн.
- C. Қысқыш.
- D. Бұрандалар.
- E. Ұзын бұрамалар.
- F. Қысқа бұрамалар.
- G. G1/4 штепсель тығыны.
- H. Сомын кілт.
- I. Контроллер.
- J. Контроллер кәбілі.
- K. Қуат кәбілі.
- L. Адаптер кәбілі.
- M. Секіргіш кәбіл.
- N. Жабысқақ.

Орнату нұсқаулығы.

1. Орнату жиынтықтарының екі түрінің бірін таңдаңыз.
2. Фитингтер мен құбырларды орнатыңыз. Құрылғының төменгі бөлігін шығыс ретінде, ал жоғарғы бөлігін кіріс ретінде пайдаланыңыз.
3. Жарықтандыру әсерін TT RGB PLUS бағдарламалық қамтамасыз ету құралымен басқару үшін сорғы резервуарын қосуға L кәбілін пайдаланыңыз.
4. Құрылғы кәбілін контроллерге қосыңыз.
5. Контроллердің нөмірін тағайындау үшін контроллердің артқы жағындағы DIP қосқышын орнатыңыз.
6. Контроллердің кәбілін негізгі тақтаға (9 істікшелі USB 2.0 қосқышы) және контроллерге қосыңыз.
7. Қуат кәбілін 4 істікшелі Molex қосқышына және контроллерге қосыңыз.

8. Екі немесе одан да көп қосқыштарды қосқыңыз келсе, контроллерді қосу үшін қосқыш кәбілді пайдалануға болады.
9. Ұсынылған салқындатқышты қосқанда резервуарды тек 80%-ға дейін толтырыңыз. Толтырғыш қақпағын ашық қалдырыңыз, бұл ішкі контурдағы қысымды тұрақтандыруға көмектеседі. **Назар аударыңыз! Резервуардың қақпағы құрғақ болуы керек! Салқындатқышты сым мен жарық диодты модульден алыс ұстаңыз.**
10. Құрылғының қуат кәбілін 4 істікшелі Molex қосқышына қосыңыз.

Қосымша ақпарат

Өндіруші: Шэньчжэнь Спида Имп энд Эксп Ко., Лтд.

C1903 каб., оңтүстік ғимарат, Луофан тас жолы, Лоху, Шэньчжэнь қ., Қытай.

Өндіруші: Тэрмалтэйк Тэкнолоджи Ко., Лтд.

Юйнин солтүстік тас жолы, Юйнин өнеркәсіптік аймағы, Хэнли, Дунгуань қ., Гуандун пров., Қытай.

Қытайда жасалған.

Өндіруші: Тэрмалтейк Тэкнолоджи Ко., Лтд.

1F, № 268, 3-секция, Бэйшэнь тас жолы, Шэнь-ган Сян, Нью-Тайбэй қ., Тайвань.

Өндіруші: Тэрмалтэйк Тэкнолоджи Ко., Лтд.

5F, № 185, Сек. 2, Тидин бульвары, Нэйху ауданы, Тайбэй қ. 114, Тайвань (Қытай).

Тайваньда жасалған.

Импортер / юр. лицо, принимающее претензии в Казахстане:

ТОО «ДНС КАЗАХСТАН», г. Нұр-Сұлтан, р-н Сарыарқа, пр-т Сарыарқа, зд. 12, Казахстан.

Импорттаушы / Қазақстанда шағымдар қабылдайтын заңды тұлға:

«DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Нұр-Сұлтан қаласы, Сарыарқа ауданы, Даңғылы Сарыарқа, ғимарат 12, Қазақстан.

Өзекті дайындаушы қаптамада көрсетілген.