

# Awei T55 сымсыз құлаққаптары (TWS гарнитурасы)

Пайдаланушы нұсқаулығы



## Құрметті сатып алушы!

Сізге біздің өнімді таңдағаныңыз үшін алғысымызды білдіреміз. Біз сізге сапаға, функционалдылыққа және дизайнға қойылатын жоғары талаптарға сәйкес әзірленген және өндірілген бұйымдар мен құрылғыларды ұсынуға қуаныштымыз. Пайдалануды бастар алдында Сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпарат, сондай-ақ өнімді дұрыс пайдалану және оны күту жөніндегі ұсынымдарды қамтитын осы нұсқаулықты мұқият оқыңыз. Осы Нұсқаулықтың сақталуына қамқорлық жасаңыз және бұйымды одан әрі пайдалану кезінде нұсқаулықты анықтамалық материал ретінде пайдаланыңыз.

## Bluetooth

Bluetooth – бұл құрылғылар арасында шағын қашықтықтағы сымсыз қосу түрі (әдетте 10 м дейін қашықтықта жұмыс істейді). Bluetooth көмегімен сізге мобильді телефондар/сымсыз құлаққаптар/компьютерлер секілді және т.б. құрылғылар арасында ақпарат алмасуға болады. Bluetooth технологиясы түйіндістеруді жеңілдетеді де деректердің тез және тиімді таратылуын қамтамасыз етеді.


1

## Құрылғының мақсаты

Сымсыз құлаққаптар (TWS гарнитурасы) – бұл музыканы, сөйлеуді немесе басқа дыбыстық сигналдарды жеке тыңдауға арналған құрылғы.

## Жинақталым

Сымсыз құлаққаптар x2  
Пайдаланушы нұсқаулығы x1  
Портативті зарядтау кейсі x1  
USB зарядтау кабелі x1



2

## Құрылғының схемасы



3

## Пайдалану

### Пайдалану жөніндегі нұсқаулық

**Іске қосу:** зарядтау кейсін ашқан кезде / көп функционалды батырманы 3 секунд ұзақ басқан кезде құлаққаптар автоматты түрде іске қосылады. **Сөндіру:** егер құлаққаптарды кейске салсаңыз / көп функционалды батырманы 4 секундқа басатын болсаңыз, құлаққаптар автоматты түрде сөнеді.

### Түйіндістері

**Бір құлаққапты түйіндістері**  
1. Бір құлаққапты кейстен шығарыңыз.  
2. Мобильді құрылғыда Bluetooth-ді іске қосыңыз, құрылғылар тізімінде «awei T55» табыңыз және қосылысты орындаңыз. (Табысты түрде түйіндістірілгеніңіз ақ индикатордың ұзақ жыпылықтауы және «Connected» дауыстық сигналды куәландырады).

### Екі құлаққапты түйіндістері

1. Екі құлаққапты да кейстен шығарыңыз, олар автоматты түрде синхрондалады. Ақ және жасыл индикатордың жыпылықтауы құлаққаптардың мобильді телефонмен немесе басқа Bluetooth-құрылғылармен түйіндістері дайындығын куәландырады.  
2. Мобильді құрылғыда Bluetooth-ді іске қосыңыз, құрылғылар тізімінде «awei T55» табыңыз және қосылысты орындаңыз. (Табысты түрде қосылған кезде сіз «Connected» дауыстық сигналын естисіз).  
3. Автоматты түрде жаңадан қосу: құлаққаптар түйіндістірілген құрылғыларға автоматты түрде қосылады. (Егер құрылғыда Bluetooth іске қосылған болса және құлаққаптар қолжетімді құрылғылардың тізімінен жойылмаған болса).

4

## Пайдалану

### Ескертпе:

1. Құлаққаптар автоматты түрде синхрондалады, алғаш рет пайдаланған кезде пайдаланушы синхрондауды өзі орындау қажеті болмайды.  
2. Егер құлаққаптар автоматты түрде синхрондалмайтын болса, оларды кейске салыңыз, қапағын жабыңыз және қайтадан шығарыңыз. Құлаққаптар автоматты түрде синхрондалады.  
3. Синхрондау табысты түрде орындалғаннан кейін оң жақ құлаққапта индикатор жылдам, ал сол жақ құлаққапта индикатор тыныс алу режимінде жыпылықтайтын болады. Құлаққаптар мобильді телефонға қосу үшін дайын. (Егер құлаққаптар синхрондалмаған болса, оларды кейске салыңыз және әрекеттерді қайталаңыз).

### Ескертпе:

Егер телефонға қосылған құлаққаптардың біреуі дыбысты жаңғыртпайтын болса, телефонға қосылған болса, телефондағы Bluetooth-ді сөндіріңіз және екі құлаққапты да кейске салыңыз. Құлаққаптарды кейстен шығарыңыз, олар 10 секунд ішінде автоматты түрде синхрондалады, бұны ақ индикатордың ұзақ жыпылықтауы куәландырады. Құлаққаптар мобильді телефонға қосу үшін дайын.

### Өнімнің өрекшеліктері

1. Судан қорғаныс класы IPX6, теріден қорғаныс.  
2. Төмен энергия тұтыну, мобильді құрылғылардың барлық түрлерімен үйлесімділік.  
3. Hands-free функциясы.  
4. Құлаққаптарды бірге де бір-біріп те қосуға болады.

5

## Пайдалану

### Көп функционалды батырманың функциялары

Кіріс қоңырауына жауап: батырманы басу.  
Кіріс қоңырауын қабылдамау: батырманы ұзақ (2 секунд) басу.  
Қоңырауды ұстау: батырманы басу.  
Ойнату: батырманы басу.  
Үзіліс: батырманы басу.  
Дыбыс деңгейін көтеру: оң жақ құлаққапта батырманы ұзақ басу.  
Дыбыс деңгейін азайту: сол жақ құлаққапта батырманы ұзақ басу.  
Келесі трек: оң жақ құлаққапта батырманы екі рет басу (ойнату режимі).  
Алдыңғы трек: сол жақ құлаққапта батырманы екі рет басу (ойнату режимі).  
Соңғы рет терілген нөмірді шақырту: батырманы екі рет басу (үзіліс режимі).  
Siri дауыстық көмекшіні шақыру: сол жақ құлаққапта батырманы үш рет басу.

### Жарық индикациясы

1. Құлаққаптар Зарядтау: жасыл индикатор жанады. Зарядтау деңгейі толық: индикатор сөнеді. Түйіндістері барысында: ақ және жасыл индикаторлар жыпылықтайды.  
2. Зарядтау кейсі Зарядтау: индикатор баяу жыпылықтайды. Зарядтау деңгейі толық: индикатор жанады.

6

## Техникалық сипаттамалары

Үлгісі: T55.

### Bluetooth сипаттамалары

Bluetooth нұсқасы: 5.1.  
Профильдерді қолдау: HSP/ HFP/ A2DP/ AVRCP.  
Күту режимінде жұмыс істеу уақыты: 300 сағ.  
Сөйлесу режимінде жұмыс істеу уақыты: 8 сағ.  
Ойнату режимінде жұмыс істеу уақыты: 7 сағ.  
Зарядтау уақыты: 1 сағ.  
Кіріс кернеуі: 5 В.  
Сымсыз байланыс стандарты: IEEE 802.15.1.  
Жиілік ауқымы: 2402 МГц – 2480 МГц.  
Таратқыштың максималды қуаты: ≤ 4 дБм  
Жұмыс температурасы: -20 °C бастап +45 °C-ге дейін.  
Сымсыз байланыстың радиусы: 10 м.  
Құлаққап акумуляторының сыйымдылығы: 40 мА·сағ / 3.7 В.  
Зарядтау кейсі акумуляторының сыйымдылығы: 360 мА·сағ / 3.7 В.

### Драйвердің техникалық сипаттамалары

Драйвер: 6 мм.  
Сезімталдық: 92 дБ ± 3 дБ.  
Кедергі: 16 Ом ± 15%.  
Жаңғыртылатын жиілік: 20-20000 Гц.

## Сақтық шаралары

Бұйымның қолдану мерзімін ұзарту және кепілдік шарттарын анық түсіну үшін төмендегі нұсқаулықтарды оқып танысуды сұраймыз.

- ★ Қысқа тұйықталуды болдырмау үшін құрылғыны суға және басқа сұйықтықтарға салмаңыз.
- ★ Құрылғыны тікелей күн сәулесінің немесе жоғары температуралардың әсеріне ұшыратпаңыз.
- ★ Тақтаның зақымдануын болдырмау үшін құрылғыны төмен температуралардың әсеріне ұшыратпаңыз.
- ★ Құрылғыға сертификатталған маман ғана қызмет көрсетуі тиіс.
- ★ Құрылғыны механикалық зақымдарға ұшыратпаңыз.
- ★ Құрылғыны тазалау үшін химиялық жуғыш құралдарды және абразивті жуғыш заттарды пайдаланбаңыз.
- ★ Корпусы зақымдамау үшін бетіне үшкір заттармен тимеңіз.
- ★ Оны өте ұзақ уақыт бойы зарядтамаңыз, себебі артық заряд батареяның пайдалану мерзімін азайтады.

Интернеттегі мекенжайы: [www.awei.hk](http://www.awei.hk) v.1



Байланыс деректері:  
twitter : <https://www.twitter.com/aweiearphone>  
facebook : <https://www.facebook.com/aweiproducts>  
instagram : <http://www.instagram.com/aweiearphone>

8

## Қосымша ақпарат

**Өндіруші:** Шэньчжэнь Ялэ Электроникс Ко., Лтд. 4F, 2 ғим., Юэцинтай өнеркәсіптік паркі, Хуажун тас жолы, Далан көш., жаңа Лунхуа ауданы, Шэньчжэнь қ., Қытай.  
**Өндірістің жасаушы-зауыттың филиалы:** Шэньчжэнь Ялэ Электроникс Ко., Лтд.  
4 ғим., № 97 Хуансин тас жолы, Кайцзедэ өнеркәсіптік паркі, жаңа Лунхуа ауданы, Шэньчжэнь қ., Қытай.  
**Импортер / юр. лицо, прিনিмающее претензии в Казахстане:** TOO «DNS KAZAQSTAN», г. Нұр-Сұлтан, р-н Сарыарқа, пр-т Сарыарқа, зд. 12, Казахстан.  
**Импортер / юр. лицо, прিনিмающее претензии в Казахстане:** TOO «DNS KAZAQSTAN (DNS KAZAQSTAN)» ЖШС, Нұр-Сұлтан қаласы, Сарыарқа ауданы, Даңғылы Сарыарқа, ғимарат 12, Қазақстан.  
Қытайда жасалған.  
Тауар ЕАЭО ТР 037/2016 «Электртехника және радиоэлектроника бұйымдарында қауіпті заттарды қолдануды шектеу туралы» Еуразиялық экономикалық одағының техникалық регламенті талаптарына сәйкес келеді. Бұйымның сыртқы түрі және оның сипаттамалары алдын-ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін. Аспаптың жинақталымы алдын-ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін. Тауардың дайындалған күні, кепілдік және пайдалану мерзімдері қаптамада көрсетілген.

Жұмыс істеп тұрған сервис орталықтарының мекенжайы: <https://www.dns-shop.ru/technical-support/>

10

## Монтаждау, сақтау, тасу (тасымалдау), өткізу және көдеге жарату ережелері мен шарттары

- ★ Құрылғы қандай да бір монтаждауды немесе тұрақты бекітуді талап етпейді.
- ★ Құрылғыны сақтау қаптамада өндірушінің және тұтынушының жылытылатын үй-жайларында 5 °C бастап 40 °C дейін ауа температурасында және ауаның 80 % аспайтын салыстырмалы ылғалдылығында жүргізілуі тиіс. Үй-жайларда тоттануды тудыратын агрессивті қоспалар (қышқылдардың, сілтілердің булары) болмауы тиіс.
- ★ Құрылғыны тасымалдау құрғақ ортада жүзеге асырылуы тиіс.
- ★ Құрылғы ұқыппен қолдануды талап етеді, оны шаңның, кірдің, соқырлардың, ылғалдың, оттың және т. б. әсерінен қорғаңыз.
- ★ Құрылғыны өткізу жергілікті заңнамаға сәйкес жүргізілуі тиіс.
- ★ Бұйымның қолдану мерзімі аяқталғаннан кейін, оны әдеттегі тұрмыс қалдықтарымен бірге лақтыруға болмайды. Мұның орнына, оны федералдық немесе жергілікті заңнамаға сәйкес кейінгі қайта өңдеу мен көдеге жарату үшін тиісті электр және электрондық жабдықтарды қабылдау орнына көдеге жарату керек. Осы бұйымды көдеге дұрыс жаратуды қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды сақтауға көмектесесіз және тиісінше қолданбау салдарынан қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына келтірілуі мүмкін зиянның алдын аласыз. Осы бұйымды қабылдау және көдеге жарату пункттері туралы толығырақ ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыс қоқысын шығаратын кәсіпорындан ала аласыз.
- ★ Құрылғының ақаулығын анықтаған кезде дереу авторизацияланған сервис орталығына хабарласу немесе құрылғыны көдеге жарату керек.

## AWEI кепілдік талоны

Үлгі №	Штрих коды		
Сатып алушы	Тел.		
Мекенжайы			
Сатушы	Тел.		
Мекенжайы			
Сатып алынған күні	Тех. қызмет көрсету күні		
Ақау	Қызмет көрсету уақыты		
Ескертпелер			