



# РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

# Саундбар с беспроводным

# подключением

---

Перед началом эксплуатации устройства внимательно ознакомьтесь с данным руководством и сохраните его для справок в будущем.


Модель

S60Q (S60Q, SPQ4-W)

# Краткое руководство по саундбару

## | Установка и использование устройства

- 1 Подключите саундбар к телевизору с помощью оптического кабеля или кабеля HDMI.



- (A) Саундбар
- (B) Приемник пульта управления/ Индикаторы состояния
- (C) Беспроводной сабвуфер - Устанавливайте возле саундбара.
- (D) Внешнее устройство - (Проигрыватель Blu-ray, игровая консоль и проч.)

- 2** Если вы используете внешнее устройство (например, проигрыватель Blu-ray, игровую консоль и проч.), подключите его к саундбару кабелем HDMI.
- 3** Подключайте к сети питания в следующем порядке: беспроводной сабвуфер → саундбар. Затем включите саундбар. После автоматической установки подключения к саундбару светодиод беспроводного сабвуфера включается зеленым цветом. (→ См. "Подключение устройства" на странице 6.)

#### **4 Использование устройства с вашим телевизором (→ см. "Подключение оптическим кабелем", "Подключение кабелем HDMI" на странице 16, 19.)**

- 
- 1** Нажмите кнопку "Функция"  несколько раз, пока первый сверху индикатор из трех не загорится белым цветом.
  - 2** В настройках телевизора установите вывод звука на [HDMI ARC], [Оптический] или [Внешний динамик].

#### **5 Подключение устройства к вашему смартфону по Bluetooth (→ см. "Подключение по Bluetooth" на странице 24.)**

- 
- 1** Нажмите кнопку **Настройка**  на вашем смартфоне и выберите  **Bluetooth**. Включите функцию **Bluetooth**. ( Выкл. >  Вкл.)
  - 2** Нажмите кнопку **Сопряжение Bluetooth**  . Через непродолжительное время второй из трех индикаторов загорится синим цветом и начнет мигать.
  - 3** Найдите и нажмите название устройства на вашем смартфоне. Устройство отображается как "LG S60Q (XX)".

#### **6 Подключение к приложению LG Sound Bar (→ см. "Подключение к смартфону с помощью приложения LG Sound Bar" на странице 27.)**

- 
- 1** Найдите и установите **приложение LG Sound Bar** из Google Play или App Store на вашем смартфоне.
  - 2** Для получения дополнительной информации по его использованию нажмите [Справка] в меню [Настройка].

## **Подключение саундбара к беспроводному сабвуферу вручную ( $\rightarrow$ см. "Подключение беспроводного сабвуфера вручную" на странице 8.)**

Если спереди беспроводного сабвуфера горит красный светодиод, значит саундбар не подключен к сабвуферу. В таком случае подключите следующим образом.

- ①** Нажмите кнопку **Питание**  на саундбаре для его отключения.
- ②** Нажмите кнопку **PAIRING** на задней стороне отключенного беспроводного сабвуфера. Проверьте, что светодиод мигает зеленым цветом.
  - Если спереди беспроводного сабвуфера продолжает гореть красный светодиод, нажмите и удерживайте кнопку сзади сабвуфера еще раз.
- ③** Нажмите кнопку **Питание**  на саундбаре для его включения.
- ④** После установки соединения светодиод спереди беспроводного сабвуфера будет гореть зеленым цветом.

# Содержание

## Краткое руководство по саундбару

- 2** Установка и использование устройства

## Установка

- 6** Подключение устройства

## Обзор устройства

- 9** Вид спереди
- 11** Индикаторы состояния
- 13** Вид сзади
- 14** Обзор пульта дистанционного управления

## Подключение к телевизору

- 16** Подключение оптическим кабелем
- 18** Подключение с помощью LG Sound Sync (беспроводн.)
- 19** Подключение кабелем HDMI

## Подключение к внешнему устройству

- 21** Подключение кабелем HDMI
- 23** Подключение оптическим кабелем

## Использование устройства в качестве аудиосистемы

- 24** Подключение по Bluetooth
- 27** Подключение к смартфону с помощью приложения LG Sound Bar
- 29** Функция голосового подтверждения

## Монтаж устройства на стену

- 30** Проверка перед монтажом на стену
- 32** Монтаж устройства на стену

## Правила техники безопасности

- 34** Техника безопасности и нормативные требования

## Перед обращением с запросом о неисправности устройства

- 37** Поиск и устранение неисправностей

## Приложение

- 40** Технические характеристики
- 42** Зарегистрированные торговые марки и лицензии
- 43** Уведомление о программном обеспечении с открытым исходным кодом
- 43** Обращение с устройством

# Установка



## I Подключение устройства

Для получения более насыщенного звучания саундбар можно подключить к беспроводному сабвуферу.

### Автоматическое подключение беспроводного сабвуфера

После завершения установки беспроводной сабвуфер автоматически подключится к саундбару. Подключите саундбар к сабвуферу в следующей последовательности.

- 1 Подключите кабель питания, подключенный к беспроводному сабвуферу, к розетке.
- 2 Подключите кабель питания к разъему **AC IN** (вход питания переменного тока) в задней части устройства.
- 3 Подключите кабель питания, подключенный к устройству, к розетке. Индикатор спереди саундбара загорится красным цветом.
- 4 Нажмите кнопку **Питание** (1) на саундбаре для его включения.



- 5 После автоматической установки соединения светодиод спереди беспроводного сабвуфера загорится зеленым цветом.

## **Проверка подключения с помощью светодиода спереди беспроводного сабвуфера**

---


Для проверки состояния подключения можно посмотреть на светодиод спереди беспроводного сабвуфера.

Цвет светодиода	Состояние
Мигает зеленым	Выполняется подключение
Зеленый	Подключение успешно установлено
Красный	Плохое качество соединения или сабвуфер находится в режиме ожидания
Выключен	Кабель питания не подключен

# Подключение беспроводного сабвуфера вручную

беспроводного сабвуфера горит красный светодиод, значит саундбар не подключен к сабвуферу. В таком случае подключите следующим образом.


- 1 Нажмите кнопку **Питание**  на саундбаре для его отключения.
- 2 Нажмите кнопку **PAIRING** на задней стороне беспроводного сабвуфера. Убедитесь, что светодиод спереди сабвуфера мигает зеленым цветом. Если сзади беспроводного сабвуфера продолжает гореть красный светодиод, нажмите и удерживайте кнопку сзади сабвуфера еще раз.



- 3 Нажмите кнопку **Питание**  на саундбаре для его включения.
- 4 После установки соединения светодиод спереди беспроводного сабвуфера загорится зеленым цветом.


## ✓ Примечание

- Устанавливайте саундбар как можно ближе к беспроводному сабвуферу. Чем меньше расстояние между саундбаром и беспроводным сабвуфером, тем лучше будет качество звука.
- Убедитесь в отсутствии препятствий между саундбаром и беспроводным сабвуфером.
- Для исключения помех беспроводной связи располагайте саундбар или беспроводной сабвуфер на расстоянии не менее 1 м от любых устройств, генерирующих сильное электромагнитное излучение (таких как беспроводные маршрутизаторы, печи СВЧ и проч.).



# Обзор устройства

## I Вид спереди



### 1 Питание

Включает и отключает устройство.

### Функция

Нажимайте кнопку требуемое количество раз для выбора желаемой функции или режима входа.

- OPTICAL / HDMI (eARC / ARC): Подключение устройства к телевизору с поддержкой оптического кабеля, ARC, eARC или LG Sound Sync.
- Bluetooth: Подключение устройства по **Bluetooth**.
- LG TV: Подключение устройства к телевизору с поддержкой LG Sound Sync (беспроводн.).
- HDMI IN: Подключение устройства к входу HDMI.

### Громкость

Регулировка громкости динамика.

### Сопряжение по Bluetooth

Позволяет выполнить сопряжение вашего устройства **Bluetooth**, например, смартфона, с данным устройством за три минуты. (→ См. "Подключение по Bluetooth" на странице 24.)

Позволяет выполнить сопряжение вашего устройства с телевизором LG за три минуты. (→ См. "Подключение с помощью LG Sound Sync (беспроводн.)" на странице 18.)

### 2 Приемник пульта дистанционного управления

Принимает сигналы от пульта дистанционного управления.

---

### **③ Индикаторы состояния (→ См. "Индикаторы состояния" на странице 11.)**

- Параметры, такие как режим входа и громкость, отображаются включением светодиодов.
  - При отсутствии действий в течение 15 секунд индикаторы состояния автоматически затемняются. При нажатии кнопки индикаторы состояния снова включаются.
- 

#### **✓ Примечание**

- Для снижения расхода электроэнергии устройство автоматически отключается через 15 минут без входящего сигнала с внешнего устройства.
- 

## **Как отключить беспроводное подключение.**

---



Отключите в приложении функцию автоматического включения питания и отключите устройство.

# | Индикаторы состояния

## Включение питания / Ожидание

	
<b>Включение питания</b>	<b>Ожидание</b>
Мигающий красный	Красный


## Громкость

	
<b>Регулировка громкости</b>	<b>Звук выкл.</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>Увеличение громкости: светодиоды становятся ярче и включаются друг за другом.</li><li>Уменьшение громкости: светодиоды становятся темнее и выключаются друг за другом.</li><li>Когда громкость достигает максимума, все светодиоды мигают красным цветом.</li><li>Когда громкость достигает минимума, все светодиоды отключаются.</li><li>Если нажать кнопку <b>Вверх/Вниз</b>, когда уровень уже достиг максимального или минимального, светодиод текущей функции мигнет 3 раза.</li><li>Цвет светодиода изменяется в зависимости от уровня громкости.<ul style="list-style-type: none"><li>1-33: Зеленый</li><li>34-66: Желтый</li><li>67-99: Красный</li></ul></li></ul>	<p>Все светодиоды мигают оранжевым цветом.</p>

## Функция

	
<b>OPTICAL / HDMI (eARC / ARC)</b>	<b>HDMI IN</b>
Белый	Белый
	
<b>Bluetooth</b>	<b>Готовность Bluetooth</b>
Синий	Мигающий синий
	
<b>LG TV</b>	
Белый	

## | Вид сзади



### **1 HDMI IN**

Подключите кабель HDMI для подключения внешнего устройства к данному устройству.

### **2 HDMI ▶ TV (eARC / ARC)**

Подключите кабель HDMI для подключения телевизора к устройству.

### **3 OPTICAL IN**

Подключите оптический кабель для подключения телевизора к устройству.

### **4 SERVICE ONLY**


Разъем загрузки ПО.

### **5 AC IN**


Подключите кабель питания.

# | Обзор пульта дистанционного управления

С помощью пульта дистанционного управления можно пользоваться всеми функциями устройства, от включения и выключения питания до выбора кинематографического звука.



## Замена батареек



Используйте батарейки AA 1,5 В. Вставьте две батарейки в пульт согласно указаниям.

- ① Откройте крышку батарейного отсека сзади пульта.
- ② Вставьте батарейки, расположив их "+" и "-" согласно маркировке.
- ③ Закройте крышку батарейного отсека.

Использование батареек неправильного типа может привести к возгоранию или взрыву.

### 1 Питание

Включение и выключение устройства

### 2 Громкость

Регулировка уровня громкости

### ③ Сопряжение по Bluetooth

Позволяет выполнить сопряжение вашего устройства Bluetooth, например, смартфона, с данным устройством за три минуты. (→ См. "Подключение по Bluetooth" на странице 24.)

Позволяет выполнить сопряжение вашего устройства с телевизором LG за три минуты. (→ См. "Подключение с помощью LG Sound Sync (беспроводн.)" на странице 18.)

### ④ AI Sound Pro

Искусственный интеллект выбирает оптимальные настройки звука для вашего контента.

#### Музыка

Вы можете наслаждаться оптимизированным звучанием.

#### Кинотеатр

Воспроизведение 3D-звука, аналогичного звучанию в кинотеатре.

#### Игра

Оптимизированный звук для игр


### ⑤ Отключение звука

Отключает звук устройства.

### ⑥ Функция

Нажмите кнопку требуемое количество раз для выбора желаемой функции или режима входа.

### ⑦ Вверх/Вниз/Влево/Вправо



**Вверх/Вниз:** Можно нажать кнопку для настройки громкости сабвуфера.

**Влево/Вправо:** Для воспроизведения предыдущей композиции нажмите левую кнопку. Для воспроизведения следующей композиции нажмите правую кнопку.

### ⑧ Воспроизведение/Пауза

Для воспроизведения или приостановки композиции нажмите эту кнопку.


# Подключение к телевизору

## I Подключение оптическим кабелем


Передавайте звук с телевизора на устройство, подключив его к телевизору оптическим кабелем. Вы сможете добавлять различные 3D-эффекты к исходному звуку и заполнять помещение глубоким и насыщенным звучанием.

### Просмотр телевизора после подключения оптическим кабелем

- 
- 1 Если на штекере цифрового кабеля есть крышка, сначала снимите крышки с обоих концов.



- 2 Подключите оптический кабель к разъему **OPTICAL IN** сзади устройства и **цифровому оптическому выходу (OPTICAL OUT)** на телевизоре, как показано на рисунке.



- ③ Нажмите кнопку "Функция"  несколько раз, пока первый сверху индикатор из трех не загорится белым цветом.



- ④ Нажмите кнопку **Настройка** на пульте от телевизора для перехода в меню [Динамик] и установите выход на [Оптика] или [Внешний динамик]. Настройки и элементы меню могут отличаться в зависимости от производителя телевизора.

#### Примечание

- Если одновременно пытаются подключиться оптический входящий сигнал и ARC, приоритет отдается сигналу ARC.

## При использовании телевизора LG

Если телевизор подключен к устройству оптическим кабелем, вы можете регулировать громкость пультом от телевизора. Это возможно только в том случае, если телевизор поддерживает функцию синхронизации звука LG Sound Sync. Посмотрите руководство пользователя к вашему телевизору, чтобы узнать, поддерживает ли ваш телевизор эту функцию.

### Функции, которыми можно управлять пультом от телевизора LG

Громкость, отключение/включение звука

#### Примечание


- При использовании устройства с помощью пульта от телевизора LG настройки громкости и отключения звука на телевизоре автоматически применяются к этому устройству.
- Даже после подключения устройства к телевизору LG вы можете пользоваться пультом от устройства.
- Для использования синхронизации звука LG Sound Sync вам может потребоваться изменить настройки звука в телевизоре. Это зависит от используемого телевизора.

# Подключение с помощью LG Sound Sync | (беспроводн.)

Если телевизор подключен к устройству с помощью LG Sound Sync (беспроводн.), вы можете регулировать громкость пультом от телевизора LG. Посмотрите руководство пользователя к вашему телевизору, чтобы узнать, поддерживает ли ваш телевизор эту функцию.

## Просмотр телевизора после беспроводного подключения

- 1 Нажимайте кнопку "Функция"  несколько раз, пока второй из трех индикаторов не загорится белым цветом. Через мгновение он станет синим и начнет мигать. Или Нажмите кнопку Сопряжение Bluetooth  . Через мгновение второй индикатор загорится синим цветом и начнет мигать.
- 2 Нажмите кнопку **Настройка** на пульте от телевизора для перехода в меню [Динамик] и установите выход на [LG Sound Sync (беспроводн.)].
- 3 Когда устройство подключено к телевизору по **Bluetooth**, второй из трех индикаторов загорается белым цветом.



### ✓ Примечание


- При переподключении после первого подключения с LG Sound Sync, индикатор сразу включается белым цветом.
- При использовании устройства с помощью пульта от телевизора LG настройки громкости и отключения звука на телевизоре автоматически применяются к этому устройству.
- Даже после подключения устройства к телевизору LG вы можете пользоваться пультом от устройства.
- Если выключить устройство кнопкой **Питание** , функция LG Sound Sync (беспроводн.) будет отключена.
- В зависимости от телевизора устройство может быть подключено к телевизору LG даже при наличии соединения по **Bluetooth**.

# | Подключение кабелем HDMI

Передавайте звук с телевизора на устройство, подключив его к телевизору кабелем HDMI. Вы сможете добавлять различные 3D-эффекты к исходному звуку и заполнять помещение глубоким и насыщенным звучанием.

## Просмотр телевизора после подключения кабелем HDMI

- Подключите кабель HDMI к разъему **HDMI ▶ TV (eARC / ARC)** сзади устройства и к разъему **HDMI IN (ARC)** телевизора, как показано на рисунке.



- Нажмите кнопку "Функция"  несколько раз, пока первый сверху индикатор из трех не загорится белым цветом.



- Нажмите кнопку **Настройка** на пульте от телевизора для перехода в меню [Динамик] и установите выход на [HDMI ARC]. Настройки и элементы меню могут отличаться в зависимости от производителя телевизора.

### ✓ Примечание

- eARC поддерживает звук высокого качества, такой как Dolby TrueHD и Dolby Atmos®.
- Если вы желаете использовать Dolby Atmos®, подключенное устройство и его контент должны поддерживать Dolby Atmos®.
- Убедитесь, что ваш телевизор поддерживает функцию eARC перед ее включением в меню Настройка. Для получения дополнительной информации по использованию этой функции см. руководство пользователя к вашему телевизору. Настройки могут отличаться в зависимости от телевизора.
- Используйте сертифицированный кабель с логотипом HDMI.

## SIMPLINK

- SIMPLINK является функцией HDMI-CEC, которая позволяет использовать один пульт от телевизора для управления аудиоустройством или проигрывателем, подключенным к телевизору LG по HDMI.
  - Функции, которыми можно управлять с помощью пульта от телевизора LG с поддержкой SIMPLINK: Включение/выключение, регулировка громкости, включение/отключение звука и проч.
- Дополнительную информацию по настройке SIMPLINK см. в руководстве пользователя к вашему телевизору LG.



---

### ✓ Примечание

- Функция SIMPLINK может не работать должным образом в зависимости от состояния устройства или других подключенных устройств.
  - Функции HDMI-CEC у разных производителей телевизоров: LG SIMPLINK, Sony BRAVIA Sync/Link, Philips EasyLink, Samsung Anynet+, и т. д.


# Подключение к внешнему устройству

## I Подключение кабелем HDMI

Подключите телевизор и внешнее устройство (игровую приставку, DVD-проигрыватель и проч.) кабелем HDMI и наслаждайтесь глубоким и насыщенным звуком.

### Подключение внешнего устройства по HDMI

- 1 Как показано на рисунке ниже, подключите кабель к разъему **HDMI OUT** на внешнем устройстве и разъему **HDMI IN** сзади этого устройства.
- 2 Подключите кабель HDMI к разъему **HDMI ▶ TV (eARC / ARC)** сзади устройства и к разъему **HDMI IN (ARC)** на телевизоре.



- ③ Нажмите кнопку "Функция"  несколько раз, пока третий из трех индикаторов не загорится белым цветом.



- ④ После правильного подключения внешнего устройства к данному устройству вы можете слушать звук с внешнего устройства.

#### ✓ Примечание


- Аудио Dolby Atmos® поддерживает 2.1 каналов.
- Проверьте настройки аудиовыхода в меню настройки вашего внешнего устройства (например, проигрывателя Blu-ray или телевизора). Аудиовыход необходимо установить на [Без кодировки], [Цифровой поток], [Авто] или [Сквозной]. Для получения дополнительной информации по настройке выхода см. руководство пользователя к вашему внешнему устройству.
- Используйте сертифицированный кабель с логотипом HDMI.

## | Подключение оптическим кабелем

Подключите телевизор и внешнее устройство (игровую приставку, DVD-проигрыватель и проч.) оптическим кабелем и наслаждайтесь глубоким и насыщенным звуком.

## Подключение внешнего устройства оптическим кабелем

- Соедините оптическим кабелем разъем **OPTICAL IN** сзади устройства и разъем **OPTICAL OUT** вашего внешнего устройства (например, телевизора, проигрывателя Blu-ray), как показано на рисунке.



- Нажмите кнопку "Функция"  несколько раз, пока первый сверху индикатор из трех не загорится белым цветом.



# Использование устройства в качестве аудиосистемы

## I Подключение по Bluetooth

Вы можете воспроизводить музыкальные файлы, сохраненные на устройстве **Bluetooth**, или запускать музыкальные предложения, чтобы прослушивать музыку через это устройство.

### Сначала проверьте следующее.

- Устройства **Bluetooth**, подключаемые к данному устройству, должны обладать следующими характеристиками.
  - Технология Bluetooth 4.2
  - Кодек: SBC, AAC
- Действия для подключения устройства к данному устройству могут отличаться в зависимости от типа и модели устройства **Bluetooth**. Для получения дополнительной информации по подключению см. руководство пользователя к вашему внешнему устройству.


Выберите [**Bluetooth**] в меню **Настройка** вашего смартфона.

Элементы меню настройки могут отличаться в зависимости от производителя и модели смартфона.


- 1 Включите устройство.
- 2 Нажмите кнопку **Сопряжение Bluetooth** . Второй из трех индикаторов мигает синим цветом.



- 
- 3 Нажмите кнопку **Настройка** ( / ) на вашем смартфоне и выберите **Bluetooth**.



(Телефон с Android)




(iPhone)

- 
- 4 Включите функцию **Bluetooth**. (OFF Выкл. > ON Вкл.)
  - 5 На смартфоне вы увидите список доступных для подключения устройств. Найдите и коснитесь "LG S60Q (XX)".



- 
- 6 Когда устройство подключено к смартфону по **Bluetooth**, синий индикатор прекращает мигать.



- 
- 7 Если вы не находитите устройство "LG S60Q (XX)", нажмите кнопку **Обновить** (⟳) в верхней правой части экрана смартфона Android или выключите и снова включите **Bluetooth** на iPhone.



(Телефон с Android)



(iPhone)

---

⑧ Запустите приложение "Музыка" и слушайте музыку на смартфоне.



---

#### ✓ Примечание

- Чем ближе устройство **Bluetooth** находится от данного устройства, тем лучшим будет соединение.
  - Если вы нажали кнопку **сопряжения по Bluetooth**  на устройстве и выбрали вариант **Bluetooth**, но не можете подключиться к устройству **Bluetooth**, синий индикатор мигает 3 минуты. Проверьте состояние устройства **Bluetooth**.
  - При использовании **Bluetooth** следует установить громкость на подходящий уровень.
  - XX - это последние 2 символа MAC-адреса устройства. Например, если MAC-адрес устройства 9C:02:98:4A:F7:08, название отображается как "LG S60Q (08)".
-

# Подключение к смартфону с помощью приложения LG Sound Bar

Используйте приложение **LG Sound Bar** для удобного запуска различных функций устройства.

## Сначала проверьте следующее.

- Приложение **LG Sound Bar** доступно в указанных ниже версиях.
  - Android™: Версия 6.0 (или выше)
  - iOS: Версия 12 (или выше)
- Минимальные поддерживаемые версии каждой ОС в будущем могут измениться.

## Установка приложения

Установите **приложение LG Sound Bar** на свой смартфон. Для установки **приложения LG Sound Bar** можно просканировать QR-код с помощью приложения для сканирования QR-кодов, или загрузить приложение из Google Play или App Store.

### Загрузка с помощью QR-кода

- ❶ Просканируйте приведенный ниже QR-код с помощью приложения для сканирования QR-кодов.
- ❷ Вы будете перенаправлены на страницу загрузки **приложения LG Sound Bar**. Коснитесь приложения для его установки.



(Телефон с Android)



(iPhone)

## Загрузка из Google Play или App Store

Перейдите в **Google Play** или **App Store** на вашем смартфоне, найдите **приложение LG Sound Bar** и установите его.



(Телефон с Android™)



(iPhone)

---

### ✓ Примечание

- Элементы меню настройки могут отличаться в зависимости от производителя смартфона и ОС.
  - Google, Android и Google Play являются товарными знаками компании Google LLC.
-

## | Функция голосового подтверждения

Когда вы выбираете функцию или звук, текущее состояние устройства озвучивается голосом. Эту функцию можно включать или выключать только в приложении.

# Монтаж устройства на стену

## I Проверка перед монтажом на стену

Это устройство можно установить на стену.

При монтаже устройства на стену следуйте приведенным ниже инструкциям.

### Сначала проверьте следующее.

- После монтажа на стену может быть сложно подключать внешние устройства и кабели. Перед монтажом устройства на стену подключите внешнее устройство соответствующим кабелем.
- При монтаже устройства на стену учитывайте следующие замечания. В процессе монтажа возможны травмы или повреждение устройства.
  - Не кладите никакие предметы на устройство, закрепленное на стене.
  - Надежно прикрепите устройство к стене винтами, чтобы оно не упало.
  - Убедитесь, что устройство находится вне доступа детей. Не тяните и не трясите закрепленное к стене устройство, так как это может привести к его падению.

### Компоненты для монтажа устройства

Саундбар



Настенный кронштейн



Винты саундбара



Шаблон для установки  
настенного кронштейна



## Приобретается отдельно

---

Винты кронштейна



Дюбели




---

### ✓ Примечание


- Винты и дюбели для крепления устройства к стене не входят в комплект поставки. Для крепления рекомендуется использовать дюбели Hilti (HUD-1 6 x 30).
-

## | Монтаж устройства на стену

- 1 Найдите шаблон для установки настенного кронштейна в упаковке устройства.
- 2 Совместите "TV Bottom Line" на шаблоне для установки настенного кронштейна с нижней частью телевизора и закрепите его на стене. Совместите центр установленного на стене телевизора с отметкой "TV Center" на шаблоне для установки.




- 3 Ручкой отметьте отверстия для винтов на шаблоне, в месте установки настенных кронштейнов.




- 4 Просверлите отверстия под винты в отмеченных точках на шаблоне.
- 5 Снимите шаблон со стены.


- 6** Прочно установите кронштейны на стену с помощью дюбелей и винтов.



- 7** Установите устройство на кронштейны. Установите устройство на кронштейны таким образом, чтобы отверстия винтов снизу устройства совместились с отверстиями винтов на настенном кронштейне.



- 8** Надежно закрепите устройство к настенным кронштейнам с помощью прилагаемых винтов.



# Правила техники безопасности

## Техника безопасности и нормативные требования



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**  
ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ  
ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ  
НЕ ОТКРЫВАТЬ



---

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** ЧТОБЫ СНИЗИТЬ РИСК ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ, НЕ СНИМАЙТЕ КРЫШКУ (ИЛИ ЗАДНЮЮ КРЫШКУ). ВНУТРИ НЕТ ДЕТАЛЕЙ, ПРИГОДНЫХ ДЛЯ РЕМОНТА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ. ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ РЕМОНТА ОБРАТИТЕСЬ К КВАЛИФИЦИРОВАННОМУ СПЕЦИАЛИСТУ.



Этот символ молнии со стрелкой в треугольнике предупреждает о наличии внутри корпуса устройства неизолированных деталей, на которых присутствует достаточно высокое остаточное напряжение, представляющее для человека угрозу поражения электрическим током.



Восклицательный знак в треугольнике предупреждает о наличии важных указаний по порядку работы и обслуживанию устройства в приложенной к нему документации.

### ВНИМАНИЕ:

- ВО ИЗБЕЖАНИЕ ВОЗГОРАНИЯ ИЛИ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ НЕ ПОДВЕРГАЙТЕ УСТРОЙСТВО ВОЗДЕЙСТВИЮ ВЛАГИ ИЛИ СЫРОСТИ.
- Не устанавливайте данное оборудование в тесном пространстве, например, в книжном шкафу или аналогичном месте.

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

- Не используйте высоковольтные устройства рядом с этим устройством. (Например, электрическая мухобойка). Это устройство может неправильно работать из-за электрических разрядов.
- Не помещайте на устройство источники открытого пламени, например зажженные свечи.
- Не перекрывайте вентиляционные отверстия. Устанавливайте устройство согласно инструкциям изготовителя. Прорези и отверстия в корпусе предназначены для вентиляции и обеспечения надежной работы устройства, а также для защиты устройства от перегревания. Не перекрывайте вентиляционные отверстия, помещая устройство на кровать, диван, ковер или аналогичные поверхности. Запрещается помещать данное устройство в закрытое пространство, например в книжный шкаф или в пространство между полок, если при этом не обеспечивается достаточная вентиляция или не соблюдаются инструкции изготовителя.
- Устройство не должно подвергаться воздействию воды (брзгам, каплям); на устройство

нельзя ставить ёмкости с жидкостью (например, вазы).

- Сведения об обеспечении безопасности устройства, включая информацию об идентификации изделия, напряжении питания и т. п., см. на основной этикетке на нижней или какой-либо другой стороне изделия.
- Следите за тем, чтобы дети не клали посторонние предметы в канал динамика\* и не трогали его внутреннюю поверхность руками.
  - \* Канал динамика: Отверстие в корпусе динамика, обеспечивающее мощное воспроизведение басов. (корпус)

#### **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ относительно шнура питания**

Вилка шнура питания может использоваться для отключения устройства. На случай возникновения чрезвычайных обстоятельств вилка шнура питания должна быть легко доступна.

См. страницу технических характеристик данного руководства пользователя, касающуюся текущих требований.

Не перегружайте стенные розетки. Перегруженные, повреждённые, неплотно закреплённые стенные розетки, удлинители, потёртые шнуры питания, провода с повреждённой или растрескавшейся изоляцией могут представлять опасность. Любой из перечисленных факторов может стать причиной поражения электрическим током или пожара. Периодически проверяйте состояние шнура устройства. Если его внешний вид свидетельствует о наличии повреждений или сильного износа, необходимо отключить устройство, прекратить его использование, заменить шнур питания на его точный аналог, обратившись в авторизованный сервисный центр.

Шнур питания требует защиты от физических или механических воздействий (перекручивание, перегиб, защемление, зажимание дверью или прижимание ногой).

Уделите особое внимание проверке состояния вилок, стенных розеток и места входа шнура в устройство.

#### **Для моделей с использованием адаптера**

Используйте только адаптер переменного тока, поставляемый с этим устройством. Не пользуйтесь блоком питания от другого устройства или изготовителя. Использование любого другого шнура питания или источника питания может привести к повреждению устройства и аннулированию гарантии.

### **Для моделей с аккумулятором**

Устройство оснащается съемными батарейками или аккумулятором.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Использование батареек неправильного типа может привести к взгоранию или взрыву.

### **Для моделей со встроенным аккумулятором**

Не храните и не транспортируйте при давлениях ниже 11,6 кПа и на высоте более 15 000 м над уровнем моря.

- Замена аккумулятора на аккумулятор неправильного типа может повлиять на безопасность (например, в случае некоторых типов литиевых аккумуляторов);
- Не бросайте аккумулятор в огонь и не подвергайте его нагреву, а также не старайтесь сломать или вскрыть его — это может привезти к взрыву;
- Не подвергайте аккумулятор воздействию высоких температур — это может вызвать взрыв или утечку воспламеняющихся веществ и газов;
- Воздействие низкого давления на аккумулятор может вызвать его взрыв или утечку воспламеняющихся веществ и газов.

### **Обозначения**

 : Переменный ток.

 : Постоянный ток.

 : Это оборудование класса II.

 : Режим ожидания.

 : Питание включено.

 : Опасное напряжение.

# Перед обращением с запросом о неисправности устройства

## I Поиск и устранение неисправностей

При возникновении следующих проблем при использовании устройства выполните несколько проверок, так как эти проблемы могут не быть следствием неполадок.

### Общие ошибки

Проблема	Решение
<b>Устройство работает ненадлежащим образом</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Отключите кабели питания и все внешние устройства, такие как телевизор, сабвуфер или усилитель от данного устройства и затем подключите их снова.</li></ul>
<b>Питание не включается</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Шнур питания подсоединен к розетке правильно?<ul style="list-style-type: none"><li>Подключите шнур питания к розетке должным образом.</li></ul></li></ul>
<b>Отсутствует звук</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Громкость звука установлена на минимум?<ul style="list-style-type: none"><li>Нажмите кнопку <b>Громкость</b>  на пульте дистанционного управления для включения громкости.</li><li>При использовании внешнего устройства, такого как телеприставка, портативное устройство или устройство <b>Bluetooth</b>, отрегулируйте громкость на внешнем устройстве.</li></ul></li><li>Активирована ли функция отключения звука?<ul style="list-style-type: none"><li>Если все светодиоды мигают оранжевым цветом, звук отключен. Нажмите кнопку <b>Отключение звука</b>  для включения звука.</li></ul></li><li>Правильно ли выбрана функция устройства в соответствии с подключенным внешним устройством?<ul style="list-style-type: none"><li>Нажмите кнопку <b>Функция</b>  для проверки выбора правильной функции.</li></ul></li></ul>
<b>Сабвуфер не выдает звук</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Правильно ли устройство подключено к беспроводному сабвуферу?<ul style="list-style-type: none"><li>Если светодиод спереди беспроводного сабвуфера мигает зеленым или горит красным цветом, сабвуфер не подключен. Если подключение установлено, светодиод горит зеленым цветом. Переподключите устройство к беспроводному сабвуферу. (→ См. "Подключение устройства" на странице 6.)</li></ul></li></ul>
<b>Пульт дистанционного управления не работает должным образом</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>При использовании пульта направляйте его на переднюю часть устройства.</li><li>Используйте пульт в радиусе 7 метров от устройства.</li><li>Заменяйте батарейки новыми по необходимости.</li></ul>

---

<b>LG Sound Sync не работает</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Проверьте, поддерживает ли ваш телевизор функцию LG Sound Sync.</li><li>• Проверьте, правильно ли подключен телевизор к устройству оптическим кабелем.</li><li>- Нажмите кнопку <b>Настройка</b> на пульте телевизора и посмотрите в меню, включена ли функция [LG Sound Sync].</li></ul>
<b>Слишком низкая громкость устройства</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Проверьте следующее и измените настройки соответствующим образом.<ul style="list-style-type: none"><li>- Запустите <b>приложение LG Sound Bar</b>, нажмите кнопку <b>Настройка</b>  на первом экране и переключите функцию [DRC] на [Выкл.] в меню [Sound Settings].</li><li>- Когда устройство подключено к телевизору, нажмите кнопку <b>Настройка</b> на пульте телевизора, выберите меню [Динамик] и измените настройку [Выход цифрового звука] с [PCM] на [АВТО] или [ЦИФРОВОЙ ПОТОК].</li><li>- Если данное устройство подключено к устройству воспроизведения, такому как проигрыватель DVD или Blu-ray, перейдите в меню настройки подключенного устройства. Измените настройку [Выход цифрового звука] с [PCM] на [ОСНОВНОЙ СКВОЗНОЙ] или [ЦИФРОВОЙ ПОТОК]. Установите [DRC] подключенного устройства на [Выкл.].</li></ul></li></ul>
<b>Невозможно установить сопряжение с устройством Bluetooth</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Нажмите кнопку настройки на устройстве <b>Bluetooth</b> и проверьте, включена ли функция <b>Bluetooth</b>. Если функция <b>Bluetooth</b> включена, отключите ее, включите, и затем повторите попытку.</li><li>• Уберите все препятствия между данным устройством и устройством <b>Bluetooth</b>.</li><li>• Сопряжение (подключение) устройства <b>Bluetooth</b> может не работать должным образом в зависимости от типа устройства <b>Bluetooth</b> или окружающих условий.</li></ul>

---

## Проблемы с беспроводным подключением

Проблема	Решение
<b>Наличие радиопомех</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Устанавливайте устройство и беспроводной сабвуфер как можно ближе друг к другу.</li><li>Не устанавливайте устройство на металлической мебели.</li><li>Беспроводная связь может не работать должным образом в местах с низким уровнем сигнала.</li></ul>
<b>Подключение по Bluetooth приводит к неполадкам или создает шум</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Вы слышите шум или возникают неполадки при использовании <b>Bluetooth</b>?<ul style="list-style-type: none"><li>Исключайте контакт любой части вашего тела с приемопередатчиком устройства <b>Bluetooth</b> или данного устройства.</li><li>Не устанавливайте устройство <b>Bluetooth</b> на стене или в замкнутом пространстве.</li><li>Уберите все препятствия между данным устройством и устройством <b>Bluetooth</b>.</li><li>Установите устройство <b>Bluetooth</b> возле данного устройства.</li></ul></li><li>Если устройство <b>Bluetooth</b> находится слишком далеко от данного устройства, устройство <b>Bluetooth</b> может отключиться либо могут возникать неполадки.</li><li>Устанавливайте устройство <b>Bluetooth</b> на расстоянии 1 метра от устройств, работающих на одной частоте с устройством, таких как беспроводные маршрутизаторы, медицинское оборудование и печи СВЧ.</li></ul>

# Приложение

## I Технические характеристики

Общие параметры	
Требования к электропитанию	См. основную этикетку.
Потребляемая мощность	См. основную этикетку. Ждущий сетевой режим: 1,0 Вт
Габариты (Ш x В x Г)	Прим. 760,0 мм x 63,0 мм x 90,0 мм
Диапазон рабочих температур	5 °C - 35 °C
Диапазон рабочей влажности	5 % - 60 %
Доступная частота дискретизации входного цифрового аудиосигнала	32 кГц, 44,1 кГц, 48 кГц, 88,2 кГц, 96 кГц
Доступный формат входного цифрового аудиосигнала	Dolby Atmos®, Dolby TrueHD, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, PCM
Вход/выход	
OPTICAL IN	3,0 В (p-p), (разъем подключения оптики аудио) × 1
HDMI IN	19 контактов (Тип А, разъем подключения HDMI™) × 1
HDMI ► TV (eARC / ARC)	19 контактов (Тип А, разъем подключения HDMI™) × 1 Разрешение 4K поддерживается для источников 4К с HDCP 2.3.
Усилитель (выход RMS)	
Всего	300 Вт RMS
Спереди	50 Вт RMS×2 (Импеданс: 6 Ω, коэффициент нелинейных искажений 10 %)
Сабвуфер	200 Вт RMS (Импеданс: 3 Ω, коэффициент нелинейных искажений 10 %)

### **Беспроводной сабвуфер**

Требования к электропитанию	См. основную этикетку на беспроводном сабвуфере.
Потребляемая мощность	См. основную этикетку на беспроводном сабвуфере.
Тип	1-полосный, 1 динамик
Импеданс	3 Ω
Номинальная мощность	200 Вт RMS
Макс. мощность	400 Вт RMS
Габариты (Ш x В x Г)	Прибл. 171,0 мм x 390,0 мм x 261,0 мм

- Конструкция устройства и его технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

# Зарегистрированные торговые марки и лицензии

Все торговые марки и коммерческие наименования являются собственностью соответствующих владельцев.

COMPATIBLE WITH



Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos и символ с двойным "D" являются зарегистрированными торговыми марками Dolby Laboratories Licensing Corporation. Произведено по лицензии компании Dolby Laboratories. Конфиденциальные неопубликованные материалы. Авторское право © 2012–2021 Dolby Laboratories. Все права защищены.



Словесный знак и логотипы **Bluetooth**® являются зарегистрированными торговыми марками **Bluetooth SIG, Inc.**, и компания LG Electronics использует эти марки по лицензии.

Все остальные торговые марки и коммерческие наименования являются собственностью соответствующих владельцев.



Термины HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, фирменный стиль HDMI и логотип HDMI являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками компании HDMI Licensing Administrator, Inc.



"Made for iPhone" (Изготовлено для iPhone) и "Made for iPod" (Изготовлено для iPod) означает, что электронное устройство предназначено для подключения именно к iPhone или iPod, соответственно, и сертифицировано разработчиком на соответствие стандартам функционирования компании Apple. Компания Apple не несет ответственность за работу данного устройства или его соответствие требованиям техники безопасности и нормативным требованиям. Обратите внимание на то, что применение данного устройства с iPod или iPhone может ухудшить качество беспроводной связи.

# **Уведомление о программном обеспечении с открытым исходным кодом**

Чтобы получить исходный код в соответствии с лицензиями GPL, LGPL, MPL и другими лицензиями с открытым исходным кодом, которые обязаны раскрывать исходный код, содержащийся в этом изделии, и получить доступ ко всем указанным условиям лицензии, уведомлениям об авторских правах и другим соответствующим документам, пожалуйста, посетите веб-сайт <https://opensource.lge.com>.

Компания LG Electronics также может предоставить открытый исходный код на компакт-диске за плату, покрывающую связанные с этим расходы (стоимость носителя, пересылки и обработки), по запросу, который следует отправить по адресу электронной почты [opensource@lge.com](mailto:opensource@lge.com).

Это предложение действительно для всех, кто получает эту информацию, в течение трех лет после нашей последней поставки этого изделия.

## **| Обращение с устройством**

### **При получении устройства**

Сохраняйте исходные упаковочные материалы и коробку. Если необходимо перевезти устройство, для максимальной защиты упакуйте его так, как это было сделано на заводе.

### **Очистка внешних поверхностей**

- Не используйте летучие жидкости (например, инсектицидные спреи) вблизи устройства.
- Излишнее надавливание при протирании пыли с устройства может повредить его поверхность.
- Не допускайте продолжительного контакта изделий из резины или пластика с корпусом устройства.

### **Очистка устройства**

Для очистки корпуса используйте мягкую сухую ткань. При сильном загрязнении поверхностей используйте мягкую ткань, смоченную в слабом растворе моющего средства. Не используйте такие агрессивные средства, как спирт, бензин или растворитель – они могут повредить поверхность устройства.

