

70mai Midrive D08

Пайдаланушы

нұсқаулығы

70mai



DESIGN
AWARD
2019



reddot design award
winner 2019

Өнімді қолданар алдында осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз және оны қауіпсіз жерде сақтаңыз.

70 mai Midrive D08 бейнетіркегішін таңдағаныңыз үшін рахмет

70 mai бейнетіркегіші жоғары сапалы бейнелерді түсіру үшін кәсіби бейне жазу чіпімен және кескін сенсорымен жабдықталған.

Пайдаланушы нұсқаулығы

Онлайн пайдаланушы нұсқаулығына қол жеткізу үшін төмендегі QR кодын сканерлеңіз. Өнімді пайдаланушы нұсқаулығындағы нұсқауларға сәйкес пайдаланыңыз.



70 mai Midrive D08 бейнетіркегішін белсендіру



70 mai Lite бейнетіркегіші 70 mai қосымшасының көмегімен іске қосу қажет. Бағдарламаны жүктеу және орнату үшін Google Play Store (Android) немесе App Store (iOS) дүкенінен «70 mai» деп іздеңіз.

Қосымшаны келесі QR кодын сканерлеу арқылы жүктеуге болады:



70 таі қолданбасында «Құрылғы қосу» тармағын таңдап, нұсқауларды орындау арқылы ағынды белсендіріңіз.

Өнімге шолу





Орнату

Төмендегі әдісті пайдаланып өнімді орнатыңыз.

1. Электростатикалық жапсырманы жапсырыңыз


Алдыңғы әйнекті тазалап, төмендегі суретте көрсетілгендей ұсынылған аймаққа электростатикалық жапсырманы жағыңыз.

Жапсырма мен шыны арасындағы ауа көпіршіктерін алып тастаңыз.



2. Кронштейнді орнатыңыз


Төмендегі суретте көрсетілгендей бейнетіркегіш кронштейнін бекітіңіз. Дұрыс құлыптаған кезде шерткен дыбысты естисіз.



3. Алдыңғы әйнекке камера бекіткішін орнатыңыз

Бекіткіштен қорғанысты алып тастаңыз және бекіткіштің негізін электростатикалық жапсырмасының ортасына жабыстырыңыз. DVR корпусының жерге параллель орналасқанына көз жеткізіңіз

Оны электростатикалық жапсырмасына мықтап бекіту үшін бекіту құрылғысын басыңыз.



4. USB кәбілін темекі тұтқышына жалғаңыз

Кәбілді алдыңғы әйнектің үстіңгі жиегімен туралаңыз және оны жолаушы жағы мен қолғап қорапшасы бойымен төменде көрсетілгендей бекітіңіз.

Кәбілді қуат адаптеріне жалғаңыз және адаптерді темекі тұтқышына қосыңыз.



Ескерту. Көліктегі темекі тұтқышының орны әр түрлі болуы мүмкін. Сурет тек анықтама үшін берілген.

5. Бейнетіркегіш бұрышын реттеңіз

Бейнетіркегішті қосыңыз және камера алға қарайтындай етіп көру экранына сәйкес камера бұрышын реттеңіз.

Аксессуар

Бұл құрылғыны 70 maі GPS орнату ұстағышымен (бөлек сатылады) пайдалануға болады.

Желідегі пайдаланушы нұсқаулығына қол жеткізу үшін төмендегі QR кодын сканерлеңіз.



Қауіпсіздік шаралары

Дұрыс және қауіпсіз пайдалануды қамтамасыз ету үшін өнімді қолданар алдында барлық қауіпсіздік шаралары мен нұсқауларды мұқият оқып шығыңыз.

1. Бұл өнім қозғалыстағы көліктердің сыртынан бейне түсіреді. Ол жүргізушілер мен жолаушыларды кез келген апаттан қорғауды қамтамасыз етпейді. Біз жазатайым оқиға және/немесе өнімнің істен шығуы, ақпараттың жоғалуы немесе құрылғының жұмыс істеуі нәтижесінде болған кез келген шығынға жауапты емеспіз.
2. Көлік түріндегі, жүргізу қалауындағы, қоршаған ортадағы және т.б. айырмашылықтарға байланысты өнім немесе оның бөліктері кейбір жағдайларда дұрыс жұмыс істемеуі мүмкін. Құрылғы қуат көзінің болмауы, қалыптан тыс температура және/немесе ылғалдылық, соққы, TF картасының зақымдануы және басқа себептерге байланысты қате жазуы мүмкін. Біз барлық жазылған бейнелердің кез келген жағдайда толығымен сақталатынына кепілдік бермейміз. Осы өніммен жазылған кескіндер тек анықтама үшін берілген.
3. Өнімді дұрыс орнатыңыз. Жүргізушінің көру аймағын блоктамаңыз. Қауіпсіздік жастығына кедергі жасамаңыз. Құрылғыны жүргізуші мен жолаушылардан кемінде 20 см қашықтықта орналастырыңыз. Құрылғыны дұрыс орнатпау ақауларға және жарақатқа әкелуі мүмкін.
4. Үйлесімділік мәселелерін болдырмау үшін осы өніммен бірге

берілген көлік зарядтағышын және USB кәбілін пайдаланыңыз. 70mai стандартты емес автокөлік зарядтағыштары мен USB кәбілдерін пайдалану нәтижесіндегі кез келген шығынға жауапты емес.

5. Жад картасы кірмейді. Оны бөлек сатып алу керек.

6. Сыйымдылығы 16 ГБ-тан 64 ГБ-қа дейінгі оқу және жазу өнімділігі кемінде 10-сыныптағы TF картасын пайдаланыңыз. Оны қолданар алдында TF картасын пішімдеңіз.

7. TF картасына зақым келтірмеу үшін құрылғы жұмыс істеп тұрғанда TF картасын салмаңыз немесе шығармаңыз.

8. Үздіксіз пайдалану TF картасын зақымдауы мүмкін. Тиісті жазуды қамтамасыз ету үшін TF карталарын уақытында ауыстырыңыз. Біз TF карталарының дұрыс жұмыс істемеуінен туындайтын салдарларға жауапты емеспіз.

9. Бұл құрылғыда кірістірілген алынбайтын батарея бар. Құрылғыны өзіңіз бөлшектемеңіз.

Батареяны (батарея жинағы немесе аккумулятор жинағы) күн сәулесі, от, т.б. сияқты жоғары температураға қалдырмаңыз. Батарея дұрыс ауыстырылмаса, жарылыс қаупі бар, сондықтан батареяны бірдей немесе баламалы түрімен ауыстырыңыз.

10. Құрылғыны тамшылап тұрған суға ұшыратпаңыз. Батареяның істен шығуын болдырмау үшін құрылғыны құрғақ ұстаңыз.

11. Батарея деформацияланған, ісінген немесе ағып кетсе, өнімді пайдалануды дереу тоқтатып, тұтынушыларға қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
12. Өнімді шайқамаңыз немесе баспаңыз. Күшті соққы немесе соққы өнімге тұрақты зақым келтіруі мүмкін.
13. Өнімді химиялық еріткіштермен немесе тазартқыштармен тазаламаңыз.
14. Зақым келтірмеу үшін өнімді күшті магнит өрістерінен алыс ұстаңыз.
15. Өнімді 60°C жоғары немесе -10°C төмен температурада қолданбаңыз.
16. Құрылғының корпусы жұмыс кезінде қызып кететінін ескеріңіз.
17. Бұл өнімді тек заңға сәйкес пайдаланыңыз.

Құрылғының мақсаты

Бейнетіркегіш - көлік қозғалып немесе тұрақта тұрған кезде оның айналасындағы жағдайды бейне және аудио жазуға арналған құрылғы.

Техникалық сипаттамалары

Үлгісі: Midrive D08.

Кескін сенсоры: SONY IMX307.

Ажыратымдылығы: 1920×1080.

Камера: FOV 130°.

Таратқыш стандарты: IEEE 802.11 b/g/n, 2,4 ГГц

Жиілік диапазоны: 2412-2472 МГц

Таратқыштың қуаты: 100 мВт дейін

Макс. шығыс қуаты: 15,20 дБм

Гироскоп: жеделдету сенсоры.

Кеңейтілетін жад: 10 немесе одан жоғары оқу/жазу өнімділігі бар 16 ГБ-64 ГБ microSD картасы.

Қолдау көрсетілетін ОС: Android 4.4/iOS 9.0 және одан жоғары.

Қуат көзі: автомобиль темекі тұтандырғышы.

Батарея түрі: литий полимерлі батарея.

Батареяның сыйымдылығы: 500 мА·сағ.

Кіріс: 5В = 1,5А.

Жұмыс температурасы: -10°С-тан 60°С-қа дейін.

Өлшемдері: 82 × 58,2 × 40,5 мм.

Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары

- Құрылғы ешқандай орнатуды немесе тұрақты бекітуді қажет етпейді.
- Құрылғыны қаптамада өндіруші және тұтынушы үй-жайларындағы жылытылатын бөлмелерде ауа температурасы 5 °С-тан 40 °С-қа дейін және ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 80% аспайтын жерде сақтау керек. Үй-жайларда коррозияға әкелетін агрессивті қоспалар (қышқылдар, сілтілер бұлары) болмауы керек.
- Құрылғыны құрғақ ортада тасымалдау керек.
- Құрылғыны ұқыпты ұстауды қажет етеді, оны шаңнан, кірден, соққыдан, ылғалдан, өрттен және т.б.
- Құрылғыны жергілікті ережелерге сәйкес сату керек.
- Өнімнің жарамдылық мерзімі аяқталғаннан кейін оны кәдімгі тұрмыстық қалдықтармен бірге тастауға болмайды. Оның орнына оны федералды немесе жергілікті заңдарға сәйкес электр және электрондық жабдықты қайта өңдеу және кәдеге жарату үшін тиісті жинау орнына апару керек. Бұл өнімді дұрыс кәдеге жарату арқылы сіз табиғи ресурстарды сақтауға көмектесесіз және қоршаған ортаға және адам денсаулығына дұрыс емес өңдеу нәтижесінде болуы мүмкін зиянның алдын аласыз. Осы өнімді жинау және қайта өңдеу орындары туралы қосымша ақпарат алу үшін жергілікті әкімдікке немесе тұрмыстық қалдықтарды кәдеге жарату компаниясына хабарласыңыз.
- Құрылғының ақаулығы анықталса, дереу уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз немесе құрылғыны тастаңыз.

Жинақталым

1. Бейнетіркегіш, 1 дана.
2. USB кәбілі x 1
3. Қуат көзі адаптері, 1 дана.
4. Электростатикалық жапсырма, 1 дана.
5. Ыстыққа төзімді желім, 1 дана.
6. Монтаждау кронштейні, 1 дана.
7. Пайдаланушы нұсқаулығы, 1 дана.

Қосымша ақпарат

Өндіруші: 70 май Ко., Лтд.

К. 2220, 2 ғим., № 588, Цзысин тас жолы, Миньхан ауданы, Шанхай қ., Қытай.
Қытайда жасалған.

Импорттаушы / Қазақстанда шағымдар қабылдайтын заңды тұлға:

«DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Нұр-Сұлтан қаласы, Сарыарқа ауданы, Даңғылы Сарыарқа, ғимарат 12, Қазақстан.

Импортер / юр. лицо, принимающее претензии в Казахстане:

ТОО «ДНС КАЗАХСТАН», г. Нұр-Сұлтан, р-н Сарыарқа, пр-т Сарыарқа, зд. 12, Казахстан.

Өнім Кеден одағының «Техникалық құралдардың электромагниттік үйлесімділігі» КО ТР 020/2011 техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді.



Өндірілген күні, кепілдік және пайдалану мерзімі қаптамада көрсетілген.

v.5

