ELEMENT W4

CASE

ARDOR GAMING

სარჩევი

უსაფრთხოების ზომები 4
კომპლექტაცია 4
ტექნიკური მახასიათებლები 4
აწყობა 6
მონტაჟის, შენახვის, გადაზიდვის (ტრანსპორტირების), რეალიზაციისა და უტილიზაციის წესები და პირობები 9
საგარანტიო ვალდებულებები 10
დამატებითი ინფორმაცია 10

ქეისი ARDOR GAMING Element W4 Minicase
მომხმარებლის სახელმძღვანელო

ძვირფასო მომხმარებელო!

გმადლობთ ნდობისთვის!

ჩვენი გუნდი სრულად იზიარებს კომპიუტერული თამაშებისადმი თქვენს გატაცებას, სწორედ ამიტომ ვცდილობთ, რომ თქვენი სათამაშო გამოცდილება ჩვენი გეიმინგ აქსესუარებით დაუვიწყარი გახდეს. გისურვებთ ახალ გამარჯვებებს და ყველაზე ნათელ შთაბეჭდილებებს!

უსაფრთხოების ზომები

- ნუ შეიტანთ ქეისის კონსტრუქციაში რაიმე ცვლილებას.
- ქეისი არ არის განკუთვნილი კომერციული მიზნებისთვის გამოსაყენებლად.
- ქეისი არ არის განკუთვნილი ბავშვებისა და შეზღუდული ფიზიკური, სენსორული ან გონებრივი შესაძლებლობების მქონე პირების მიერ გამოსაყენებლად, გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც მათზე კონტროლს ახორციელებენ მათ უსაფრთხოებაზე პასუხისმგებელი სხვა პირები. არ მისცეთ ბავშვებს ქეისით თამაშის უფლება.


კომპლექტაცია

- ქეისი.
- მომხმარებლის სახელმძღვანელო.
- ვიდეობარათის დამჭერი.
- სამაგრი ელემენტების ნაკრები.


ტექნიკური მახასიათებლები

- მოდელი: Element W4.
- სავაჭრო ნიშანი: ARDOR GAMING.
- ზომის ტიპი: Mini-Tower.
- კვების ბლოკის ფორმ-ფაქტორი: ATX.
- თავსებადი დედაპლატების ფორმ-ფაქტორი:
  - mATX.
  - ITX.
- თხევადი გაგრილების სისტემის რადიატორის ზედა სამონტაჟო ზომა:
  - 120 მმ.
  - 240 მმ.
  - 280 მმ.
  - 360 მმ.
- თხევადი გაგრილების სისტემის რადიატორის უკანა სამონტაჟო ზომა: 120 მმ.
- მტვრის ფილტრების მხარდაჭერა: წინა, ქვედა, ზედა და მარჯვენა პანელები.
- ვენტილატორების ზომები (შედის კომპლექტში):
  - გვერდითი: 3 × 120 მმ.
  - უკანა: 1 × 120 მმ.
- პროცესორის გამაგრილებლის მაქსიმალური სიმაღლე: 174 მმ.
- კვების ბლოკის მაქსიმალური სიგრძე: 240 მმ.
- ვიდეობარათის მაქსიმალური სიგრძე: 420 მმ.
- I/O პანელის განლაგება: მარცხნივ.
- ზედა ვენტილატორების მხარდაჭერა:
  - 3 × 120 მმ.
  - 2 × 140 მმ.
- ვენტილატორების მხარდაჭერა კვების ბლოკის განყოფილებაზე: 3 × 120 მმ.
- უკანა ვენტილატორების მხარდაჭერა: 1 × 120 მმ.
- გვერდითი ვენტილატორების მხარდაჭერა: 2 × 120 მმ.
- წინა ვენტილატორების მხარდაჭერა:
  - 3 × 120 მმ.
  - 2 × 140 მმ.
- კვების ბლოკის განლაგება: ქვემოთ.
- წინა პანელის მასალა: ABS პლასტმასი + ხე.
- კონექტორები:
  - 3.5 მმ jack.
  - USB Type-C.
  - USB 3.2 Gen1 × 2.
- 2.5" დისკების განყოფილებების რაოდენობა: 2 ც.
- 3.5" დისკების განყოფილებების რაოდენობა: 1 ც.
- გაფართოების სლოტების რაოდენობა: 4 ც.
- მინის სისქე: 3 მმ.
- ლითონის სისქე: 0,45–0,5 მმ.
- ზომები (სიგანე × სიგრძე × სიმაღლე): 220 × 471,2 × 408 მმ.
- წონა ნეტო: 5,9 კგ.

ქეისის გვერდითი პანელი





ქეისის გვერდითი პანელის დედაპლატასთან მიერთების სქემა




შენიშვნა: მიერთების დაწვრილებითი ინსტრუქციები იხილეთ თქვენს დედაპლატასთან ერთად მოწოდებულ ექსპლუატაციის სახელმძღვანელოში.

აწყობა

სამაგრი ელემენტების ნაკრები

 x14	დედაპლატის სამაგრი ხრახნები	 x12	ვენტილატორების სამაგრი წაგრძელებული ხრახნები
 x7	კვების ბლოკის სამაგრი ხრახნები	 x5	სამაგრი ქამრები
 x3	დედაპლატის დგარები	 x1	დინამიკი
 x4	მყარი დისკის (HDD) სამაგრი ხრახნები	 x1	ვიდეობარათის დამჭერი
 x1	დედაპლატის დგარის მოსაჭერი ბიტი		

ვენტილატორების დამაგრება



გვერდითი: 2 × 120 მმ.

უკანა: 1 × 120 მმ.

ზედა:


- 2 × 140 მმ.
- 3 × 120 მმ.


წინა:

- 2 × 140 მმ.
- 3 × 120 მმ.


კვების ბლოკის განყოფილებაზე: 3 × 120 მმ.

თხევადი გაგრილების სისტემის დამაგრება






კვების ბლოკის დაყენება



დააყენეთ კვების ბლოკი


ჩადეთ და მოუჭირეთ ხრახნები

დედაპლატის დაყენება



1. დააყენეთ დედაპლატის დგარები ქეისის შესაბამის ხვრელებში.
2. მოათავსეთ დედაპლატა დგარებზე.
3. დააფიქსირეთ დედაპლატა ხრახნებით.


ვიდეობარათის დაყენება



1. ამოიღეთ თქვენი ვიდეობარათისთვის საჭირო რაოდენობის PCI-სლოტის დამცავი ფირფიტები.
2. დააყენეთ ვიდეობარათი და დააფიქსირეთ ხრახნებით.

შენიშვნა: ვიდეოკარტის ჩამოწევის თავიდან ასაცილებლად, თავისუფალი კუთხე კომპლექტაციაში შემავალი შესაბამისი საყრდენით გაამაგრეთ.

SSD (2.5'') და HDD (3.5'') დისკების დაყენება



მონტაჟის, შენახვის, გადაზიდვის (ტრანსპორტირების), რეალიზაციისა და უტილიზაციის წესები და პირობები

- ქეისი არ საჭიროებს რაიმე მონტაჟს ან მუდმივ ფიქსაციას.
- ქეისის შენახვა უნდა განხორციელდეს შეფუთვაში, მწარმოებელსა და მომხმარებელთან, ჰაერის ტემპერატურაზე 5 °C-დან 40 °C-მდე და ჰაერის ფარდობითი ტენიანობისას არაუმეტეს 80 %. შენობებში არ უნდა იყოს კოროზიის გამომწვევი აგრესიული მინარევები (მჟავა, ტუტე ორთქლი).
- ქეისის გადაზიდვა უნდა განხორციელდეს მშრალ გარემოში.
- ქეისი მოითხოვს ფრთხილ მოპყრობას; დაიცავით იგი მტვრის, ჭუჭყის, დარტყმების, ტენიანობის, ცეცხლის და ა.შ. ზემოქმედებისგან.
- ქეისის რეალიზაცია უნდა განხორციელდეს ადგილობრივი კანონმდებლობის შესაბამისად.
- ამ ქეისის უტილიზაცია უნდა განხორციელდეს ადგილობრივი ნორმებისა და ნარჩენების გადამუშავების წესების შესაბამისად. ამ ქეისის სწორი უტილიზაციის უზრუნველყოფით, თქვენ ეხმარებით თავიდან აიცილოთ პოტენციური ზიანის მიყენება გარემოსა და ადამიანის ჯანმრთელობისთვის ნარჩენების უკონტროლო გაფრქვევის შედეგად და რაციონალურად გამოიყენოთ მატერიალური რესურსები. ამ ქეისის მიღებისა და უტილიზაციის პუნქტების შესახებ უფრო დაწვრილებითი ინფორმაცია შეგიძლიათ მიიღოთ ადგილობრივ მუნიციპალურ ორგანოებში ან საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანის საწარმოში.
- ქეისის გაუმართაობის აღმოჩენისას დაუყოვნებლივ მიმართეთ ავტორიზებულ სერვისცენტრს ან გააუტილიზეთ ქეისი.

საგარანტიო ვალდებულებები

მწარმოებელი უზრუნველყოფს ქეისის შეუფერხებელ მუშაობას მთელი საგარანტიო ვადის განმავლობაში, ასევე მასალებსა და აწყობაში დეფექტების არარსებობას. საგარანტიო ვადა აითვლება ნაწარმის შეძენის მომენტიდან და ვრცელდება მხოლოდ ახალ პროდუქტებზე. საგარანტიო მომსახურება მოიცავს იმ ელემენტების უფასო შეკეთებას ან შეცვლას, რომლებიც მწყობრიდან გამოვიდა მომხმარებლის ბრალის გარეშე საგარანტიო ვადის განმავლობაში, მომხმარებლის სახელმძღვანელოს შესაბამისად ნაწარმის ექსპლუატაციის პირობით. ელემენტების შეკეთება ან შეცვლა ხორციელდება უფლებამოსილი სერვისცენტრების ტერიტორიაზე.

საგარანტიო ვადა: 12 თვე / ექსპლუატაციის ვადა: 24 თვე.

დამატებითი ინფორმაცია

მწარმოებელი: გუანდუნ პისენ ინდასტრიალ კო., ლტდ.
გუანტოს ქ. №1, გუანჩჟოუს (ცინიუანის) სატრანსფერო სამრეწველო პარკი, შიცზიაო, ცინჩენის რაიონი, ქ. ცინიუანი, გუანდუნის პროვ., ჩინეთი.

დამზადებულია ჩინეთში.

იმპორტიორი საქართველოში:
შპს არგო ელექტრონიქს ს/კ 405791674 საქართველო,
ქ. თბილისი, ვაკის რაიონი, ილია ჭავჭავაძის გამზირი, N 47, სადარბაზო 1, 1-2 სართული.
ელექტრონული ფოსტის მისამართი: info@dns-shop.ge

ნაწარმის გარეგნული სახე და მახასიათებლები შეიძლება შეიცვალოს მომხმარებლისთვის წინასწარი შეტყობინების გარეშე ხარისხის გასაუმჯობესებლად.

მოწყობილობის რეალური ინტერფეისი შეიძლება განსხვავდებოდეს ამ სახელმძღვანელოში წარმოდგენილისგან.

საქონელი დამზადებულია (თვ.წწწწ):

გაიგეთ მეტი:

ARDOR-GAMING.COM
VK.COM/ARDOR_GAMING