მომხმარებლის სახელმძღვანელო

ტელევიზორის საკიდი
RMB-202T

DEXP

ძვირფასო მომხმარებელო!

მადლობას გიხდით ჩვენი პროდუქციის არჩევისთვის.

სასიხარულოა შემოგთავაზოთ ნაწარმი და მოწყობილობები, რომლებიც შემუშავებული და დამზადებულია ხარისხის, ფუნქციონალურობისა და დიზაინის მაღალი მოთხოვნების შესაბამისად. ექსპლუატაციის დაწყებამდე ყურადღებით წაიკითხეთ წინამდებარე სახელმძღვანელო, რომელშიც მოცემულია მნიშვნელოვანი ინფორმაცია თქვენს უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით, ასევე რეკომენდაციები პროდუქტის სწორად გამოყენებისა და მოვლისთვის. იზრუნეთ წინამდებარე სახელმძღვანელოს შენარჩუნებაზე და გამოიყენეთ იგი, როგორც საცნობარო მასალა ნაწარმის შემდგომი ექსპლუატაციისას.

მოწყობილობის დანიშნულება

ტელევიზორის საკიდი — ნაწარმია, რომელიც განკუთვნილია ტელევიზორის კედელზე ან ჭერზე ჩამოსაკიდებლად.

უსაფრთხოების ზომები


- აწყობისა და ექსპლუატაციის დაწყებამდე გაეცანით მომხმარებლის სახელმძღვანელოს.
- საკიდის გამოყენებამ ტელევიზორებთან, რომელთა წონა აღემატება მითითებულ ზღვრულ წონას, შეიძლება გამოიწვიოს არასტაბილური ფიქსაცია და შესაძლო დაზიანებები. მიაქციეთ ყურადღება VESA სტანდარტებს, ტელევიზორის მაქსიმალურად დასაშვებ წონას, ეკრანის დიაგონალს.
- საყრდენები უნდა დამონტაჟდეს ისე, როგორც ნაჩვენებია განყოფილებაში «მონტაჟის ინსტრუქცია». არასწორმა მონტაჟმა შეიძლება გამოიწვიოს სერიოზული ტრავმები.
- საჭიროა გამოიყენოთ დამცავი აღჭურვილობა და სპეციალური ინსტრუმენტები. ეს პროდუქტი უნდა დამონტაჟდეს მხოლოდ სპეციალისტის მიერ, რომელსაც აქვს კარგი მექანიკური უნარები, სამშენებლო სფეროში საბაზისო გამოცდილება და სრულად ესმის წინამდებარე სახელმძღვანელო.
- წინამდებარე საკიდი განკუთვნილია მხოლოდ შენობის შიგნით გამოსაყენებლად. მისმა გარეთ გამოყენებამ შეიძლება გამოიწვიოს მისი დაზიანება და ტრავმები.
- საკიდი განკუთვნილია დასამონტაჟებლად ხის კარკასულ კედლებზე, მყარ ცემენტის კედლებზე ან აგურის კედლებზე.
- დარწმუნდით, რომ საყრდენი ზედაპირი გაუძლებს საკიდის და მასზე დამონტაჟებული ტელევიზორის წონას.
- საჭიროა გამოიყენოთ კომპლექტში შემავალი სამონტაჟო ხრახნები. მჭიდროდ მოუჭირეთ ხრახნები და ჭანჭიკები, მაგრამ არ გადააჭარბოთ მოჭერას. გადამეტებულმა მოჭერამ შეიძლება გამოიწვიოს ელემენტების დაზიანება. ეს მნიშვნელოვნად ამცირებს მათ დამჭერ უნარს.
- საკიდის კომპლექტში შედის პატარა დეტალები, რომლებიც გადაყლაპვის შემთხვევაში სუნთქვის გაძნელების საფრთხეს წარმოადგენენ. ასეთი დეტალები შეინახეთ ბავშვებისთვის მიუწვდომელ ადგილას.
- ყოველთვის გამოიყენეთ დამხმარე პირი ან მექანიკური ასაწევი მოწყობილობა მოწყობილობის უსაფრთხო ასაწევად და განსათავსებლად.

მონტაჟის ინსტრუქცია


შენიშვნა: წინამდებარე სახელმძღვანელოში მოცემული ყველა ილუსტრაცია სქემატურია და შეიძლება განსხვავდებოდეს ნაწარმის რეალური იერსახისგან.

კომპონენტების სია


ყურადღება! დარწმუნდით, რომ კომპლექტში ყველა დეტალი შედის.



(A)
საკედლის ფირფიტა × 1



(B)
სამონტაჟო ზოლი × 1




(C)
სამონტაჟო ზოლი × 1



M4×30 (×4)



M6×30 (×4)



W-A (×4)



W-C (×4)



თარაზო




M5×30 (×4)



M8×16 (×4)




M-H (×4)



W-B (×4)


1. მონტაჟი ღრუი აგურისა და ბეტონის კედელზე













მონიშნეთ სამონტაჟო ხვრელების განლაგება



გაბურღეთ ხვრელი







დაამაგრეთ საკედლის ფირფიტა

ყურადღება!

დარწმუნდით, რომ საყრდენი ზედაპირი უსაფრთხოდ გაუძლებს მოწყობილობისა და ყველა მასთან დაკავშირებული აპარატული საშუალებისა და კომპონენტის საერთო წონას.

2. სამონტაჟო ზოლების დამონტაჟება






- აირჩიეთ შესაფერისი ხრახნები, საცობები და სადისტანციო ელემენტები (საჭიროების შემთხვევაში) ეკრანის ტიპის შესაბამისად.
- განალაგეთ სამონტაჟო ზოლები რაც შეიძლება ახლოს ტელევიზორის ცენტრთან.
- დაამაგრეთ სამონტაჟო ზოლები ტელევიზორზე.

ყურადღება! მჭიდროდ მოუჭირეთ ხრახნები, მაგრამ არ გადააჭარბოთ მოჭერას, რათა არ დააზიანოთ ტელევიზორი.

2. ტელევიზორის დამონტაჟება საკედლის ფირფიტაზე



დაჭირეთ ქვედა ხრახნები, რათა დაამაგროთ სამონტაჟო ზოლები საკედლის ფირფიტაზე.
შენიშვნა: რეგულარულად (არანაკლებ 3 თვეში ერთხელ) შეამოწმეთ დამაგრებების საიმედოობა და გამოყენების უსაფრთხოება.

მომსახურება

საჭიროა რეგულარულად (მინიმუმ 3 თვეში ერთხელ) შეამოწმოთ, რომ საკიდი საიმედოდ არის დაფიქსირებული და მისი გამოყენება უსაფრთხოა.

ტექნიკური მახასიათებლები

- მოდელი: RMB-202T.
- სავაჭრო ნიშანი: DEXP.
- დიაგონალი: 23–42″.
- მაქსიმალური დატვირთვა: 40 კგ.
- მანძილი კედლიდან: 30 მმ.
- რეგულირების ტიპი: დახრა.
- დახრის კუთხე ქვემოთ: 12°.
- თავსებადი VESA: 100 × 100, 100 × 200, 200 × 100, 200 × 200, 75 × 75.

კომპლექტაცია

- მომხმარებლის სახელმძღვანელო.
- სამაგრების ნაკრები.
- თარაზო.

მონტაჟის, შენახვის, გადაზიდვის (ტრანსპორტირების), რეალიზაციისა და უტილიზაციის წესები და პირობები

- ნაწარმის მონტაჟის წესები და პირობები აღწერილია წინამდებარე სახელმძღვანელოს განყოფილებაში «მონტაჟის ინსტრუქცია».
- ნაწარმის შენახვა უნდა განხორციელდეს შეფუთვაში, მწარმოებელსა და მომხმარებელთან, ჰაერის ტემპერატურაზე 10°C-დან 25°C-მდე და ჰაერის ფარდობითი ტენიანობით არაუმეტეს 80%-ისა. შენობებში არ უნდა იყოს აგრესიული მინარევები (მჟავების, ტუტეების ორთქლი), რომლებიც იწვევენ კოროზიას.
- ნაწარმის გადაზიდვა უნდა განხორციელდეს მშრალ გარემოში.
- ნაწარმი მოითხოვს ფრთხილ მოპყრობას, დაიცავით იგი მტვერის, ჭუჭყის, დარტყმების, ტენის, ცეცხლის და სხვათა ზემოქმედებისგან.
- ნაწარმის რეალიზაცია უნდა განხორციელდეს ადგილობრივი კანონმდებლობის შესაბამისად.
- ნაწარმის გაუმართაობის აღმოჩენისას საჭიროა დაუყოვნებლივ მიმართოთ ავტორიზებულ სერვის ცენტრს ან გაატაროთ ნაწარმის უტილიზაცია.
- ამ ნაწარმის უტილიზაცია უნდა განხორციელდეს ადგილობრივი ნორმებისა და ნარჩენების გადამუშავების წესების შესაბამისად. ამ პროდუქტის სწორი უტილიზაციის უზრუნველყოფით, თქვენ ეხმარებით თავიდან აიცილოთ პოტენციური ზიანის მიყენება გარემოსა და ადამიანის ჯანმრთელობისთვის ნარჩენების უკონტროლო გაფრქვევის შედეგად და რაციონალურად გამოიყენოთ მატერიალური რესურსები. ამ პროდუქტის მიღებისა და უტილიზაციის პუნქტების შესახებ უფრო დაწვრილებითი ინფორმაცია შეგიძლიათ მიიღოთ ადგილობრივ მუნიციპალურ ორგანოებში ან საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანის საწარმოში.

დამატებითი ინფორმაცია

მწარმოებელი: შპს «მეტიდა».
188676, რუსეთი, ლენინგრადის ოლქი, ვსევოლოჟსკის მუნიციპალური რაიონი, ვსევოლოჟსკის საქალაქო დასახლება, ქ. ვსევოლოჟსკი, იუჟნოე გზატკეცილი, სახლი 134ბ, კორპ. A1.

დამზადებულია რუსეთში.

იმპორტიორი:
შპს არგო ელექტრონიქს
ს/კ 405791674
საქართველო, ქ. თბილისი, ვაკის რაიონი, ილია ჭავჭავაძის გამზირი, N 47, სადარბაზო 1, 1-2 სართული
ელექტრონული ფოსტის მისამართი: info@dns-shop.ge

სპეციფიკაციები, პროდუქტის შესახებ ინფორმაცია, მისი კომპლექტაცია და ფუნქციონალი შეიძლება შეიცვალოს მომხმარებლისთვის წინასწარი შეტყობინების გარეშე.

წინამდებარე სახელმძღვანელოში მოცემული ყველა ილუსტრაცია სქემატურია და შეიძლება განსხვავდებოდეს ნაწარმის რეალური იერსახისგან.

საქონელი დამზადებულია (თვ.წწწწ): _____ v.3

საგარანტიო ტალონი

SN/IMEI: _____

გარანტიაზე დაყენების თარიღი:

_____

მწარმოებელი გარანტიას იძლევა მოწყობილობის შეუფერხებელ მუშაობაზე მთელი საგარანტიო ვადის განმავლობაში, ასევე მასალებსა და აწყობაში დეფექტების არარსებობაზე. საგარანტიო ვადა აითვლება ნაწარმის შეძენის მომენტიდან და ვრცელდება მხოლოდ ახალ პროდუქტებზე.

საგარანტიო მომსახურება მოიცავს იმ ელემენტების უფასო შეკეთებას ან შეცვლას, რომლებიც მომხმარებლის ბრალეულობის გარეშე გაუმართავი გახდა საგარანტიო ვადის განმავლობაში, იმ პირობით, რომ ნაწარმის ექსპლუატაცია განხორციელდა მომხმარებლის სახელმძღვანელოს შესაბამისად. ელემენტების შეკეთება ან შეცვლა ხორციელდება უფლებამოსილი სერვის ცენტრების ტერიტორიაზე.

საგარანტიო ვადა: 84 თვე.
ექსპლუატაციის ვადა: 84 თვე.

საგარანტიო ვალდებულებები და უფასო სერვისული მომსახურება არ ვრცელდება ქვემოთ ჩამოთვლილ საკუთნოებებზე, რომლებიც შედის ნაწარმის კომპლექტში, თუ მათი შეცვლა არ არის დაკავშირებული ნაწარმის დაშლასთან:

- კვების ელემენტები (ბატარეები) დისტანციური მართვის პულტისთვის (ПДУ).
- შემაერთებელი კაბელები, ანტენები და გადამყვანები მათთვის, ყურსასმენები, მიკროფონები, მოწყობილობები «HANDS-FREE»; სხვადასხვა ტიპის ინფორმაციის მატარებლები, პროგრამული უზრუნველყოფა (პუ) და დრაივერები, რომლებიც მოყვება კომპლექტში (მათ შორის, მაგრამ არ შემოიფარგლება მყარ მაგნიტურ დისკებზე წინასწარ დაყენებული პუ-თი), გარე შეყვანა-გამოყვანის მოწყობილობები და მანიპულატორები.
- ქეისები, ჩანთები, ღვედები, გადასატანი შნურები, სამონტაჟო საშუალებები, ინსტრუმენტები, ნაწარმთან თანდართული დოკუმენტაცია.
- სახარჯი მასალები და დეტალები, რომლებიც ექვემდებარება ბუნებრივ ცვეთას.

