

**aceline**

Пайдалану  
бойынша нұсқаулық

---

Термогигрометр  
DC-206

## **Құрылғы мақсаты**

Термогигрометр — бұл салыстырмалы ылғалдылық пен ауа температурасын өлшеуге және тіркеуге қабілетті гигрометр мен термометрдің функцияларын біріктіретін өлшеу құрылғысы.

## **Сақтық шаралары**

- Құрылғының дизайнына ешқандай өзгертулер енгізбеңіз, себебі бұл оны зақымдауы және кепілдіктің күшін жоюы мүмкін.
- Қысқа тұйықталуды болдырмас үшін құрылғының кез-келген сұйықтықпен жанасуын болдырмаңыз, оның жанына сұйықтық бар ашық контейнерлерді қоймаңыз.
- Құрылғыны құлатпаңыз немесе шайқамаңыз.
- Құрылғыны тазалау үшін құрғақ жұмсақ шүберекті пайдаланыңыз.
- Құрылғы балалардың және дене, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеті шектеулі адамдардың пайдалануына арналмаған, олардың қауіпсіздігіне жауапты адамдардың бақылауы жүзеге асырылатын жағдайлардан басқа. Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат бермеңіз.
- Құрылғы коммерциялық мақсатта пайдалануға арналмаған.

## Техникалық сипаттамалары

- Үлгісі: DC-206.
- Сауда белгісі: Aceline.
- Температура көрсеткіштерінің диапазоны (бөлме): -10 °C және +50 °C (+14 °F пен +122 °F).
- Ылғалдылық диапазоны (үй-жай ішінде): RH 20%-дан 95% RH дейін.
- Ыңғайлылық деңгейінің дисплейі.
- Температура өлшем бірліктері: °C / °F.
- Қуат көзі: 1,5 В (AG13) × 1.
- Бөлмедегі температура мен ылғалдылықтың максималды және ең төменгі мәндерін жады.

## Жинақталым

Термогигрометр, батарея, пайдалану бойынша нұсқаулық.

## Пайдалану

### Пайдалануға беру

Қаптаманы ашқаннан кейін батарея қақпағын ашыңыз, батареяны алыңыз және оң (+) ұшын өзіңізге қаратып орнатыңыз. Қақпақты жабыңыз және құрылғы автоматты түрде жұмыс істей бастайды.

## **Ыңғайлылық деңгейлерін көрсету**

«☺» дисплейде көрсетіледі, егер:

- температура +18 °C-тан +25 °C-қа дейін (+64 °F-тан +77 °F-қа дейін);
- ылғалдылық 40%-дан 65%-ға дейін RH.

Барлық басқа температура мен ылғалдылық мәндерінде дисплейде «☹» көрсетіледі.

## **Мәндерді қалпына келтіру**

Максималды және ең төменгі температура/ылғалдылық мәндерін қалпына келтіру үшін «RESET» батырмасын басыңыз. Сондай-ақ қате болған жағдайда құрылғыны қайта жүктеу үшін осы түймені басыңыз.

## **Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары**

- Құрылғы қандай да болмасын монтаждауды немесе бекітуді талап етпейді.
- Құрылғыны қаптамада, өндірушінің және тұтынушының жылытылатын үй-жайларында ауаның 5 және 40 °C аралығындағы температурада және ауаның 80%-дан аспайтын салыстырмалы ылғалдылығында сақтау керек. Үй-жайда жемірілуді тудыратын жегі қоспалар (қышқылдардың, сілтілердің булары) болмауы тиіс.

- Құрылғының тасымалдануы құрғақ ортада жүзеге асырылуы тиіс.
- Құрылғы ұқыпты өңдеуді талап етеді, оны шаң, кір, соққы, ылғал, от және т.б. әсерінен қорғаңыз.
- Құрылғыны сату жергілікті заңнамасына сәйкес жүргізілуі керек.
- Бұйымның қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, ол федералды немесе жергілікті заңнамаға сәйкес қайта өңдеу және қайта өңдеу үшін электрлік және электронды жабдықты тиісті қабылдау бекетіне қайта өңдеуге жіберіледі.
- Құрылғының ақаулығы анықталған жағдайда, тез арада авторландырылған сервистік орталыққа хабарласу немесе құрылғыны кәдеге жарату керек.
- Құрылғымен бірге берілген батареялардың жарамдылық мерзімі аяқталғанда, оларды басқа тұрмыстық қалдықтармен бірге тастамаңыз. Қалдықтарды бақылаусыз тастау нәтижесінде қоршаған ортаға ықтимал зиянның алдын алу үшін құрылғы мен батареяларды қоқысты жоюдың жергілікті ережелеріне сәйкес тастау керек.

## Кепілдік міндеттемелер

Өндіруші кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істеуіне, сондай-ақ материалдар мен жинақтарда ақаулардың болмауына кепілдік береді. Кепілдік мерзімі бұйымды сатып алған сәттен бастап есептеледі және тек жаңа өнімдерге қолданылады. Кепілдік қызмет көрсету пайдаланушының басшылығына сәйкес бұйымды пайдалану шартымен кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кінәсіз істен шыққан элементтерді тегін жөндеу немесе ауыстыруды қамтиды. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті сервис орталықтарының аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 12 ай.

Пайдалану мерзімі: 24 ай.

Сервистік орталықтардың өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша: <https://www.dns-shop.kz/service-center/>

## Қосымша ақпарат

**Өндіруші:** Шэньчжэнь Чирмэн Тэкнолоджи Ко., Лтд.  
4 қабат, С корпусы, Хуэйсинь өнеркәсіптік паркі, Чунцин тас жолы, Хэпин Комьюнити, Фуюн көшесі, Баоань ауданы, Шэньчжэнь қ., Гуандун пров., Қытай.  
Қытайда жасалған.

**Импортер / юр. лицо, принимающее претензии в Республике Казахстан:** ТОО «ДНС КАЗАХСТАН», г. Астана, р-н Сарыарқа, пр-т Сарыарқа, зд. 12, Республика Казахстан.

**Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды тұлға:** «DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Астана қ-ы, Сарыарқа ауданы, Сарыарқа д-лы, 12 Ғ-т, Қазақстан Республикасы.

**Адрес электронной почты / электронды пошта мекен-жайы:** info@dns-shop.kz

Тауар Еуразиялық экономикалық одақтың «Электртехника және радиоэлектроника бұйымдарында қауіпті заттарды қолдануды шектеу туралы» ЕАЭО ТР 037/2016 техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді.

Өнімнің сапасын жақсарту үшін ерекшеліктер, өнім туралы ақпарат және оның сыртқы түрі пайдаланушыға алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін.



Тауардың шығарылған күні, сондай-ақ кепілдік және пайдалану мерзімдері қаптамада көрсетілген.

V.1

*aceline*